

输入：100张图 × 1~5核；无L2配置（场景B）与只读Cache配置（1 MiB只读FIFO，读带宽250 B/cycle，与60 B/cycle的DDR池互不占用）；整图单核REF

场景B求解（第6章流程）
在无L2配置下选出方案

P_B

只读Cache配置下独立求解：第6章流程另加
跨配置重评价（同一请求内独立求解B方案
至多180 s，按L2配置评价至多40 s）

P_L

开启L2，同一方案

$T_L(P_B)$

关闭L2（共同分子）

$T_B(P_B)$

开启L2，独立选优

$T_L(P_L)$

同方案配置比：只含硬件配置效应

$$R_{hw} = T_B(P_B) / T_L(P_B)$$

分别选优比：另含求解器的选解效应

$$R_{select} = T_B(P_B) / T_L(P_L)$$

逐例分解恒等式：分别选优比 = 同方案配置比 × 选解比

$$R_{select,i} = R_{hw,i} \times T_L(P_{B,i}) / T_L(P_{L,i})$$

汇总：先逐图求比值，再对100张图取算术平均（不用两条均值曲线相除）
500对同方案对照中，430对两种配置的最终方案相同，70对不同

只读Cache语义（与官方实现一致）

COPY_IN 在发射时按逻辑张量编号查询：命中则走L2读带宽池，未命中则访问DDR；
读取完成后才插入Cache，命中不刷新次序；容量不足时按先进先出淘汰；
新增COPY在事件模拟之前计账，命中不回减新增COPY

报告：1至5核两种配置的对比曲线；同核数的配置比与选优比；
逐例两配置的Makespan、新增COPY与命中率；全部同方案退化记录