

一、要求

DSDT 中有以下 device 名称、Method 名称：

- (1) EC 控制器【PNP0C09】：ECDV
- (2) 盖子设备【PNP0C0D】：LID0
- (3) Method：BTNV
- (4) Method：BRT6
- (5) Method：OSID

二、重要补丁列表

补丁种类	更名		补丁名	备注
	名称	二进制数据		
操作系统补丁	OSID to XSID	查找：4F534944 替换：58534944	SSDT-OC-XOSI	OSID to XSID 在 _OSI to XOSI 前
	_OSI to XOSI	查找：5F4F5349 替换：584F5349		
工作模式补丁	无		SSDT-OCWork-dell	一般情况单系统使用
亮度快捷键补丁	BRT6 to XRT6(dell)	查找：4252543602A00B93 替换：5852543602A00B93	SSDT-BKeyBRT6-dell	需操作系统补丁或者 工作模式补丁
Fn+Insert 补丁集合	_PTS to ZPTS(1,N)或者 _PTS to ZPTS(1,S)	查找：5F50545301 替换：5A50545301 或者 查找：5F50545309 替换：5A50545309	SSDT-PTSWAK	综合补丁。 综合补丁需要对 _PTS、_WAK 更名。 根据 DSDT 内容选用 对应的更名。
	_WAK to ZWAK(1,N)或者 _WAK to ZWAK(1,S)	查找：5F57414B01 替换：5A57414B01 或者 查找：5F57414B09 替换：5A57414B09		
	_LID to XLID	查找：5F4C494400 替换：584C494400	SSDT-LIDpatch	盖子状态补丁
	BTNV to XTNV(dell)	查找：42544E5602 替换：58544E5602	SSDT-FnInsert_BTNV-dell	睡眠按键补丁
开盖亮屏补丁	无		SSDT-EXT4-WakeScreen	需要综合补丁

三、公用补丁列表

补丁种类	更名		补丁名	备注
	名称	二进制数据		
仿冒 EC	无		SSDT-EC	
仿冒光传感器	无		SSDT-ALS0	
注入 X86	无		SSDT-PLUG-xxx	根据 DSDT 内容选用
PNLF	无		SSDT-PNLF-xxx	根据 CPU 类型选用
0D6D 补丁	GPRW to XPRW	查找：4750525702 替换：5850525702	SSDT-GPRW	
SBUS 补丁	无		SSDT-SBUS	
MCHC 补丁	无		SSDT-MCHC	

其他补丁：参见《OC-little-master》