

快速操作指南

- 一、安装 **Editplus** 软件（用于编辑源文件）
- 二、解压 **fzuasm.asm** 到 **F:\fzuasm**
- 三、进入 **F:\fzuasm** 目录，找到 **make32.bat** 文件并选择，点击鼠标右键用 **Editplus** 软件打开 **make32.bat** 文件
- 四、修改 **make32.bat** 文件

将

```
SET PATH=D:\fzuASM\bin
SET INCLUDE=D:\fzuASM\INCLUDE
SET LIB=D:\fzuASM\LIB
```

改为

```
SET PATH=F:\fzuASM\bin
SET INCLUDE=F:\fzuASM\INCLUDE
SET LIB=F:\fzuASM\LIB
```

- 五、将例子 **eg0101.asm** 源文件拷贝到 **F:\fzuasm** 目录
- 六、用 **Editplus** 软件查看 **eg0101.asm**，读源代码
保存文件注意：汇编源文件后缀只能是 **asm**
- 七、进入 **windows** 环境汇编 **eg0101.asm**

点击 ，输入 **cmd** 命令，进入命令行方式
依次操作

```
C:\Users\lenovo>F:  
F:\>cd fzuasm  
F:\fzuASM>make32 eg0101
```

生成可执行文件 **eg0101.exe**

八、 执行 **eg0101.exe**

```
F:\fzuASM>eg0101  
Hello, Assembly!  
F:\fzuASM>
```

九、 **OllyDbg** 调试工具这次不要求。