RL-UI

电压启动电流保持继电器

RL-UI 是电压启动，电流保持继电器，多种开出接点可选。



电气参数及性能

启动电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC;

保持电流（I_N）：0.25~6ADC;

动作时间：≤7ms;

接点容量（cosΦ=1.0 或 AC-1）：8A/250VAC(2000VA);

机械寿命：10 万次以上;

电气寿命：10 万次以上（电阻负载，通断频率 ON:OFF=1s : 5s）;

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ;

介质耐压：线圈与触点间 3750VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，触点组间 2000VAC/1min，漏电流≤10mA;

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露;

海　　拔：≤5000m;

盐雾等级：≥96h;

阻燃等级：V0;

安装方式：DIN35;

螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm

产品型号

RL-UI	-220VDC	-3CH	-3H
系列名称	启动电压	电流保持接点	常规接点
RL-UI=电压启动电流保持继电器	220VDC；125VDC；110VDC	3CH=3 组电流保持接点	3H=3 组常开；1H2D=1 组常开 2 组常闭

结构尺寸与端子定义

A1 和线圈正极，A2 为线圈负极。13/14、23/24、33/34 为普通常开触点。43/44、53/54、63/64 为电流保持常开继电器，请注意电流方向。

