

仅支持 MX150!

简介

根据 [Guide] Alternative to the minStolenSize patch with 32mb DVMT-prealloc, Broadwell/Skylake/KabyLake 平台上一个常见问题是PC厂商设定了相对较小的动态显存。苹果的帧缓存驱动通常假定动态显存在64mb或以上, 然而大部分EFI 里我们通过给帧缓存打补丁来让系统适配32mb动态显存。

然而, 我发现在小米笔记本Pro上, 32mb动态显存似乎不支持4K显示, 添加 `-cdfon` 启动参数也不管用。设置64mb动态显存

怎么安装

Cyb 和 FallenChromium 创建了设置动态显存的脚本。请下载 `DVMT_and_0xE2_fix` 并阅读 `READ-ME中文版` 来设置64mb动态显存。

注意: HDMI 接口使用的是 HDMI 1.4协议, 似乎只支持 4K 30赫兹 HDMI。

然后你需要移除动态显存补丁:

- Clover 和 OC 用户都可用:
- 打开 `/EFI/CLOVER (或者 OC)/config.plist`删除以下代码并重启:

```
<key>framebuffer-fbmem</key>
<data>AACQAA==</data>
<key>framebuffer-stolenmem</key>
<data>AAAwAQ==</data>
```

鸣谢

- Rehabman
 - [Guide] Alternative to the minStolenSize patch with 32mb DVMT-prealloc
- Cyb 和 FallenChromium