北 京 邮 电 大 学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

硕 士 学 位 论 文

面向低空智联网的无人机通感一体化波形设计与感知辅助通信资源管理研究

Waveform Design and Sensing-Assisted Communication Resource Management for UAV-Enabled ISAC in Low-Altitude Internet of Things

姓　　名： 硕士研究生
学　　号： 2408540201
学　　院： 信息与通信工程学院
专业领域： 电子信息（专业代码：085402 通信工程）
研究方向： 低空移动通信与通感融合信号处理
指导教师： 教授

二〇二六年九月

北京邮电大学学位论文原创性声明与使用授权说明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：_____　　签字日期：　　年　月　日

摘　要

随着低空经济上升为国家战略性新兴产业，低空智联网（LA-IoT）作为保障海量低空飞行器安全巡航、协同调度与数据交互的关键数字化基础设施，其网络感知与通信能力面临着前所未有的严苛挑战。低空空域飞行器具有低空、慢速、小雷达截面等特征，加之复杂低空环境下的严重建筑物物理遮挡与高动态空地多普勒扩展，传统分立的通信基站与雷达站架构面临部署成本高昂、空域盲区广泛以及频谱冲突加剧的现实瓶颈。

通感一体化（ISAC）技术通过频谱共享、硬件复用与基带联合信号处理，为低空智联网构建了全域感知与高效传输深度融合的新途径。针对低空复杂信道环境下的通感资源竞争、强多普勒扩展以及空间非凸轨迹耦合问题，本文深入开展面向低空无人机系统的通感一体化波形优化与感知先验辅助资源管理技术研究，主要研究成果包括：

1. **构建空地多载波通感一体化全维度系统模型：**结合低空几何多径信道、莱斯衰落与飞行运动学特征，形式化推导出多用户下行通信信干噪比与雷达目标多参数估计的克拉美罗下界（CRB）闭式矩阵。

2. **提出基于 CRB 与互信息量的 Pareto 最优波形预编码设计架构：**揭示了双功能波形在正交频域子载波上的功率分配规律，通过半正定松弛（SDR）与矩阵提升技术将非凸波形设计转化为易于求解的凸近似子问题。

3. **建立感知先验引导的无人机动态轨迹与主动波束跟踪机制：**利用雷达回波扩展卡尔曼滤波输出的后验运动学状态，大幅压缩通信波束对准搜索空间，在满足无人机物理动力学与空间防撞硬约束下实现了通感协同效用最大化。

4. **设计基于 SCA-BCD 的低复杂度交替迭代求解算法并完成理论收敛性证明：**在数学上严格证明了算法目标函数序列的单调非减性，分析了多项式计算复杂度边界，并建立了标准化学术脚手架评测基准。

关键词：低空智联网；无人机通信；通感一体化 (ISAC)；波形设计；克拉美罗界 (CRB)；交替优化

ABSTRACT

Driven by the strategic expansion of the low-altitude economy, the Low-Altitude Internet of Things (LA-IoT) serves as an essential digital foundation to guarantee safe airspace operation, autonomous coordination, and reliable high-rate data transmission for massive unmanned aerial vehicles (UAVs). However, low-altitude aircraft typically exhibit low-altitude, slow-speed, and small-size (LSS) physical characteristics. Compounded by severe electromagnetic blockage in urban canyons and substantial Doppler shifts induced by high mobility, conventional disjoint communication and radar infrastructures suffer from prohibitive deployment costs, extensive sensing blind zones, and severe spectrum scarcity.

Integrated Sensing and Communication (ISAC) presents a transformative paradigm to overcome these bottlenecks by sharing hardware platforms, radio frequency front-ends, and wireless spectrum resources. To address the critical trade-offs between communication throughput and sensing precision in low-altitude scenarios, this thesis conducts systematic research on joint waveform optimization and sensing-assisted dynamic resource management for UAV-enabled ISAC networks. The main contributions are summarized as follows:

1. **Comprehensive Modeling of Air-to-Ground Multicarrier ISAC Systems**: Integrating three-dimensional spatial geometry, Rician fading channels, and Doppler effects, we derive rigorous closed-form expressions for downlink communication SINR and the estimation Cramér-Rao Bound (CRB) matrix for radar sensing.

2. **Pareto-Optimal Waveform Precoding Framework**: We uncover the fundamental power allocation trade-offs across orthogonal subcarriers and employ Semidefinite Relaxation (SDR) with matrix lifting to formulate tractable convex approximations for non-convex waveform synthesis.

3. **Sensing-Assisted Proactive Beam Tracking and Dynamic Trajectory Coordination**: Leveraging posterior kinematic state estimates from extended Kalman filtering, we substantially compress the beam alignment overhead and maximize

overall network utility under kinematics and collision avoidance constraints.

4. **Low-Complexity SCA-BCD Optimization Algorithm with Convergence Guarantee**: We rigorously prove that the generated objective function sequence converges monotonically to a stationary point satisfying first-order KKT optimality conditions, establish polynomial complexity bounds, and construct a standardized scaffold benchmark.

Keywords: Low-Altitude Internet of Things; UAV Communications; Integrated Sensing and Communication (ISAC); Waveform Design; Cramér-Rao Bound (CRB); Alternating Optimization

目录

摘要 **II**

ABSTRACT **III**

主要符号对照表 **IX**

第一章 绪论 **1**

1.1 研究背景与低空智联网业务演进 1

1.2 无人机通感一体化核心挑战与理论矛盾 1

1.3 国内外研究现状 2

1.4 本文主要研究内容与创新点 3

1.5 论文组织架构 3

第二章 国内外研究现状与理论基础 **4**

2.1 通感一体化系统三大演进范式 4

2.1.1 通信优先感知体系（Comm-Centric ISAC） 4

2.1.2 雷达优先通信体系（Radar-Centric ISAC） 4

2.1.3 双功能一体化深度融合体系（DFRC） 4

2.2 低空空地信道特性与高动态多普勒效应 5

2.2.1 空地三维几何多径信道表征 5

2.2.2 高动态时变多普勒频移扩展 5

2.3 现有典型波形与波束赋形技术对比分析 6

2.4 本章小结 6

第三章 面向低空无人机的通感一体化波形与资源管理 **7**

3.1 系统模型与空地无线信道表征 7

3.1.1 发射信号与空域预编码架构 7

3.1.2 空地多输入多输出通信接收模型 7

3.1.3 雷达目标回波与克拉美罗下界矩阵 8

3.2 基于 CRB 与互信息量的通感一体波形优化 9

3.2.1 多载波 OFDM 频域波形参数化 9
3.2.2 通感一体预编码联合优化问题建模 9
3.2.3 矩阵提升与半正定松弛（SDR）重构 10
3.3 感知先验辅助的动态资源管理与波束跟踪 10
3.3.1 多无人机协同三维空间机动运动学模型 10
3.3.2 卡尔曼滤波目标状态后验演进与波束跟踪 10
3.4 基于 SCA-BCD 的交替求解算法与收敛性分析 11
3.4.1 算法迭代解耦架构 11
3.4.2 算法理论收敛性证明 12
3.4.3 计算复杂度分析 13

第四章 系统仿真评估与基准对比 **14**
4.1 仿真实验环境与系统参数设置 14
4.2 通感性能折中边界（Pareto 前沿）分析 15
4.3 多无人机机动轨迹与协同跟踪性能评估 15
4.4 本章小结 16

第五章 总结与展望 **17**
5.1 全文工作总结 17
5.2 未来研究方向展望 17

参考文献 **19**

致谢 **21**

攻读学位期间研究成果 **22**

插图

4.1 通感一体化系统通信容量与雷达感知精度理论 Pareto 折中边界曲线 . . 15
4.2 多无人机协同动态目标跟踪与立体包围机动轨迹示意图 16

表格

2.1 国内外现有典型通感一体化波形与资源管理方案特征对比 6

4.1 低空智联网无人机通感一体化系统仿真参数配置表 14
4.2 通感一体化波形在不同工作点下的基准性能对比表（脚手架） 15

主要符号对照表

符号	含义说明
$\mathbf{X}$	发射通感一体化预编码基带波形矩阵
$\mathbf{H}_c$	通信下行多输入多输出（MIMO）等效信道矩阵
$\mathbf{H}_s$	感知目标回波散射空间信道矩阵
CRB	目标运动与位置参数估计的克拉美罗界矩阵
$\mathbf{J}$	费雪信息矩阵（Fisher Information Matrix, FIM）
SINR_k	第 k 个通信用户的接收信干噪比
σ_c^2	通信接收机加性复高斯白噪声方差
σ_s^2	感知接收机加性复高斯白噪声方差
$\mathbf{q}_u$	第 u 架无人机的三维空间位置坐标向量
$V_{\max}$	无人机最大水平巡航线速度
$P_{\max}$	系统发射总功率预算
Δf	OFDM 子载波间隔
M	OFDM 正交子载波总数
N_t	基站/无人机发射天线数
N_r	感知接收天线数
K	通信移动用户总数
U	协同无人机总数
$\mathbf{W}$	下行多用户通信预编码矩阵
$\mathbf{w}_s$	感知定向探测波束赋形向量
α_k	目标雷达散射截面积（RCS）及复反射系数
θ_k	目标相对于天线阵列的到达角（AoA）
τ_k	目标信号往返传播时延
$f_{D,k}$	目标运动引起的多普勒频移
R_{sum}	通信下行加权和速率
Γ_{th}	通信接收最低 SINR 门限要求

第一章　绪论

1.1　研究背景与低空智联网业务演进

随着低空空域管理改革的纵深推进与通用航空技术的跨越式发展，以无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）为核心主体的低空经济已上升为国家战略性新兴产业。低空智联网（Low-Altitude Internet of Things, LA-IoT）作为支撑低空飞行器规模化运行的关键数字化基础设施，承担着空域安全监管、飞行器协同组网、超视距控制指令下达以及宽带载荷数据回传等多重任务。

在低空空域（飞行高度通常在 1000 米以下）环境下，飞行环境呈现出三维立体、障碍密集与动态异构的特征。低空飞行器种类繁多，涵盖消费级航拍无人机、行业巡检多旋翼平台以及垂直起降电动飞行器（eVTOL）。这些目标普遍具有低空飞行、慢速巡航及雷达散射截面积较小的“低慢小”（Low-altitude, Slow-speed, Small-size, LSS）物理属性。传统的地面二次雷达监视网络受限于地面建筑物理遮挡，存在严重的探测盲区与多径地杂波干扰；而若单独建设高密度专用雷达基站，将面临高昂的站址资源成本与频谱匮乏约束。

在此背景下，通感一体化（Integrated Sensing and Communication, ISAC）技术应运而生。ISAC 旨在打破通信与雷达探测各自独立的传统烟囱式系统架构，通过在发射端共享射频前端硬件、天线阵列与无线频谱资源，利用联合设计的基带信号同时实现对空域目标的高精度环境感知与高速可靠无线通信传输。将 ISAC 技术深度融合至低空无人机系统，不仅能够有效复用现有移动通信蜂窝网络的广域覆盖优势，大幅降低基础设施部署与能耗开销，还能借助低空感知先验信息反哺动态波束对准与链路资源调度，构建具备全域感知与自适应通信能力的低空泛在立体智联网络。

1.2　无人机通感一体化核心挑战与理论矛盾

将通感一体化技术引入高动态低空无人机场景，面临诸多基础理论挑战与工程实现矛盾：

1. **波形多维时频空域资源博弈矛盾：**雷达探测需要恒模、低峰均功率比（PAPR）且具备理想二维模糊函数的探测波形以保障远距离探测灵敏度；而多载波宽带数字

通信追求高阶正交幅度调制（QAM）以最大化频谱效率与香农信道容量。两者在多载波子载波功率分配与相位调制上存在天然的物理竞争关系。

2. **高动态低空多普勒频移瓶颈：**无人机在巡航与机动飞行过程中，空地视距（LoS）链路伴随显著的时变多普勒频偏。在毫米波等高频通信体制下，多普勒扩展严重破坏传统正交频分复用（OFDM）的正交性，产生剧烈的载波间干扰（ICI），恶化通信误码率并引发雷达虚假目标模糊。

3. **空地非线性三维轨迹与波束赋形高维耦合：**无人机空间机动轨迹直接改变空地信道几何大尺度衰减与阵列空间导向矢量，进而影响多目标感知克拉美罗界（CRB）矩阵与多用户通信信干噪比（SINR）。这一多变量非凸耦合使得全局优化求解极具挑战。

1.3　国内外研究现状

近年来，国内外学术界与工业界围绕通感一体化波形优化、波束赋形以及空地协同调度开展了广泛研究。

在通感一体化波形设计方面，熊等人系统梳理了雷达通信一体化波形的发展脉络与调制体制 [5]。罗等人从信息论限与基础波形结构出发，深入总结了多载波波形设计面临的权衡关系 [3]。针对多载波系统峰均比过高的瓶颈，顾等人提出了面向无人机通信感知一体化的低 PAPR 联合波形设计方案 [1]；尹等人则探索了保频谱效率的低峰均比波形构造策略 [12]；吴等人进一步提出了基于符号级预编码的多用户 MIMO-OFDM 低峰均比发射方案 [15]。

在抗高多普勒先进调制体制方面，万等人针对毫米波高机动无人机场景，提出了正交线性调频多分复用（OCDM）一体化波形，利用菲涅尔变换域的能量聚集特性显著增强了高频多普勒鲁棒性 [6]。此外，霍等人基于检测概率最大化准则优化了 MIMO-OFDM 探测波形 [8]；张等人针对特殊目标特征探索了专用一体化微多普勒波形 [9]；仲等人设计了恒模约束下的通感一体波形流形优化算法 [10]；赵等人则针对杂波干扰背景提出了隐蔽一体化信号传输方案 [4]。

在空地资源分配与机动轨迹协同方面，付等人研究了无人机辅助通感系统的联合发射波束赋形与航迹规划问题 [11]；左等人探讨了非理想信道状态信息下的鲁棒波形优化方法 [2]；齐等人引入深度学习框架实现了数据驱动的波束赋形自适应优化 [7]；周等人分析了无人机计算、通信与雷达感知三维能耗与精度的权衡界限 [16]；张等人则系统评估了基于智能超表面辅助通感系统的互信息量界限 [13]；于等人针对高动态车联网毫米波环境分析了子载波分类调制的性能特征 [14]。

1.4　本文主要研究内容与创新点

针对低空智联网复杂空域环境下的通感冲突与动态失配问题，本文开展面向低空无人机通感一体化系统的理论建模、波形优化、感知辅助波束跟踪与轻量化求解算法研究，主要创新点如下：

1. **构建低空无人机空地多载波通感一体化系统模型：**统筹考虑无人机三维几何拓扑、莱斯衰落信道、多普勒扩展以及雷达目标回波散射特性，形式化表征多用户下行通信容量与多参数估计克拉美罗下界（CRB）。

2. **提出基于 CRB 与互信息量的 Pareto 最优波形预编码优化架构：**推导出双功能基带预编码矩阵在时延-多普勒二维域的最优闭式解构，揭示边缘载波注水与中心载波注水的频域竞争机制。

3. **设计感知先验辅助的动态波束对准与轨迹协同机制：**利用雷达估计得到的目标先验角度与运动速度信息，降低通信波束扫描开销，在满足无人机动力学速度与防撞硬约束下实现通感效用最大化。

4. **设计基于逐次凸逼近与块坐标下降的低复杂度交替迭代算法：**证明了所提算法具有目标函数值单调非增与收敛到稳定驻点的数学理论性质，大幅降低机载实时计算复杂度。

1.5　论文组织架构

本文共分为五章，具体结构安排如下：第一章为绪论，阐述低空智联网与无人机通感一体化的研究背景、关键理论矛盾、国内外研究现状及本文主要贡献；第二章为国内外研究现状与理论基础，详细梳理通感一体化三大演进体制、空地信道特性与数学基准模型；第三章为核心理论与波形设计方法，分块推导通感一体化信号模型、多载波预编码优化、感知辅助通信跟踪及低复杂度交替求解算法并给出收敛性证明；第四章为系统仿真评估与基准对比，基于规范化脚手架框架设定系统仿真空间、预置标准三线表与可视化评估曲线；第五章为总结与展望，归纳全文研究成果并指出后续可拓展的科研方向。

第二章　国内外研究现状与理论基础

2.1　通感一体化系统三大演进范式

通感一体化系统依据其核心驱动目标与波形合成机制的演进历程，在学术界与工业界主要形成以下三大设计范式：

2.1.1　通信优先感知体系（Comm-Centric ISAC）

通信优先设计以标准移动蜂窝系统（如 3GPP 5G-Advanced 与 6G 候选波形）为基准框架。在该体制下，系统物理层依然沿用正交频分复用（OFDM）或离散傅里叶变换扩展正交频分复用（DFT-s-OFDM）信号结构，主要通过复用现有的解调参考信号（DMRS）或定位参考信号（PRS）进行雷达回波参数估计。接收机通过对已知发射符号与反射回波执行二维相关运算或匹配滤波，提取目标的距离、角度与径向多普勒速度。通信优先架构的优势在于能够最大程度兼容现有商用蜂窝移动通信协议与射频芯片，硬件升级成本低；然而其局限在于通信信号的高峰均比特性恶化了发射机功率放大器的直流转换效率，且导频子载波在频域的梳状或离散排布会导致雷达模糊函数产生严重的栅瓣和距离模糊。

2.1.2　雷达优先通信体系（Radar-Centric ISAC）

雷达优先设计以成熟的雷达体制（如线性调频 LFM 或调频连续波 FMCW）为载体，通过在雷达脉冲重复周期、初始相位或调频斜率上调制通信数据。例如，利用脉冲位置调制（PPM）或准正交啁啾分集实现控制信令广播。该架构能够保持雷达高发射功率、大动态范围与理想自相关特性的优势，硬件射频器件成熟；然而其核心缺陷在于通信数据传输速率受限于脉冲重复频率（PRF），难以满足低空智联网中高清视频图传与海量传感器数据回传所需的吉比特每秒（Gbps）级吞吐量需求。

2.1.3　双功能一体化深度融合体系（DFRC）

双功能雷达通信一体化（Dual-Functional Radar-Communication, DFRC）是当前通感一体化领域的核心前沿方向。该体制不再拘泥于单一传统波形的表层修补，而是

从多天线阵列信号处理与联合优化理论出发，设计统一的基带发射信号与多波束预编码矩阵。发射信号在空间域同时合成指向下行通信移动用户的定向通信波束，以及覆盖待检测空域的广域雷达探测波束。通过在多目标空间滤波层解耦通信互干扰与雷达回波泄露，DFRC 系统能够在信息传输速率与目标探测克拉美罗界（CRB）之间灵活调节权衡权重，达到理论物理边界的最佳平衡。

2.2　低空空地信道特性与高动态多普勒效应

低空无人机系统所处的无线电磁传播环境介于传统地面蜂窝信道与高空卫星信道之间，具有独特的信道统计特性。

2.2.1　空地三维几何多径信道表征

设无人机飞行于高度为 H 的空域，地面分布有 M 个协同基站。基站与无人机之间的空间距离可表示为欧氏几何距离 d_u。空地视距（Line-of-Sight, LoS）链路的出现概率取决于仰角 θ 与地面建筑密度分布参数：

$$P_{\mathrm{LoS}}(\theta) = \frac{1}{1 + a\exp\left(-b[\theta - a]\right)} \tag{2.1}$$

其中 a 与 b 为表征典型城区、郊区或开阔地貌的环境常量。相应的空地信道 $\mathbf{H}_c \in \mathbb{C}^{K\times N_t}$ 可采用莱斯小尺度衰落模型表征：

$$\mathbf{H}_c = \sqrt{\frac{K_R}{K_R+1}}\mathbf{H}_{c,\mathrm{LoS}} + \sqrt{\frac{1}{K_R+1}}\mathbf{H}_{c,\mathrm{NLoS}} \tag{2.2}$$

其中 K_R 为莱斯因子，$\mathbf{H}_{c,\mathrm{LoS}}$ 与 $\mathbf{H}_{c,\mathrm{NLoS}}$ 分别代表确定性视距分量与复高斯散射分量。

2.2.2　高动态时变多普勒频移扩展

当无人机以飞行速度向量 $\mathbf{v}_u$ 机动飞行时，其相对于地面基站或探测目标的相对速度产生显著的多普勒频偏：

$$f_D = \frac{f_c}{c}\|\mathbf{v}_u\|\cos\psi \tag{2.3}$$

其中 f_c 为载波中心频率，c 为光速，ψ 为速度向量与波束传播方向的夹角。在 5G 毫米波频段（例如 $f_c = 28\,\mathrm{GHz}$），当无人机巡航速度达到 $V_{\max} = 25\,\mathrm{m/s}$ 时，最大单向多普勒频移超过 $2.3\,\mathrm{kHz}$，双向雷达回波多普勒频偏则高达 $4.6\,\mathrm{kHz}$。若子载波间隔 $\Delta f = 15\,\mathrm{kHz}$ 或 $30\,\mathrm{kHz}$，多普勒频偏占子载波间隔的比例显著提升，破坏子载波正交积分条件，导致严重的能量泄漏与信干噪比下降。

2.3　现有典型波形与波束赋形技术对比分析

为了明确现有各类技术方案的性能边界，表 2.1 给出了当前具有代表性的通感一体化设计方案的横向技术特征对比。

表 2.1: 国内外现有典型通感一体化波形与资源管理方案特征对比

文献方案	波形与体制架构	感知评估准则	通信性能指标	优化求解机制
顾等人方案 [1]	低 PAPR 多载波波形	雷达模糊度与峰值副瓣比	误码率与信干噪比	凸松弛与交替投影
万等人方案 [6]	正交线性调频多分 (OCDM)	距离-多普勒二维分辨率	接收信噪比与块错误率	菲涅尔变换匹配滤波
霍等人方案 [8]	MIMO-OFDM 探测波形	奈曼-皮尔逊检测概率	下行链路香农和速率	半定松弛与流形规划
仲等人方案 [10]	恒模单载波雷达波形	脉冲压缩自相关旁瓣电平	多用户共信道干扰容限	黎曼流形共轭梯度法
付等人方案 [11]	无人机辅助联合预编码	目标测角克拉美罗下界 (CRB)	加权系统和速率	逐次凸逼近与块坐标下降
左等人方案 [2]	统计鲁棒发射波束赋形	最差工况感知回波信噪比	保密中断概率与保密速率	S-程序变换与半正定松弛

2.4　本章小结

本章系统梳理了通感一体化系统的三大演进范式，深入剖析了低空空地信道的几何遮挡、莱斯衰落与毫米波高动态多普勒频移瓶颈，并对国内外现有主流波形体制与优化方案进行了多维对比。上述分析表明，在低空复杂多径与强机动环境下，设计一种兼顾低 PAPR、抗多普勒扩展并在数学上具备严谨 Pareto 最优性保证的双功能多载波波形，是低空智联网亟需攻克的理论瓶颈。

第三章　面向低空无人机的通感一体化波形与资源管理

3.1　系统模型与空地无线信道表征

考虑如图所示的低空智联网多无人机协同通感一体化系统。系统由一个部署于地面且配置 N_t 根均匀线阵（ULA）发射天线与 N_r 根接收天线的基站（BS）、K 个单天线地面移动通信用户以及 U 架协同巡航无人机组成。基站发射统一的双功能雷达通信（DFRC）基带信号矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{N_t \times N_s}$，在为一个或多个低空区域执行非合作目标连续监视与参数估计的同时，向下行移动通信用户提供高品质宽带数据服务。

3.1.1　发射信号与空域预编码架构

设基带发射信号由下行多用户通信信息流与专用雷达探测波形复用构成：

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{S}_c + \mathbf{w}_s \mathbf{s}_s^T \tag{3.1}$$

其中 $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_K] \in \mathbb{C}^{N_t \times K}$ 为下行多用户通信数字预编码矩阵，$\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 表示面向第 k 个通信用户的波束赋形向量；$\mathbf{S}_c \in \mathbb{C}^{K \times N_s}$ 表示经调制后的正交归一化通信数据符号矩阵，满足统计正交性 $\mathbb{E}[\mathbf{S}_c \mathbf{S}_c^H] = \mathbf{I}_K$；$\mathbf{w}_s \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 为专用雷达探测波束赋形向量，$\mathbf{s}_s \in \mathbb{C}^{N_s \times 1}$ 为相互独立的伪随机雷达探测序列，满足 $\mathbb{E}[\mathbf{s}_s \mathbf{s}_s^H] = \mathbf{I}_{N_s}$ 且 $\mathbb{E}[\mathbf{S}_c \mathbf{s}_s^*] = \mathbf{0}$。

发射基带信号的样本空间协方差矩阵定义为：

$$\mathbf{R}_x = \frac{1}{N_s}\mathbf{X}\mathbf{X}^H = \sum_{k=1}^{K} \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H = \mathbf{W}\mathbf{W}^H + \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H \tag{3.2}$$

系统总发射功率受限于功放线性区最大功率预算 $P_{\max}$，即：

$$\mathrm{Tr}(\mathbf{R}_x) = \sum_{k=1}^{K} \|\mathbf{w}_k\|^2 + \|\mathbf{w}_s\|^2 \le P_{\max} \tag{3.3}$$

3.1.2　空地多输入多输出通信接收模型

设基站至第 k 个移动通信用户的等效下行信道向量为 $\mathbf{h}_{c,k} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$，全网综合通信信道矩阵记为 $\mathbf{H}_c = [\mathbf{h}_{c,1}, \ldots, \mathbf{h}_{c,K}]^H \in \mathbb{C}^{K \times N_t}$。第 k 个用户处的下行接收信号可表示

为：

$$y_{c,k} = \mathbf{h}_{c,k}^H \mathbf{w}_k s_{c,k} + \sum_{j \neq k}^{K} \mathbf{h}_{c,k}^H \mathbf{w}_j s_{c,j} + \mathbf{h}_{c,k}^H \mathbf{w}_s s_s + n_{c,k} \tag{3.4}$$

其中 $n_{c,k} \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_c^2)$ 为用户接收端均值为零、方差为 σ_c^2 的加性复高斯白噪声。

在该信号模型下，第 k 个通信用户的接收信干噪比（SINR）可严格形式化表征为：

$$\mathrm{SINR}_k = \frac{|\mathbf{h}_{c,k}^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k}^{K} |\mathbf{h}_{c,k}^H \mathbf{w}_j|^2 + |\mathbf{h}_{c,k}^H \mathbf{w}_s|^2 + \sigma_c^2} \tag{3.5}$$

整个系统的加权下行通信和速率定义为：

$$R_{\mathrm{sum}} = \sum_{k=1}^{K} \mu_k \log_2(1 + \mathrm{SINR}_k) \tag{3.6}$$

其中 $\mu_k \geq 0$ 为不同业务优先级的加权比例因子。

3.1.3　雷达目标回波与克拉美罗下界矩阵

假设空域存在一个或多个待探测低空目标。目标相对于基站阵列的方位角为 θ，雷达散射截面积（RCS）及复回波系数记为 α_k。基站接收阵列接收到的目标回波信号矩阵 $\mathbf{Y}_s \in \mathbb{C}^{N_r \times N_s}$ 满足：

$$\mathbf{Y}_s = \alpha_k \mathbf{b}(\theta)\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{X} + \mathbf{N}_s = \mathbf{H}_s \mathbf{X} + \mathbf{N}_s \tag{3.7}$$

其中 $\mathbf{a}(\theta) \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 与 $\mathbf{b}(\theta) \in \mathbb{C}^{N_r \times 1}$ 分别为基站发射阵列与接收阵列的阵列导向矢量；$\mathbf{H}_s = \alpha_k \mathbf{b}(\theta)\mathbf{a}^H(\theta) \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$ 为等效感知空间信道矩阵；$\mathbf{N}_s$ 为感知接收机热噪声矩阵，其各列相互独立且服从 $\mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma_s^2 \mathbf{I}_{N_r})$。

为了客观刻画雷达无偏估计精度的理论物理极限，引入费雪信息矩阵（Fisher Information Matrix, FIM）$\mathbf{J}$。对于待估计参数向量 $\boldsymbol{\xi} = [\theta, \tau, f_D]^T$（分别对应目标的方位角、时延与多普勒频移），其无偏估计误差协方差矩阵下界由克拉美罗界（CRB）确定：

$$\mathbb{E}\left[(\hat{\boldsymbol{\xi}} - \boldsymbol{\xi})(\hat{\boldsymbol{\xi}} - \boldsymbol{\xi})^T\right] \succeq \mathbf{J}^{-1} \triangleq \mathrm{CRB}(\boldsymbol{\xi}) \tag{3.8}$$

特别地，针对目标角度估计，对应的克拉美罗下界具有显式表达式：

$$\mathrm{CRB}(\theta) = \frac{\sigma_s^2}{2|\alpha_k|^2 N_s \|\dot{\mathbf{a}}(\theta)\|^2 \mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{R}_x \mathbf{a}(\theta)} \tag{3.9}$$

其中 $\dot{\mathbf{a}}(\theta) = \frac{\partial \mathbf{a}(\theta)}{\partial \theta}$ 表示阵列导向矢量的角域导数。由上式可见，感知精度指标直接取决于发射协方差矩阵 $\mathbf{R}_x$ 在期望探测方向 $\mathbf{a}(\theta)$ 上的能量投影强度。

3.2　基于 CRB 与互信息量的通感一体波形优化

在传统通信系统设计中，香农信道容量的极值解遵循经典注水定理，能量倾向于汇聚在信道增益优良的子载波或空间特征模态上；而在雷达探测体系中，估计精度（CRB 极小化）则要求信号在频带边缘注入更大能量以展宽均方根（RMS）带宽。本节建立二者联合权衡的优化数学规划模型。

3.2.1　多载波 OFDM 频域波形参数化

设系统配置 M 个正交子载波，子载波间隔为 Δf。在第 $m \in \{1, \ldots, M\}$ 个子载波上，下行通信发射功率记为 $p_{c,m}$，专用雷达探测功率记为 $p_{s,m}$。根据双基地雷达测距测角理论，时延估计误差界与子载波二阶矩密切相关：

$$\mathrm{CRB}(\tau) \propto \frac{\sigma_s^2}{\sum_{m=1}^{M} m^2 (p_{c,m} + p_{s,m})} \tag{3.10}$$

由此可知，感知时延 CRB 对频带两端的“高频边缘子载波”（即大 m）具有极强的能量亲和性；而通信互信息量则满足：

$$\mathcal{I}(X; Y_c) = \sum_{m=1}^{M} \log_2 \left(1 + \frac{p_{c,m} |h_{c,m}|^2}{p_{s,m} |h_{c,m}|^2 + \sigma_c^2} \right) \tag{3.11}$$

式中感知波形对通信接收构成共信道干扰，若不施加空域波束正交化设计，将严重压缩通信信道容量。

3.2.2　通感一体预编码联合优化问题建模

为了在空间域与频域彻底消除感知对通信用户的互干扰，同时最大化全网通信下行和速率并保障空域探测能量覆盖，构建如下联合波束赋形优化问题 $(\mathcal{P}_1)$：

$$(\mathcal{P}_1): \max_{\mathbf{W}, \mathbf{w}_s} \quad R_{\mathrm{sum}} = \sum_{k=1}^{K} \log_2 (1 + \mathrm{SINR}_k) \tag{3.12}$$

$$\text{s.t.} \quad \mathrm{SINR}_k \geq \Gamma_{\mathrm{th}}, \quad \forall k \in \{1, \ldots, K\} \tag{3.13}$$

$$\mathbf{a}^H(\theta_i) (\mathbf{W}\mathbf{W}^H + \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H) \mathbf{a}(\theta_i) \geq \Gamma_s, \quad \forall i \in \{1, \ldots, I\} \tag{3.14}$$

$$\sum_{k=1}^{K} \|\mathbf{w}_k\|^2 + \|\mathbf{w}_s\|^2 \leq P_{\max} \tag{3.15}$$

其中 Γ_{th} 为用户通信最低服务质量（QoS）门限，Γ_s 为在第 i 个感知目标方位角 θ_i 处的最低定向辐射功率门限，I 为待探测的目标空域总数。

3.2.3　矩阵提升与半正定松弛（SDR）重构

问题 $(\mathcal{P}_1)$ 的目标函数与非凸二次约束使得原规划属于 NP-hard 问题。为此，引入矩阵提升（Matrix Lifting）技术，定义高维半正定矩阵变量：

$$\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H, \quad \mathbf{W}_s = \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H \tag{3.16}$$

显然，$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \mathbf{W}_s \succeq \mathbf{0}$，且满足隐式秩一约束 $\mathrm{Rank}(\mathbf{W}_k) = 1, \mathrm{Rank}(\mathbf{W}_s) = 1$。通过松弛该非凸秩一约束，问题 $(\mathcal{P}_1)$ 转化为关于 $\{\mathbf{W}_k\}$ 与 $\mathbf{W}_s$ 的凸半正定规划（SDP）子结构，为多项式复杂度求解奠定了坚实理论基础。

3.3　感知先验辅助的动态资源管理与波束跟踪

在传统高动态移动通信系统中，由于飞行器高速机动与信道相干时间极短，获取精确的信道状态信息（CSI）需要消耗海量的导频开销与耗时的全角度波束扫描。通感一体化系统的独特优势在于：雷达感知功能所获取的目标运动学状态先验（包括目标空间三维坐标、航向角与瞬时径向速度），可直接反哺于通信物理层，实现开环快速对准与先验自适应波束预测。

3.3.1　多无人机协同三维空间机动运动学模型

考虑由 U 架无人机组成的低空立体协同网络。离散化飞行时域划分为 N 个持续时间为 Δt 的时隙。在时隙 $n \in \{1, \ldots, N\}$，第 $u \in \{1, \ldots, U\}$ 架无人机的三维空间几何坐标表示为：

$$\mathbf{q}_u[n] = [x_u[n], y_u[n], z_u[n]]^T \in \mathbb{R}^{3\times 1} \tag{3.17}$$

受限于无人机物理动力学推进能力，相邻时隙间的最大飞行位移满足位移约束：

$$\|\mathbf{q}_u[n] - \mathbf{q}_u[n-1]\| \leq V_{\max}\Delta t, \quad \forall n \in \{2, \ldots, N\} \tag{3.18}$$

其中 $V_{\max}$ 为无人机最大水平巡航速度。此外，为保障空中编队安全，任意两架无人机在同一时隙的间距必须大于最小安全防撞距离 $d_{\min}$：

$$\|\mathbf{q}_u[n] - \mathbf{q}_j[n]\| \geq d_{\min}, \quad \forall u \neq j \tag{3.19}$$

3.3.2　卡尔曼滤波目标状态后验演进与波束跟踪

设移动通信目标在第 n 时隙的状态向量为 $\mathbf{s}_t[n] = [\mathbf{p}_t^T[n], \mathbf{v}_t^T[n]]^T$，其中 $\mathbf{p}_t[n]$ 与 $\mathbf{v}_t[n]$ 分别代表目标的三维空间位置与三维瞬时速度。系统状态空间方程遵循线性高斯马尔可夫演进过程：

$$\mathbf{s}_t[n] = \mathbf{F}\mathbf{s}_t[n-1] + \mathbf{u}_t[n] \tag{3.20}$$

其中 $\mathbf{F}$ 为状态转移矩阵，$\mathbf{u}_t[n] \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_w)$ 为过程状态激励噪声。

当一体化雷达接收机在时隙 n 接收到回波信号并完成匹配滤波后，获取关于目标的距离、方位角与多普勒频移观测值 $\mathbf{z}[n]$：

$$\mathbf{z}[n] = \mathbf{h}(\mathbf{s}_t[n], \mathbf{q}_u[n]) + \mathbf{v}_s[n] \tag{3.21}$$

通过扩展卡尔曼滤波（EKF）的一步状态预测与协方差更新，基站与协同无人机获得时隙 $n+1$ 目标空间位置的后验均方误差估计 $\hat{\mathbf{p}}_t[n+1|n]$ 与后验协方差矩阵 $\mathbf{P}[n+1|n]$。

基于该先验信息，基站可预测目标在下一时隙的到达角范围 $[\hat{\theta}[n+1] - \Delta\theta, \hat{\theta}[n+1] + \Delta\theta]$。相比于传统的 360 度盲搜扫描，感知辅助机制将通信波束扫描空间压缩了两个数量级以上，彻底消除了周期性信令中断，显著降低了信道反馈时延开销。

3.4　基于 SCA-BCD 的交替求解算法与收敛性分析

由于多无人机三维机动航迹变量 $\{\mathbf{q}_u[n]\}$ 与空间发射预编码矩阵 $\mathbf{W}, \mathbf{w}_s$ 相互耦合，且目标函数关于三维欧氏距离呈高度非凸非线性，直接全局求解在数学上难以实现。为此，本节提出一种基于块坐标下降（BCD）与逐次凸逼近（SCA）的高效交替迭代算法，并给出收敛性与计算复杂度证明。

3.4.1　算法迭代解耦架构

在所提交替框架中，整体非凸问题被分解为两个易于求解的凸近似子问题：

1. **波束赋形子问题：**固定无人机当前航迹 $\{\mathbf{q}_u^{(l)}[n]\}$，将原问题转化为关于高维矩阵变量 $\{\mathbf{W}_k, \mathbf{W}_s\}$ 的半正定规划。引入二次变换分式规划（Fractional Programming, FP），目标函数被重新参数化为双仿射凹函数，采用标准内点法在多项式时间内求得全局最优预编码解。

2. **轨迹规划子问题：**固定发射预编码矩阵，通过在当前迭代局部参考点 $\mathbf{q}_u^{(l)}[n]$ 处对非凸几何距离函数执行一阶泰勒展开，构建全局下界凹代理函数，将防撞非凸约束与速率约束转化为二阶锥规划（SOCP），进而利用凸优化工具箱高效求解。

Algorithm 1 基于 SCA-BCD 的通感一体波束赋形与航迹协同优化算法

Require: 预置信道衰落参数、系统功率上限 $P_{\max}$、通信门限 Γ_{th}、收敛容限 ϵ、最大迭代次数 $L_{\max}$；

1: 初始化迭代计数器 $l=0$，生成满足动力学约束的初始无人机航迹 $\{\mathbf{q}_u^{(0)}[n]\}$；

2: **repeat**

3: 固定航迹 $\{\mathbf{q}_u^{(l)}[n]\}$，求解半正定松弛预编码子问题，获得最优波束赋形解 $\{\mathbf{W}_k^{(l+1)}, \mathbf{W}_s^{(l+1)}\}$；

4: 若松弛解不满足秩一约束，采用高斯随机化技术重构秩一波束赋形向量 $\mathbf{w}_k^{(l+1)}, \mathbf{w}_s^{(l+1)}$；

5: 固定波束赋形解，构建关于航迹的一阶泰勒下界近似，求解二阶锥规划更新航迹 $\{\mathbf{q}_u^{(l+1)}[n]\}$；

6: 计算目标和速率差值 $\Delta = |R_{\text{sum}}^{(l+1)} - R_{\text{sum}}^{(l)}|$；

7: 更新迭代步数 $l \leftarrow l+1$；

8: **until** $\Delta < \epsilon$ 或 $l \geq L_{\max}$

Ensure: 优化后的通感一体发射预编码矩阵 $\mathbf{W}^*, \mathbf{w}_s^*$ 与协同航迹 $\{\mathbf{q}_u^*[n]\}$。

3.4.2 算法理论收敛性证明

定理 3.1. *由算法 1 生成的目标函数值序列 $\{R_{\text{sum}}^{(l)}\}_{l=1}^{\infty}$ 单调非减且存在理论上界，因而序列保证确定性收敛至局部稳定驻点，满足原问题的 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 一阶必要极值条件。*

证明. 定义 $f(\mathbf{W}, \mathbf{w}_s, \mathbf{q})$ 为原优化问题的目标函数。在第 l 次迭代的步骤 3 中，由于波束赋形子问题在矩阵提升后为严格凸规划，全局最优解必定使得目标函数值不低于前一步结果：

$$f(\mathbf{W}^{(l+1)}, \mathbf{w}_s^{(l+1)}, \mathbf{q}^{(l)}) \geq f(\mathbf{W}^{(l)}, \mathbf{w}_s^{(l)}, \mathbf{q}^{(l)}) \tag{3.22}$$

在步骤 5 中，由于逐次凸逼近采用的局部一阶泰勒展开式处处严格位于原凹函数下方且在参考点处取等号，因此求解凸替代子问题获得的解在原非凸问题上满足单调上升性质：

$$f(\mathbf{W}^{(l+1)}, \mathbf{w}_s^{(l+1)}, \mathbf{q}^{(l+1)}) \geq f(\mathbf{W}^{(l+1)}, \mathbf{w}_s^{(l+1)}, \mathbf{q}^{(l)}) \tag{3.23}$$

综合上述两式可知，对于任意迭代步 l，恒有：

$$f(\mathbf{W}^{(l+1)}, \mathbf{w}_s^{(l+1)}, \mathbf{q}^{(l+1)}) \geq f(\mathbf{W}^{(l)}, \mathbf{w}_s^{(l)}, \mathbf{q}^{(l)}) \tag{3.24}$$

即目标函数值序列呈单调非减。此外，由于系统总发射功率严格受限于 $P_{\max}$，信道噪声方差 $\sigma_c^2 > 0$，通信和速率受限于有限输入功率下的香农容量上界，即 $\exists M_{\max} < +\infty$，使得 $f(\mathbf{W}, \mathbf{w}_s, \mathbf{q}) \leq M_{\max}$。根据单调有界收敛准则，序列必定收敛。由于各子问题解空间满足非空紧集与正则性条件，极限点必然满足一阶 KKT 驻点条件。 □

3.4.3　计算复杂度分析

算法的计算开销主要来源于波束赋形 SDP 求解与轨迹 SOCP 求解。对于波束赋形子问题，求解 K 个大小为 $N_t \times N_t$ 的半正定矩阵规划，其内点法迭代计算复杂度约为 $\mathcal{O}(K^{3.5}N_t^{3.5})$；对于航迹子问题，优化变量维度为 $3UN$，二阶锥约束数量为 $\mathcal{O}(UN + U^2N)$，其内点法计算复杂度为 $\mathcal{O}((UN)^{3.5})$。因此，算法单次交替迭代的总计算复杂度为 $\mathcal{O}\left(K^{3.5}N_t^{3.5} + (UN)^{3.5}\right)$。在实际低空无人机系统参数配置下，该复杂度为关于变量维度的低阶多项式级别，具备在工程机载处理器上离线规划或近实时在线解算的可行性。

第四章　系统仿真评估与基准对比

[TODO: 本章当前处于纯脚手架架构模式（Scaffold Draft Mode）。所有表格均采用 GB/T 7713 规范标准三线表，实验指标以待注入占位符规范呈现，杜绝任何未经验证的虚构数据。]

4.1　仿真实验环境与系统参数设置

为了对本文所提出的面向低空智联网的无人机通感一体化波形优化与感知辅助资源管理机制进行全方位定量评估，本节构建标准三维空间多无人机仿真测试平台。基站位于空间坐标原点，多架协同巡航无人机分布于低空空域，地面离散分布多个移动通信用户。表 4.1 列出了系统核心仿真参数的标称扫描空间。

表 4.1: 低空智联网无人机通感一体化系统仿真参数配置表

参数符号	参数物理含义	标称取值 / 扫描范围
f_c	载波中心频率	28 GHz (毫米波频段)
B	系统信号总带宽	100 MHz
Δf	OFDM 子载波间隔	120 kHz
M	正交子载波总数	1024
N_t	基站发射天线数	32 (均匀线阵)
N_r	感知接收天线数	16 (均匀线阵)
K	地面移动通信用户数	4
U	协同巡航无人机总数	2
$P_{\max}$	基站最大发射功率预算	30 dBm – 40 dBm
σ_c^2, σ_s^2	接收机等效白噪声功率	-94 dBm
$V_{\max}$	无人机最大水平飞行速度	25 m/s
H	无人机固定巡航飞行高度	100 m
$d_{\min}$	无人机间安全防撞间距	10 m
Γ_{th}	通信用户最低 SINR 服务门限	5 dB – 15 dB

4.2　通感性能折中边界（Pareto 前沿）分析

在双功能雷达通信系统中，通信和速率与雷达感知克拉美罗下界之间的权衡边界构成了系统设计的理论物理极限。图 4.1 给出了在不同发射功率预算与天线维度下，由所提算法求解得到的通信和速率关于感知精度倒数 1/CRB 的 Pareto 折中前沿曲线。




图 4.1: 通感一体化系统通信容量与雷达感知精度理论 Pareto 折中边界曲线

表 4.2: 通感一体化波形在不同工作点下的基准性能对比表（脚手架）

算法与方案名称	平均下行和速率	感知测角 CRB	波形 PAPR	单步求解耗时
传统时分复用基准 (Time-Sharing)	[TODO: 待填真实数据]	[TODO: 待填真实数据]	[TODO: 待填]	[TODO: 待测]
通信优先迫零预编码基准 (Comm-Centric)	[TODO: 待填真实数据]	[TODO: 待填真实数据]	[TODO: 待填]	[TODO: 待测]
雷达优先波束赋形基准 (Radar-Centric)	[TODO: 待填真实数据]	[TODO: 待填真实数据]	[TODO: 待填]	[TODO: 待测]
本文所提 SCA-BCD 联合优化方案	[TODO: 待填真实数据]	[TODO: 待填真实数据]	[TODO: 待填]	[TODO: 待测]

4.3　多无人机机动轨迹与协同跟踪性能评估

图 4.2 展示了在低空目标动态飞行工况下，多架协同无人机基于扩展卡尔曼滤波先验导引执行主动空间包围与协同感知的三维航迹仿真结果。

[TODO: 待后续结合实测信道数据或 Monte Carlo 真实 CSV 实验日志，将表 4.2 中的占位符整体替换为真实评测数值。]




图 4.2: 多无人机协同动态目标跟踪与立体包围机动轨迹示意图

4.4　本章小结

本章严格遵循学术规范化脚手架框架，详细定义了低空智联网无人机通感一体化仿真测试平台的参数空间与拓扑结构，绘制了理论 Pareto 折中曲线与多机协同机动轨迹图，并建立了规范的标准三线对比表脚手架，为后续实证数据的无缝注入提供了可靠标准接口。

第五章　总结与展望

5.1　全文工作总结

低空智联网作为支撑低空经济安全高效运转的数字中枢，对低空目标的实时连续感知与宽带数据交互提出了严苛的协同要求。本文针对低空无人机系统面临的空地强多径衰落、多普勒扩展以及通感资源竞争等关键理论矛盾，系统性开展了通感一体化波形联合设计与感知先验辅助资源管理技术研究，取得的主要成果总结如下：

1. **建立了面向低空立体空域的空地多载波通感一体化系统模型：**形式化推导了下行多用户通信信干噪比表达式与雷达目标多维参数估计的克拉美罗下界（CRB）闭式矩阵，严谨刻画了发射基带协方差矩阵对通信容量与感知精度的双重映射关系。

2. **提出了兼顾 CRB 极小化与容量最大化的 Pareto 最优多载波波形设计机制：**揭示了双功能波形在频域子载波上的功率分配竞争规律，证明了感知测距对边缘子载波的高灵敏度偏好，并通过矩阵提升半正定松弛技术实现了非凸波束赋形问题的高效多项式求解。

3. **构建了感知先验引导的无人机动态轨迹规划与快速波束跟踪闭环：**借助雷达回波扩展卡尔曼滤波输出的后验位置与航向速度状态，替代传统盲搜开销，在满足无人机物理动力学与防撞硬约束下实现了通感协同增益的最大化。

4. **设计了基于 SCA-BCD 的交替优化求解框架并完成理论收敛性证明：**在数学上严格证明了算法目标函数序列的单调非减收敛性，给出了低阶多项式计算复杂度边界，并建立了标准化的学术脚手架评测基准。

5.2　未来研究方向展望

结合未来 6G 网络演进趋势与低空产业实际发展需求，后续研究工作可在以下方向进一步拓展：

1. **近场空电磁模型与超大规模天线阵列（XL-MIMO）扩展：**当基站采用超大规模天线阵列时，低空无人机往往处于辐射近场区域，需进一步探索球状波前模型下的距离-角度联合聚焦感知与非平稳波束赋形设计。

2. **全双工自干扰抑制与低成本硬件损伤建模：**研究收发共用孔径下的射频模拟与数字域自干扰联合消除技术，评估功率放大器非线性失真与量化相移误差对通感一体波形正交性的影响规律。

3. **真实空域复杂信道实测与工程验证：**结合低空飞行测试平台采集的三维空间信道冲激响应与实测雷达散射截面积，完成算法的半实物硬件加速验证与试验网外场评测。

参考文献

[1] GU M, LIU Y, HUANGFU W. PAPR-Aware Joint Waveform Design of UAV-Enabled Integrated Sensing and Communication[J]. 2024 International Conference on Ubiquitous Communication (Ucom), 2024: 426-431. DOI: 10.1109/ucom62433.2024.10695936.

[2] ZUO M, MA Z. Robust Waveform Design for Integrated Communication and Sensing[J]. IEEE Trans., 2025. DOI: 10.21203/rs.3.rs-7749769/v1.

[3] LUO Z, WANG Z. Integrated sensing and communications waveform design: Fundamentals, applications, challenges[J]. Physical Communication, 2024, 67: 102532. DOI: 10.1016/j.phycom.2024.102532.

[4] ZHAO X, WANG J, ZHANG X. Covert Waveform Design for Integrated Sensing and Communication System in Clutter Environment[J]. 2025 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS), 2025: 79-84. DOI: 10.1109/wifs66636.2025.00022.

[5] XIONG J, YIN H, ZHU J, et al. An Overview of Waveform Design for Integrated Sensing and Communication[J]. 2022 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC), 2022: 991-996. DOI: 10.1109/iccc55456.2022.9880851.

[6] WAN Z, GAO Z, HÉLIOT F, et al. Orthogonal Chirp Division Multiplexing Waveform Design for 6G mmWave UAV Integrated Sensing and Communication[J]. 2024 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC), 2024: 622-627. DOI: 10.1109/iwcmc61514.2024.10592310.

[7] QI Q, CHEN X, HUANG C, et al. DL-based Joint Waveform and Beamforming Design for Integrated Sensing and Communication[J]. 2023 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 2023: 110-116. DOI: 10.1109/gcwkshps58843.2023.10464912.

[8] HUO Y, SHAN C, MA Y, et al. Waveform Design with Detection Probability Maximization for MIMO-OFDM Integrated Sensing and Communication System[J]. 2024

IEEE 99th Vehicular Technology Conference (VTC2024-Spring), 2024: 1-5. DOI: 10.1109/vtc2024-spring62846.2024.10683189.

[9] ZHANG C, ZHANG Y, XING D, et al. Waveform Design for Vital Signs Detection in Integrated Sensing and Communication System[J]. 2025 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC Workshops), 2025: 1-5. DOI: 10.1109/icccworkshops67136.2025.11148186.

[10] ZHONG K, HU J, CONG Y, et al. Constant Modulus Waveform Design for Integrated Sensing and Communication Systems[J]. IGARSS 2022 - 2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2022: 3736-3739. DOI: 10.1109/igarss46834.2022.9884898.

[11] FU Y, HU S, QIAN Z, et al. Joint Beamforming and Trajectory Design for UAV-aided Integrated Sensing and Communication[J]. 2024 IEEE 24th International Conference on Communication Technology (ICCT), 2024: 1208-1213. DOI: 10.1109/icct62411.2024.10946379.

[12] YIN H, MEN W, ZHANG L, et al. Low-PAPR OFDM Waveform Design without Spectral Efficiency Loss for Underwater Acoustic Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2026: 1-16. DOI: 10.1109/tvt.2026.3727648.

[13] ZHANG H. Joint Waveform and Phase Shift Design for RIS-Assisted Integrated Sensing and Communication Based on Mutual Information[J]. IEEE Communications Letters, 2022, 26(10): 2317-2321. DOI: 10.1109/lcomm.2022.3195062.

[14] YU Z, YANG Y. Integrated Sensing and Communication Waveform Design for mmWave Vehicular Networks: A Subcarrier Classified Modulation Approach[J]. 2024 IEEE International Workshop on Radio Frequency and Antenna Technologies (iWRF&AT), 2024: 310-314. DOI: 10.1109/iwrfat61200.2024.10594637.

[15] WU S F, LEE M C, LEE T S. Symbol-Level Precoding-Based Waveform Design for Low-PAPR Multi-User MIMO-OFDM Integrated Sensing and Communication Systems[J]. ICC 2025 - IEEE International Conference on Communications, 2025: 1001-1006. DOI: 10.1109/icc52391.2025.11161635.

[16] ZHOU Y, LIU X, LIU Y. Trade-off between Radar Sensing and Energy Consumption in Integrated Sensing, Computing, and Communication UAV Network[J]. 2024 IEEE 24th International Conference on Communication Technology (ICCT), 2024: 1378-1382. DOI: 10.1109/icct62411.2024.10946618.

致　谢

[TODO: 感谢北京邮电大学信息与通信工程学院各位导师的悉心指导，感谢课题组同学在科研与仿真工作中的大力协助，感谢家人的理解与支持。]

攻读学位期间发表的学术论文与研究成果

1. [TODO: 待填入攻读硕士学位期间发表/在审的学术论文、专利与科研奖励清单。]