

BK BLE 配网

第一个是服务 UUID，后面两个是服务下面特征值的 UUID

```
//配网服务UUID:FFFF
public final static UUID UUID_SERVICE = UUID.fromString("0000ffff-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
//APP发数据UUID: FF01
public final static UUID UUID_WRITE = UUID.fromString("0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
//APP收数据UUID:FF02
public final static UUID UUID_READ = UUID.fromString("0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
```

1. APP 发送数据格式

协议头	CMD	数据长度	Data0DataN	CRC
-----	-----	------	-----------------	-----

- 协议头：2 字节
 - APP 向设备端发数据协议头：0x55 AA
- CMD 命令位：1 字节，表示操作类型
 - 0x01 APP 连接成功后，发起配网请求 * 0x02 APP 发送 SSID
- 0x03 APP 发送 Password 数据长度：表示
-
- Data0...DataN 的长度
-

Data0...DataN:表示实际数据

CRC:表示 CRC 校验,协议头到 DataN 的 CRC 校验

2. 设备发送数据格式

协议头	CMD	数据长度	Data0DataN	CRC
-----	-----	------	-----------------	-----

协议头：2 字节

- - 设备端向 APP 发送数据协议头:0xAA 55 CMD 命令位: 1 字

- - 节, 表示操作类型
 -
 - 0x01 表示 CRC 校验不通过
 -
 - 0x05 成功收到配网请求, APP 下一步可以发 SSID 了
 - 0x06 成功收到 SSID,APP 下一步可以发 Password 了
 -
 - 0x07 成功 Password,设备开始连接路由器

0x08 连接路由器成功

0x09 连接路由器失败: 连接超时

0xA0 连接路由器失败:SSID 或密码错误

- 数据长度: 表示 Data0...DataN 的长度
-
- Data0...DataN:表示实际数据

CRC:表示 CRC 校验,协议头到 DataN 的 CRC 校验

3. 配网流程

1. APP 发起连接请求
2. APP 发起配网请求
3. 设备回复命令位: 0x05
4. APP 发起 SSID
5. 设备回复命令位: 0x06
6. APP 发起 Password
7. 设备回复命令位: 0x07
8. APP 等待设备回复是否连接路由器成功
9. 设备连接上路由和后台后, 返回设备ID