

Ora Sfiduese 1 — Praktikë

Pyetjet + Zgjidhjet

Ky material përmban pyetjet e orës praktike (Ora Sfiduese 1), bashkë me një zgjidhje shembull nën secilën pyetje. Provoni t'i zgjidhni vetë pyetjet në VS Code para se të shihni zgjidhjen — përdoreni si material rishikimi para Ora Sfiduese 1.

1.

Deklaroni një variabël `buxheti` (numër), me vlerë sipas dëshirës. Duke përdorur `if/else`, printoni (`console.log`) `"Brenda buxhetit"` nëse `buxheti > 100`, përndryshe `"Jashtë buxhetit"`.

Zgjidhja:

```
let buxheti = 500;

if(buxheti>100){
  console.log("Brenda buxhetit")
}else{
  console.log("Jashte buxhetit")
}
```

2.

Deklaroni një variabël `nota` (numër), me vlerë sipas dëshirës. Duke përdorur operatorin ternar, deklaroni një variabël `rezultati` që merr vlerën `"Kaluar"` nëse `nota >= 5`, përndryshe `"Nuk ka kaluar"`, dhe printojeni (`console.log`) `rezultati` -n.

Zgjidhja:

```
let nota = 5;

let rezultati = nota>=5 ? "Kaluar" : "Nuk ka kaluar";

console.log(rezultati)
```

3.

Deklaroni një variabël `dita` (string, p.sh. `"e hënë"`). Duke përdorur `switch`, printoni një mesazh sipas ditës:

- `"hënë"` → `"Dita është e hene"`
- `"premtë"` → `"Dita është e premtë"`
- `"shtunë"` → `"Dita është e shtunë"`
- çdo gjë tjetër (`default`) → `"Nuk është dite"`

Zgjidhja:

```
let dita = "e hene";

switch(dita){
  case "e hene":
    console.log("Dita është e hene");
    break;
  case "e premtë":
    console.log("Dita është e premtë");
    break;
  case "e shtunë":
    console.log("Dita është e shtunë");
    break;
  default:
    console.log("Nuk është dite")
}
```

4.

Shkruani një funksion `shumezoDyNumra`, që pranon dy parametra `a` dhe `b`, dhe kthen (`return`) prodhimin (shumëzimin) e tyre. Thirreni funksionin me disa vlera dhe printoni rezultatin.

Zgjidhja:

```
function shumezoDyNumra(a , b){
  let rezultati = a * b;
  return rezultati;
}

console.log(shumezoDyNumra(5,9));
```

5.

Deklaroni një variabël: `nota` (numër) me vlerë sipas dëshirës. Shkruani një funksion `kontrolloRezultatin`, që pranon notën si parametër dhe, duke përdorur `if/else`, kthen (`return`) `"Kaluar"` nëse `nota >= 5`, përndryshe `"Nuk ka kaluar"`. Thirreni funksionin me disa vlera dhe printoni rezultatin.

Zgjidhja:

```
function kontrolloRezultatin(nota){
  if(nota>=5){
    return "kaluar"
  }else{
    return "nuk ka kaluar"
  }
}

console.log(kontrolloRezultatin(3))
```

6.

Shkruani një funksion `kontrolloSemaforin`, që pranon një parametër `ngjyra` dhe, duke përdorur `switch`, kthen mesazhin përkatës:

- `"e kuqe"` → `"Ndalo"`
- `"e verdhe"` → `"Përgatitu"`
- `"e gjelbert"` → `"Shko"`
- çdo gjë tjetër (`default`) → `"Ngjyrë e panjohur"`

Thirreni funksionin me disa vlera të ndryshme dhe printoni rezultatet në console.

Zgjidhja:

```
function kontrolloSemaforin(ngjyra){
  switch(ngjyra){
    case "e kuqe":
      return "Ndalo"
    case "e verdhe":
      return "pergaditu"
    case "e gjelbert":
      return "shko";
    default:
      return "seshte ngjyre e semaforit";
  }
}

console.log(kontrolloSemaforin("e portokallt"));
```