

序号	加固项	检查要求
1		经上机核查：/etc/profile中 设置了TMOUT为600
2	应对登录的用户（含root账户）进行身份标识和鉴别，身份鉴别信息具有复杂度要求，口令长度应不小于8位，且为字母数字和特殊字符的混合组合，账户和口令应不相同，禁止明文存储口令	经上机核查： /etc/pam.d/password-auth和 /etc/pam.d/system-auth文件 中的pam_pwquality.so项 minlen=8 ， minclass=3; /etc/pam.d/password-auth和 /etc/pam.d/system-auth文件 中的password sufficient pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authok 已添加口令 存储加密算法

序号	加固项	检查要求
3	用户登录（含root账户）口令失败五次将锁定用户10分钟	经上机核查： /etc/pam.d/system-auth文件下pam下的解锁时间 deny=3,unlock_time=300
4	密码最长使用期限 90 天，密码最短使用期限 1 天，密码过期前10天提醒（适用于人机工作站）	经上机核查：/etc/login.defs中PASS_MAX_DAYS默认为999，PASS_MIN_DAYS默认为0，PASS_WARN_AGE默认为7
5	/etc/passwd文件访问权限检测	经上机核查：/etc/passwd文件权限为0644

序号	加固项	检查要求
6	/etc/shadow文件访问权限检测	经上机核查：/etc/shadow文件权限为0000
7	/etc/group文件访问权限检测	经上机核查：/etc/group文件权限为0000
8	系统的UMASK值应设置为027或者077	经上机核查：umask默认值为0022

序号	加固项	检查要求
9	开启历史命令保留数目限制不大于50	经上机检查：/etc/profile中HISTSIZE=1000
10	系统必须开启日志服务	经上机核查：rsyslog为开机自启，状态为enable
11	日志服务配置文件权限检测	经上机核查：日志服务配置文件rsyslog.conf权限为0644

序号	加固项	检查要求
12	系统日志保存至少6个月	经上机核查： /etc/logrotate.conf中rotate 4，单位为周
13	系统必须创建日志文件	经上机核查：存在 /var/log/messages
14	保证系统日志文件只能追加	经上机核查：系统日志默认只 能追加
15	保证轮询的历史日志文件的内容无法修改	历史日志文件的内容无法修改
16	系统必须开启审计服务	经上机核查：auditd为开机自 启，为enable
17	系统必须创建审计日志文件	经上机核查：存在 /var/log/audit/audit.log

序号	加固项	检查要求
18	BASH破壳漏洞检测	经上机核查：暂无漏洞，出现漏洞通过升级包解决
19	OpenSSL心脏出血漏洞检测	经上机核查：暂无漏洞，出现漏洞通过升级包解决
20	只有ROOT账户的UID为0	经上机核查： root:x:0:0:root:/root:/bin/ bash，仅存在root用户UID为0
21	修改默认账户的默认口令；应及时删除或停用多余的、过期的账户	经上机核查：/etc/passwd保留如下用户root、bin、daemon、adm、lp、sync、shutdown、halt、mail、uucp、operator、gopher、ftp、nobody、rpm、dbus、nscd、avahi、mailnull、smmisp、vcsa、rpc、sshd、rpcuser、nfsnobody、pcap、ntp、haldaemon、xfs、gdm、secadm、audadm

序号	加固项	检查要求
22	禁止ROOT账户远程登录	经上机核查： /etc/ssh/ssh_dconfig 中 #PermitRootLogin yes
23	系统命令目录下禁止存在权限为777的文件	经上机核查：查找命令目录下的777权限文件，无返回值
24	关闭VSFTP服务	经上机核查：vsftp服务为默认关闭状态，按需开启关闭
25	禁止使用远程桌面、远程图形传输协议，如禁止XRDP、XSERVER(TCP6000)、XDMCP(TCP177)	经上机核查：检查系统默认禁止使用XRDP、XSERVER、XDMCP，无相关服务或显示disiabled

序号	加固项	检查要求
26	禁止使用未加密的TELNET远程管理方式	经上机核查：系统默认关闭，检查提示访问失败Connection refused或命令不存在
27	禁止使用SSH	经上机核查：ssh服务默认开启，需手动关闭
28	禁止使用WEB服务、MAIL服务	经上机核查：WEB服务、MAIL服务默认禁止，显示disabled

序号	加固项	检查要求
29	应开启syncookie功能	经上机核查： net.ipv4.tcp_syncookies = 1
30	应将登录信息设置为空	登录信息为空

序号	加固项	检查要求
31	禁用xinet服务、smb、nfs共享服务	经上机核查：检查xinet服务系统默认禁用，无相关服务，或显示为 disabled；检查smb系统默认禁用，显示disabled；检查nfs系统默认禁用，显示为disabled

序号	加固项	检查要求
32	禁用不安全的远程终端，如 rexec、rlogin、rsh服务	经上机核查：检查不安全的远程终端，无返回值或无rexec、rlogin、rsh服务，或显示3:off 5:off
33	禁用USB存储、cdrom、bluetooth、无线网卡和iwwifi 模块	经上机核查：usb-storage、关驱cdrom存在，需手动卸载；Bluetooth默认关闭，按需开启关闭，无线网卡需手动禁用
34	应使用SNMP服务版本为V2C及以上版本；应设定复杂的Community 控制字段，禁止使用 Public、Private 等默认字段	系统默认未启用snmp，或未装snmp服务

序号	加固项	检查要求
35	建议系统关闭不必要的网络服务	上机执行命令systemctl list-unit-files grep enabled 查看开机启动项是否存在不必要的服务

主机加固要求及检查方法（2024）

凝思安全操作系统操作方法及说明

登录超时退出通用检查方法：任意用户执行命令 `echo $TMOUT`，该命令可查看当前用户实际的超时时间是否为 600，单位为秒。

登录超时退出通用加固方法：修改 `/etc/profile` 文件，修改 `TMOUT=` 后的值，该数值的单位为秒，根据要求，应配置 `TMOUT=600`，若不存在`TMOUT`变量，则在文件末尾添加行：`TMOUT=600`

屏幕保护程序配置与检查方法：屏幕保护程序配置需登录系统图形界面，在“屏幕保护程序”弹出界面查看屏幕保护程序设置的时间。

调出屏幕保护程序的方法：

V6.0.60、V6.0.80点击“系统”->“控制中心”(或首选项)->“屏幕保护程序”；

V6.0.100：点击“系统”->“控制中心”(或首选项)->“外观”->“屏幕保护程序”

V6.0.42：“设置”->“外观和主题”->“屏幕保护程序”

登录超时退出通用配置生效方法：

注销用户，重新登录。

屏幕保护程序生效方法：

配置即刻生效。

使用命令：`grep -v ^# 文件名 | grep pam_cracklib.so`，该命令的作用是将口令复杂度配置文件中 `pam_cracklib.so`所在行内容打印到终端且不打印注释行。`pam_cracklib.so`模块负责配置口令复杂度。

不同系统，查看文件名有所不同，以下是各个系统需要查看的文件，请根据实际系统替换到命令中。

V6.0.42：`/etc/pam.d/passwd`

V6.0.60、V6.0.80、V6.0.100：`/etc/pam.d/common-password`

在命令结果中查看 `pam_cracklib.so` 所在行，是否配置参数 `retry=3 minlen=8 difok=3 ucredit=-1 lcredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1 reject_username enforce_for_root`

生效方法：

配置即刻生效

凝思安全操作系统操作方法及说明

检查配置文件中是否存在配置内容: `auth required pam_tally.so per_user unlock time=600 onerr=succeed audit deny=5 even_deny_root_account` 或 `auth required pam_tally2.so per_user unlock time=600 onerr=succeed audit deny=5 even_deny_root`
或`auth required pam_tally.so per_user unlock time=600 onerr=succeed audit deny=5 even_deny_root`
说明: 使用pam_tally.so模块配置登录失败锁定时, 若希望对root用户生效 应配置 `even_deny_root_account`
使用pam_tally2.so模块配置登录失败锁定时, 若希望对root用户生效 应配置 `even_deny_root`
注意: 如果系统中没有相关配置, 需要在# `pam-auth-update(8)` 这一行内容下添加上述配置内容。
配置文件因系统不同文件名也不同, 根据一下对应关系, 检查文件中是否存在配置内容。
V6.0.42: `/etc/pam.d/sshd` 、 `/etc/pam.d/login` 和 `/etc/pam.d/kde`
V6.0.60、V6.0.80、V6.0.100: `/etc/pam.d/common-auth`
配置即刻生效。

检查方法:
1. 查看`/etc/login.defs` 文件中, 是否存在以下内容:
`PASS_MAX_DAYS 90`
`PASS_MIN_DAYS 1`
`PASS_WARN_AGE 10`

2. 对于已存在系统中的用户 , 使用 `chage -l 用户名` 的方式, 查看口令有效期,
如: 使用`chage -l root` 可查看root用户的口令有效期配置。

通用配置方法: 在 `/etc/login.defs` 文件中添加内容:
`PASS_MAX_DAYS 90`
`PASS_MIN_DAYS 1`

通用查看方法:
root用户执行命令: `ls -al /etc/passwd`
查看文件权限是否为: `-rw-r--r--` 即 644

通用配置方法:
`chmod 644 /etc/passwd`
执行命令, 即刻生效。

凝思安全操作系统操作方法及说明

通用查看方法:

root用户执行命令: `ls -al /etc/shadow`

查看文件权限是否为: `-rw-r--r--` 即 644

通用配置方法:

`chmod 644 /etc/shadow`

执行命令, 即刻生效。

通用查看方法:

root用户执行命令: `ls -al /etc/group`

查看文件权限是否为: `-rw-r--r--` 即 644

通用配置方法:

`chmod 644 /etc/group`

执行命令, 即刻生效。

查看umask配置

命令1: `grep -v ^# $HOME/.bashrc | grep umask` #作用是查看用户配置文件中是否配置umask参数。

命令2: `grep -v ^# /etc/profile | grep umask` # 作用是全局配置文件中是否配置umask参数。

命令3: `umask` #查看当前生效的umask

说明: `$HOME/.bashrc` 文件的配置优先级大于 `/etc/profile` , 若两个文件同时配置了不同的umask, 对用户生效的umask值来自 `$HOME/.bashrc` 文件, 因此检查时, 应查看系统中已存在的用户的

`$HOME/.bashrc` 文件中是否存在umask配置, 再检查 `/etc/profile`中的umask配置。

通用配置方法:

1. 分别在`$HOME/.bashrc` 和 `/etc/profile`文件中, 添加 `umask 027`

2. 注释`$HOME/.bashrc` 文件中的umask所在行, 仅在 `/etc/profile`文件中添加 `umask 027`

配置生效方法:

注销用户, 重新登录。

凝思安全操作系统操作方法及说明

查看用户的历史命令保留数配置
命令1: `grep -v ^# $HOME/.bashrc | grep HISTSIZE=` #查看用户配置文件是否配置历史命令保留条数
命令2: `grep -v ^# /etc/profile | grep HISTSIZE=` #查看全局用户配置文件是否配置历史命令保留条数
命令3: `echo $HISTSIZE` #查看当前用户生效的历史命令保留条数
说明: 对于单个用户来说 `$HOME/.bashrc` 文件中的配置生效优先级高于 `/etc/profile`

通用配置方法:
1. 注释`$HOME/.bashrc`文件中, `HISTSIZE`所在行, 在 `/etc/profile` 文件中 配置 `HISTSIZE=50`
2. 同时在 `$HOME/.bashrc`文件 和 `etc/profile` 文件中 配置 `HISTSIZE=50`

生效方法:
注销用户, 重新登录。

通用检查方法: 查看是否存在日志服务进程。
`ps aux | grep rsyslogd`

通用重启日志服务的方法:
`/etc/init.d/rsyslog restart`

通用查看方法:
root用户执行命令: `ls -al /etc/rsyslog.conf`
查看文件权限是否为: `-rw-r--r--` 即 644

通用配置方法:
`chmod 644 /etc/rsyslog.conf`
执行命令, 即刻生效。

凝思安全操作系统操作方法及说明

通用检查方法：

查看/etc/logrotate.conf

查看是否存在monthly 该参数表示按月记录 若存在 查看rotate 是否为6或以上
若不存在monthly 而是存在weekly 则rotate 应为24

说明： monthly 按月轮转 rotate 轮转次数单位为月

weekly 按周轮转 rotate 轮转单位为周

通用配置方法：

将 /etc/logrotate.conf 文件中的weekly或daily 改为 monthly ， rotate对应的数值改为 6.

检查方法：

ls -al /var/log/ #查看系统是否存在不同类型的日志文件

通用检查方法：

lsattr /var/log/文件名

检查日志文件是否存在 a 属性。

通用检查方法：

lsattr /var/log/文件名

检查日志备份文件是否存在 i 属性。

日志备份文件一般带有 . 后缀，如syslog.1 或 syslog.10.gz均为日志备份文件。

通用检查方法：

执行命令 ps -aux | grep auditd ， 查看审计服务是否运行中。

通用检查方法：

执行命令： ls -al /var/log/audit/audit.log #确认存在审计日志文件

执行命令 ： tail -F /var/log/audit/audit.log #确认审计日志中存在内容

凝思安全操作系统操作方法及说明

通用检查方法：
执行命令：bash --version
命令执行结果中，版本号大于等于4.3.0的版本，不受该漏洞影响

查看软件包版本：
V6.0.42: rpminfo -i | grep bash
V6.0.60、V6.0.80、V6.0.100:dpkg -l | grep bash

通用检查方法：
执行命令：openssl version
结果中版本号大于1.0.1f的不受影响
执行命令：sshd -V
命令结果中 OpenSSL版本号大于1.0.1f的不受影响
二者需同时满足。

查看软件包版本：
V6.0.42: rpminfo -i | grep openssl
V6.0.60、V6.0.80、V6.0.100:dpkg -l | grep openssl

通用检查方法：
执行命令：cat /etc/passwd

查看结果中三列内容是否存在除root外的用户使用uid0的情况

通用检查方法：
查看/etc/shadow文件，第二列是否为* 或!，这类用户为不可登录用户，

凝思安全操作系统操作方法及说明

通用核查方法：

执行命令：grep PermitRootLogin /etc/ssh/sshd_config

检查命令执行结果中是否存在

PermitRootLogin no

通用配置方法：

修改/etc/ssh/sshd_config 文件，修改 PermitRootLogin no，并取消注释。

配置完成后需重启ssh服务进行生效。

V6.0.60、V6.0.80、V6.0.100系统ssh服务重启方法：/etc/init.d/ssh restart

V6.0.42系统ssh服务重启方法：/etc/init.d/sshd restart

通用检查方法：

执行命令：find /bin /usr/bin /sbin /usr/sbin -perm 777 -type f

通用检查方法：

1. 使用netstat -unlpt 命令，查看是否不存在21、20端口，21、20端口为ftp默认端口

通用检查方法：

使用netstat -unlpt 命令，查看是否存在3389(XRDP)、6000(XSERVER) 、177(XDMCP)端口，不存在则表示xserver与sdmcp未开启

凝思安全操作系统操作方法及说明

通用检查方法:

执行命令 telnet 127.0.0.1

结果出现

Trying 127.0.0.1...

telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused

也表示已关闭telnet服务

通用关闭telnet方法:

1. V6.0.60、V6.0.80、V6.0.100关闭openbsd-inetd服务

2. V6.0.42关闭inetd服务

通用方法: 查看ssh服务是否运行中

系统版本不同, 查看服务运行状态的方式不同

6.0.42: /etc/init.d/sshd status

6.0.60、6.0.80: chkconfig --list

6.0.80、6.0.100: systemctl status 服务名

卸载openssh服务:

6.0.42系统: pkgrm openssh

6.0.60、6.0.80、6.0.100: dpkg -P openssh-server openssh-client openssh-sftp-server

网络 (WEB) 服务名 tomcat、apache2

邮件 (MAIL) 服务名exim4、postfix

检查是否安装:

6.0.42: pkginfo -i | grep 服务名 #结果中不存在服务网络或邮件名 则表示未安装

6.0.60、6.0.80、6.0.100 : dpkg -l | grep 服务名 |grep -v lib(不加grep -v lib可能出现其他软件包依赖的包)# 结果中不存在网络或邮件服务名 则表示未安装

卸载方法:

6.0.42: pkgrm 服务名

6.0.60、6.0.80、6.0.100 : dpkg -P 服务名

凝思安全操作系统操作方法及说明

通用检查方法:

```
sysctl net.ipv4.tcp_syncookies  
查看结果是否为net.ipv4.tcp_syncookies = 1
```

通用配置方法:

```
修改 /etc/sysctl.conf 文件, 添加 net.ipv4.tcp_syncookies = 1  
添加完成后 执行 sysctl -p 进行配置生效
```

通用检查方法:

```
cat /etc/motd
```

通用配置方法:

```
echo "" > /etc/motd  
执行命令后 /etc/motd 文件中的内容将被清空
```

凝思安全操作系统操作方法及说明

凝思安全操作系统存在inetd服务不存在xinet服务。

检查方法：

```
inetd:
    netstat -unlapt | grep inet
    netstat -unlapt | grep inetd
```

```
smb:
    netstat -unlapt | grep smb
    netstat -unlapt | grep nmbd
```

```
nfs:
    netstat -unlapt | grep rpcbind
    netstat -unlapt | grep portmap
    netstat -unlapt | grep rpc.statd
```

执行命令后，查不到对应端口则表示该端口未开启

禁用方法：

- 1. 注释 /etc/inetd.conf文件中的内容 ， 停止inetd服务。
- 6.0.42: /etc/init.d/inetd stop
- 禁止开机自启动: find /etc/rc.d/rc[2-5].d -name "*inetd*" 找到启动配置文件
- 将S310inetd文件的S开头修改为K开头。修改前: S310inetd 修改后: K310inetd

```
6.0.42关闭方法:
/etc/init.d/nfsserver stop
/etc/init.d/nfs stop
```

禁止开机自启动: find /etc/rc.d/rc[2-5].d -name "*inetd*" -exec sed -i 's/S/K/g' {} \;

凝思安全操作系统操作方法及说明

通用查看方法：
1. 检查 /etc/inetd.conf 文件中是否存在 rlogin、rsh、rexec的配置行。
说明：rlogin、rsh、rexec服务的开启由 /etc/inetd.conf 文件控制。

配置禁用方法：
1. 注释 /etc/inetd.conf文件中的内容，停止inetd服务。
6.0.42: /etc/init.d/inetd stop
6.0.60、6.0.80:
chkconfig openbsd-inetd off #禁止开机自起
/etc/init.d/openbsd-inetd stop #停止服务
6.0.100:
systemctl disable openbsd-inetd.service
/etc/init.d/openbsd-inetd stop #停止服务

通用检查方法：
查看usb模块：lsmod | grep usb_storage
查看蓝牙模块：lsmod | grep bluetooth
查看cdrom模块：lsmod | grep cdrom
查看无线网卡iwwifi模块：lsmod | grep iwwifi
若输出结果中无对应模块，则表示该模块未加载。
说明：凝思安全操作系统默认只有一个无线网卡模块 iwwifi 。

凝思Agent不需要使用snmp

检查存在snmp配置文件中，是否配置了不应配置的选项。
执行命令： cat /etc/snmp/snmpd.conf
修改Community 控制字段，该字段具体配置由用户自定。

凝思安全操作系统操作方法及说明
查看服务运行状态列表：systemctl list-unit-files 或 chkconfig --list 查看服务端口：netstat -unlapt 查看是否存在不必运行的服务

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
登录超时退出通用检查方法：任意用户执行命令 <code>echo \$TMOUT</code>，该命令可查看当前用户实际的超时时间是否为 600，单位为秒。 登录超时退出通用加固方法：修改 <code>/etc/profile</code> 文件，修改 <code>TMOUT=</code> 后的值，该数值的单位为秒，根据要求，应配置 <code>TMOUT=600</code>，若不存在 <code>TMOUT</code> 变量，则在文件末尾添加行：<code>TMOUT=600</code> 屏幕保护程序配置与检查方法：屏幕保护程序配置需登录系统图形界面，在“屏幕保护程序”弹出界面查看屏幕保护程序设置的时间。 调出屏幕保护程序的方法： V6.0.60、V6.0.80 点击“系统”->“控制中心”（或首选项）->“屏幕保护程序”； V6.0.100：点击“系统”->“控制中心”（或首选项）->“外观”->“屏幕保护程序” V6.0.42：“设置”->“外观和主题”->“屏幕保护程序” 登录超时退出通用配置生效方法： 注销用户，重新登录。 屏幕保护程序生效方法： 屏幕保护程序生效方法：	字符和视窗界面均需配置
口令复杂度检查方法命令 <code>cat /etc/pam.d/system-auth</code>，口令复杂度文件中 <code>pam_pwquality</code> 项默认口令长度 <code>minlen=8</code>，口令至少包含大小写字母、数字、特殊字符中任意三种 <code>minclass=3</code>。 口令不允许明文存储在系统中检查方法命令 <code>cat /etc/pam.d/system-auth</code>，输出中 <code>password sufficient pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authok</code> 默认设置口令加密算法为 <code>sha512</code>。	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
登录失败锁定检查方法命令cat /etc/pam.d/systemc-auth查看pam后是否denny=5, unlock_time=600 加固方法: 修改/etc/pam.d/systemc-auth文件, 根据要求, 将修改为deny=5,单位为次, unlock_time=600, 单位为秒	
设置全局口令有限期 检查方法命令cat /etc/login.defs, 检查PASS_MAX_DAYS是否为90, 单位天, PASS_MIN_DAYS是否为1, PASS_WARN_AGE是否为10 加固方法: 修改/etc/login.defs, PASS_MAX_DAYS 90, PASS_MIN_DAYS 1, PASS_WARN_AGE 10 针对某个用户设置口令有效期 使用命令chage -l <username> 显示用户口令周期信息, 加固方法: 使用chage -M days <username>设置密码最长使用时长, 使用chage -m days <username>设置密码最小使用时长, 使用chage -W days <username>设置密码过期提醒时间	
文件访问权限检查方法: 执行命令ll /etc/passwd	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
文件访问权限检查方法：执行命令ll /etc/shadow	
文件访问权限检查方法：执行命令ll /etc/group	
UMASK值设定 检查方法命令umask，如果umask的值设置过小，会使群组用户或其他用户的权限过大，给系统带来安全威胁 加固方法：修改用户的.bashrc或者.cshrc里面 umask，如果没有则在最后一行添加umask 0027或0077 重生效方法：新打开终端生效	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
历史命令保留数目 检查方法命令echo \$HISTSIZE，一般默认为1000 加固方式：export HISTSIZE=50 && export HISTFILESIZE=50或者修改/etc/profile中HISTSIZE=50 生效方法：source /etc/profile	
日志服务 检查方式命令systemctl status rsyslog，系统默认开机自启	
日志服务配置文件权限检查方法：执行命令ll /etc/rsyslog.conf	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
系统日志保存时间设定 检查方法命令cat /etc/logrotate.conf, 检查rotate是否为24, 单位为周 系统日志保存时间 通用加固方法: 修改/etc/logrotate.conf文件, 将rotate后面数值改为24吗, rotate 24, 单位为周 生效方法: 重启服务systemctl restart rsyslog	
系统日志文件检查方法命令cat /var/log/messages, 系统默认创建存在	
系统日志文件只能追加, 麒麟系统默认系统日志文件只能追加	
加固方法: 执行命令chattr +i 文件名	
审计服务状态检查方法: 命令systemctl list-unit-files grep auditd, 系统默认开机自启	
审计日志文件执行命令cat /etc/audit/auditd.conf, 系统默认创建存在auditd.conf文件	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
自动扫漏后出现漏洞再进行处理	
自动扫漏后出现漏洞再进行处理	
只有ROOT账户的UID为0检查方法命令grep -E ":0:[0-9]*:" /etc/passwd，只会返回root一行 加固方法：编辑文件 /etc/passwd ，将如下格式： root:x:0:0:root:/root:/bin/bash中，以冒号（:）作为分隔，将第一列不为root，且第三列为0的行，进行注释或删除。	
删除多余、过期账户检查方法：命令cat /etc/passwd,只保留如下用户 root、bin、daemon、adm、lp、sync、shutdown、halt、mail、uucp、operator、gopher、ftp、nobody、rpm、dbus、nscd、avahi、mailnull、smmsp、vcsa、rpc、sshd、rpcuser、nfsnobody、pcap、ntp、haldaemon、xfs、gdm、secadm、audadm 加固方法：执行命令：cat /etc/passwd查看系统是否存在无关用户,如存在无关用户user1 ；cp -ap /home/user1 /opt 备份用户目录； userdel -r user1删除用户(需要root权限)；执行命令ll /home/查看被删除用户目录是否存在	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
限制root用户SSH远程登录 检查方法：执行命令cat /etc/ssh/sshd_config grep -i permit查看sshd的配置文件，过滤出相关设置，如果显示#PermitRootLogin yes表示未限制root远程登陆 加固方法：根据要求将root远程登录禁止，在/etc/ssh/sshd_config中将#PermitRootLogin yes前的#去掉 生效方法：重启sshd服务，使用root用户执行systemctl restart sshd	
命令目录下的777权限文件 检查方法：执行命令：find /bin /usr/bin /sbin /usr/sbin xargs ls -l grep -vE '^(总 / \$)' grep rwxrwxrwx grep -v lrwxrwxrwx，预期结果是无返回值 加固方法：若检查有返回值，则进行删除	
关闭vsftpd检查方法：执行命令systemctl status vsftpd，查看是否运行 加固方法：执行命令systemctl stop vsftpd关闭运行，systemctl disable vsftpd关闭开机自启	
禁止使用远程桌面、远程图形传输协议 检查方法：执行命令systemctl list-unit-files grep -E "xrdp xserver xdmcp"，预期结果是无相关服务或显示disabled 加固方法：执行命令停止服务systemctl stop 服务名，systemctl disable 服务名	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
TELNET远程管理方式检查方法：执行命令：telnet localhost 及 rlogin localhost，提示Connection refused或命令不存在	
禁用ssh服务检查方法：执行命令systemctl status sshd查看ssh服务是否启动 加固方法：执行命令systemctl stop sshd停止服务，systemctl disable sshd禁止开机启动	
禁止WEB服务、MAIL服务 检查方法：systemctl list-unit-files grep -E "httpd mail"，预期结果无相关服务或显示disabled。若显示服务开启，进行手动关闭。 加固方法：执行命令关闭服务systemctl stop 服务名，关闭开机自启systemctl disable 服务名	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
syncookie功能 检查方法：执行命令sysctl -a grep net.ipv4.tcp_syncookies，查看net.ipv4.tcp_syncookies = 1, 系统一般默认配置。 如未配置，加固方法：用root编辑/etc/sysctl.conf追加配置，并且执行sysctl -p生效	
通用检查方法： cat /etc/motd	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
相关服务检查方法：执行命令systemctl list-unit-files grep -E "xinet smb nfs"，预期结果为无相关服务，或显示为 disabled，若相关服务开启，则需手动关闭。 加固方法：检查出相关服务启用，执行命令关闭服务systemctl stop 服务名，关闭开机自启systemctl disable 服务名	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
不安全远程终端检查方法：执行命令：systemctl list-unit-files grep -E "rexec rlogin rsh"，预期结果为无rexec、rlogin、rsh服务，或显示为 disabled	
禁用USB存储、卸载光驱加固方法：执行命令rmmod usb-storage 卸载usb驱动，rmmod sr_mod卸载光驱， cd /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/usb/storage/ mv usb-storage.ko /opt/移走usb驱动模块， cd /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/scsi/ mv sr_mod.ko /opt/ 移走光驱模块 cd /lib/modules/`uname-r`/kernel/drivers/cdrom/ mv cd rom.ko /opt移走光驱模块 bluetooth禁用加固方法：命令systemctl status bluetooth查看状态，systemctl disable bluetooth禁止开机自启服务，systemctl stop bluetooth关闭服务 无线网卡禁用检查方法：执行ifconfig如果WLAN0为running状态，则需要禁用无线网卡 无线网卡禁用加固方法：在文件	
麒麟3.4存在snmp服务，设定复杂控制字段 检查方法：执行命令cat /etc/snmp/snmpd.conf grep -iE "private public"，返回Public、Private项 加固方法：修改 /etc/snmp/snmpd.conf文件，将Public、Private改为 Community 加固生效方法：重启snmp服务	

麒麟安全操作系统操作方法及说明	备注
关闭不必要的网络服务检查方法：命令systemctl list-unit-files grep enabled列出启动的服务 加固方法：systemctl stop [服务名称] 进行关闭不必要服务 systemctl disable [服务名称] 进行关闭开机自启	