

4 AAA

- 4.1 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.106 hwNACUserClearAlarm
- 4.2 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.107 hwNACMaxUserAlarm
- 4.3 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.116 hwPPPMaxUserAlarm
- 4.4 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.117 hwPPPMaxUserClearAlarm
- 4.5 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.118 hwMacQuietMaxUserAlarm
- 4.6 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.119 hwMacQuietUserClearAlarm
- 4.7 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.120 hwQuietUserClearAlarm
- 4.8 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.121 hwQuietUserMaxAlarm
- 4.9 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.122 hwQuietPortClearAlarm
- 4.10 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.123 hwQuietPortMaxAlarm

4.1 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.106 hwNACUserClearAlarm

告警解释

AAA/4/NACUserClearAlarm: OID [OID] The NAC Max User Alarm is cleared.(Slot: [OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)
当前NAC认证用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.106	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot:[OCTET]	槽位号。取值为ALL时，表示整机。
User-num:[INTEGER]	当前NAC认证用户数。
Threshold:[INTEGER]%	当前NAC认证用户数占规格百分比。

对系统的影响

NAC认证用户数占规格的百分比达到告警上限阈值的恢复告警，对系统无影响。

可能原因

当前NAC认证用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

4.2 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.107 hwNACMaxUserAlarm

告警解释

AAA/4/NACMaxUserAlarm: OID [OID] The number of NAC users reached the maximum.(Slot:[OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)

当前NAC认证用户数占规格的百分比达到设定的上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.107	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot:[OCTET]	槽位号。取值为ALL时，表示整机。
User-num:[INTEGER]	设备允许接入的最大NAC认证用户数。
Threshold:[INTEGER]%	当前NAC认证用户数占规格百分比。

对系统的影响

无

可能原因

当前NAC认证用户数占规格的百分比达到设定的上限阈值。

处理步骤

- 步骤1 在任意视图下执行命令**display authentication user-alarm configuration**，查看回显中“**Current Alarm Resume Percent**”字段，分析设备配置的NAC认证用户数的上限阈值。
 - 步骤2 请根据分析用户量，合理规划网络，调整阈值。在系统视图下，执行命令**authentication user-alarm percentage percent-lower-value percent-upper-value**，配置NAC认证用户数的告警阈值百分比。
 - 步骤3 若还是出现该现象，则 => 4。
 - 步骤4 请收集日志信息，联系技术支持人员。
- 结束

4.3 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.116 hwPPPMaxUserAlarm

告警解释

AAA/4/PPPMaxUserAlarm: OID [OID] The number of PPP users reached the maximum.(Slot:[OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)

PPP用户数达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.116	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot:[OCTET]	槽位号。取值为ALL时，表示整机。
User-num:[INTEGER]	当前PPP用户数。
Threshold:[INTEGER]%	当前PPP用户数占规格的百分比。

对系统的影响

无

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

4.4 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.117 hwPPPMaxUserClearAlarm

告警解释

AAA/4/PPPMaxUserClearAlarm: OID [OID] The PPP Max User Alarm is cleared.
(Slot:[OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)

PPP用户数达到最大值告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.117	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot:[OCTET]	槽位号。取值为ALL时，表示整机。
User-num:[INTEGER]	当前PPP用户数。
Threshold:[INTEGER]%	当前PPP用户数占规格的百分比。

对系统的影响

无

可能原因

当前PPP用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

4.5 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.118 hwMacQuietMaxUserAlarm

告警解释

AAA/4/MACQUIETMaxUserAlarm: OID [OID] The number of mac quiet users reached the maximum.(Spec of User Num:[INTEGER1] Current Threshold:[INTEGER2] Lower Threshold:[INTEGER3]% Upper Threshold:[INTEGER4]%)

处于静默状态的MAC用户数达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.118	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Spec of User Num:[INTEGER1]	MAC静默用户数的规格。
Current Threshold:[INTEGER2]	当前MAC静默用户数占规格的百分比。
Lower Threshold:[INTEGER3]%	MAC静默用户数的下限阈值。
Upper Threshold:[INTEGER4]%	MAC静默用户数的上限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

当前处于静默状态的MAC用户数占规格的百分比超过设定的上限阈值。

处理步骤

步骤1 静默用户达到最大值，通过执行命令**display aaa online-fail-record all**查看失败原因。

----结束

4.6 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.119 hwMacQuietUserClearAlarm

告警解释

AAA/4/MACQUIETUserClearAlarm: OID [OID] The MAC Quiet Max User Alarm is cleared.(Spec of User Num:[INTEGER1] Current Threshold:[INTEGER2] Lower Threshold:[INTEGER3]% Upper Threshold:[INTEGER4]%)

处于静默状态的MAC用户数达到最大值的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.119	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Spec of User Num:[INTEGER1]	MAC静默用户数的规格。
Current Threshold:[INTEGER2]	当前MAC静默用户数占规格的百分比。
Lower Threshold:[INTEGER3]%	MAC静默用户数的下限阈值。
Upper Threshold:[INTEGER4]%	MAC静默用户数的上限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

当前处于静默状态的MAC用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

4.7 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.120 hwQuietUserClearAlarm

告警解释

AAA/4/QUIETUSERCLEARALARM: OID [OID] The quiet max user alarm is cleared.
(UserType=[INTEGER], Threshold=[INTEGER]%, UserNum=[INTEGER], Lower
Threshold=[INTEGER]%, Upper Threshold=[INTEGER]%)

静默用户数达到最大值的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.120	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserType	用户接入类型：802.1X或Portal。
Threshold	当前静默用户数占规格的百分比。
UserNum	静默用户数量。
Lower Threshold	静默用户数告警下限阈值。
Upper Threshold	静默用户数告警上限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

当前静默用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

4.8 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.121 hwQuietUserMaxAlarm

告警解释

AAA/4/QUIETMAXUSERALARM: OID [OID] The number of quiet users is reaching the max.(UserType=[INTEGER], Threshold=[INTEGER]%, UserNum=[INTEGER], Lower Threshold=[INTEGER]%, Upper Threshold=[INTEGER]%)

静默用户数目达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.121	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserType	用户接入类型：802.1X或Portal。
Threshold	当前静默用户数占规格的百分比。
UserNum	静默用户数量。
Lower Threshold	静默用户数告警下限阈值。
Upper Threshold	静默用户数告警上限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

静默用户数达到设备的告警上限阈值。

处理步骤

步骤1 检查静默用户数目是否已超过规格。

- 如果超过，请检查网络中是否有大量不符合认证要求的用户请求认证，重新规划网络。
- 如果未超过，无需关注。

步骤2 故障仍未解决时，请联系技术支持人员。

----结束

4.9 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.122 hwQuietPortClearAlarm

告警解释

AAA/4/QUIETPORTCLEARALARM: OID [OID] The quiet max user alarm on port is cleared.(UserType=[INTEGER], IfName=[OCTET], Threshold=[INTEGER]%, UserNum=[INTEGER], Lower Threshold=[INTEGER]%, Upper Threshold=[INTEGER]%)

接口静默用户数达到最大值的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.122	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserType	用户接入类型：MAC、802.1X或Portal。
IfName	接口名称。
Threshold	当前静默用户数占规格的百分比。
UserNum	静默用户数量。
Lower Threshold	静默用户数告警下限阈值。该下限阈值为85%。
Upper Threshold	静默用户数告警上限阈值。该上限阈值为100%。

对系统的影响

无

可能原因

当前接口静默用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

4.10 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.123 hwQuietPortMaxAlarm

告警解释

AAA/4/QUIETPORTMAXUSERALARM: OID [OID] The number of quiet users is reaching the max on port.(UserType=[INTEGER], IfName=[OCTET],

Threshold=[INTEGER]%, UserNum=[INTEGER], Lower Threshold=[INTEGER]%,
Upper Threshold=[INTEGER]%)

接口静默用户数目达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.1 23	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserType	用户接入类型： ● 0：802.1X ● 1：MAC ● 2：Portal
IfName	接口名称。
Threshold	当前静默用户数占规格的百分比。
UserNum	静默用户数量。
Lower Threshold	静默用户数告警下限阈值。
Upper Threshold	静默用户数告警上限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

接口静默用户数目达到设备的告警上限阈值。

处理步骤

- 步骤1** 检查静默用户数目是否已超过规格。
- 如果超过，请检查网络中是否有大量不符合认证要求的用户请求认证，重新规划网络。

- 如果未超过，无需关注。

步骤2 故障仍未解决时，请联系技术支持人员。

----结束