

10 BULKSTAT

[10.1 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.1 hwBulkStatCollectIncomplete](#)

[10.2 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.2 hwBulkStatCollectResume](#)

[10.3 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.3 hwBulkStatURLConnectionFail](#)

[10.4 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.4 hwBulkStatURLConnectionResume](#)

[10.5 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.5 hwBulkStatTransferFileDiscard](#)

10.1 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.1 hwBulkStatCollectIncomplete

告警解释

BULKSTAT/3/COLLECT_INCOMPLETE:OID [oid] The file collection is incomplete during the collection period. (FileIndex=[integer], FileName=[octet])

在某个文件的一个采集周期内，未采集完用户指定的所有统计对象，上一个采集周期采集完整（如果本采集周期为第一个采集周期，则直接报送该trap）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.1	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
FileIndex	文件索引
FileName	文件名

对系统的影响

本采集周期内采集的数据不完整，FTP服务器上丢失一个上传周期的数据。

可能原因

可能原因1：

系统CPU使用率高。

可能原因2：

用户配置的采集对象数量超过系统采集能力。

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.2 hwBulkStatCollectResume](#)

10.2 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.2 hwBulkStatCollectResume

告警解释

BULKSTAT/3/COLLECT_RESUME:OID [oid] The file collection resumed itself to normal during next collection period. (FileIndex=[integer], FileName=[octet])

在某个文件的一个采集周期内，采集完用户指定的所有统计对象，上个采集周期是采集不完整的。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.2	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
FileIndex	文件索引
FileName	文件名

对系统的影响

采集不完整恢复，对系统无影响。

可能原因

可能原因1：

CPU利用率从一个相对较高的状态恢复正常状态。

可能原因2：

初始配置的采集对象数量超过系统采集能力，用户减少了配置的采集对象数量。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.1 hwBulkStatCollectIncomplete](#)

10.3 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.3 hwBulkStatURLConnectionFail

告警解释

BULKSTAT/2/CONNECTION_FAILED:OID [oid] Failed to upload the URL.
(FileIndex=[integer], FileName=[octet], PrimaryUrl=[octet], SecondaryUrl=[octet])

FTP上传采集文件失败（已进行主/备URL两次尝试）。此Trap不会连续发，再次连续上传失败，不发送此Trap。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.3	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
FileIndex	文件索引
FileName	文件名
PrimaryUrl	主URL
SecondaryUrl	备URL

对系统的影响

本上传周期内采集到的数据需要进行重传，对系统无影响。

可能原因

可能原因1：

用户配置的primary transfer URL和secondary transfer URL不正确。

可能原因2：

FTP/TFTP服务器端的配置不正确。

可能原因3：

设备与文件服务器之间链路异常。

处理步骤

步骤1 查看配置的FTP/TFTP的用户名，FTP的密码是否正确，服务器端是否正常启动。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 通过ping命令测试链路是否正常。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 重新配置上传链路，或重新配置服务器端。观察一个采集周期，是否收到链路恢复Trap。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

[BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.4 hwBulkStatURLConnectionResume](#)

10.4 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.4 hwBulkStatURLConnectionResume

告警解释

BULKSTAT/2/CONNECTION_RESUME:OID [oid] Succeeded in uploading the URL.
(FileIndex=[integer], FileName=[octet], PrimaryUrl=[octet], SecondaryUrl=[octet])

FTP上次上传采集文件失败（已进行主/备URL两次尝试），FTP本次上传采集文件成功
（通过主URL上传成功，或者通过备URL上传成功）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.4	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
FileIndex	文件索引
FileName	文件名
PrimaryUrl	主URL
SecondaryUrl	备URL

对系统的影响

链路故障恢复，对系统无影响。

可能原因

可能原因1:

配置的primary transfer URL和secondary transfer URL不正确, 用户修改了该配置为正确URL。

可能原因2:

FTP/TFTP服务器端的配置不正确, 用户恢复了正确配置。

可能原因3:

设备与文件服务器之间链路异常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息, 无需处理。

----结束

参考信息

[BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.3 hwBulkStatURLConnectionFail](#)

10.5 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.5 hwBulkStatTransferFileDiscard

告警解释

BULKSTAT/4/FILE_DISCARD:OID [oid] The file was discarded because of transfer failure. (FileIndex=[integer], FileName=[octet], LastTransferFailTime=[integer])

统计文件的保存时间结束时, 文件仍然没有上传成功, 设备将中止上传链接, 删除内存中的压缩文件, 并发送此Trap。由于文件删除之后不可能恢复, 所以此Trap没有成对的恢复Trap。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.5	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
FileIndex	文件索引

参数名称	参数含义
FileName	文件名
LastTransferFailTime	最近一次上传失败的最后一个采集点时间

对系统的影响

BULK FTP主机服务器上丢失一个上传周期的数据。

可能原因

文件上传失败。

处理步骤

- 步骤1 查看是否收到上传链路故障告警hwBulkStatURLConnectionFail。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2 请参考[hwBulkStatURLConnectionFail](#)告警修复建议，执行步骤4。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
- 结束

参考信息

无