

25_{FM}

25.1 FM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.1 hwAlarmTargetHostDel
25.2 FM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.2 hwAlarmStorm

25.1 FM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.1 hwAlarmTargetHostDel

告警解释

FM/4/TARGETHOST_DEL:OID [oid] Target host [octet] was deleted.
告警主机被删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
octet	告警主机IP地址。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

告警主机被删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

25.2 FM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.2 hwAlarmStorm

告警解释

FM/4/ALARM_STORM:OID [oid] There are excessive traps, which form a trap storm.

系统中产生告警风暴。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.2	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

当系统中产生告警风暴时，告警队列将积压。如果一直持续，排在队列后面的告警有可能发送失败。

可能原因

系统中同时接收到的告警达到一定数量时，产生告警风暴。

处理步骤

步骤1 执行**display alarm active**查看当前的告警情况。

步骤2 记录频繁上报的告警信息。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无