

26 FTPS

- 26.1 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.1 hwFtpNumThreshold
- 26.2 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.2 hwFtpNumThresholdResume

26.1 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.1 hwFtpNumThreshold

告警解释

FTPS/4/FTPUSEREXCEED:OID [oid] The number of FTP users exceeded the upper threshold. (Upper threshold = [ULONG])
FTP用户数超过上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Upper threshold	FTP用户最大阈值。

对系统的影响

CPU的负载率增大。

可能原因

IPv4 FTP用户数或IPv6 FTP用户超过FTP用户最大阈值。

处理步骤

步骤1 执行**display ftp-users**查看当前登录的FTP用户。查看登录的FTP用户是否超过上限阈值。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 减少FTP用户登录数。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[26.2 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.2 hwFtpNumThresholdResume](#)

26.2 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.2 hwFtpNumThresholdResume

告警解释

FTPS/4/FTPUSERRESUME:OID [oid] The number of FTP users fell below the lower threshold. (Lower threshold = [ULONG])

FTP用户数低于恢复阈值产生的恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Lower threshold	FTP用户数的恢复阈值。

对系统的影响

无

可能原因

FTP用户数降到指定的阈值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[26.1 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.1 hwFtpNumThreshold](#)