

30 GRE

- [30.1 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.1_hwTunnelCreateFailOverThreshold](#)
- [30.2 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.2_hwOverflowTunnelTimeoutOverThreshold](#)
- [30.3 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.3_hwPriorityTunnelTimeoutOverThreshold](#)
- [30.4 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.4_hwHybridTunnelCreateFail](#)
- [30.5 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.5_hwHybridSwitch2PriorTunnel](#)
- [30.6 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.6_hwHybridSwitch2OverflowTunnel](#)
- [30.7 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.7_hwHybridDynBwPunish](#)
- [30.8 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.8_hwHybridDynBwResume](#)

30.1 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.1_hwTunnelCreateFailOverThreshold

告警解释

GRE/4/TUNNEL_CREATEFAIL_ALARM:OID [oid] The number of tunnel creation failures reached the threshold in a period.(TunnelType=[TunnelType], TunnelType=[TunnelType], CreateCheckPeriod =[CreateCheckPeriod], CreateFailThreshold =[CreateFailThreshold], OverflowTunnelCreateFailCnt=[OverflowTunnelCreateFailCnt], PriorityTunnelCreateFailCnt=[PriorityTunnelCreateFailCnt])

周期内隧道创建失败次数达到告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.1	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TunnelType	隧道类型，这里显示为Overflow类型隧道。
TunnelType	隧道类型，这里显示为Priority类型隧道。
CreateCheckPeriod	隧道创建失败次数触发告警的周期。
CreateFailThreshold	隧道创建失败次数的阈值。
OverflowTunnelCreateFailCnt	Overflow类型隧道创建失败的次数。
PriorityTunnelCreateFailCnt	Priority类型隧道创建失败的次数。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

原因：

一定周期内隧道创建失败次数超过了告警阈值。缺省情况下，以15分钟内隧道创建失败100次作为发出告警阈值。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

30.2

GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.2_hwOverflowTunnelTimeoutOverThreshold

告警解释

GRE/4/OVERFLOW_TUNNEL_TIMEOUT:OID [oid] The number of expired overflow tunnels reached the threshold in a period. (TunnelType=[TunnelType], KeepaliveTimeoutPeriod =[KeepaliveTimeoutPeriod], KeepaliveTimeoutThreshold =[KeepaliveTimeoutThreshold], TunnelTimeOutCnt=[TunnelTimeOutCnt])

Overflow隧道在周期内Keepalive检查超时次数超过了阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.2	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TunnelType	隧道类型。
KeepaliveTimeoutPeriod	Keepalive检查功能触发告警的周期。
KeepaliveTimeoutThreshold	周期内Keepalive检查超时次数的阈值。
TunnelTimeOutCnt	Keepalive检查超时的次数。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

原因：

Overflow隧道在一定周期内Keepalive检查超时次数超过了告警阈值。缺省情况下，以15分钟内Keepalive检测失败100次作为触发告警的阈值。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

30.3 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.3_hwPriorityTunnelTimeoutOverThreshold

告警解释

GRE/4/PRIOR_TUNNEL_TIMEOUT:OID [oid] The number of expired priority tunnels reached the threshold in a period. (TunnelType=[TunnelType], KeepaliveTimeoutPeriod =[KeepaliveTimeoutPeriod], KeepaliveTimeoutThreshold =[KeepaliveTimeoutThreshold], TunnelTimeOutCnt=[hwTunnelTimeOutCnt])

Priority隧道在周期内Keepalive检查超时次数超过了阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.3	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TunnelType	隧道类型。
KeepaliveTimeoutPeriod	Keepalive检查功能触发告警的周期。
KeepaliveTimeoutThreshold	周期内Keepalive检查超时次数的阈值。
TunnelTimeOutCnt	Keepalive检查超时的次数。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

原因：

Priority隧道在一定周期内Keepalive检查超时次数超过了告警阈值。缺省情况下，以15分钟内Keepalive检测失败100次作为触发告警的阈值。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

30.4 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.4 hwHybridTunnelCreateFail

告警解释

GRE/4/BONDING_CREATEFAIL:OID [oid] The tunnel fails to be created.
(Interface=[Interface], TunnelType=[TunnelType],
CreateFailValue=[CreateFailValue])

混合绑定隧道创建失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.4	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口索引。
TunnelType	隧道类型： • 0：Priority隧道 • 1：Overflow隧道
CreateFailValue	创建隧道失败原因的错误码。

对系统的影响

混合绑定隧道创建失败，依赖该隧道进行业务转发的流量中断。

可能原因

原因1：用户已经存在，即CPE设备上Tunnel接口的源地址已经被使用在路由器设备上用于建立隧道；

原因2：路由器设备上限制了客户端创建隧道的权限；

处理步骤

步骤1 检查告警信息中CreateFailValue字段所显示的错误码，根据错误码进行处理：

- 错误码为404，表示用户已经存在，即CPE设备上Tunnel接口的源地址已经被使用在路由器设备上用于建立隧道，请执行步骤2。
- 错误码为405，表示路由器设备上限制了客户端创建隧道的权限，请执行步骤3。

步骤2 查看CPE设备和路由器设备上隧道接口下的配置，检查是否通过**source**命令配置了相同的源地址：

- 如果是，请执行步骤4。
- 如果不是，请执行步骤6。

步骤3 查看路由器设备上是否配置了**cin filter deny**命令禁止客户端创建隧道：

- 如果是，请执行步骤5。
- 如果不是，请执行步骤6。

步骤4 在CPE设备上的隧道接口视图下配置**source**命令修改隧道源地址，然后检查隧道是否建立成功：

- 如果是，请执行步骤7。
- 如果不是，请执行步骤6。

步骤5 在路由器设备上配置**cin filter permit**命令允许客户端创建隧道，然后检查隧道是否建立成功：

- 如果是，请执行步骤7。
- 如果不是，请执行步骤6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

无

30.5 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.5 hwHybridSwitch2PriorTunnel

告警解释

GRE/4/BONDING_SWITCHTO_PRIOR:OID [oid] The delay of the tunnel exceeds the threshold and traffic is switched to the priority tunnel.
(PriorityInterface=[PriorityInterface], RttThreshold=[RttThreshold],
RttCheckTimes=[RttCheckTimes])

LTE隧道连续一定次数时延超过阈值，流量切换到DSL隧道。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.5	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PriorityInterface	DSL隧道接口索引。
RttThreshold	RTT延时检测的阈值。
RttCheckTimes	RTT延时检测次数。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

当LTE隧道连续一定次数与DSL隧道的时延超过阈值时，则流量切换到DSL隧道，并产生告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

30.6 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.6 hwHybridSwitch2OverflowTunnel

告警解释

GRE/4/BONDING_SWITCHTO_OVERFLOW:OID [oid] The delay of the tunnel falls below the threshold and can be used to forward traffic again.
(OverflowInterface=[OverflowInterface], RttThreshold=[RttThreshold], RttCheckTimes=[RttCheckTimes])

LTE隧道连续一定次数时延低于或等于阈值，流量切换会LTE隧道。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.6	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OverflowInterface	LTE隧道接口索引。
RttThreshold	RTT延时检测的阈值。
RttCheckTimes	RTT延时检测次数。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

当LTE隧道与DSL隧道的时延连续一定次数等于或低于阈值时，则流量切换回LTE隧道，并产生告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

30.7 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.7 hwHybridDynBwPunish

告警解释

GRE/4/BONDING_DYNPUNISH:OID [oid] The bandwidth of the priority tunnel needs to be punished.(PriorityInterface=[PriorityInterface], DLBwPunishValue=[DLBwPunishValue], ULBwPunishValue=[ULBwPunishValue])

DSL隧道丢包率超过阈值，则DSL隧道将按照带宽惩罚值降低带宽。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.7	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PriorityInterface	DSL隧道接口索引。
DLBwPunishValue	下行链路带宽惩罚值。
ULBwPunishValue	上行链路带宽惩罚值。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

当DSL隧道丢包率超过阈值时，则DSL将进行带宽惩罚，即DSL隧道将按照带宽惩罚值降低带宽，并产生告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

30.8 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.8 hwHybridDynBwResume

告警解释

GRE/4/BONDING_DYNRESUME:OID [oid] The bandwidth of the priority tunnel needs to be resumed.(PriorityInterface=[PriorityInterface], DLBwResumeValue=[DLBwPunishValue], ULBwResumeValue=[ULBwPunishValue])

DSL隧道丢包率降到阈值以下，则DSL隧道将提高带宽。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.8	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PriorityInterface	DSL隧道接口索引。
DLBwResumeValue	下行链路带宽惩罚值。
ULBwResumeValue	上行链路带宽惩罚值。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

当DSL隧道丢包率降到阈值以下时，则DSL将提高带宽，并产生告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无