

# 31 GTL

- 31.1 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.1 hwGtlDefaultValue
- 31.2 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.2 hwGtlResourceUsedUp
- 31.3 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.3 hwGtlNearDeadline
- 31.4 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.10 hwGtlResourceUsedUpCleared
- 31.5 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.12 hwGtlEmergencyStart
- 31.6 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.13 hwGtlEmergencyStop
- 31.7 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.51 hwGtlMachineESNChanged

## 31.1 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.1 hwGtlDefaultValue

### 告警解释

GTL/4/DEFAULTVALUE:OID [OID] Current license value is default, the reason is [hwGtlDefaultValueReason], main board name is [hwGtlChassisID]  
GTL license文件无效时，系统使用license的默认配置。

### 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型              |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.1 | Warning | equipmentAlarm(5) |

## 告警参数

| 参数名称                    | 参数含义               |
|-------------------------|--------------------|
| OID                     | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |
| hwGtlDefaultValueReason | 系统使用默认授权值运行的原因。    |
| hwGtlChassisID          | 主控板名称。             |

## 对系统的影响

License文件过期后会将所有由License激活的控制项恢复为系统默认值。

## 可能原因

License文件已经过期，并进入default状态。

## 处理步骤

**步骤1** 需要向华为公司重新申请License。

**步骤2** 请联系技术支持人员。

----结束

## 参考信息

无

# 31.2 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.2 hwGtlResourceUsedUp

## 告警解释

GTL/4/RESOURCE\_USEDUP:OID [OID] Resource item [hwGtlResourceItem] is nearly used up.

业务模块使用的资源数达到或者超过资源授权的阈值90%时，系统会产生此告警。

## 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型              |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.2 | Warning | equipmentAlarm(5) |

## 告警参数

| 参数名称              | 参数含义               |
|-------------------|--------------------|
| OID               | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |
| hwGtlResourceItem | 资源项的名称。            |

## 对系统的影响

由于受License控制的业务资源数不能超过License中规定的阈值，当出现此告警时，如果不申请新的更大规格的License许可文件并激活，那么系统的业务负载可能满足不了当前实际运行场景的需要。

### 说明

GTL License文件无效时，该告警在每次整机重启或主备倒换后，上报一次。

告警默认值可以通过在诊断视图下执行**display snmp-agent trap feature-name gtl all**命令查看。

## 可能原因

系统使用的业务资源数达到或超过License规定的阈值90%。

## 处理步骤

**步骤1** 请确认当前的License文件规格是否足够，如果不够，请申请更大规格的License文件。

**步骤2** 使用新的License文件，执行命令**license active license-name**进行激活。

**步骤3** 其它原因请联系技术支持人员。

----结束

## 参考信息

无

## 31.3 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.3 hwGtlNearDeadline

### 告警解释

GTL/4/NEARDEADLINE:OID [OID] License feature [hwGtlFeatureName] is near deadline, remain time is [hwGtlRemainTime] days, main board name is [hwGtlChassisID]

当系统日期接近License中业务模块截止日期时，即License已经进入Trial状态时，系统产生此告警。

### 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型              |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.3 | Warning | equipmentAlarm(5) |

### 告警参数

| 参数名称             | 参数含义               |
|------------------|--------------------|
| OID              | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |
| hwGtlFeatureName | 资源项的名称。            |
| hwGtlRemainTime  | 剩余天数。              |
| hwGtlChassisID   | 主控板名称。             |

### 对系统的影响

如果不能在试用期结束之前，申请新的License许可文件并激活，那么系统中受License限制的功能项将不可用。

### 可能原因

系统中的License临近截止日期，即将失效。

### 处理步骤

- 步骤1** 此告警标识特性使用接近截至日期，请在License许可文件的截至日期之前，申请新的有效License文件。
- 步骤2** 使用新的License文件，执行命令**license active *license-name***进行激活。
- 步骤3** 如果需要其它帮助，请联系技术支持人员。
- 结束

### 参考信息

无

## 31.4 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.10 hwGtlResourceUsedUpCleared

### 告警解释

GTL/4/RESOURCE\_USEDUPCLEARED: OID [OID] Resource [hwGtlResourceItem] resumed normally.

业务模块使用的资源数达到或者超过资源授权的阈值90%后恢复至正常水平，系统会产生此告警。

## 告警属性

| 告警ID                           | 告警级别    | 告警类型              |
|--------------------------------|---------|-------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.10 | Warning | equipmentAlarm(5) |

## 告警参数

| 参数名称              | 参数含义               |
|-------------------|--------------------|
| OID               | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |
| hwGtlResourceItem | 资源项的名称。            |

## 对系统的影响

此告警说明资源充足，不会影响业务使用。

## 可能原因

业务模块使用的资源数达到或者超过资源授权的阈值90%后恢复至正常水平。

## 处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

## 参考信息

无

# 31.5 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.12 hwGtlEmergencyStart

## 告警解释

GTL/4/EMERGENCYSTART:OID [OID] License emergency is started  
管理员执行license emergency命令，使license变为Emergency状态。

## 告警属性

| 告警ID                           | 告警级别    | 告警类型              |
|--------------------------------|---------|-------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.12 | Warning | equipmentAlarm(5) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| OID  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

用户可以使用最大业务规格。

## 可能原因

管理员执行**license emergency**命令，使license变为Emergency状态。

## 处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

## 参考信息

无

# 31.6 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.13 hwGtlEmergencyStop

## 告警解释

GTL/4/EMERGENCYSTOP: OID [OID] License emergency is stopped after 7 days  
超过容灾宽限期。

## 告警属性

| 告警ID                           | 告警级别    | 告警类型              |
|--------------------------------|---------|-------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.13 | Warning | equipmentAlarm(5) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| OID  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

用户只能使用按license文件中配置的业务规格。

## 可能原因

超过容灾宽限期7天。

## 处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

## 参考信息

无

# 31.7 GTL\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.51 hwGtlMachineESNChanged

## 告警解释

GTL/4/MACHINEESNCHANGED: OID [OID] The license is revoked because the ESN is changed. (RevokeTicket=[OCTET1], NewESN=[OCTET2]).

设备ESN改变导致License失效。

## 告警属性

| 告警ID                           | 告警级别    | 告警类型              |
|--------------------------------|---------|-------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.51 | Warning | equipmentAlarm(5) |

## 告警参数

| 参数名称         | 参数含义               |
|--------------|--------------------|
| OID          | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |
| RevokeTicket | License失效码。        |
| NewESN       | 新的ESN号。            |

## 对系统的影响

用户需要重新申请新的License。

## 可能原因

设备的ESN被改变。

## 处理步骤

**步骤1** 查看日志信息中记录ESN更改的信息，联系技术支持人员。

**步骤2** 使用新的设备ESN重新申请License，并安装激活License。

----结束

## 参考信息

无