

44 LACP

44.1 LACP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.34 hwLacpPartnerExpiredLoss

44.1 LACP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.34 hwLacpPartnerExpiredLoss

告警解释

LACP/2/PEL:OID [oid] The member of LAG receive expired PDU from partner.
(TrunkIndex=[INTEGER], PortIfIndex=[INTEGER], TrunkId=[INTEGER],
TrunkName=[OCTET], PortName=[OCTET])

本端收到对端的超时报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.34	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TrunkIndex	静态LACP模式Eth-Trunk接口索引。
PortIfIndex	静态LACP模式Eth-Trunk接口的成员口索引。
TrunkId	静态LACP模式Eth-Trunk接口ID。

参数名称	参数含义
TrunkName	静态LACP模式Eth-Trunk接口名称。
PortName	静态LACP模式Eth-Trunk接口的成员口名称。

对系统的影响

链路带宽部分丢失或全部丢失，从而导致部分业务中断或所有业务中断。

可能原因

对端无法收到本端发送的LACP协议报文。

处理步骤

- 本端、对端都是本公司数据通信设备，按如下操作步骤处理。
 - a. 检查端口状态是否为Down。
 - Y=>2
 - N=>4
 - b. 执行命令**undo shutdown**，查看告警是否恢复。
 - Y=>8
 - N=>3
 - c. 检查物理链路是否有故障。
 - Y=>6
 - N=>4
 - d. 检查链路本端和对端是否有端口退出链路聚合组。
 - Y=>5
 - N=>7
 - e. 检查端口是否是正常退出链路聚合组
 - Y=>8
 - N=>7
 - f. 请正确修复物理链路，查看告警是否恢复。
 - Y=>8
 - N=>4
 - g. 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
 - h. 结束。

- 本端是本公司数据通信设备，对端非本公司数据通信设备，请联系设备所属厂商的技术专家处理。

----结束