

49 LLDP

- 49.1 LLDP_1.0.8802.1.1.2.0.0.1 lldpRemTablesChange
- 49.2 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.1 hwLldpEnabled
- 49.3 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.2 hwLldpDisabled
- 49.4 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.5 hwLldpLocManIPAddrChange

49.1 LLDP_1.0.8802.1.1.2.0.0.1 lldpRemTablesChange

告警解释

LLDP/4/NBRCHGTRAP: OID [oid] Neighbor information is changed.
(LldpStatsRemTablesInserts=[INTEGER], LldpStatsRemTablesDeletes=[INTEGER],
LldpStatsRemTablesDrops=[INTEGER], LldpStatsRemTablesAgeouts=[INTEGER]).

在远端邻居添加、删除、丢弃、老化时产生的告警

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.0.8802.1.1.2.0.0.1	Warning	equipmentAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
lldpStatsRemTablesInserts	远端发现的新邻居数。
lldpStatsRemTablesDeletes	远端删除的邻居数。

参数名称	参数含义
lldpStatsRemTablesDrops	远端因空间不足丢弃的邻居数。
lldpStatsRemTablesAgeouts	远端老化的邻居数。

对系统的影响

网络拓扑变化的通知，网管软件使用，非故障不需修改修复

可能原因

原因1：

远端发现新邻居。

原因2：

远端邻居删除。

原因3：

远端邻居老化。

原因4：

由于存储空间有限造成的邻居丢弃。

处理步骤

步骤1 查看告警提示信息中的“lldpStatsRemTablesInserts”、“lldpStatsRemTablesDeletes”、“dpStatsRemTablesDrops”、“lldpStatsRemTablesAgeouts”四个参数。

- 如果“lldpStatsRemTablesInserts”值不为0=>2。
- 如果“lldpStatsRemTablesDeletes”值不为0=>3。
- 如果“dpStatsRemTablesDrops”值不为0=>4。
- 如果“lldpStatsRemTablesAgeouts”值不为0，无需处理=>5。

步骤2 发现新邻居。表明有新设备连接到该设备上或者某个邻居设备使能了lldp功能，属于正常运行提示性信息，无需处理=>6。

步骤3 删除邻居信息。表明该邻居设备去使能lldp功能，或者与本设备断开连接。请确认是否邻居设备的管理员去使能lldp功能或者断开与本设备连接。

（1）Y，正常提示，=>6。

（2）N，请排除链路故障，=>6。

步骤4 邻居数量达到设备的最大邻居数量（全局大于4096个邻居，单个端口大于256个邻居），建议去使能较为次要的端口的lldp功能，才能保存新邻居节点的信息，=>6。

步骤5 邻居老化而被删除。这表明邻居设备与本设备的链路存在故障，请排除链路故障。=>6。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无。

49.2 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.1 hwLldpEnabled

告警解释

LLDP/4/ENABLETRAP: OID [oid] Global LLDP is enabled.

LLDP全局使能时通知网管系统。

该告警不受告警时延的限制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

网络拓扑变化的通知，网管软件使用，对业务没有影响。

可能原因

LLDP全局使能。

处理步骤

步骤1 正常运行提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无。

49.3 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.2 hwLldpDisabled

告警解释

LLDP/4/DISABLETRAP: OID [oid] Global LLDP is disabled.

LLDP全局去使能时通知网管系统。

该告警不受告警时延的限制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

网络拓扑变化的通知，网管软件使用，对业务没有影响。

可能原因

LLDP全局去使能。

处理步骤

步骤1 正常运行提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无。

49.4 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.5 hwLldpLocManIPAddrChange

告警解释

LLDP/4/ADDCHGTRAP: OID [oid] Local management address is changed.
(LocManIPAddr=[OCTET]).

设备的管理地址改变时产生的告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LocManIPAddr	本地管理地址。

对系统的影响

网络拓扑变化的通知，网管软件使用，对业务没有影响。

可能原因

人为通过命令使设备的管理地址发生改变。

处理步骤

- 步骤1 请确认是否是正常业务需求引起的配置，改变设备的管理地址。
 (1) Y=>3。
 (2) N=>2。
- 步骤2 请在管理接口使用ip address命令，恢复正确的地址。
- 步骤3 结束。
 ----结束

参考信息

无。