

51 MGMD

- 51.1 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.4 hwMgmdGmpJoin
- 51.2 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.5 hwMgmdGmpLeave
- 51.3 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.6 hwMgmdGMPGlobalLimit
- 51.4 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.7 hwMgmdGMPIInterfaceLimit
- 51.5 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.8 hwMgmdGMPTotalLimit
- 51.6 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.9 hwMgmdGMPIInterfaceLimitClear
- 51.7 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.10 hwMgmdGMPGlobalLimitClear
- 51.8 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.11 hwMgmdGMPTotalLimitClear
- 51.9 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.12 hwMgmdTotalLimitThresholdExceed
- 51.10 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.13
hwMgmdTotalLimitThresholdExceedClear
- 51.11 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.14 hwMgmdHostStarGThresholdExceed
- 51.12 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.15
hwMgmdHostStarGThresholdExceedClear
- 51.13 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.16 hwMgmdHostStarGExceed
- 51.14 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.17 hwMgmdHostStarGExceedClear
- 51.15 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.18 hwMgmdHostSGThresholdExceed
- 51.16 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.19
hwMgmdHostSGThresholdExceedClear
- 51.17 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.20 hwMgmdHostSGExceed
- 51.18 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.21 hwMgmdHostSGExceedClear

51.1 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.4 hwMgmdGmpJoin

告警解释

MGMD/2/JOINGRP:OID [oid] Interface receives an IGMP or MLD Join message.
(Interface=[string], InterfaceIndex=[integer], Version=[gauge], SrcStr=[string],
GrpStr=[string], HostAddr=[string], InstanceName=[string])

收到IGMPv1、v2或者MLDv1 Report报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	收到Report报文的接口名称。
InterfaceIndex	收到Report报文的接口索引。
Version	Report报文的版本。 1: IGMPv1/MLDv1版本 2: IGMPv2/MLDv2版本
SrcStr	Report报文的源地址。
GrpStr	Report报文的组地址。
HostAddr	发送主机的IP地址。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

路由器上配置了IGMP/MLD组加入/离开的trap开关，收到IGMPv1、IGMPv2、MLDv1的Report报文时打印trap信息。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.2 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.5 hwMgmdGmpLeave

告警解释

MGMD/2/LEAVEGRP:OID [oid] Interface receives an IGMP or MLD Leave message or corresponding group timer on this interface expires. (Interface=[string], InterfaceIndex=[integer], SrcStr=[string], GrpStr=[string], InstanceName=[string])

接口上IGMP或MLD的组成员离开。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.5	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	收到Leave或Done报文的接口名称。
InterfaceIndex	收到Leave或Done报文的接口索引。
SrcStr	Leave或Done报文的源地址。
GrpStr	Leave或Done报文的组地址。

参数名称	参数含义
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- 配置IGMPv1版本的组成员关系超时。
- 配置IGMPv2或MLDv1版本的组成员关系超时或者收到离开报文。
- 配置IGMPv3或MLDv2版本的SSM-Mapping组成员关系超时或者收到离开报文。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.3 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.6
hwMgmdGMPGlobalLimit

告警解释

MGMD/3/INSTEMLIMIT:OID [oid] Membership report message is discarded because the global IGMP or MLD group membership limitation is exceeded in this instance. (GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], LimitCnt=[integer], InstanceName=[string])

单实例全局IGMP表项数量达到限制值而导致新的组成员加入失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.6	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	Report报文的源地址。
GrpAddr	Report报文的组地址。
LimitCnt	当前实例的IGMP组成员限制计数。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

单实例的全局表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，对应的表项不能建立。终端用户不能点播想看的视频节目。

可能原因

路由器上配置了单实例全局IGMP表项限制，当全局IGMP表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，并打印trap信息。

统计全局表项数量时，包括本实例下的(*,G)、(S,G)和SSM-Mapping表项。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display igmp [vpn-instance *vpn-instance-name*] group verbose**命令，检查该实例下IGMP表项统计值是否大于等于限制值。
- Y=>2。
 - N=>4。
- 步骤2** 检查网络状况，判断实例下是否可以维护更多的IGMP表项。
- Y=>3。
 - N=>网络中的组播业务已达到饱和，无法再增加表项。建议减少部分组播业务，或者将此设备替换成更高性能的设备。=>5。
- 步骤3** 在IGMP视图下执行**limit number**命令，增加该实例下的IGMP表项限制值。查看该告警是否重复出现。
- Y=>1。
 - N=>5。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

51.4 MGMT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.7
hwMgmtGMPIInterfaceLimit

告警解释

MGMT/3/IFLIMIT:OID [oid] Membership report message is discarded because the interface-specific IGMP or MLD group membership limitation is exceeded.
(GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], Interface=[integer], LimitCnt=[integer], InterfaceName=[string], InstanceName=[string])

接口上IGMP表项数量达到限制值而导致该接口上新的组成员加入失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.7	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	Report报文的源地址。
GrpAddr	Report报文的组地址。
Interface	该接口的索引值。

参数名称	参数含义
LimitCnt	当前接口的表项计数。
InterfaceName	该接口的名称。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

接口表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，对应的接口表项不能建立。与该接口相连的共享网段内的终端用户不能点播想看的视频节目。

可能原因

某接口上配置了IGMP表项限制，当接口上的IGMP表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，并打印trap信息。

统计接口表项数量时，包括该接口上的(*,G)、(S,G)和SSM-Mapping表项。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display igmp group interface interface-type interface-number verbose**命令，检查该接口上IGMP表项的统计值是否大于等于限制值。
- Y=>2。
 - N=>4。
- 步骤2** 检查网络状况，判断接口是否可以维护更多的IGMP表项。
- Y=>3。
 - N=>网络中的组播业务已达到饱和，无法再增加表项。建议减少部分组播业务，或者将此设备替换成更高性能的设备。=>5。
- 步骤3** 在接口视图下执行**igmp limit number**命令，增加该接口上的IGMP表项限制值。查看该告警是否重复出现。
- Y=>1。
 - N=>5。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

51.5 MGMT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.8 hwMgmdGMPTotalLimit

告警解释

MGMD/3/GLBLIMIT:OID [oid] Membership report message is discarded because the total IGMP or MLD group membership limitation is exceeded in all instances. (GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], LimitCnt=[integer])

所有实例总体IGMP表项数量达到限制值而导致新的组成员加入失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.8	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	Report报文的源地址。
GrpAddr	Report报文的组地址。
LimitCnt	当前所有实例的IGMP组成员限制计数。

对系统的影响

所有实例总体表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，对应的表项不能建立。终端用户不能点播想看的视频节目。

可能原因

路由器上配置了所有实例的总体IGMP表项限制，当总体IGMP表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，并打印trap信息。

统计总体表项数量时，包括所有实例下的(*,G)、(S,G)和SSM-Mapping表项。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display igmp all-instance group verbose**和**display current-configuration**命令，检查所有实例下IGMP表项统计值是否大于等于**igmp global limit**命令的限制值。
- Y=>2。
 - N=>4。
- 步骤2** 检查网络状况，判断路由器是否可以维护更多的IGMP表项。
- Y=>3。
 - N=>网络中的组播业务已达到饱和，无法再增加表项。建议减少部分组播业务，或者将此设备替换成更高性能的设备。=>5。
- 步骤3** 在系统视图下执行**igmp global limit number**命令，增加所有实例下的IGMP表项限制值。查看该告警是否重复出现。
- Y=>1。
 - N=>5。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

51.6 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.9
hwMgmdGMPIInterfaceLimitClear

告警解释

MGMD/3/IFLIMITCLR:OID [oid] The new Report message can be processed because the number of IGMP or MLD group memberships on the interface falls below the upper limit. (GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], Interface=[integer], LimitCnt=[integer], InterfaceName=[string], InstanceName=[string])

IGMP指定接口组成员关系恢复到限制值以内，可加入新的组成员。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.9	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	源地址。
GrpAddr	组地址。
Interface	接口的索引值。
LimitCnt	当前接口的IGMP表项计数。
InterfaceName	接口名称。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

无。

可能原因

当接口上IGMP组成员记录删除，接口上的表项数量恢复到限制值以下，产生此告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.7 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.10
hwMgmdGMPGlobalLimitClear

告警解释

MGMD/3/hwmgmdgmpgloballimitclear:OID [oid] The new report message can be processed because the number of IGMP or MLD group memberships in this

instance falls below the upper limit. (GroupAddressType=[integer],
SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], LimitCnt=[integer], InstanceName=[string])

IGMP或者MLD本实例全局组成员表项数量恢复到限制值以内，可加入新的组成员。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.10	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	组成员加入报文的源地址。
GrpAddr	组成员加入报文的组地址。
LimitCnt	当前实例的IGMP或MLD组成员限制计数。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

无。

可能原因

当单实例全局IGMP或MLD组成员表项数量恢复到限制值以下，新的组成员可加入，产生此告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.6 hwMgmdGMPGlobalLimit](#)

51.8 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.11
hwMgmdGMPTotalLimitClear

告警解释

MGMD/3/hwmgmdgmptotallimitclear:OID [oid] The new report message can be processed because the total IGMP or MLD group memberships in all instances falls below the upper limit. (GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], LimitCnt=[integer])

IGMP或者MLD所有实例总体组成员表项数量在限定值以内，可加入新的组成员。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.11	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	组成员加入报文的源地址。
GrpAddr	组成员加入报文的组地址。
LimitCnt	当前所有实例的IGMP或MLD组成员限制计数。

对系统的影响

无。

可能原因

当IGMP或MLD所有实例总体组成员表项数量恢复到限制值以内，新的组成员可以加入，产生此告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.8 hwMgmdGMPTotalLimit](#)

51.9 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.12 hwMgmdTotalLimitThresholdExceed

告警解释

MGMD/3/hwMgmdTotalLimitThresholdExceed:OID [oid] IGMP or MLD total entries count in all instances reached the upper threshold.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdTotalLimitCurrentCount=[integer],
hwMgmdTotalLimitThreshold=[integer]%, hwMgmdTotalEntries=[integer])

IGMP/MLD所有实例下的总体表项数量达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.12	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1: IPv4地址（IGMP） 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdTotalLimitCurrentCount	IGMP/MLD所有实例下的当前表项个数的总和。

参数名称	参数含义
hwMgmdTotalLimitThreshold	IGMP/MLD所有实例下的总体表项的阈值配置值。
hwMgmdTotalEntries	IGMP/MLD所有实例下的总体表项限制值。

对系统的影响

对业务有潜在影响，即IGMP/MLD所有实例下的表项超过阈值上限输出告警，提示用户表项可能将要超过最大值而无法再创建新的表项。

可能原因

IGMP/MLD所有实例下的总体表项数量达到了阈值上限。

处理步骤

步骤1 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 在组播MIB视图下使用**mgmd total-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。

步骤3 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

51.10 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.13 hwMgmdTotalLimitThresholdExceedClear

告警解释

MGMD/3/hwMgmdTotalLimitThresholdExceedClear:OID [oid] IGMP or MLD total entries count in all instances fell below the lower threshold.

(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdTotalLimitCurrentCount=[integer],
hwMgmdTotalLimitThreshold=[integer]%, hwMgmdTotalEntries=[integer])

IGMP/MLD所有实例下的表项降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.13	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1: IPv4地址（IGMP） 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdTotalLimitCurrentCount	IGMP/MLD所有实例下的当前表项个数的总和。
hwMgmdTotalLimitThreshold	IGMP/MLD所有实例下的总体表项的阈值配置值。
hwMgmdTotalEntries	IGMP/MLD所有实例下的总体表项限制值。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

IGMP/MLD所有实例下的表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.11 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.14 hwMgmdHostStarGThresholdExceed

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostStarGThresholdExceed:OID [oid] IGMP or MLD total (*, G) entries on the host side of all instances count reached the upper threshold.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdHostStarGCurrentCount=[integer],
hwMgmdHostStarGThreshold=[integer]%,
hwMgmdHostStarGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.14	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址（IGMP） 2：IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostStarGCurrentCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项的当前个数。
hwMgmdHostStarGThreshold	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项的阈值配置值。
hwMgmdHostStarGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务有潜在影响，即所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项达到阈值上限输出告警，提示用户表项可能将要超过最大值而无法再创建新的表项。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量达到了阈值上限。

处理步骤

步骤1 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 在组播MIB视图下使用**mgmd host star-group-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。

步骤3 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

51.12 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.15 hwMgmdHostStarGThresholdExceedClear

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostStarGThresholdExceedClear:OID [oid] IGMP or MLD total (*, G) entries on the host side of all instances count fell below the lower threshold. (hwMgmdNotificationAddressType=[integer], hwMgmdHostStarGCurrentCount=[integer], hwMgmdHostStarGThreshold=[integer]%, hwMgmdHostStarGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.15	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1: IPv4地址（IGMP） • 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostStarGCurrentCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项的当前个数。
hwMgmdHostStarGThreshold	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项的阈值配置值。
hwMgmdHostStarGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.13 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.16
hwMgmdHostStarGExceed

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostStarGExceed:OID [oid] IGMP or MLD total (*, G) entries on the host side cannot be created because the limit is reached.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdHostNotificationSrcAddr=[binary],
hwMgmdHostNotificationGrpAddr=[binary],
hwMgmdHostStarGCurrentCount=[integer], hwMgmdInstanceName=[string])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.16	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址（IGMP） 2：IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostNotificationSrcAddr	源地址。
hwMgmdHostNotificationGrpAddr	组地址。
hwMgmdHostStarGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)总体表项限制值。
hwMgmdInstanceName	实例名称。

对系统的影响

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项达到最大值，无法再创建新的(*, G)表项。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量超限。

处理步骤

- 步骤1** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤2** 若不是实际应用需求，根据告警参数指明的地址族和VRF信息，查询对应实例的IGMP或者MLD主机侧全局(*, G)表项信息，删除其中的冗余表项。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

51.14 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.17 hwMgmdHostStarGExceedClear

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostStarGExceedClear:OID [oid] IGMP or MLD total (*, G) entries can be created because the number of IGMP or MLD total (*, G) entries on the host side fell below the limit. (hwMgmdNotificationAddressType=[integer], hwMgmdHostStarGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量降低到限制值以下，可以创建新的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.17	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1: IPv4地址（IGMP） 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostStarGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量降低到限制值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.15 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.18
hwMgmdHostSGThresholdExceed

告警解释

MGMTD/3/hwMgmdHostSGThresholdExceed:OID [oid] IGMP or MLD total (S, G) entries on the host side of all instances count reached the upper threshold.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdHostSGCurrentCount=[integer], hwMgmdHostSGThreshold=[integer]%,
hwMgmdHostSGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.18	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址（IGMP） 2：IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostSGCurrentCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项的当前个数。
hwMgmdHostSGThreshold	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项的阈值配置值。
hwMgmdHostSGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务有潜在影响，即所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项达到阈值上限输出告警，提示用户表项可能将要超过最大值而无法再创建新的表项。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量达到了阈值上限。

处理步骤

步骤1 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 在组播MIB视图下使用**mgmd host source-group-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。

步骤3 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

51.16 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.19 hwMgmdHostSGThresholdExceedClear

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostSGThresholdExceedClear:OID [oid] IGMP or MLD total (S, G) entries on the host side of all instances count fell below the lower threshold. (hwMgmdNotificationAddressType=[integer], hwMgmdHostSGCurrentCount=[integer], hwMgmdHostSGThreshold=[integer]%, hwMgmdHostSGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.19	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1: IPv4地址（IGMP） • 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostSGCurrentCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项的当前个数。
hwMgmdHostSGThreshold	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项的阈值配置值。
hwMgmdHostSGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.17 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.20
hwMgmdHostSGExceed

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostSGExceed:OID [oid] IGMP or MLD total (S, G) entries on the host side cannot be created because the limit is reached.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdHostNotificationSrcAddr=[binary], hwMgmdHostNotificationGroup=[],
hwMgmdHostSGCurrentCount=[], hwMgmdInstanceName=[string])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.20	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址（IGMP） 2：IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostNotificationSrcAddr	源地址。
hwMgmdHostNotificationGrpAddr	组地址。
hwMgmdHostSGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)总体表项限制值。
hwMgmdInstanceName	实例名称。

对系统的影响

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项达到最大值，无法再创建新的(S, G)表项。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量超限。

处理步骤

- 步骤1** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤2** 若不是实际应用需求，根据告警参数指明的地址族和VRF信息，查询对应实例的IGMP或者MLD主机侧全局(S, G)表项信息，删除其中的冗余表项。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

51.18 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.21 hwMgmdHostSGExceedClear

告警解释

MGMTD/3/hwMgmdHostSGExceedClear:OID [oid] IGMP or MLD total (S, G) entries can be created because the number of IGMP or MLD total (S, G) entries on the host side fell below the limit. (hwMgmdNotificationAddressType=[integer], hwMgmdHostSGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量降低到限制值以下，可以创建新的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.21	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1: IPv4地址（IGMP） 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostSGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量降低到限制值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无