

52 MRM

- 52.1 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.13 hwlpMcastSGThresholdExceed
- 52.2 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.14 hwlpMcastSGThresholdExceedClear
- 52.3 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.15 hwlpMcastSGExceed
- 52.4 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.16 hwlpMcastSGExceedClear

52.1 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.13 hwlpMcastSGThresholdExceed

告警解释

MRM/3/hwlpMcastSGThresholdExceed:OID [oid] Multicast routing total (S, G) entries of all instances count reached the upper threshold.
(hwlpMcastSGCurrentCount=[integer], hwlpMcastSGThreshold=[integer]%, hwlpMcastSGTotalCount=[integer])

组播转发表全局的(S, G)表项数量达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.13	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwlpMcastSGCurrentCount	当前组播转发表全局的(S, G)表项个数。
hwlpMcastSGThreshold	组播转发表全局的(S, G)表项的阈值配置值。
hwlpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项总数。

对系统的影响

对业务有潜在影响，即组播转发(S, G)表项达到阈值上限时输出告警，提示用户表项可能将要超过最大值而无法再创建新的组播转发(S, G)表项。

可能原因

组播转发表全局的(S, G)表项达到了阈值上限。

处理步骤

步骤1 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。

- Y =>2。
- N =>3。

步骤2 在组播MIB视图下使用**multicast forwarding-table source-group-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。

步骤3 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

52.2 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.14 hwlpMcastSGThresholdExceedClear

告警解释

MRM/3/hwlpMcastSGThresholdExceedClear:OID [oid] Multicast routing total (S, G) entries of all instances count fell below the lower threshold.
(hwlpMcastSGCurrentCount=[integer], hwlpMcastSGThreshold=[integer]%, hwlpMcastSGTotalCount=[integer])

组播转发表全局的(S, G)表项数量降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.14	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwlpMcastSGCurrentCount	当前组播转发表全局的(S, G)表项个数。
hwlpMcastSGThreshold	组播转发表全局的(S, G)表项的阈值配置值。
hwlpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项总数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

组播转发表全局的(S, G)表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

52.3 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.15
hwlpMcastSGExceed

告警解释

MRM/3/hwlpMcastSGExceed:OID [oid] Multicast routing total (S, G) entries of all instances cannot be created because the limit is reached.
(hwlpMcastSGTotalCount=[integer])

组播转发表全局的(S, G)表项数量超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.15	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwIpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项总数。

对系统的影响

组播转发表全局的(S, G)表项已经达到最大值，无法再创建新的组播转发(S, G)表项。

可能原因

组播转发表全局的(S, G)表项超过了限制值。

处理步骤

- 步骤1** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤2** 若不是实际应用需求，根据告警参数指明的(S, G)信息，查询对应地址族的组播转发表(S, G)表项信息，删除其中的冗余表项。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

52.4 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.16 hwIpMcastSGExceedClear

告警解释

MRM/3/hwIpMcastSGExceedClear:OID [oid] Multicast routing total (S, G) entries can be created because the number of multicast routing (S, G) entries of all instances fell below the limit. (hwIpMcastSGTotalCount=[integer])

组播转发表全局的(S, G)表项数量降低到限制值以下，可以再创建新的组播转发(S, G)表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.16	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwIpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项总数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

组播转发表全局的(S, G)表项降低到限制值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无