

57 NAT

- 57.1 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.1 hwNatPacketDiscard
- 57.2 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.2 hwServermapNumReachLimit
- 57.3 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.3 hwServermapNumReachLimitResume

57.1 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.1 hwNatPacketDiscard

告警解释

NAT/4/NAT_PACKET_DISCARD: OID [oid] Packet loss occurred on the interface [OCTET] because the addresses in the address pool or available ports were insufficient during NAT.

接口下做NAT Outbound地址映射时，NAT地址池内地址不足或者可用端口不足，导致该接口丢包。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号
OCTET	接口名称

对系统的影响

无

可能原因

- NAT Outbound地址映射时，NAT地址池内地址不足。

处理步骤

- 一个NAT地址池的最大地址数为255个，如果地址池没有超规格，可以通过命令 **nat address-group**调大地址池范围。

----结束

参考信息

无

57.2 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.2 hwServermapNumReachLimit

告警解释

NAT/4/NAT_SERVERMAP_NUM_REACHLIMIT: OID [OID] The number of NAT ALG servermap tables reaches the upper limit.

NAT映射表项数目满规格。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.2	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
NA	NA

可能原因

NAT映射表项数目已达满规格，后续创建不会成功，此时向用户发送告警通知。

处理步骤

步骤1 等待表项自动老化或执行命令**reset nat session**手动清除。

----结束

参考信息

无

57.3 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.3 hwServermapNumReachLimitResume

告警解释

NAT/4/NAT_SERVERMAP_NUM_REACHLIMIT_RESUME: OID [OID] The number of NAT ALG servermap tables has been reduced to less than 85% of the upper limit.

NAT映射表项数目由满规格降至85%以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.3	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
NA	NA

可能原因

NAT映射表项数目由满规格降至85%以下，此时向用户发送恢复告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无