

72 SOCKET

72.1 SOCKET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.2.1 hwTCPMD5AuthenFail

72.1 SOCKET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.2.1 hwTCPMD5AuthenFail

告警解释

SOCKET/4/TCP_MD5_FAIL:OID [oid] MD5 authentication failed.
(SourceAddress=[IPADDR], SourcePort=[INTEGER], ForeignAddress=[IPADDR],
ForeignPort=[INTEGER], Protocol=[OCTET], VrfName=[OCTET])

TCP连接的MD5认证失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.2.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SourceAddress	TCP连接的本端IP地址。
SourcePort	本端端口号。
ForeignAddress	TCP连接的目的IP地址。

参数名称	参数含义
ForeignPort	目的端口号。
Protocol	上层应用协议名称。
VrfName	VRF名称。

对系统的影响

TCP连接无法正常建立，造成上层路由协议比如LDP/BGP无法建立会话。

可能原因

原因1：TCP连接的两端配置的MD5密码不一致。

原因2：仅TCP连接的一端配置了MD5密码。

处理步骤

步骤1 在TCP两端的设备上分别使用命令**display current-configuration**查看是否都配置了MD5密码。

- 只有一端配置了MD5密码。在没有配置MD5密码的设备上通过执行命令**peer password/md5-password**配置MD5密码，该密码必须与对端密码相同=>3。
- 两端都配置了MD5密码，但MD5密码不相同=>2。

步骤2 通过执行命令**peer password/md5-password**重新设置MD5密码，使TCP连接两端的MD5密码相同=>3。

步骤3 MD5认证是否失败。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无