

74SYSRES

[74.1 SYSRES_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.5 hwSysSecureRiskWarning](#)
[74.2 SYSRES_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.6 hwSysSecureRiskWarningClear](#)

74.1 SYSRES_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.5 hwSysSecureRiskWarning

告警解释

SYSRES/4/SECURE_RISK_EXIST: OID [oid] Secure risk warning.
安全风险告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.5	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点号。

对系统的影响

设备存在安全风险。

可能原因

设备配置恢复结束后，检查到存在安全风险配置。

处理步骤

步骤1 执行命令**display security risk**查询安全风险告警的详细信息。

步骤2 根据给出的修复建议解除风险。例如，用户配置了FTP功能，该功能存在安全风险，系统会提示并建议使用SFTP协议。按照建议关闭安全风险算法，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

74.2 SYSRES_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.6 hwSysSecureRiskWarningClear

告警解释

SYSRES/4/SECURE_RISK_CLEAR: OID [oid] Secure risk warning clear.

安全风险告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.6	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

安全风险配置关闭。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束