

77 TDM

- 77.1 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.75_hwCesLosPktExcAlarm
- 77.2 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.76_hwCesLosPktExcAlarmResume
- 77.3 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.77_hwCesMisorderPktExcAlarm
- 77.4 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.78_hwCesMisorderPktExcAlarmResume
- 77.5 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.85_hwCesJtrOvrExcAlarm
- 77.6 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.86_hwCesJtrOvrExcAlarmResume

77.1 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.75_hwCesLosPktExcAlarm

告警解释

TDM/2/CES_LOP_EXC: OID [oid] LosPKT alarm of PWE3 was detected. (IfIndex: [integer], Vcid=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR], InterfaceName=[STRING])

单位时间内丢包数超过阈值告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.75	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

报文丢包率过大，影响业务。

可能原因

在一定时间内丢包数达到告警阈值时，会产生此告警。

处理步骤

- 步骤1 检测是否链路信号差，更换光纤或清洁光模块。
 - 步骤2 检测是否存在DOS攻击等，消除非法发送大量数据的根源。
 - 步骤3 检测是否出现环路等问题，更改配置，消除环路。
- 结束

参考信息

无

77.2
TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.76_hwCesLosPktExcAlarmResume

告警解释

TDM/2/CES_LOP_EXC_RSM: OID [oid] Los packet alarm of PWE3 was resumed.
(IfIndex:[integer], VcId=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR], InterfaceName=[STRING])

单位时间内丢包数超过阈值告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.76	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

无影响

可能原因

产生单位时间内乱序丢包数超过阈值告警后，在一定时间内丢包数持续低于这个定义阈值时上报改告警清除。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

77.3

TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.77_hwCesMisorderPktExcAlarm

告警解释

TDM/2/CES_MISPKT_EXC: OID [oid] Misorder packet alarm of PWE3 was detected. (IfIndex:[integer], VcId=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR], InterfaceName=[STRING])

单位时间内乱序丢包数超过阈值告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.77	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

报文乱序，使丢包率过大,影响业务。

可能原因

从网络侧端口检测到乱序CES报文，当乱序丢包率在一段时间内一直维持在一个阈值，需要上报告警。

处理步骤

- 步骤1** 检测是否链路信号差，更换光纤或清洁光模块。
- 步骤2** 检测是否存在DOS攻击等，消除非法发送大量数据的根源。
- 步骤3** 检测是否出现环路等问题，更改配置，消除环路。
- 结束

参考信息

无

77.4 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.78_hwCesMisorderPktExcAlarmResume

告警解释

TDM/2/CES_MISPKT_EXC_RSM: OID [oid] Misorder packet alarm of PWE3 was resumed. (IfIndex:[integer], VcId=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR], InterfaceName=[STRING])

单位时间内乱序丢包数超过阈值告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.78	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。

参数名称	参数含义
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

产生单位时间内乱序丢包数超过阈值告警后，在一个时间内（默认为10s）乱序丢包数持续低于这个定义阈值时上告该告警消除。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

77.5
TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.85_hwCesJtrOvrExcAlarm

告警解释

TDM/2/CES_JITOVr_EXC: OID [oid] Jtrovr alarm of PWE3 was detected.(IfIndex: [integer], Vcid=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR], InterfaceName=[STRING]

抖动缓冲上溢次数超过阈值告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.85	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

缓冲区没有足够空间分配给到达的帧导致包丢失,影响业务。

可能原因

网络侧端口在一段时间内接收CES报文的延时抖动导致抖动缓冲区上溢的CES帧所占百分比持续超过一个定义阈值。

处理步骤

- 步骤1 设置的缓冲区太小，扩大缓冲区。
- 步骤2 时钟没有同步,导致缓冲区入与出速率不一致，设置时钟同步。
- 结束

参考信息

无

77.6
TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.86_hwCesJtrOvrExcAlarmResume

告警解释

TDM/2/CES_JITOVR_EXC_RSM: OID [oid] Jtrovr alarm of PWE3 was resumed.
(IfIndex:[integer], VcId=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR],
InterfaceName=[STRING]

抖动缓冲上溢次数超过阈值告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.86	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

产生抖动缓冲上溢次数超过阈值告警后，该告警消除，上告抖动缓冲上溢次数超过阈值告警消除。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无