

80 VFS

- 80.1 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.2 hwFlhSyncSuccessNotification
- 80.2 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.3 hwFlhSyncFailNotification
- 80.3 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.1_hwFlhOperNotification

80.1 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.2 hwFlhSyncSuccessNotification

告警解释

VFSTRAP/4/STORAGE_DEVICE_SUCC :OID [OID] Copy successfully.(Serial number=[INTEGER], Source file = [STRING1], Destination file = [STRING2])
hwFlhSyncTable的一个实例操作成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.2	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Serial number	实例序列号。
Source file	SYNC操作的源文件。
Destination file	SYNC操作的目的文件。

对系统的影响

无

可能原因

hwFlhSyncTable通过Set操作创建一个实例，当这个实例操作结束的时候发送Trap通知。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.3 hwFlhSyncFailNotification](#)

80.2 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.3 hwFlhSyncFailNotification

告警解释

VFSTRAP/4/STORAGE_DEVICE_FAIL :OID [OID] Copy Failed.(Serial number=[INTEGER], Source file = [STRING1], Destination file = [STRING2])

hwFlhSyncTable的一个实例操作失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.3	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Serial number	实例序列号。
Source file	SYNC操作的源文件。
Destination file	SYNC操作的目的文件。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

源文件不存在。

原因2:

目标存储设备空间不足。

处理步骤

步骤1 执行dir命令确认源文件在源存储设备上存在。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 重新放置源文件。并再次拷贝文件，检查操作是否成功。

- Y=>结束。
- N=>3。

步骤3 执行dir命令确认目标存储设备是否还有剩余空间。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 删除部分不需要的文件，并再次拷贝文件，检查操作是否成功。

- Y=>结束。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

[VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.2 hwFlhSyncSuccessNotification](#)

80.3

VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.1_hwFlhOperNotification

告警解释

VFSTRAP/4/STORAGE_DEVICE_FINISH: OID [oid] Storage device operation finished.(Serial number=[INTEGER1], Status = [INTEGER2])

存储设备操作结束。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.1	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
INTEGER1	实例序列号。
INTEGER2	实例执行结果。

对系统的影响

无

可能原因

存储设备操作结束。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无