

Hermes-Lite 2.0beta3 BOM

Standard Build - June 18, 2017

Reference	Spec	Part No.	Supplier	SKU	Price	Qty	Total
B1,B2,B3,B4,B5,B6, B7,B8,B9,B10,B11, B12,B13,B14,B15,B16, B17,B18,B19,B20,B21, B22,B23,B24,B25,B26, B27,B28,B29,B30,B31, B32,B33,B34,B35,B36, B37,B38,B39,B40,B41, B42,B43,B44,B45,B46, B47,B48,B49,B50,B51, B52,B53,B54,B56,B57, B59,B60,B61,B62,B63, B64,B66,B67,B68,B69, B70,B71,B72,B73,B74, B75,B76,B77,B78,B79, B80,B81,B83,B84,B85, B86,B87,B88,B89,B90, B91,B92,B93,B94,B95, B96,B97,B98,B99,B100, B101,B102,B103,B105, B106,B108,B109,B111, B113,B114,B115,B116, B117,B119,B120,B122	0.1uF 0603 \geq X5R \geq 50V \leq 20%	C0603C104M5RACTU	Mouser	80-C0603C104M5R	0.01	112	1.23
C1,C2,C3,C4,C6,C7, C8,C9,C12,C25,C35, C38,C39,C40,C41,C44, C45,C62,C64,C66,C70	10uF 0603 \geq X5R \geq 6.3V \leq 20%	GRM188R60J106ME47D	Digi-Key	490-3896-1-ND	0.12	21	2.58
C5,C16,C22	100uF 1206 \geq X5R \geq 6.3V \leq 20%	GRM31CR60J107ME39K	Digi-Key	490-7217-1-ND	0.62	3	1.86
C13,C19,C27	4.7nF 0603 \geq X5R \geq 25V \leq 20%	CL10B472KB8NNNC	Digi-Key	1276-1098-1-ND	0.10	3	0.30
C14,C15,C20,C21,C28, C29,C30,C31,C32	22uF 0805 \geq X5R \geq 16V \leq 20%	GRM21BR61C226ME44L	Mouser	81-GRM21BR61C226ME4L	0.44	9	3.96
C17,C23,C33,C43,C48, C86,C88	10uF 1206 \geq X5R \geq 25V \leq 20%	CL31A106KAHNNNE	Digi-Key	1276-1075-1-ND	0.24	7	1.68
C18,C24,C34	4.7uF 0805 \geq X5R \geq 25V \leq 20%	GRM21BR61E475KA12L	Digi-Key	490-3335-1-ND	0.16	3	0.48

Reference	Spec	Part No.	Supplier	SKU	Price	Qty	Total
C26,C60,C61,C63,C65, C67,C68,C69,C71,C72, C73,C74	1uF 0603 \geq X5R \geq 6.3V \leq 20%	GRM188R61C105KA93D	Digi-Key	490-1536-1-ND	0.04	12	0.47
C36,C37	15pF 0603NP0 \geq 6.3V \leq 5%	CC0603JRNPO9BN150	Digi-Key	311-1060-1-ND	0.10	2	0.20
C46,C89,C144,C145, C146,C147	1uF 0805 \geq X5R \geq 25V \leq 20%	CL21B105KAFNNNE	Digi-Key	1276-1066-1-ND	0.11	6	0.66
C49	75pF 0805NP0 \geq 100V \leq 5%	08051A750JAT2A	Mouser	581-08051A750J	0.26	1	0.26
C50	150pF 0805NP0 \geq 100V \leq 5%	CC0805JRNPO0BN151	Digi-Key	311-1839-1-ND	0.14	1	0.14
C51	160pF 0805NP0 \geq 100V \leq 5%	GRM2165C2A161JA01D	Mouser	81-GRM2165C2A161JA1D	0.16	1	0.16
C52,C57,C81	100pF 0805NP0 \geq 100V \leq 5%	CL21C101JCANNNC	Digi-Key	1276-1261-1-ND	0.10	3	0.30
C53	10pF 0805NP0 \geq 6.3V \leq 5%	CC0805JRNPO9BN100	Digi-Key	311-1099-1-ND	0.10	1	0.10
C56	180pF 0805NP0 \geq 100V \leq 5%	CC0805JRNPO0BN181	Mouser	603-CC805JRNPO0BN181	0.23	1	0.23
C84	270pF 0805NP0 \geq 100V \leq 5%	CL21C271JCANNNC	Digi-Key	1276-2627-1-ND	0.14	1	0.14
C87	8.2pF 0805NP0 \geq 25V \leq 5%	CL21C8R2DBANNNC	Digi-Key	1276-2697-1-ND	0.10	1	0.10
CN1	2x5 M 0.1in	67997-410HLF	Mouser	649-67997-410HLF	0.25	1	0.25
CN2	Power	PJ-037B	Mouser	490-PJ-037B	0.57	1	0.57
CN3	Eth MagJack	L829-1J1T-43	Mouser	530-L829-1J1T-43	5.72	1	5.72
CN4	4x2 M 0.1in HDR RA	61300821021	Mouser	710-61300821021	0.74	1	0.74
D1	TVS Diode	CDSOD323-T05LC	Digi-Key	CDSOD323-T05LCCT-ND	0.87	1	0.87
D2,D3,D4,D5	LED RA	LTST-S220KFKT	Digi-Key	160-2031-1-ND	0.25	4	1.00
D10,D11	Schottky Barrier Diode	SMS3924-079LF	Mouser	873-SMS3924-079LF	0.59	2	1.18
D12	TVS Diode	SMBJ18CA	Digi-Key	SMBJ18CAFSCT-ND	0.37	1	0.37
EN1	55x106x100 raw aluminum	Aluminum 100x100x50	AliExpress	AliExpress	16.78	1	16.78
F1	FUSE PTC 3.0A 24V	MF-LSMF300/24X-2	Digi-Key	MF-LSMF300/24X-2CT-ND	0.48	1	0.48
FB1,FB2,FB3,FB4,FB5, FB6,FB7,FB8,FB9,FB10, FB11,FB12,FB13,FB14, FB15,FB16,FB17,FB18, FB19,FB20,FB21,FB23, FB24,FB25,FB26,FB28, FB30	FB 0603 100MHz 1A \leq 25%	MPZ1608S601ATA00	Digi-Key	445-2205-1-ND	0.07	27	1.93
J1,J2,J9,J10,J11, J14,J15,J19,J21,J22, J28,J30,J31,J32,L33, L34	00hm 0603 \leq 5% \geq 1/10W	RC0603JR-070RL	Mouser	603-RC0603JR-070RL	0.01	16	0.13
K2	Relay	EC2-3NU	Digi-Key	399-11042-5-ND	1.73	1	1.73
L1,L3	3.3uH \geq 2.4A	SRN5020-3R3M	Digi-Key	SRN5020-3R3MCT-ND	0.36	2	0.72
L2	2.2uH \geq 2.4A	SRN5020-2R2Y	Mouser	652-SRN5020-2R2Y	0.36	1	0.36

Reference	Spec	Part No.	Supplier	SKU	Price	Qty	Total
L4,L7	240nH	LQW2BASR24J00L	Mouser	81-LQW2BASR24J00L	0.24	2	0.48
L5,L6,L8,L9	270nH	LQW2BASR27J00L	Digi-Key	490-5671-1-ND	0.24	4	0.96
L10,L11	330nH	LQW2BASR33J00L	Digi-Key	490-5672-1-ND	0.24	2	0.48
PB1	PCB	PCB	Tindie	Tindie	18.00	1	18.00
PG1	Programmer	USB Blaster	EBay	EBay	3.00	1	3.00
Q1	MOSFET P-CH 30V	DMP3099L-7	Mouser	621-DMP3099L-7	0.34	1	0.34
Q2,Q5	Inductive Load Driver	NUD3124LT1G	Mouser	863-NUD3124LT1G	0.41	2	0.82
Q3,Q4	RF LDMOS	AFT05MS003NT1	Mouser	841-AFT05MS003NT1	1.69	2	3.38
Q6	Thermal Sensor	MCP9700T-E/TT	Mouser	579-MCP9700T-E/TT	0.26	1	0.26
R1,R42,R50,R64	33 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0733RL	Digi-Key	311-33.0HRCT-ND	0.10	4	0.40
R2,R3,R4,R5,R6,R7, R14,R21,R22,R23,R24, R25,R27,R28,R29	10K 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0710KL	Mouser	603-RC0603FR-0710KL	0.01	15	0.15
R10	2.2 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-072R2L	Digi-Key	311-2.2HRCT-ND	0.10	1	0.10
R11	35.7K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0735K7L	Digi-Key	311-35.7KHRCT-ND	0.10	1	0.10
R12,R91	11.5K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0711K5L	Digi-Key	311-11.5KHRCT-ND	0.10	2	0.20
R15	20K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0720KL	Digi-Key	311-20.0KHRCT-ND	0.10	1	0.10
R19	16.2K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0716K2L	Digi-Key	311-16.2KHRCT-ND	0.10	1	0.10
R20,R26,R49,R65,R75, R76,R79,R80	2.2K 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-072K2L	Digi-Key	311-2.20KHRCT-ND	0.10	8	0.80
R30,R31,R92,R99	270 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-07270RL	Digi-Key	311-270HRCT-ND	0.10	4	0.40
R32,R33,R57,R58,R67, R68,R71,R72,R73,R74, R103,R108,R111,R114	1K 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-071KL	Mouser	603-RC0603FR-071KL	0.01	14	0.14
R34	12.1K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0712K1L	Digi-Key	311-12.1KHRCT-ND	0.10	1	0.10
R43,R44,R48,R53,R106, R107,R124,R125,R126, R130	4.7K 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-074K7L	Mouser	603-RC0603FR-074K7L	0.01	10	0.10
R46,R104,R115	1.8K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-071K8L	Digi-Key	311-1.80KHRCT-ND	0.10	3	0.30
R47,R66	9.1K 0603 $\leq 1\% \geq 1/8W$	RC0603FR-079K1L	Digi-Key	311-9.10KHRCT-ND	0.10	2	0.20
R51,R63	22 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0722RL	Digi-Key	311-22.0HRCT-ND	0.10	2	0.20
R52,R54,R61,R62,R94, R100	12 0805 $\leq 5\% \geq 1/8W$	RC0805FR-0712RL	Digi-Key	311-12.0CRCT-ND	0.10	6	0.60
R55	75 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0775RL	Digi-Key	311-75.0HRCT-ND	0.10	1	0.10
R56,R59	330 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-07330RL	Digi-Key	311-330HRCT-ND	0.10	2	0.20
R69,R102	1.6K 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-071K6L	Digi-Key	311-1.60KHRCT-ND	0.10	2	0.20
R70,R127	27K 0603 $\leq 1\% \geq 1/8W$	RC0603FR-0727KL	Digi-Key	311-27.0KHRCT-ND	0.10	2	0.20

Reference	Spec	Part No.	Supplier	SKU	Price	Qty	Total
R77,R78,R81,R82,R120, R121,R122	100 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-07100RL	Digi-Key	311-100HRCT-ND	0.10	7	0.70
R113,R116	220K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-07220KL	Digi-Key	311-220KHRCT-ND	0.10	2	0.20
R123	0.04 1206 $\leq 1\% \geq 1/4W$	RL1206FR-070R04L	Digi-Key	311-.04LWCT-ND	0.60	1	0.60
RF1,RF2	SMA Straight	5-1814832-1	Mouser	571-5-1814832-1	1.58	2	3.16
T1	1:1 RF Transformer	MABAES0060	Mouser	937-MABAES0060	2.35	1	2.35
T2	8:1 RF Transformer	MABA-010143-FLUX18	Mouser	937-MABA010143FLUX18	3.15	1	3.15
T3	4:1 RF Transformer	B62152A4X30	Mouser	871-B62152A4X30	1.04	1	1.04
U1	EEPROM 2Mx8bit >40MHz	S25FL116K0XMFIO43	Digi-Key	1274-1124-1-ND	0.66	1	0.66
U2	FPGA	EP4CE22E22C8N	Digi-Key	544-3193-ND	35.52	1	35.52
U3,U8,U16	Switching Regulator	ST1S10PHR	Mouser	511-ST1S10PHR	1.63	3	4.89
U4	Gigabit EthPhy	KSZ9031RNXCC	Mouser	998-KSZ9031RNXCC	3.38	1	3.38
U6	Clock Generator	5P49V5923B000NLGI	Digi-Key	800-3404-ND	2.80	1	2.80
U7	RF ADC DAC	AD9866BCPZ	Mouser	584-AD9866BCPZ	35.62	1	35.62
U9	RF Preamplifier OpAmp	OPA2677IDDA	Digi-Key	OPA2677IDDA	3.90	1	3.90
U10,U11	RF Switch	4259-63	Digi-Key	1046-1011-1-ND	0.65	2	1.30
U12	LDO Regulator	AP2204MP-ADJTRG1	Mouser	621-AP2204MP-ADJTRG1	0.51	1	0.51
U13	Slow ADC	MAX11613EUA	Mouser	700-MAX11613EUA	1.76	1	1.76
U14	Current Sense AMP	INA199A1DC	Mouser	INA199A1DC	0.84	1	0.84
U15	Digital Rheostat 5K	MCP4662-502E/UN	Digi-Key	MCP4662-502E/UN-ND	1.30	1	1.30
U17	LDO Regulator	TPS73025DBVR	Mouser	595-TPS73025DBVR	0.65	1	0.65
U18	OpAmp	LMV324IDR	Mouser	595-LMV324IDR	0.74	1	0.74
U19	LDO 10V 150mA	LP2985-10DBVR	Mouser	595-LP2985-10DBVR	0.55	1	0.55
X1	25MHz	NX3225SA-25.000M-STD-CSR-3	Digi-Key	644-1267-1-ND	0.76	1	0.76
X2	38.4MHz 3.3V $\leq 10ppm$	ASTXR-12-38.400MHZ-514054-T	Digi-Key	535-13192-1-ND	2.18	1	2.18

Total Price: \$188.65

Line Items: SMT:76 Assembled TH:5 Manual TH:5 Total:86

Parts: SMT:371 Assembled TH:5 Manual TH:6 Total:382

Pins: SMT:1111 Assembled TH:48 Manual TH:14 Total:1173

Do Not Include: B55 B58 B65 B82 B104 B107 B112 B118 B121 C10 C11 C42 C47 C54 C55 C58 C59 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C82 C83 C85 C148 C149 CL1 CL2 CL3 CL4 CN5 CN6 CN7 CN8 CN9 CN10 CN11 CN12 D6 D7 D8 D9 D13 D14 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB8 DB9 DB10 DB11 DB12 DB14 DB16 DB17 DB19 DB20 DB22 DB23 DB24 DB26 DB27 FB27 FB29 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J12 J13 J16 J17 J18 J20 J23 Q7 R8 R9 R13 R16 R17 R18 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R45 R60 R83 R84 R85 R86 R87 R88 R89 R90 R93 R96 R97 R98 R105 R109 R110 R112 R117 R118 R119 R128 R129 R131 R132 R133 R134 R135 RF3 U5 X3