

» Sector Edificio | Instalación eléctrica

» Instalación eléctrica

Las siguientes verificaciones/buenas prácticas son de carácter visual o de mínima intervención. Cualquier adecuación o reparación necesaria en las instalaciones eléctricas debe ser realizada por personal de mantenimiento especializado y debidamente capacitado.



» Instalación eléctrica

Consideraciones RRTT/MM:



Asegurar la presencia de cartelera de seguridad (“Peligro, riesgo eléctrico”), identificación de tablero y de elementos de accionamiento (interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, llaves selectoras, etc.) y esquema unifilar en dorso de tapa de tablero.



Asegurar la presencia de contratapas en tableros.



Asegura la presencia de la conexión de puesta a tierra en tapas de tableros.



No almacenar objetos en salas de tableros, no considerarlas como depósitos. El acceso a tableros debe ser libre y totalmente despejado.



Asegurar el correcto cierre de tapas de tableros en general y estado de burletes en tableros instalados en intemperie.



Asegurar el correcto cierre de tapas de tableros en general y estado de burletes en tableros instalados en intemperie.



Disponer en la estación de servicios de elementos de señalización para bloqueo de tableros o circuitos en caso de intervención o fallas (candado para interruptores, tarjetas colgantes, etc.).



Asegurar la verificación por parte de personal de mantenimiento especializado de la existencia de Interruptor Diferencial en cada circuito.

» Instalación eléctrica

Consideraciones RRTT/MM:



En caso de que accione algún interruptor termomagnético o diferencial, activarlo nuevamente y verificar si este vuelve a actuar. De ser así, esto puede indicar fallas en algún equipo o fugas eléctricas y se deberá solicitar asistencia al servicio de mantenimiento especializado. Hasta recibir asistencia, el elemento de protección debe quedar correctamente señalizado y bloqueado para evitar su operación.



En caso de que accione algún interruptor termomagnético o diferencial, activarlo nuevamente y verificar si este vuelve a actuar. De ser así, esto puede indicar fallas en algún equipo o fugas eléctricas y se deberá solicitar asistencia al servicio de mantenimiento especializado. Hasta recibir asistencia, el elemento de protección debe quedar correctamente señalizado y bloqueado para evitar su operación.



Verificar trimestralmente el funcionamiento del sistema de parada de emergencia.



- Asegurar la verificación con frecuencia anual del estado general de cámaras de pase eléctrico por parte del servicio de mantenimiento:
- El suelo filtrante debe estar compuesto por ripio o material que permita el escurrimiento en caso de ingreso de agua..
 - Debe existir una separación entre cañerías y suelo de al menos 20 cm para evitar la corrosión.
 - Se recomienda la apertura de todas las cajas de pase APE y colocación de vaselina industrial en cada rosca para evitar que se atasquen.
 - Se recomienda la limpieza y pintura de marcos y tapas metálicas para evitar corrosión.



Asegurar la presencia de pasta selladora en cada sellador de la instalación eléctrica APE.