



GUIDA D'USO

Guida per l'amministratore

Abilitare le persone, configurare le sedi, sorvegliare gli accessi di emergenza



Campo	Valore
Applicativo	Guest Portal — Cisco Catalyst 9800 Guest Management Desk
Indirizzo (produzione)	https://guestportal.dompe.com
Documento	ADM — Guida per l'amministratore
Versione	1.0
Data di emissione	25 settembre 2026
Stato	Emesso
Destinatari	Amministratori del portale ospiti, IT Infrastructure
Classificazione	Uso interno
Repository di riferimento	github.com/ACF-Dompe/Centralino
Revisione del codice	main · f427890

Indice

1 Il tuo ruolo.....	3
1.1 Che cosa puoi fare in più rispetto a un operatore.....	3
1.2 Aprire il pannello.....	3
1.3 Due limiti da conoscere subito	3
2 Abilitare le persone.....	4
2.1 Come arriva una persona in questo elenco	4
2.2 Abilitare qualcuno	4
2.3 Scegliere il ruolo	5
2.4 Sospendere e riattivare	5
2.5 Le righe che non puoi modificare	5
2.6 Buone pratiche.....	6
3 Sedi e apparati	7
3.1 Leggere l'elenco	7
3.2 Aggiungere una sede	7
3.3 La password dell'apparato.....	8
3.4 Test connessione.....	8
3.5 Mettere in servizio e fuori servizio	8
4 Il registro delle operazioni	10
5 Accessi di emergenza	11
5.1 Che cosa puoi fare da qui.....	11
5.2 Che cosa non puoi fare da qui	11
5.3 Le tue responsabilità su questa scheda.....	12
6 Quando un operatore segnala un problema	13
7 Manutenzione ricorrente	14
8 Che cosa non passa da questo pannello.....	15
9 Promemoria	16

1 Il tuo ruolo

Come amministratore decidi **chi** può usare il portale e **su quali sedi**, e tieni in ordine l'anagrafica delle sedi e i loro collegamenti agli apparati. Sei anche il primo riferimento per gli operatori quando qualcosa non funziona.

1.1 Che cosa puoi fare in più rispetto a un operatore

Ambito	Operatore	Amministratore
Sedi su cui lavorare	Solo quelle assegnate	Tutte , senza bisogno di assegnazioni
Registrare ed eliminare ospiti	Sì, sulle sedi assegnate	Sì, ovunque
Abilitare e sospendere le persone	No	Sì
Creare e configurare le sedi	No	Sì
Provare il collegamento a un apparato	No	Sì
Gestire gli accessi di emergenza	No	In parte — vedi §5

Tabella 1 — Differenze fra operatore e amministratore.

Tutto ciò che riguarda l'uso quotidiano — registrare ospiti, consegnare credenziali, leggere l'elenco — è descritto nella **Guida per l'operatore** e non viene ripetuto qui.

1.2 Aprire il pannello

Il portale è su <https://guestportal.dompe.com>, raggiungibile dalla rete aziendale o in VPN. Gli ambienti di collaudo e sviluppo sono <https://guestportal-stg.dompe.com> e <https://guestportal-dev.dompe.com>: **verifica sempre su quale stai lavorando** prima di modificare un profilo.

Nella console, il pulsante **Amministrazione** accanto a «Registra Ospite» apre il pannello. Compare solo agli amministratori. Il pannello ha tre schede: **Utenti**, **Sedi e WLC**, **Emergenza**.

1.3 Due limiti da conoscere subito


Il pannello non può fare tutto — di proposito

Non crea account di accesso di emergenza e **non** ne cambia le password: quelle operazioni si fanno solo da riga di comando, perché una sessione amministrativa rubata non deve poter creare una credenziale che aggira l'autenticazione aziendale.

Non imposta le password degli apparati: vivono in Key Vault e le gestisce il team di piattaforma. Il pannello ti dice soltanto **se** una password risulta presente e **come si chiama** il segreto da richiedere.

2 Abilitare le persone

• Pannello di amministrazione — Utenti



AMMINISTRAZIONE
Utenti, sedi e accessi di emergenza

Utenti Sedi e WLC Emergenza

Gli utenti compaiono qui dopo il primo accesso SSO, in stato «Da profilare». Finché non li abiliti non possono operare.

Tutti Da profilare Attivo Sospeso Aggiorna

Mario Rossi m.rossi@dompe.com	Da profilare	Operatore	Sedi: MIL, AQ	Salva
Anna Bianchi a.bianchi@dompe.com	Attivo	Amministratore	Sedi: tutte	Salva
admin365-ops admin365-ops@dompe.onmicrosoft.com	Admin automatico	Amministratore	Sedi: tutte	Salva

Figura 1 — La scheda Utenti. Lo schema riproduce la disposizione dei comandi, non è una fotografia dello schermo.

N.	Elemento
1	Stato del profilo: da profilare · attivo · sospeso.
2	Ruolo: amministratore · operatore · sola lettura.
3	Sedi concesse (non necessarie per gli amministratori).
4	Riga bloccata: amministratore per convenzione sull'indirizzo (§2.5).
5	Salva : l'effetto è immediato, entro una quindicina di secondi.

2.1 Come arriva una persona in questo elenco

Nessuno viene creato a mano. Chi accede al portale con il proprio account aziendale compare qui **al primo accesso**, in stato **Da profilare**: è riconosciuto, ma non può fare nulla finché non lo abiliti tu.

È il comportamento voluto

Il portale non concede nulla per il solo fatto che una persona esiste in azienda. Ogni abilitazione è una tua decisione esplicita, e resta registrata con il tuo nome.

2.2 Abilitare qualcuno

1. L'interessato ti comunica l'indirizzo che il portale gli mostra nella schermata di attesa. **Cercalo così**: può essere diverso dal suo indirizzo di posta abituale.
2. Nel pannello, scheda **Utenti**, filtra su **Da profilare** e individua la riga.
3. Imposta il **Ruolo**.
4. Imposta lo **Stato** su **Attivo**.
5. Seleziona le **Sedi abilitate** — salvo che tu stia nominando un amministratore, che le raggiunge tutte.
6. Premi **Salva**.

L'effetto è **immediato**: entro una quindicina di secondi la persona può lavorare, senza dover uscire e rientrare. Dille solo di aggiornare la pagina.

2.3 Scegliere il ruolo

Ruolo	Dallo a chi...	Ottiene
Sola lettura	deve poter controllare chi è in sede senza intervenire — per esempio la portineria di un turno di sorveglianza.	Elenco e ricerca sulle sedi concesse. Nessun pulsante che modifichi qualcosa.
Operatore	accoglie i visitatori: reception, front office, service desk.	Registrare, reinviare credenziali, eliminare — sulle sedi concesse.
Amministratore	gestisce il portale. Tienine un numero ristretto.	Tutto, su tutte le sedi, più questo pannello.

Tabella 2 — Come scegliere il ruolo.

Assegna sempre il ruolo più basso che permette di lavorare. Chi registra ospiti non ha bisogno di essere amministratore, e ogni amministratore in più è una persona che può cambiare i permessi di tutti gli altri.

2.4 Sospendere e riattivare

- **Sospeso** blocca l'accesso mantenendo il profilo: ruolo e sedi restano, così riattivare è immediato. È la scelta giusta per un'assenza prolungata o un cambio di mansione temporaneo.
- La sospensione ha effetto **entro pochi secondi**, anche su una sessione già aperta: la persona viene fermata mentre sta lavorando, non al prossimo accesso.
- **Elimina** rimuove la voce e le assegnazioni. Se quella persona rientrerà nel portale, ricomparirà come **Da profilare** e dovrai riabilitarla da capo.

2.5 Le righe che non puoi modificare

Situazione	Il pannello...	Perché
La riga porta l'etichetta Admin automatico	blocca ruolo e stato.	È un account amministrativo riconosciuto dal formato del suo indirizzo. La regola viene riapplicata a ogni accesso: una modifica qui sarebbe soltanto una bugia che dura fino alla richiesta successiva.
Stai modificando te stesso	rifiuta il cambio di ruolo o stato (le sedi sì).	È il modo più comune con cui un amministratore si esclude da solo.
Sei l' ultimo amministratore attivo	rifiuta di declassarti o soppenderti.	Resterebbe un portale in cui ogni utente è bloccato e nessuno può sbloccarlo. Nomina prima qualcun altro.

Tabella 3 — Le protezioni contro l'auto-esclusione.

Se restassi comunque senza amministratori


Non è una situazione senza uscita, ma la via d'uscita non passa dal portale: richiede un intervento da riga di comando sul container, descritto nel **Runbook operativo**. Meglio evitarla: tieni sempre **almeno due** amministratori attivi.

2.6 Buone pratiche

- Riesamina l'elenco **ogni trimestre**: cerca chi non accede da tempo e chi ha cambiato mansione.
- Sospendi appena sai di un'uscita dall'azienda; non aspettare la pulizia periodica.
- Concedi solo le sedi che servono davvero: un operatore di Milano non ha bisogno di vedere gli ospiti di Napoli.
- Ogni modifica di profilo viene registrata con il tuo nome, lo stato precedente e quello nuovo.

3 Sedi e apparati

• Pannello di amministrazione — Sedi e WLC



AMMINISTRAZIONE
Utenti, sedi e accessi di emergenza

Utenti **Sedi e WLC** Emergenza

+ Nuova sede

1 CODICE: MIL NOME: Dompe Milano HQ CITTÀ: Milano INDIRIZZO: Via Santa Lucia 6

Non modificabile: collega la sede al segreto in Key Vault.

5 **MIL Dompe Milano HQ**
● Attiva ● Credenziale ● Ultimo test

2 **AQ Dompe L'Aquila**
● Attiva ● Credenziale ● Ultimo test

3 **BCN Dompe Barcelona**
● Attiva ● Credenziale ● Ultimo test

CONTROLLER WLC
INDIRIZZO / IP: 172.18.106.100 ACCOUNT AMMINISTRATIVO: admin_guest PORTA HTTPS: 443 PORTA SSH: 22 SSID RETE OSPITI: Dompe Guest

La password del controller non è gestita qui: vive in Key Vault e viene risolta a runtime.

4 Test connessione Disattiva sede Elimina ✓ Connessione riuscita Salva

Figura 2 — La scheda Sedi e WLC.

N.	Elemento
1	Il codice non si cambia: risolve il segreto in Key Vault (§3.2).
2	Parametri di collegamento all'apparato della sede.
3	La password non si imposta qui: si richiede al team di piattaforma (§3.3).
4	Prova la connessione prima di mettere la sede in servizio (§3.4).
5	I tre pallini: in servizio · password presente · ultimo test riuscito (§3.1).

3.1 Leggere l'elenco

Sotto ogni sede tre pallini raccontano se è pronta all'uso:

Pallino	Verde significa	Grigio significa
Attiva	La sede è in servizio: compare agli operatori.	È fuori servizio: nessuno può selezionarla.
Credenziale	La password dell'apparato risulta presente nell'ambiente.	Manca: va richiesta al team di piattaforma.
Ultimo test	L'ultima prova di collegamento è riuscita.	Non è mai stata fatta, o è fallita.

Tabella 4 — I tre indicatori di stato di una sede.

Tre pallini verdi = sede utilizzabile. Se un operatore segnala che non riesce ad aprire una sede, guarda questi tre indicatori prima di ogni altra cosa.

3.2 Aggiungere una sede

- 1. Prima di tutto**, chiedi al team di piattaforma di creare il segreto con la password dell'apparato. Il nome del segreto dipende dal codice che sceglierai, quindi decidilo adesso.
- 2. Premi + Nuova sede** e compila **Codice**, **Nome** e **Città**.
- 3. Compila i parametri del controller**: indirizzo, account amministrativo, porte, SSID.

4. Salva. **La sede nasce fuori servizio**: puoi prepararla con calma senza che nessuno ci finisca dentro.
5. Premi **Test connessione** e attendi l'esito.
6. Quando il test riesce, premi **Attiva sede**.
7. Assegna la nuova sede agli operatori che la useranno (scheda **Utenti**).

Il codice non si cambia più

Il codice della sede è quello che collega la sede alla sua password in Key Vault. Dopo la creazione diventa **non modificabile**: cambiarlo scollegherebbe la sede dalla propria credenziale. Sono ammesse da 2 a 20 lettere maiuscole e cifre. Il pannello rifiuta anche due codici diversi che ricadrebbero sullo stesso nome di segreto: condividerebbero la password, e la compromissione di una sede diventerebbe la compromissione di due.

3.3 La password dell'apparato

Non si imposta dal pannello, e non è in banca dati: vive in Key Vault, una per sede, e viene letta al momento del bisogno. Quando manca, il pannello mostra **il nome esatto** del segreto e della variabile da far configurare: riporta quel nome nella richiesta al team di piattaforma, senza riscriverlo a memoria.

```
Sede con codice MIL → segreto Key Vault: WLC-PASSWORD-MIL
                    variabile d'ambiente: WLC_PASSWORD_MIL
```

3.4 Test connessione

Verifica che il portale riesca a raggiungere l'apparato con la credenziale configurata, e registra l'esito sulla sede. **È solo una diagnosi**: non cambia nulla e non tocca la sessione di nessuno, quindi puoi lanciarlo quando vuoi, anche mentre gli operatori stanno lavorando.

Esito	Che cosa indica	A chi rivolgersi
Connessione riuscita	Tutto a posto.	—
Password non configurata	Manca il segreto in Key Vault.	Team di piattaforma.
Controller non configurato	Manca l'indirizzo dell'apparato nella scheda.	Lo compili tu.
Host irraggiungibile	Il portale non arriva all'apparato: rete o instradamento.	Supporto di rete.
Connessione rifiutata	L'apparato risponde ma la porta è chiusa.	Supporto di rete: verifica porta e indirizzo.
Nome host non risolto	Il nome indicato non si risolve.	Correggi l'indirizzo, oppure DNS.
Certificato TLS rifiutato	L'apparato risponde : a fallire è la verifica del certificato, non la rete.	Non mandare nessuno a cercare problemi di rete: è una questione di certificati, gestita dal team di piattaforma.

Tabella 5 — Come leggere l'esito del test.

3.5 Mettere in servizio e fuori servizio

- **Attiva sede**: la sede compare nel selettore degli operatori abilitati. Se non hai mai fatto un test riuscito il pannello te lo segnala e chiede conferma — puoi procedere comunque, ma sappi che stai offrendo agli operatori una sede che potrebbe non funzionare.
- **Disattiva sede**: sparisce dal selettore e il portale smette di interrogarne l'apparato. Chi ci stava lavorando viene riportato al selettore. È la mossa giusta durante una manutenzione dell'apparato.

- **Elimina:** possibile solo se la sede **non ha alcun ospite in archivio**; altrimenti il pannello rifiuta e ti dice quanti sono. Nel dubbio disattiva, non eliminare: lo storico ha valore.

4 Il registro delle operazioni

Il portale conserva la traccia di ogni operazione eseguita verso gli apparati e verso il servizio di posta: creazioni, rimozioni, invii di credenziali, esiti delle sincronizzazioni. È la fonte da consultare quando un operatore segnala che «non ha funzionato»: dice **se** l'operazione è partita, **verso quale apparato** e **con quale esito**.

Voce	Significa
<code>create-user <username></code>	Credenziale creata sull'apparato.
<code>create-user <username> (offline)</code>	L'ospite è stato registrato mentre l'apparato non era raggiungibile: la credenziale non è ancora sulla rete.
<code>resend-credentials <username></code>	Password rigenerata e spinta sull'apparato.
<code>email-credentials sent</code>	Messaggio consegnato al servizio di posta.
<code>email-credentials failed: ...</code>	Invio non riuscito, con la causa.
<code>delete-user <username></code>	Utenza rimossa dall'apparato.
<code>sync: import <username></code>	Utenza trovata sull'apparato e importata nell'elenco.
<code>sync: deactivate <username></code>	Utenza sparita dall'apparato: la riga è passata a Revocato.
<code>sync: sede N failed</code>	La sincronizzazione di quella sede non è riuscita.

Tabella 6 — Le voci più frequenti del registro.

5 Accessi di emergenza

• Pannello di amministrazione — Accessi di emergenza




Figura 3 — La scheda Emergenza.

N.	Elemento
1	Ciò che il pannello non può fare: creare account e cambiare password.
2	Stato: attivo · disabilitato · scaduto · bloccato da tentativi falliti.
3	Un account bloccato si sblocca da qui; l'ultimo utilizzabile non si può disabilitare.

Sono account locali che permettono di entrare nel portale **quando l'autenticazione aziendale non funziona**. Non passano da Microsoft e non hanno un secondo fattore: sono una deroga consapevole, con controlli intorno.

5.1 Che cosa puoi fare da qui

Comando	Effetto	Quando serve
Abilita	Rimette in uso un account disabilitato.	Prima di una manutenzione dell'autenticazione aziendale, o durante un disservizio.
Disabilita	Toglie l'account dall'uso mantenendo la riga.	Appena finita l'emergenza.
Sblocca	Azzera il blocco dopo troppi tentativi con password errata.	Quando chi ha diritto di usarlo resta fuori.

Tabella 7 — I tre comandi disponibili.

5.2 Che cosa non puoi fare da qui

Creare un account e cambiarne la password restano fuori dal portale

Si fanno da riga di comando sul container, con una procedura descritta nel **Runbook operativo**. La ragione è semplice: se un attaccante ottenesse la tua sessione amministrativa, non deve poter creare una credenziale che gli permetta di rientrare aggirando l'autenticazione aziendale e le sue politiche.

Il pannello rifiuta anche di disabilitare **l'ultimo account utilizzabile**: sono credenziali che servono proprio quando l'autenticazione aziendale è giù, cioè quando nessuno potrebbe crearne di nuove.

5.3 Le tue responsabilità su questa scheda

- **Ogni accesso di emergenza riuscito va verificato.** Esiste un avviso automatico: quando scatta, accerta chi è entrato e perché.
- Tieni gli account **disabilitati** quando non servono. Il valore di questa funzione sta nell'essere pronta, non nell'essere aperta.
- Controlla ogni trimestre stato, scadenza ed eventuali blocchi.
- Dopo ogni uso reale, chiedi la **rotazione della password**: chi l'ha usata l'ha vista.
- **Anche la sola apertura di questa scheda viene registrata.** Sapere quali account di emergenza esistono è già un'informazione utile a chi volesse attaccare il portale.

6 Quando un operatore segnala un problema

Quasi tutte le segnalazioni ricadono in pochi casi. Questa tabella va dal sintomo che ti viene descritto all'azione giusta.

Ti dicono...	Verifica	Azione
«Non riesco a entrare, dice che sono in attesa»	Scheda Utenti, filtro Da profilare .	Abilita il profilo (§2.2). Fatti dare l'indirizzo mostrato a schermo, non quello di posta.
«Mi dice che l'accesso è sospeso»	Stato del profilo.	Se la sospensione non è voluta, riportalo ad Attivo .
«Non vedo la mia sede»	Sedi assegnate al profilo; pallino Attiva della sede.	Assegna la sede, oppure rimettila in servizio.
«Non ho il pulsante per registrare»	Ruolo del profilo.	Probabilmente è Sola lettura : portalo a Operatore .
«La sede non si apre»	I tre pallini della sede, poi Test connessione .	Segui l'esito del test (§3.4): la password manca, la rete non arriva, o il certificato è rifiutato.
«Vedo OFFLINE in alto»	Test connessione sulla sede.	Se fallisce, è l'apparato o la rete. Le registrazioni nel frattempo restano salvate e si riallineano da sole.
«L'ospite non si collega»	Stato e tempo residuo della riga; registro delle operazioni.	Se il registro mostra (offline), la credenziale non è mai arrivata sull'apparato: fai usare Re-invia Credenziali quando la sede torna raggiungibile.
«L'e-mail non arriva»	Indirizzo sulla riga; registro, voce email-credentials .	Se l'invio risulta fallito ripetutamente, segnala: è un problema del servizio di posta, non del portale.
«Sono comparsi ospiti che non ho registrato»	Nota «Importato dal WLC» sulla riga.	Nessuna azione: qualcuno ha creato utenze direttamente sull'apparato e il portale te le sta mostrando. Vale la pena capire chi.
«Ho perso la password di un ospite»	—	Non è recuperabile da nessuno. Re-invia Credenziali genera la nuova.

Tabella 8 — Dal sintomo all'azione.

7 Manutenzione ricorrente

Quando	Che cosa
Ogni settimana	Scorri il filtro Da profilare : nessuno deve restare in attesa più di un giorno o due.
Ogni settimana	Controlla i tre pallini delle sedi: un pallino grigio comparso da poco è un problema che gli operatori incontreranno lunedì mattina.
Ogni trimestre	Riesamina ruoli, stati e sedi concesse. Sospendi chi non lavora più sul portale.
Ogni trimestre	Verifica gli account di emergenza: stato, scadenza, blocchi.
Ogni trimestre	Conta gli amministratori attivi: devono essere pochi, e almeno due.
A ogni cambio organizzativo	Aggiorna le assegnazioni di sede: chi si sposta porta con sé permessi che non gli servono più.
Dopo ogni emergenza	Disabilita gli account di emergenza e chiedi la rotazione della password.

Tabella 9 — *Calendario delle attività ricorrenti.*

8 Che cosa non passa da questo pannello

Alcune cose che riguardano il portale si fanno altrove. Sapere quali ti evita di cercarle qui, e ti dice a chi rivolgerti.

Attività	Dove si fa	Chi
Creare un account di emergenza, cambiarne la password	Riga di comando sul container	Amministratore con accesso al container — vedi Runbook operativo
Impostare la password di un apparato	Azure Key Vault	Team di piattaforma
Aggiungere una sede al primo avvio del sistema	Procedura di popolamento iniziale	Team di piattaforma — poi le sedi si gestiscono da qui
Pubblicare una nuova versione del portale	Pipeline di rilascio	Team di sviluppo / piattaforma
Configurare l'autenticazione aziendale	Microsoft Entra ID	Team identità
Aprire il traffico verso un apparato	Rete e regole di uscita	Supporto di rete
Definire chi può usare l'accesso di emergenza e da quali reti	Configurazione dell'applicazione	Team di sicurezza con il team di piattaforma

Tabella 10 — Attività fuori dal pannello e relativi referenti.

9 Promemoria

I cinque punti che contano

1. Nessuno entra da solo: ogni abilitazione è una tua decisione, e resta registrata.
2. Dai sempre il ruolo più basso che permette di lavorare, e solo le sedi che servono.
3. Tieni **almeno due** amministratori attivi.
4. Tre pallini verdi = sede utilizzabile. È il primo controllo davanti a una segnalazione.
5. Ogni accesso di emergenza riuscito va verificato, ogni volta.

Devo...	Dove
Abilitare una persona appena arrivata	Utenti → filtro Da profilare → ruolo, stato, sedi → Salva
Togliere l'accesso a chi ha cambiato ruolo	Utenti → stato Sospeso
Dare a un operatore una sede in più	Utenti → Sedi abilitate → Salva
Capire perché una sede non si apre	Sedi e WLC → i tre pallini → Test connessione
Mettere una sede in manutenzione	Sedi e WLC → Disattiva sede
Aggiungere una sede nuova	Prima il segreto al team di piattaforma, poi + Nuova sede
Sbloccare un account di emergenza	Emergenza → Sblocca
Capire se un'operazione è arrivata all'apparato	Registro delle operazioni

Tabella 11 — Comandi in breve.

Per l'uso quotidiano del portale fai riferimento alla **Guida per l'operatore**; per deploy, segreti, avvisi e riga di comando, al **Runbook operativo**.