NF C15-100-7-704

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:28

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-704

Installations électriques à basse tension

Partie 7-704 : règles particulières pour les installations de chantier

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
704.1 Domaine d'application 5
704.2 Références normatives 5
704.3 Détermination des caractéristiques générales des installations 6
704.313 Alimentation 7
704.35 Installations de sécurité 7
704.4 Protection pour assurer la sécurité 7
704.41 Protection contre les chocs électriques 7
704.414 Mesures de protection par très basse tension 7
704.43 Protection contre les surintensités 7
704.433 Protection contre les courants de surcharge 8
704.434 Protection contre les courants de court-circuit 8
704.44 Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques 8
704.443 Protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres 8
704.5 Choix et mise en œuvre des matériels 8
704.51 Règles communes à tous les matériels 8
704.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes 9
704.52 Règles complémentaires pour les canalisations 9
704.537 Dispositifs pour sectionnement et coupure 9
704.56 Installations de sécurité 10
704.562 Circuits de sécurité autres que l'éclairage de sécurité 10
704.567 Éclairage de sécurité 10
Bibliographie 12

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-704 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-704:2007, qui reprend l'IEC 60364-7-704:2005 avec des modifications.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

- d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;
- d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;
– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– les DDR de courant différentiel assigné au plus égal à 30 mA ne sont désormais obligatoires que sur les circuits terminaux de courant assigné au plus égal à 32 A.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-704 : Règles particulières pour les installations de chantier

704.1 Domaine d'application

704.1.1 Les exigences particulières du présent document s'appliquent aux installations temporaires de chantier destinées :

– aux travaux de construction de nouveaux bâtiments ;
– aux travaux de réparation, de modification, d'extension ou de démolition de bâtiments existants ;
– aux travaux publics ;
– aux travaux de terrassement ;
– et aux travaux analogues.

Les parties de bâtiments qui subissent des transformations telles que agrandissements, réparations importantes ou démolitions, sont considérées comme des chantiers pendant la durée des travaux correspondants, dans la mesure où ces travaux nécessitent la réalisation d'une installation temporaire.

Les règles du présent document ne sont pas applicables aux locaux de chantiers (par exemple bureaux, vestiaires, salles de réunion, cantines, restaurants, dortoirs, locaux sanitaires, etc.) pour lesquels les règles de la NF C 15-100-1 sont applicables.

Pour des situations particulières, des prescriptions plus sévères sont applicables, par exemple la NF C 15-100-7-706 pour les enceintes conductrices exiguës.

L'exploitation des chantiers soumet les matériels électriques à des conditions très sévères, et il importe que les matériels utilisés puissent supporter les contraintes correspondantes.

L'attention est spécialement appelée sur l'importance des mesures de protection contre les CONTACTS DIRECTS et les CONTACTS INDIRECTS et sur la nécessité de vérifications fréquentes.

704.1.2 Dans les chantiers, les installations fixes sont limitées à l'ensemble comprenant l'appareil général de commande et les dispositifs de protection principaux (voir 704.537).

Les installations en aval sont considérées comme des installations mobiles, à l'exception des parties qui sont conçues conformément aux règles de la Partie 5-52 de la NF C 15-100-1.

704.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF C 61-314, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 6 A / 250 V et 16 A / 250 V*

NF C 61-315, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 20 A / 400 V et 32 A / 400 V*

NF C 71-800, *Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les ERP, ERT soumis à réglementation*

NF C 71-801, *Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance dans les ERP, ERT soumis à réglementation*

NF C 71-805, *Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation soumis à réglementation*

NF EN IEC 60309-1, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 1 : Règles générales* (indice de classement : C 63-300)

NF EN IEC 60309-2, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 2 : exigences dimensionnelles de compatibilité pour les appareils à broches et alvéoles* (indice de classement : C 63-310)

NF EN 61439-4, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 4 : Exigences particulières pour ensembles de chantiers (EC)* (indice de classement : C 63-421-4)

704.3 Détermination des caractéristiques générales des installations

704.30.101 En cas de voisinage du chantier avec des lignes aériennes, des précautions particulières doivent être convenues avec le propriétaire de la ligne, en fonction des dimensions des machines du chantier (par exemple grues, échelles, échafaudages, etc.).

Voir également :

- *le décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ;*
- *l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;*
- *le décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail ;*
- *le décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques ;*
- *le décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail.*

704.312.2 Types de schémas de liaisons à la terre

Les SCHEMAS TT et TN-S sont utilisés de préférence dans les installations de chantier.

Le SCHEMA TN-C peut être utilisé dans la partie fixe des installations, c'est-à-dire dans la partie comprise entre l'origine de l'installation et l'ensemble comprenant l'appareil général de commande et les dispositifs de protection principaux.

Le SCHEMA IT peut être utilisé lorsqu'il est nécessaire d'éviter la coupure au premier défaut à la terre dans des cas particuliers et pour une partie d'installation (par exemple, alimentation d'un réseau de pompes de rabattement de nappe d'eau, alimentation de ventilateurs d'aération). Mais ce SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE entraîne de lourdes sujétions : protection du conducteur neutre, limitation des longueurs de canalisations pour la protection au deuxième défaut ; en outre, l'isolement doit être surveillé par un contrôleur permanent d'isolement et la signalisation d'un premier défaut nécessite la recherche et l'élimination rapide de ce défaut.

704.313 Alimentation

Tout matériel doit être identifié d'après la source qui l'alimente et ne doit comporter que des éléments appartenant à une seule et même installation.

Un même chantier peut être desservi à partir de plusieurs alimentations, y compris par des groupes générateurs.

En cas de présence de plusieurs sources d'alimentation, celles-ci doivent être identifiées.

704.35 Installations de sécurité

Des INSTALLATIONS DE SECURITE sont installées chaque fois que la sécurité des personnes risque d'être compromise par la défaillance possible de l'alimentation normale d'un circuit ou d'un appareil.

704.4 Protection pour assurer la sécurité

704.41 Protection contre les chocs électriques

704.410.3 Généralités

704.410.3.5 Les mesures de protection au moyen d'obstacles ou par mise hors de portée ne doivent pas être mises en œuvre.

704.410.3.101 Les circuits terminaux alimentant des SOCLES DE PRISE DE COURANT, quel que soit leur courant assigné, et d'autres circuits terminaux alimentant des matériels d'utilisation mobile, portatif ou semi-fixe, quel que soit leur courant assigné, doivent être protégés par :

– des DDR de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA (411.3.3) ; ou
– être alimentés par TBTS ou TBTP (414).

Pour les circuits terminaux dont le courant assigné est supérieur à 32 A, les exigences ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer lorsque ces circuits alimentent un matériel électrique autre qu'un matériel d'utilisation mobile, portatif ou semi-fixe. Ces circuits doivent alors comporter l'indication suivante : « non protégée par DDR 30 mA ».

704.414 Mesures de protection par très basse tension

704.414.4 Prescriptions pour les circuits TBTS et TBTP

704.414.4.6 La protection contre les contacts directs conformément à 414.4.6 doit être assurée quelle que soit la tension nominale :

– soit par une isolation conforme à l'Article 41A.1 de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1 ;
– soit par des barrières ou ENVELOPPES conformes à l'Article 41A.2 de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1.

La TBTS peut être utilisée dans toutes les circonstances et notamment lorsque les conditions de travail sont sévères, par exemple dans les enceintes conductrices exiguës (voir NF C 15-100-7-706) pour l'alimentation des outils portatifs, pour le meulage en milieu mouillé ou pour le chauffage du béton.

La TBTP peut être utilisée pour le chauffage du béton.

704.43 Protection contre les surintensités

704.433 Protection contre les courants de surcharge

Des dispositions particulières doivent être prises pour les circuits alimentant des appareils de levage, afin d'éviter des déclenchements intempestifs.

704.434 Protection contre les courants de court-circuit

L'ensemble de chantier choisi doit être tel que les dispositifs de protection de chaque circuit possèdent un pouvoir de coupure au moins égal au COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME au point où il est installé.

Afin de parer à toute éventualité (déplacement, permutation, modifications diverses, etc.), il est conseillé de choisir dans un même chantier des ensembles de chantier ayant la même tenue aux COURANTS DE COURT-CIRCUIT, permettant ainsi de les installer en n'importe quel emplacement du chantier.

704.44 Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques

704.443 Protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres

704.443.1 Domaine d'application et objet

704.443.1.101 *Les équipements susceptibles de produire des surtensions de manœuvre tels que les grues, ascenseurs, bétonnières, ou équivalents peuvent être à l'origine de dysfonctionnement. En présence de tels équipements, une protection contre les surtensions de manœuvres devrait être envisagée.*

704.5 Choix et mise en œuvre des matériels

704.51 Règles communes à tous les matériels

704.511.1 Les ensembles de chantier pour la distribution de l'électricité doivent être conformes aux prescriptions de la NF EN 61439-4 ou à l'article 558 de la NF C 15-100-1.

Dans le cas où des SOCLES DE PRISE DE COURANT de type domestique sont mis en œuvre :

- les SOCLES DE PRISE DE COURANT dont le courant assigné est inférieur ou égal à 16 A doivent être conformes à la NF C 61-314 ;
- les SOCLES DE PRISE DE COURANT dont le courant assigné est compris entre 16 A et 32 A doivent être conformes à la NF C 61-315.

Dans le cas où des SOCLES DE PRISE DE COURANT de type industriel sont mis en œuvre :

- lorsque la compatibilité n'est pas requise, ces socles doivent être conformes à la NF EN IEC 60309-1 ;
- lorsque la compatibilité est requise, les socles ayant un courant assigné jusqu'à 125 A inclus doivent être conformes à la NF EN IEC 60309-2.

Dans le cas où des SOCLES DE PRISE DE COURANT bitension 230 V/400 V sont mis en œuvre, ils doivent être conformes à la NF EN IEC 60309-1.

704.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes

704.512.2 Choix et mise en œuvre des matériels en fonction des influences externes

Sauf indications contraires, les conditions minimales d'influences externes suivantes doivent être prises en compte dans les installations de chantier :

AA	température ambiante : - 5 °C, + 40 °C	(AA4)
AD	présence d'eau : projections d'eau	(AD4)
AE	présence de corps solides : très petits	(AE3)
AF	présence de substance corrosive ou polluante	(AF2)
AG	chocs mécaniques : importants	(AG3)
AH	vibrations : moyennes	(AH2)
CB	structures des bâtiments	(CB4)

Les matériels doivent présenter les degrés de protection minimaux IP44 et IK08.

704.52 Règles complémentaires pour les canalisations

704.522.8.1.8 Afin d'éviter la détérioration des câbles, ceux-ci ne doivent pas être posés dans des passages de piétons ou de véhicules. Si une telle pose est nécessaire, une protection spéciale contre les dommages mécaniques et contre les contacts avec les engins doit être prévue.

Sauf indications contraires, les conditions minimales d'influences externes suivantes doivent être prises en compte dans les installations de chantier :

AD	présence d'eau : immersion temporaire	(AD7)
AG	chocs mécaniques : très importants	(AG4)

Voir également le 512.2.

L'usage de CABLES souples du type H07 RN-F, H07 BN4-F satisfait aux exigences ci-dessus.

704.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance)

704.537 Dispositifs pour sectionnement et coupure

Un ENSEMBLE D'APPAREILLAGE doit pouvoir être coupé et sectionné par un dispositif situé à l'intérieur de l'ensemble.

Un ou des dispositifs de COUPURE D'URGENCE doivent être prévus sur l'alimentation de tous les matériels d'utilisation.

Les dispositifs de sectionnement des alimentations de puissance doivent pouvoir être condamnés en position ouverte (voir 462.3 de la NF C 15-100-1) (par exemple par verrouillage ou disposition dans une enveloppe verrouillée).

L'alimentation de chaque CIRCUIT doit s'effectuer à partir d'ensembles de distribution, chaque ensemble comprenant :

- les dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ;
- les dispositifs de protection contre les contacts indirects ;
- les SOCLES DE PRISE DE COURANT, si nécessaire.

Les dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES sont de préférence des disjoncteurs.

Les alimentations de sécurité et de remplacement doivent être connectées par des dispositifs de manière que toute interconnexion entre les différentes alimentations ne soit pas possible.

704.542.2 Prise de terre

Lorsque la prise de terre des bâtiments en construction est réalisée par une BOUCLE A FOND DE FOUILLE, ce qui est la solution obligatoire pour tout bâtiment destiné à abriter des lieux de travail (y compris les bâtiments d'habitation collectifs), cette PRISE DE TERRE doit être utilisée par les entreprises du chantier, dès sa réalisation par l'entreprise principale de construction intervenant en premier sur le chantier.

Si des appareils électriques sont utilisés avant l'existence de la BOUCLE A FOND DE FOUILLE, des PRISES DE TERRE provisoires doivent être mises en œuvre pour les circuits les alimentant.

704.56 Installations de sécurité

Les conditions du chantier peuvent nécessiter des installations de sécurité, par exemple un éclairage d'évacuation.

704.562 Circuits de sécurité autres que l'éclairage de sécurité

Les circuits alimentant des équipements tels que pompes de relevage ou d'épuisement, ventilateurs d'aération, etc. dont la continuité de service est essentielle, leur arrêt faisant courir des dangers graves de noyade, d'asphyxie au personnel, sont à traiter comme des circuits de sécurité.

Ces circuits sont conçus de telle sorte que la protection soit assurée sans coupure automatique de l'alimentation au premier défaut et peuvent être alimentés, en cas de défaillance de l'alimentation normale et selon les puissances :

- *par des groupes électrogènes pouvant assurer l'alimentation des circuits de sécurité dans un temps au plus égal à 15 s ;*
- *par des batteries d'accumulateurs associées à un chargeur redresseur (récepteurs alimentés en courant continu) ou une ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI) (récepteurs alimentés en COURANT ALTERNATIF).*

704.567 Éclairage de sécurité

Lorsqu'un texte le prescrit, l'ECLAIRAGE DE SECURITE permet de prendre les mesures de sécurité nécessitées par la défaillance de l'éclairage normal, compte tenu des particularités du chantier.

Il permet notamment l'évacuation du personnel et la mise en application des consignes.

Il y a lieu notamment d'envisager la mise en place de cet éclairage dans les zones particulièrement obscures tels que les cages d'escalier, les parcs de stationnement souterrains, etc.

L'ECLAIRAGE DE SECURITE est électrique.

Il peut être assuré :

- *par des BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE (solution fortement recommandée) conformément aux normes NF C 71-800, NF C 71-801 et NF C 71-805 ;*
- *par une installation alimentée par une batterie d'accumulateurs, la durée de fonctionnement autonome étant d'au moins une heure ;*
- *par lampes à accumulateurs ou à piles (cas de personnel restreint), la durée de fonctionnement étant d'au moins une heure ;*
- *par des groupes moteurs thermiques-générateurs pouvant assurer l'alimentation correcte de l'éclairage de sécurité dans un temps au plus égal à 15 s.*

L'ECLAIRAGE DE SECURITE peut être renforcé par des éléments d'appoint tels que catadioptres, plaques réflectorisées.

Des points lumineux assurent le jalonnement des voies de circulation nécessaires à l'évacuation du personnel. Le trajet d'évacuation est, si nécessaire, indiqué par des panneaux opaques ou transparents lumineux portant de façon très visible en blanc sur fond vert les indications « sortie » ou « sortie de secours » ou une flèche indiquant la direction de l'issue.

Bibliographie

[1] NF C 15-100-7-706, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-706 : Règles particulières pour les enceintes conductrices exiguës*

[2] Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 abrogé par le Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail et le Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du Travail

[3] Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié

[4] Décret n° 93-41 du 13 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5-1 du code du travail et modifiant ce code

[5] Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail

[6] Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage

[7] Arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique