NF C15-100-7-711

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:33

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-711

Installations électriques à basse tension

Partie 7-711 : règles particulières pour les installations temporaires de structures, baraques, stands dans les champs de foire, des marchés, des fêtes foraines, parcs d'attractions, des cirques et des lieux d'exposition ou de spectacle

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
711.1 Domaine d'application 5
711.2 Références normatives 5
711.3 Termes et définitions 6
711.3 Détermination des caractéristiques générales des installations 7
711.313 Alimentation 7
711.4 Protection pour assurer la sécurité 7
711.41 Protection contre les chocs électriques 7
711.410 Généralités 7
711.411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation 7
711.41 Annexe 41B de la NF C 15-100-1 7
711.41 Annexe 41C de la NF C 15-100-1 7
711.42 Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion 8
711.421 Règles générales de protection contre l'incendie provoqué par un matériel électrique 8
711.5 Choix et mise en œuvre des matériels 9
711.51 Règles communes à tous les matériels 9
711.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes 9
711.52 Règles complémentaires pour les canalisations 9
711.526 Connexions 9
711.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance) 9
711.537 Dispositifs pour sectionnement et coupure 9
711.55 Autres matériels 9
711.551 Générateurs d'énergie électrique 10
711.552 Transformateurs 10
711.6 Vérifications et maintenance des installations 11
Bibliographie 12

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-711 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-711:2019, qui reprend l'IEC 60364-7-711:2018 et le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-740 :2006 Installations électriques des bâtiments – Partie 7-740: Règles pour les installations ou emplacements spéciaux - Installations électriques temporaires de structures, jeux et baraques dans des champs de foire, des parcs de loisirs et des cirques, qui reprend l'IEC 60364-7-740:2000, avec des modifications.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;
– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;
– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– limitation de la tension d'alimentation nominale de l'installation électrique à 440 V en courant continu ;
– complément de règles applicables aux mesures de protection par TBTS et TBTP ;
– nouvelle règle concernant le risque d'incendie dû à la concentration de matériels électriques, d'éclairage ou de lampes.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-711 : Règles particulières pour les installations temporaires de structures, baraques, stands dans les champs de foire, des marchés, des fêtes foraines, parcs d'attractions, des cirques et des lieux d'exposition ou de spectacle

711.1 Domaine d'application

Les exigences particulières du présent document s'appliquent aux INSTALLATIONS ELECTRIQUES TEMPORAIRES des chapiteaux, tentes, structures temporaires, BARAQUES, STANDS que l'on rencontre dans des emplacements ou enceintes tels que CHAMPS DE FOIRE, marchés, fêtes foraines, parcs d'attractions, cirques, lieux d'EXPOSITION ou de SPECTACLE.

Sauf spécifications contraires, le présent document n'est pas applicable aux machines et matériels pour lesquels il existe des prescriptions dans les normes appropriées, telle que la norme relative à la sécurité des machines, voir la NF EN 60204-1.

Le présent document traite de l'installation électrique dans les STANDS, chapiteaux, etc., l'alimentation fixe de cette installation devant satisfaire aux règles générales de la NF C 15-100-1.

Si les INSTALLATIONS TEMPORAIRES visées par le présent document comprennent des unités mobiles ou transportables dans lesquelles une installation ou une partie d'installation électrique est incorporée, ces unités doivent satisfaire aux dispositions de la NF C 15-100-7-717.

711.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF C 15-150-1, *Enseignes à basse tension et alimentation en basse tension des enseignes à haute tension (dites à tube néon)*

NF C 61-314, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 6 A / 250 V et 16 A / 250 V*

NF C 61-315, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 20 A/400 V et 32 A/400 V*

NF EN 50107-1, *Installations d'enseignes et de tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV mais ne dépassant pas 10 kV – Partie 1 : Prescriptions générales* (indice de classement : C 15-150-2)

NF EN IEC 60309-1, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 1 : Règles générales* (indice de classement : C 63-300)

NF EN IEC 60309-2, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 2 : Exigences dimensionnelles de compatibilité pour les appareils à broches et alvéoles* (indice de classement : C 63-310)

NF EN 61347-2-2, *Appareillages de lampes – Partie 2-2 : Exigences particulières pour les convertisseurs abaisseurs électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour lampes à incandescence* (indice de classement : C 71-247-2)

NF EN 61558-2-4, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions jusqu'à 1 100 V – Partie 2-4 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits* (indice de classement : C 52-558-2-4)

NF EN 61558-2-6, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions jusqu'à 1 100 V – Partie 2-6 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de sécurité* (indice de classement : C 52-558-2-6)

NF EN 61558-2-16, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-16 : Règles particulières et essais pour les blocs d'alimentation à découpage et les transformateurs pour blocs d'alimentation à découpage* (indice de classement : C 52-558-2-16)

UTE C 15-401, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Groupes électrogènes – Règles d'installation*

711.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

711.3.1
baraque
élément non-fixe, destiné à recevoir des matériels généralement pour les jeux ou des démonstrations

711.3.2
champ de foire
emplacement comportant un ou plusieurs stands, structures, dispositifs de loisirs ou baraques installés pour des loisirs

711.3.3
dispositif de loisirs
manège, stand, construction en textile ou à membrane, kiosque, spectacle forain, tente, baraque, gradins destinés aux loisirs du public

711.3.4
exposition
événement destiné à la présentation et/ou à la vente de produits, etc., pouvant avoir lieu en tout emplacement convenable, soit une pièce, soit un bâtiment, soit une structure temporaire

711.3.5
installation électrique temporaire
installation électrique installée et démontée en même temps que la structure à laquelle elle est associée

711.3.6
origine de l'installation électrique temporaire
point de l'installation permanente ou d'une autre source d'alimentation à partir duquel l'énergie électrique est délivrée

711.3.7
spectacle
présentation ou manifestation en tout emplacement convenable, soit une pièce, soit un bâtiment, soit une structure temporaire

711.3.8
stand
zone ou structure temporaire utilisée pour l'exposition, la publicité, la vente, les jeux

711.3.9
structure temporaire
entité ou partie d'entité comprenant des éléments mobiles portables, située à l'intérieur ou à l'extérieur, et destinée à être montée et démontée

711.3 Détermination des caractéristiques générales des installations

711.313 Alimentation

La tension d'alimentation nominale des INSTALLATIONS ELECTRIQUES TEMPORAIRES ne doit pas dépasser 230 V/400 V en COURANT ALTERNATIF ou 440 V en COURANT CONTINU.

711.4 Protection pour assurer la sécurité

711.41 Protection contre les chocs électriques

711.410 Généralités

711.410.3.6 Annexe 41C de la NF C 15-100-1

Les mesures de protection suivantes ne doivent pas être utilisées :

– protection par emplacement non conducteur (41C.1) ;
– protection par liaison équipotentielle locale non reliée à la terre (41C.2) ;
– séparation électrique pour alimentation de plus d'un matériel (41C.3).

711.411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation

711.411.2 Prescription pour la protection contre les contacts directs

711.41 Annexe 41B de la NF C 15-100-1

La protection par obstacles (41B.2) ne doit pas être utilisée.

La mise hors de portée (41B.3) est autorisée pour les voitures électriques auto-tamponneuses.

711.41 Annexe 41C de la NF C 15-100-1

La disposition de protection contre les contacts indirects par un emplacement non conducteur (41C.1) et par LIAISON EQUIPOTENTIELLE non reliée à la terre (41C.2) ne doit pas être utilisée.

711.411.3 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects

711.411.3.2 Coupure automatique de l'alimentation

A l'ORIGINE DE L'INSTALLATION et en tête des circuits non terminaux, la coupure automatique doit être assurée par des DISPOSITIFS DIFFERENTIEL-RESIDUEL à moyenne sensibilité, temporisés ou de type S, afin d'assurer la sélectivité avec les DISPOSITIFS DIFFERENTIEL-RESIDUEL protégeant les CIRCUITS TERMINAUX (voir 711.411.3.3).

711.411.3.3 Protection complémentaire

Quel que soit le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE, tous les circuits terminaux doivent être protégés par un DDR de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA, à l'exception des circuits alimentant des moteurs de forte puissance qui peuvent être protégés par des dispositifs à moyenne sensibilité de type S ou non volontairement retardés.

Dans le cas d'un SCHEMA IT, il doit être prévu un DDR par circuit.

711.411.4 Schéma TN

Si le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE est de type SCHEMA TN, seul le SCHEMA TN-S doit être utilisé.

711.411.6 Schéma IT

Lorsqu'un autre SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE est disponible, le SCHEMA IT ne doit pas être utilisé.

Toutefois, le SCHEMA IT peut être utilisé pour des applications en COURANT CONTINU lorsque la continuité de service est nécessaire.

711.414.4 Prescriptions pour les circuits TBTS et TBTP

711.414.4.6 La protection contre les CONTACTS DIRECTS conformément à 414.4.6 de la NF C 15-100-1 doit être assurée quelle que soit la tension nominale :

– soit par une isolation conforme à l'Article 41A.1 de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1 ;
– soit par des barrières ou enveloppes conformes à l'Article 41A.2 de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1.

711.415.2 Protection complémentaire par liaison équipotentielle supplémentaire

Dans les emplacements utilisés pour des animaux, une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier toutes les masses et éléments conducteurs pouvant être touchés simultanément par ces animaux.

711.42 Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion

711.421 Règles générales de protection contre l'incendie provoqué par un matériel électrique

Les vitrines illuminées et les panneaux d'affichage doivent être constitués de matériaux présentant une résistance à la chaleur, une tenue mécanique, une isolation électrique et une ventilation appropriées, en tenant compte de la combustibilité des objets exposés à la chaleur dégagée par l'illumination.

Les étalages comportant une concentration de matériels électriques, d'éclairage ou de lampes susceptibles d'émettre une chaleur excessive ne doivent pas être installés à moins d'être équipés de dispositifs de ventilation adaptés tels que des toits convenablement ventilés constitués de matériaux au minimum C-s3-d1, selon le classement conventionnel de réaction au feu des matériaux suivant l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié.

711.5 Choix et mise en œuvre des matériels

711.51 Règles communes à tous les matériels

711.51.101 L'appareillage doit être uniquement placé dans des ENVELOPPES qui ne peuvent être ouvertes qu'à l'aide de clefs ou d'outils, à l'exception des parties prévues pour être manœuvrées par des PERSONNES ORDINAIRES (code BA1, telles que définies à l'Article 512.2 de la NF C 15-100-1).

711.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes

711.512.2 Influences externes

Les matériels électriques doivent posséder un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP4X ou IPXXD.

711.52 Règles complémentaires pour les canalisations

711.526 Connexions

Les connexions doivent être enfermées dans des enveloppes de DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP4X ou IPXXD.

711.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance)

Les dispositifs de protection contre les contacts indirects et contre les surintensités, des circuits d'entités telles que BARAQUES ou STANDS doivent être mis en œuvre dans des enveloppes fermées de degré de protection IP au moins égal à IP4X ou IPXXD ne pouvant être ouvertes qu'à l'aide d'une clef ou d'un outil.

711.537 Dispositifs pour sectionnement et coupure

Chaque structure, BARAQUE, STAND ou entité, destiné à être occupé par un utilisateur spécifique et chaque circuit de distribution alimentant des installations extérieures doit être prévu avec ses propres dispositifs de sectionnement et de coupure en charge facilement accessibles et aisément identifiables.

711.537.3.3 Dispositifs de coupure d'urgence

Un dispositif de COUPURE D'URGENCE doit être prévu en tête de l'installation électrique de chaque entité telle que BARAQUE ou STAND. Cette fonction de COUPURE D'URGENCE peut être assurée par le dispositif prescrit en 711.537.

711.55 Autres matériels

711.550.101 Alimentation électrique des autos tamponneuses

La tension d'alimentation des autos tamponneuses ne doit pas dépasser 50 V en COURANT ALTERNATIF ou 120 V en COURANT CONTINU. Le circuit doit être séparé électriquement du réseau principal d'alimentation par un transformateur conforme à la NF EN 61558-2-4, ou alimenté par un groupe moteur-générateur.

711.551 Générateurs d'énergie électrique

Les groupes générateurs doivent être situés ou protégés de manière à éviter des dangers et des blessures pour des personnes par un contact par inadvertance avec des parties à température élevée ou dangereuses.

Le guide UTE C 15-401 définit les conditions de mise en œuvre dans l'installation électrique, des groupes électrogènes.

711.552 Transformateurs

Un transformateur de sécurité doit être conforme à la NF EN 61558-2-6 ou présenter un niveau de sécurité équivalent.

Un dispositif de protection à réenclenchement manuel doit protéger le circuit secondaire de chaque transformateur ou convertisseur électronique.

Un transformateur de sécurité doit être mis en œuvre hors de portée et doit être ventilé de manière appropriée. L'accès à ce transformateur par des personnes qualifiées ou averties pour les essais et la maintenance des dispositifs de protection doit être prévu.

Tout convertisseur électronique doit être conforme à la NF EN 61347-2-2 ou à la NF EN 61558-2-16.

Une enveloppe contenant un ou plusieurs redresseurs ou transformateurs doit être ventilée de manière appropriée et les ouïes ne doivent pas être obstruées lors du fonctionnement.

711.555.101 Socles de prise de courant – Prises mobiles

Un nombre approprié de SOCLES DE PRISE DE COURANT doit être installé afin de répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité.

Dans une BARAQUE ou un STAND ou pour les installations fixes, un socle de prise de courant par mètre carré ou par mètre linéaire de façade (de stand ou de baraque) est généralement considéré comme approprié.

Dans le cas d'utilisation en extérieur, chaque socle de prise de courant ou prise mobile doit être conforme à l'une des normes suivantes :

- la NF EN IEC 60309-2, ou, lorsque aucune compatibilité n'est demandée à ;
- la NF EN IEC 60309-1 ;
- la NF C 61-314 (limitation à 16 A) ;
- la NF C 61-315.

711.559.2 Luminaires et installations d'éclairage

711.559.2.1 Luminaires

Les luminaires et motifs lumineux doivent être fixés de manière sûre à la structure ou aux supports destinés à les maintenir.

Voir aussi 559.5.2 de la NF C 15-100-1.

Les luminaires et motifs lumineux fixés à moins de 2,5 m (portée de main) du sol ou susceptibles de contacts fortuits doivent être fermement fixés, et situés ou protégés de manière à empêcher tout risque de blessure pour les personnes ou d'inflammation des matériaux. L'accès à la source lumineuse ne doit être possible qu'après avoir enlevé à l'aide d'un outil une barrière ou une enveloppe.

711.559.2.2 Douilles

Les douilles avec pénétration de l'isolation pour les connexions ne doivent pas être utilisées, sauf si le câble et les douilles sont compatibles et si les douilles ne sont plus démontables après fixation du câble.

711.559.2.3 Lampes dans les stands de tir

Les lampes dans les STANDS de tir et de SPECTACLES forains dans lesquels des projectiles sont utilisés doivent être convenablement implantées et protégées afin d'éviter tout dommage accidentel.

711.559.2.4 Projecteurs

Si des projecteurs mobiles sont utilisés, ils doivent être mis en œuvre de manière qu'ils soient inaccessibles. Les câbles d'alimentation doivent être souples et doivent présenter une protection mécanique appropriée.

Ces câbles peuvent être par exemple du type H07RN-F ou H07BB-F.

711.559.2.5 Risque d'incendie par les luminaires et les projecteurs

Les luminaires et projecteurs doivent être fixés et protégés afin que leur orientation ou une concentration de chaleur ne soient pas susceptibles d'entraîner l'inflammation d'un quelconque matériau. Les prescriptions de distances minimales des objets éclairés données par le constructeur doivent être respectées.

711.559.2.6 Enseignes et tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV

Les enseignes et tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV sont installés conformément aux dispositions des normes NF C 15-150-1 et NF EN 50107-1.

S'ils sont enfermés dans des enveloppes, celles-ci doivent être au minimum en matériau D-s3-d1 selon le classement conventionnel de réaction au feu des matériaux suivant l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié ou en matériau satisfaisant à l'essai au fil incandescent, la température du fil incandescent étant de 750 °C.

Il s'agit de deux solutions différentes qui permettent de répondre à l'objectif visé pour arriver au même résultat.

Le matériau du plan d'appui arrière des enseignes ou des tubes doit être au minimum B-s3-d1 selon le classement conventionnel de réaction au feu des matériaux suivant l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié.

711.6 Vérifications et maintenance des installations

Les règlements nationaux indiquent les conditions de vérification des INSTALLATIONS TEMPORAIRES visées par la présente partie, notamment les règlements émanant du Ministère chargé du Travail et ceux émanant du Ministère de l'Intérieur.

Bibliographie

[1] Arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement

[2] Guide de préconisations pour la sécurité des manèges, machines, et installations pour fêtes foraines et parcs d'attractions