Copyright AIPro Inc. - All Rights Reserved. Written by Chun-Su Park<cspk@skku.edu>, Mar. 2026

㈜AIPro 기술문서 (Confidential)

AIPro iNet Solution Demo Guide

(API Version)

Part I. Demo 프로그램 설치 가이드

Part II. iNet Solution 사용 가이드

System Requirement & Dependency

항목	내용
포함 모델	Object Detection, Object Tracking, Person Attribute Recognition, Fire Classification, Crowd Counting
사용 언어	C++
OS	Windows 11
설치환경	Visual Studio 2022 CUDA 12.9.0 cuDNN 9.12.0
Demo Dependency	OpenCV-4.9.0(자체 포함), TensorRT-10.13.2.6 (자체 포함), Openvino-2023.2.0(자체포함)
GPU 사향	RTX 40xx/RTX 50xx

작성일: 2026 년 3 월

작성자: 박 천 수

이메일: cspk@skku.edu

Copyright AIPro Inc. - All Rights Reserved. Written by Chun-Su Park<cspk@skku.edu>, Mar. 2026

Part I. Demo 프로그램 설치 가이드

1. Visual Studio 2022 설치

A. Community 버전(무료) 설치 가능

B. (중요)CUDA 와 cuDNN 설치전에 Visual Studio 를 먼저 설치해야 함

2. CUDA 설치

A. CUDA Toolkit 12.9.0 설치

- 링크: https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive
- 설치 파일: cuda_12.9.0_576.02_windows.exe
- 설치 시 기본 경로 사용 권장

B. PATH 환경 변수에 아래 내용 추가

- C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v12.9\bin
- C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v12.9\libnvvp



3. cuDNN 설치

A. cuDNN 9.12.0 설치

- 설치링크: https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download
- 설치 파일: cudnn_9.12.0_windows.exe
  - 다운 받기위해 NVIDIA 회원 가입이 필요

4. Visual Studio 2022 설정

A. iNet-API-Demo Repository 클론 또는 복사

- Address: https://github.com/AIProCo/iNet-API-Demo

B. iNet-API-Demo.sln 솔루션을 열고 프로젝트 실행 환경 설정

- **Nvidia GPU 를 사용해 모델을 추론하는 경우 솔루션 구성 "Release"를 사용하고, CPU 또는 Intel 내장 GPU 를 사용하는 경우 "CPU"를 사용**
- 솔루션 구성 CPU 전처리기 수정
  - 이동경로: C/C++ → 전처리기→전처리기 정의
  - _CPU_INFER 전처리문 추가



- 다음 4.C 장부터는 Release 와 CPU 구성 모두에 공통으로 적용

C. 솔루션 실행을 위한 로컬 PATH 변수 수정(시스템 PATH 변수에 영향 없음)

- 이동 경로: 디버깅 → 환경
- PATH 변수에 “bin” 폴더와 %PATH% 입력(해당 위치 dll 를 읽을 수 있게 됨)
  - 입력 예시: PATH=bin;%PATH%



D. 추가 포함 디렉터리 입력

- 이동 경로: C/C++ → 일반 → 추가 포함 디렉터리
- 추가 포함 디렉터리에 “include”와 “include_opencv” 입력



E. 추가 라이브러리 디렉터리 입력

- 이동 경로: 링커 → 일반 → 추가 라이브러리 디렉터리

- 추가 라이브러리 디렉터리에 “bin” 입력



F. 추가 종속성 입력

- 이동 경로: 링커 → 입력 → 추가 종속성
- 추가 종속성 편집(모드마다 다름)
  - Release 모드: “generator.lib”, “opencv_world490.lib”
  - CPU 모드: “generator_cpu.lib”, “opencv_world490.lib”





G. 보안 에러 Disable

- MS 보안 함수 강제 사용 Disable
  - (참고!) 에러 메시지: error C4996: 'localtime': This function or variable may be unsafe.
- 이동 경로: C/C++ → 전처리기 → 전처리기 정의
- 전처리기 정의에 "_CRT_SECURE_NO_WARNINGS" 입력



5. 필요 파일 설치

A. "bin, inputs, videos.zip" 파일 다운로드 및 압축 해제. bin, inputs, videos 디렉토리를 솔루션 디렉토리(*.sln 파일과 같은 위치)로 복사

- 링크는 github repository 의 readme 문서 참고

6. Release 모드 또는 CPU 모드를 설정 후 실행

Copyright AIPro Inc. - All Rights Reserved. Written by Chun-Su Park<cspk@skku.edu>, Mar. 2026

Part II. iNet Solution 사용 가이드

1. Solution 동작

■ AIPro iNet Solution 실행은 크게 초기화, 실행, 소멸 3 단계로 이루어짐. 각 단계에 해당하는 함수와 세부 내용은 아래와 같음

단계	함수	내용
초기화	initModel()	• 솔루션 실행에 필요한 모델과 내부 저장소를 초기화
실행 1	runModel()	• frame 을 입력 받고 추론 동작 수행 • Object Detection, Tracking, Counting(Line & Zone), PAR 동작을 담당 • 검출된 사람 객체(dboxes)를 리턴
실행 2	runModelFD()	• frame 을 입력 받고 Fire Classification (FC) 추론 동작 수행(하위 호환을 위해 함수 이름은 FD 로 유지) • Fire 와 Smoke 분류 동작 성공 여부 리턴
실행 3	runModelCC	• frame 을 입력 받고 Crowd Counting(CC) 추론 동작 수행 • 검출된 density map 과 현재 프레임의 총 사람 수를 리턴
소멸	destroyModel()	• 생성된 모델과 저장소 공간 해제

■ 초기화와 소멸 단계는 프로그램 시작시와 종료시에 각 1 번씩 호출되고, 실행 단계는 runModel(), runModeFD(), runModelCC()를 반복적으로 호출하며 실행



<그림> iNet 솔루션 동작 플로우

2. 솔루션을 이용한 프로그램 개발 작업 내용

- 기본적으로 iNet 솔루션은 config.json 파일을 Parsing 해 Config 객체(cfg)를 생성하고 이를 이용해 전체 솔루션을 동작 시킴
  - config.json 의 models 필드를 통해 로딩되는 모델을 변경 가능
- config.json 파일을 설정 후 예제 코드와 같은 방식으로 초기화, 실행, 소멸 동작을 수행해야 함
- boost_mode 가 true 인 경우 최대 빠르기로 추론 동작을 수행하고, false 인 경우 일정 시간동안 연속으로 이벤트가 발생하지 않을 시 저전력 방식(idle 모드)으로 동작

3. Counting 정보

- 기본적으로 CntLine 을 지나가는 사람 수와 Zone 내부에 머무르는 사람 수를 카운팅. 사람 수를 셀 때는 성별(남, 여)과 연령층(어린이, 성인, 노인)을 고려해 총 6 가지 경우를 각각 카운팅
  - 각 카운팅 정보는 2 x 3 배열에 [남/여][어린이/성인/노인] 방식으로 저장되고 아래와 같은 형식으로 출력됨

M_Total(M_Child, M_Adult, M_Elder) F_Total(F_Child, F_Adult, F_Elder)

- 각 CntLine 은 사람의 이동 방향을 고려해 Up/Down 또는 Left/Right 방향으로 지나가는 사람 수를 카운팅하고, 각 Zone 은 현재 내부에 위치한 사람 수와 현재까지 존재한 사람의 수를 히트맵(1 초에 1 번 카운팅) 방식으로 저장
  - CntLine 은 카운팅을 위한 TotalUL[2][3], TotalDR[2][3] 배열을 포함
  - Zone 은 히트맵을 위한 curPeople[2][3], hitMap[2][3] 배열을 포함

<그림> Line Setting Example (L0 and L1)

<그림> Line Counting & Zone Hitmap Example

4. API 함수 설명

bool initModel(Config &cfg)
Initialize model - param cfg configuration struct

bool runModel(std::vector<DetBox> &dboxes, int &minObjSize, ODRecord &odRcd, MinObj &minObj, cv::Mat &frame, int vchID, uint frameCnt, float odScoreTh);
Run OD and PAR models for a single frame - param dboxes return detected dboxes of the vchIDl video channel - param minObjSize return the size of a detected small object - param cInfo channel information - param minObj minimum size object deletion struct - param frame input frame - param vchID vchID of the input frame - param frameCnt frameCnt of the input frame - param odScoreTh threshold for filtering low confident object detections - return runModel result(true: success, false: fail)

bool runModelFD(FDRecord &fdRcd, cv::Mat &frame, int vchID)
Run FD models for a single frame - param frame input frame - param fdRcd fire detection record struct - param vchID vchID of the input frame - return flag for the running result(true: success, false: fail)

Copyright AIPro Inc. - All Rights Reserved. Written by Chun-Su Park<cspk@skku.edu>, Mar. 2026

bool runModelCC(cv::Mat &density, CCRecord &ccRcd, cv::Mat &frame, int vchID)
Run Crowd Counter for a single frame - param density return the density of people - param ccRcd crowd counting record struct - param frame input frame - param vchID vchID of the input frame - param ccScoreTh threshold for filtering low confident detections - return flag for the running result(true: success, false: fail)

bool destroyModel()
Destroy model - param None - return flag for destruction result(true: success, false: fail)

5. config.json 파일 설정

구분	Name	Value
models	od_gpu	Object Detection 모델(GPU 버전)
	od_cpu	Object Detection 모델(CPU 버전)
	fd_gpu	Fire Classification 모델(GPU 버전)
	fd_cpu	Fire Classification 모델(CPU 버전)
	cc_gpu	Crowd Counting 모델(GPU 버전)
	cc_cpu	Crowd Counting 모델(CPU 버전)
	par_gpu	PAR 모델(GPU 버전)
	par_cpu	PAR 모델(CPU 버전)
	ir_gpu	Thermal Object Detection 모델(GPU 버전)
	sr_gpu	사용 금지
global	apikey	솔루션 사용 키(aiprotest 고정)
	frame_limit	처리할 최대 프레임 수 - -1 로 설정하면 제한 없음
	recording	출력 프레임 녹화 On/Off
	debug_mode	출력 프레임에 debug 정보 포함 On/Off - 내부 사용(기본 설정: false)
	boost_mode	엔진 성능 최대화 On/Off (기본 설정: true)
	igpu_enable	설치 Device 의 CPU 가 내장 GPU 를 포함하는 경우 Enable
	input_files	로컬 비디오 파일 입력(경로 포함)
	output_files	로컬 비디오 파일 출력(경로 포함)
	od_channels	채널별 동작(0: none, 1: rgb, 2: thermal)
	fd_channels	채널별 동작(0: off, 1: on)
	cc_channels	채널별 동작(0: off, 1: on)
od	enable	물체 검출 On/Off
	score_th	물체 검출에 이용되는 기준 Score 값

	min_obj_params	사용 금지
sr	enable	사용 금지(false 로 셋팅해야 함)
	params	사용 금지
fd	enable	화재 검출 On/Off
	score_th_fire	fire 객체 검출에 이용되는 기준 Score 값(draw 에서 사용)
	score_th_smoke	smoke 객체 검출에 이용되는 기준 Score 값(draw 에서 사용)
	reliable_th	사용 금지(기본값: 0.7)
	temporal_stabilization	사용 금지(false 로 셋팅해야 함)
	draw_block_debug	사용 금지(false 로 셋팅해야 함)
	params	화제 검출 제외 구역
par	enable	PAR 검출 On/Off
line	param	사용하는 Counting Line 파라미터를 아래 형식으로 순차적으로 입력 [lineID vchID isMode x1 y1 x2 y2] - lineID: 고유 ID 값 - vchID: 속하는 Video Channel ID - isMode: IS mode(0: people counting, 1: restricted area) - x1, y1: 직선을 구성하는 한점(Point 1) - x2, y2: 직선을 구성하는 다른 한점(Point 2)  (카운팅 예) UP: 남자 3(1/2/0), 여자 2(0/1/1) Down: 남자 5(2/2/1), 여자 1(0/1/0)

zone	param	사용하는 Zone 파라미터를 아래 형식으로 순차적으로 입력 [zoneID vchID isMode x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4] - zoneID: 고유 ID 값 - vchID: 속하는 Video Channel ID - isMode: IS mode(0: people counting, 1: restricted area) - x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4: Zone 의 4 개 꼭지점 좌표(연속되는 방향으로 입력)
cc_zone	param	사용하는 ccZone 파라미터를 아래 형식으로 순차적으로 입력 [ccZoneID vchID x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ccLevelTh1, ccLevelTh2, ccLevelTh3] - LevelTh1: Leve1 임계 값(초과면 Level1) - LevelTh2: Level2 임계 값(초과면 Level2) - LevelTh3: Level3 임계 값(초과면 Level3)

6. 사람 속성 검출

- runModel() 함수에서 DetBox 객체의 PedAtts 와 다른 멤버 변수에 속성 입력

속성	설명
성별	남/여 성별 검출(정확도 96%) - DetBox-PedAtts-atts[0]: 0:Male, 1:Female
연령층	어린이/성인/노인 세 경우로 구분해 검출(정확도 85%) - DetBox-PedAtts-atts[1]: confidence to be child - DetBox-PedAtts-atts[2]: confidence to be adult - DetBox-PedAtts-atts[3]: confidence to be elder

전체 속성
(성별(2), 연령대(3) 총 6 종류)
	`#define NUM_ATTRIBUTES 6 ///`
	`#define ATT_FEMALE_ADULT 0`
	`#define ATT_FEMALE_CHILD 1`
	`#define ATT_FEMALE_OLD 2`
	`#define ATT_MALE_ADULT 3`
	`#define ATT_MALE_CHILD 4`
	`#define ATT_MALE_OLD 5`

움직임	동작 활성도 측정(실신, 쓰러짐, 숙면 등 탐지) - DetBox-distVar: box center variation after temporal pooling
등장 시간	영상에 등장 후 머문 시간 검출(배회 여부 검출) - DetBox-inTime: time when this object is detected
이동 방향	동선 검출 - DetBox-(rxP, ryP): reference position in the previous frame

7. 화재 검출

- runModelFD() 함수에서 분류된 화재 정보를 FDRecord 객체에 저장
- FDRecord 객체에 시계열 fire 와 smoke 발생 확률을 각각 저장

```
struct FDRecord {
    int vchID;
    std::deque<float> fireProbs;     // fire probability
    std::deque<float> smokeProbs;    // smoke probability
    int afterFireEvent;              // for internal usage in external server

#ifndef _CPU_INFER
    std::vector<cv::Point> pts;      /// corner points (should be larger than 3)
#endif
};
```

8. 군중 집계

- runModelCC() 함수에서 입력된 영상의 군중 수를 집계
  - GPU 경우: 프레임의 총 인원과 최대 2 개의 ROI 설정 지원
  - CPU 경우: 1 개의 ROI 설정 지원
- 프레임 전체 영역 기준으로 최대 약 2 만명까지 집계 지원

```
struct CCRecord {
    int vchID;
    std::deque<int> ccNumFrames;  // people in the whole frame
    std::vector<CCZone> ccZones;  // ccZones
};
```

9. 평균 추론 동작 시간

- runModel(), runModelFD(), runModelCC() 함수 평균 실행시간 측정
  - 측정환경: Input Video Resolution: FHD, GPU: RTX-4090, CPU: i9-14900X@3.20GHz

<GPU 추론>

- Part 0(OD + Tracking): 8ms
- Part 1(FD): 1ms
- Part 2(CC): 20ms

```
Average Delay: 29ms (OD:  8ms, FD:  1ms, CC: 20ms)
```

<CPU 추론>

- Part 0(OD + Tracking): 13ms
- Part 1(FD): 53ms
- Part 2(CC): 1782ms

```
Average Delay: 1848ms (OD: 13ms, FD: 53ms, CC: 1782ms)
```