

## Установка параметров на плате MOXA-CI-134I

DIP переключатели:

**RS485: 1=OFF 2=ON 3=OFF 4=OFF**

**AUTO: 1=OFF 2=OFF 3=OFF 4=OFF**

Джамперы терминальных резисторов замкнуты для всех каналов.

С помощью утилиты **MOXA.exe** необходимо настроить(проверить) параметры платы. После запуска выбираем плату, которую будем настраивать (она одна — просто ENTER). Затем необходимо указать адрес первого канала на плате. Сначала попробуйте 3F8, если не получится, то нужно надеть джампер сброса параметров (возле DIP переключателей) и указать A700 (после выключения питания джампер снять).

Попав в панель настройки параметров нажмите **F3** и выберете первый пункт (**Standart : I/O 0x3f8,0x2f8,0x3e8,0x2e8, IRQ 4,3,4,3**). Затем нажмите **F10** и выключите питание после выхода из утилиты.