

App Support Guide

دليل دعم التطبيق

Getting Started

البدء

Q1: What does this app do?

AuraHome is a comprehensive smart home management application that serves as your centralized control hub for all connected devices and security systems.

Main Features:

- **Real-Time Monitoring:** Track environmental conditions like weather, temperature, and gas levels
- **Device Control:** Manage security devices including door locks, gate protection systems, and emergency triggers
- **Instant Notifications:** Receive real-time alerts about safety events and device status changes
- **Location Management:** Organize devices by room or area with custom location names
- **Account Management:** View subscription details, manage 2FA, and configure account settings

The Hub Dashboard: When you open the app, you'll land on the **Hub** page, which displays:

- **Weather Widget** (top-left corner): Shows current temperature (°C), weather condition (sunny, cloudy, etc.), and location icon
- **Security Status:** “All Secure” indicator showing how many devices are online
- **Device List:** All your registered devices organized by type with color-coded icons
- **Navigation Tabs:** Quick access to Notifications, Subscription, and Settings

س1: ماذا يفعل هذا التطبيق

هو تطبيق شامل لإدارة المنزل الذكي يعمل كمركز تحكم موحد لجميع الأجهزة المتصلة وأنظمة الأمان AuraHome.

الميزات الرئيسية:

- تتبّع الظروف البيئية مثل الطقس ودرجة الحرارة ومستويات الغاز: المراقبة في الوقت الفعلي
- إدارة أجهزة الأمان بما في ذلك أقفال الأبواب وأنظمة حماية البوابات ومشغلات الطوارئ: التحكم بالأجهزة
- تلقي تنبيهات لحظية حول أحداث السلامة وتغيّرات حالة الأجهزة: إشعارات فورية
- تنظيم الأجهزة حسب الغرفة أو المنطقة باستخدام أسماء مواقع مخصصة: إدارة المواقع
- وتهيئة إعدادات الحساب (2FA) عرض تفاصيل الاشتراك وإدارة المصادقة الثنائية: إدارة الحساب

والتي تعرض، Hub، عند فتح التطبيق، ستنقل إلى صفحة: (Hub) لوحة التحكم الرئيسية

- الزاوية العلوية اليسرى): تعرض درجة الحرارة الحالية (°م)، وحالة الطقس (شمس، غائم، إلخ)، أداة الطقس وأيقونة الموقع
- يوضح عدد الأجهزة المتصلة "All Secure" مؤشر: حالة الأمان
- جميع أجهزتك المسجلة مرتبة حسب النوع مع أيقونات ملونة: قائمة الأجهزة
- وصول سريع إلى الإشعارات والاشتراك والإعدادات: أشرطة التنقل

Q1a: How can I change the device layout on the Hub page?

You can switch between **List** and **Grid** views using the small toggle in the top-right of the **Devices** section on the Hub page. The app defaults to **List View**. Use **Grid View** for a compact tile layout that shows more devices at once, or **List View** to see larger cards with additional details. The selection takes effect immediately for your current session.

Hub؟ س1: كيف يمكنني تغيير تخطيط الأجهزة في صفحة

في **Devices** شبكة) باستخدام زر التبديل الصغير في أعلى يمين قسم **Grid** قائمة) و **List** يمكنك التبديل بين عرض لعرض مربعات صغيرة تُظهر عددًا أكبر من **Grid View** استخدم **List View** الوضع الافتراضي هو **Hub** صفحة لرؤية بطاقات أكبر مع تفاصيل إضافية. يسري التغيير فورًا على جلستك **List View** الأجهزة دفعة واحدة، أو استخدم الحالية.

Q1b: What can I do from the Profile page?

The **Profile** page shows your account information (name, username, email, phone, address, and account creation date) with a header that displays your avatar initial. Most fields are view-only— if you need to update personal details (phone, address, etc.), please contact your system administrator. The **Security** section shows your Two-Factor Authentication status and includes a link to manage 2FA settings.

Profile؟ س1ب: ماذا يمكنني أن أفعل من صفحة

معلومات حسابك (الاسم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان، وتاريخ إنشاء **Profile** تعرض صفحة الحساب) مع ترويسة تُظهر الحرف الأول من صورتك الرمزية. معظم الحقول للعرض فقط—إذا احتجت لتحديث بيانات (2FA) حالة المصادقة الثنائية **Security** شخصية (الهاتف، العنوان، إلخ) يرجى التواصل مع مسؤول النظام. يعرض قسم ويتضمن رابطاً لإدارة إعداداتها.

Q1c: How do I switch between Dark and Light themes?

Open the **Settings** tab from the Hub page and scroll to the **Appearance** section. Use the **Dark Mode** toggle to switch between **Light** and **Dark** themes; the change takes effect immediately and is saved for future sessions so your preference persists across app restarts. The setting is also labeled to help reduce eye strain when enabled.

س1ج: كيف أبتدل بين الوضع الداكن والفاتح

للتبديل بين المظهر **Dark Mode** استخدم زر **Appearance**. ثم مرّر إلى قسم Hub من صفحة **Settings** افتح تبويب **Light** و **Dark** كما توجد **Light** و **Dark** ؛ يتم تطبيق التغيير فوراً ويتم حفظه للجلسات القادمة ليبقى تفضيلك ثابتاً بعد إعادة تشغيل التطبيق. كما توجد **Light** و **Dark** تسمية توضح أن تفعيل الخيار يساعد على تقليل إجهاد العين.

Q1d: Where can I find answers to common questions (FAQ)?

Open the **Settings** tab and tap **FAQ**. The FAQ page gathers frequently asked questions and concise answers (for example: password reset policy, how to add devices, data security, contacting support, and compatible devices). Each FAQ item expands to show more details and helpful links.

؟ (FAQ) س1: أين يمكنني العثور على إجابات الأسئلة الشائعة

تجمع صفحة الأسئلة الشائعة أكثر الأسئلة تكرارًا مع إجابات مختصرة (مثل: سياسة **FAQ**. ثم اضغط **Settings** افتح تبويب إعادة تعيين كلمة المرور، كيفية إضافة الأجهزة، أمان البيانات، التواصل مع الدعم، والأجهزة المتوافقة). يمكن توسيع كل عنصر لعرض تفاصيل إضافية وروابط مفيدة.

Q1e: Where can I read the Terms of Service?

Open the **Settings** tab and choose **Terms of Service**. The Terms page presents the official service agreement split into clearly labeled sections (privacy, usage rules, liability, and notices) that you can expand to read in full. If you have questions about the terms, contact support for clarification.

؟ (Terms of Service) س1ه: أين يمكنني قراءة شروط الخدمة

تعرض صفحة الشروط اتفاقية الخدمة الرسمية مقسمة إلى أقسام **Terms of Service**. واختر **Settings** افتح تبويب واضحة (الخصوصية، قواعد الاستخدام، المسؤولية، والإشعارات) ويمكنك توسيع كل قسم لقراءته بالكامل. إذا كانت لديك أسئلة حول الشروط، تواصل مع الدعم للتوضيح.

Q1f: How do I view and manage notifications?

Tap the **Notifications** bell from the Hub page to open the Notifications list. Use the filter chips at the top to switch between **All**, **Device**, or **System** notifications. Unread notifications show a small green dot; tapping a notification marks it as read and opens a detailed bottom sheet where you can read the full message. The detail sheet includes context-specific information: device alerts show measured value, threshold, and a severity badge; subscription alerts show plan and expiry details. Tap the **Close** button to dismiss the sheet.

؟ س1و: كيف أعرض الإشعارات وأديرها

افتح قائمة الإشعارات. استخدم شرائح التصفية بالأعلى للتبديل بين **Hub** من صفحة **Notifications** اضغط على جرس النظام). تظهر على الإشعارات غير المقروءة نقطة خضراء (**System** الأجهزة) أو (**Device** الكل) أو (**All** إشعارات صغيرة؛ عند الضغط على إشعار يتم اعتباره مقروءًا وتظهر نافذة سفلية تفصيلية يمكنك من خلالها قراءة الرسالة كاملة. وشارة مستوى (**threshold**) تتضمن نافذة التفاصيل معلومات حسب السياق: تنبيهات الأجهزة تعرض القيمة المقاسة والحد. لإغلاق النافذة **Close** الخطورة، بينما تنبيهات الاشتراك تعرض الخطأ وتفاصيل تاريخ الانتهاء. اضغط زر

Device Management

إدارة الأجهزة

Q2: How do I add more devices/products to the app?

Important: Users cannot add devices manually through the app interface. All device provisioning is handled by the system administrator for security reasons.

Steps to Add a New Device:

1. **Contact** your system administrator via email or support channel.
2. **Request** the specific device type you need (DLP, DGP, TEP, or GTP).
3. **Provide** any required information (such as installation location).
4. **Wait** for the administrator to initialize the device with your account credentials.
5. **Check** your app - the device will automatically appear in the “**Devices**” section on the Hub page once provisioned.

Why This Process? This centralized approach ensures proper device configuration, security credentials, and network integration before devices appear in your app.

س2: كيف أضيف المزيد من الأجهزة/المنتجات إلى التطبيق

(Provisioning) لا يمكن للمستخدمين إضافة الأجهزة يدويًا من داخل واجهة التطبيق. تتم جميع عمليات تهيئة الأجهزة: مهم بواسطة مسؤول النظام لأسباب أمنية.

خطوات إضافة جهاز جديد:

1. مع مسؤول النظام عبر البريد الإلكتروني أو قناة الدعم تواصل.
2. (DLP أو DGP أو TEP أو GTP) نوع الجهاز الذي تحتاجه اطلب.
3. (أي معلومات مطلوبة) (مثل موقع التركيب قدم).
4. حتى يقوم المسؤول بتهيئة الجهاز وربطه ببيانات حسابك انتظر.
5. بعد إتمام التهيئة Hub بصفحة “**Devices**” من التطبيق — سيظهر الجهاز تلقائيًا في قسم تحقق.

يضمن هذا النهج المركزي ضبط إعدادات الجهاز بشكل صحيح، وتطبيق بيانات الاعتماد الأمنية، ودمجه؟ لماذا هذه العملية مع الشبكة قبل ظهوره في التطبيق.

Q3: What are the available device types?

AuraHome supports **four** specific device types, each designed for different smart home and security functions. Each device has a unique color-coded icon for easy identification.

1. DLP (Door Lock Product)

- **Visual Identifier:** Lock icon
- **Purpose:** Smart door lock with remote access control
- **Key Features:**
 - Remote lock/unlock capability
 - Real-time lock status (“Locked” or “Unlocked”) through notifications
 - Cooldown timer (10 seconds) after unlocking to prevent accidental repeated commands
 - Recent event history
- **Where to Find:** Hub page → Devices section (lock icon)

2. DGP (Door Guard Product)

- **Visual Identifier:** Shield icon
- **Purpose:** Intelligent security system with AI-powered threat detection
- **Key Features:**
 - Active detection modules: Weapon Detection, Mask Detection
 - Automated protection schedule (set start/end times in 24-hour format)
 - Real-time security alerts
 - Recent event history
- **Where to Find:** Hub page → Devices section (shield icon)

3. TEP (Trigger Emergency Product)

- **Visual Identifier:** Siren icon

- **Purpose:** Voice-activated emergency alert system
- **Key Features:**
 - Manual emergency alert button (red “Send Emergency Alert”)
 - Recent event history
- **Where to Find:** Hub page → Devices section (siren icon)

4. GTP (Gas & Temperature Product)

- **Visual Identifier:** Thermometer icon
- **Purpose:** Environmental safety monitoring
- **Key Features:**
 - Real-time gas level readings (ppm)
 - Real-time temperature readings (°C)
 - Color-coded safety badges (“Safe”, “Warning”, etc.)
 - Automatic alerts when thresholds are exceeded
 - MQTT-based live updates (no refresh needed)
- **Where to Find:** Hub page → Devices section (thermometer icon)

س3: ما هي أنواع الأجهزة المتاحة

أنواع محددة من الأجهزة، وكل نوع مصمم لوظائف مختلفة للمنزل الذكي والأمان. لكل جهاز أربعة AuraHome يدعم أيقونة مميزة ملونة لتسهيل التعرف عليه.

1. DLP (Door Lock Product) — منتج قفل الباب

- أيقونة القفل: **المعرف البصري**
- قفل باب ذكي مع تحكم عن بُعد بالوصول: **الغرض**
- **الميزات الأساسية:**
 - إمكانية القفل/الفتح عن بُعد

- عبر الإشعارات (“Unlocked” أو “Locked”) حالة القفل في الوقت الفعلي
- مؤقت تهدئة (10 ثوانٍ) بعد الفتح لمنع الأوامر المتكررة بالخطأ
- سجل الأحداث الأخيرة
- (أيقونة القفل) Devices قسم → Hub صفحة: مكانه

2. DGP (Door Guard Product) — منتج حارس الباب

- أيقونة الدرع: المعرّف البصري
- نظام أمان ذكي مع اكتشاف تهديدات مدعوم بالذكاء الاصطناعي: الغرض
- المميزات الأساسية:
 - وحدات اكتشاف نشطة: اكتشاف السلاح، اكتشاف الكامنة
 - (جدول حماية تلقائي (تحديد وقت بداية/نهاية بنظام 24 ساعة
 - تنبيهات أمان في الوقت الفعلي
 - سجل الأحداث الأخيرة
- (أيقونة الدرع) Devices قسم → Hub صفحة: مكانه

3. TEP (Trigger Emergency Product) — منتج إطلاق الطوارئ

- أيقونة صفارة الإنذار: المعرّف البصري
- نظام تنبيه طوارئ مُفعّل بالصوت: الغرض
- المميزات الأساسية:
 - (“Send Emergency Alert”) زر تنبيه طوارئ يدوي (زر أحمر
 - سجل الأحداث الأخيرة
- (أيقونة الصفارة) Devices قسم → Hub صفحة: مكانه

4. GTP (Gas & Temperature Product) — منتج الغاز والحرارة

- أيقونة مقياس الحرارة: المعرّف البصري
- مراقبة السلامة البيئية: الغرض

- **الميزات الأساسية:**
 - (ppm) قراءات مستوى الغاز في الوقت الفعلي
 - (°C) قراءات درجة الحرارة في الوقت الفعلي
 - (إلخ “Warning” و “Safe”) شارات سلامة ملونة
 - تنبيهات تلقائية عند تجاوز الحدود
 - (لا حاجة للتحديث اليدوي) MQTT تحديثات مباشرة عبر
- (أيقونة مقياس الحرارة) Devices قسم → Hub صفحة: مكانه

Q4: Can I change the location name of a device?

Yes, you can customize the location label for any device to help organize your smart home by room or area.

Steps:

1. From the **Hub** page, tap on any device card in the **Devices** section.
2. The device details page will open.
3. Look at the **top App Bar** where the current location name is displayed (e.g., “Living Room”, “Front Door”).
4. Tap the **Edit Icon**  (pen tool) in the top-right corner of the App Bar.
5. A dialog will appear with a text input field.
6. Enter your new location name (e.g., “Master Bedroom”, “Main Entrance”).
7. Tap “**Save**” to apply the change immediately.

The updated location name will now appear on both the device card and the device details page.

س4: هل يمكنني تغيير اسم موقع الجهاز

نعم، يمكنك تخصيص اسم الموقع لأي جهاز لمساعدتك على تنظيم منزلك الذكي حسب الغرفة أو المنطقة.

الخطوات:

1. **Devices** اضغط على بطاقة أي جهاز في قسم **Hub** من صفحة.
2. ستفتح صفحة تفاصيل الجهاز.

3. "Front" أو "Living Room" حيث يظهر اسم الموقع الحالي (مثل (App Bar) انظر إلى شريط التطبيق العلوي (Door").
4. القلم) في أعلى يمين الشريط) اضغط على أيقونة التعديل ✎.
5. ستظهر نافذة تحتوي على حقل نص.
6. "Main Entrance" أو "Master Bedroom" أدخل اسم الموقع الجديد (مثل).
7. لتطبيق التغيير فوراً "Save" اضغط.

سيظهر اسم الموقع الجديد على بطاقة الجهاز وكذلك في صفحة تفاصيل الجهاز

GTP Device (Gas & Temperature Product)

منتج الغاز والحرارة) GTP جهاز

Q5: What is the GTP device?

GTP stands for **Gas & Temperature Product**. It is a sensor-focused environmental monitoring device designed to track air quality and thermal conditions in real-time.

Technical Details:

- **Communication:** Connects via MQTT protocol for instant updates
- **Live Data:** Readings update automatically without needing to refresh the screen
- **Safety Monitoring:** Automatically triggers alerts when gas or temperature levels exceed safe thresholds

Where to Find: Hub page → Devices section → Look for the **thermometer icon** 

GTP س5: ما هو جهاز

منتج الغاز والحرارة). وهو جهاز مراقبة بيئية يعتمد على (Gas & Temperature Product يعني GTP اختصار الحساسات لمراقبة جودة الهواء والظروف الحرارية في الوقت الفعلي.

تفاصيل تقنية:

- للحصول على تحديثات فورية MQTT يتصل عبر بروتوكول: الاتصال

- تتحدّث القراءات تلقائيًا دون الحاجة لتحديث الشاشة: البيانات الحية
- يطلق تنبيهات تلقائيًا عند تجاوز مستويات الغاز أو الحرارة الحدود الآمنة: مراقبة السلامة

🔍 ابحث عن أيقونة مقياس الحرارة → Devices قسم → Hub صفحة: مكانه

Q6: What can I do with the GTP device in the app?

Accessing the GTP Device:

1. Go to the **Hub** page (Home screen).
2. In the **Devices** section, tap on any GTP device card (thermometer icon).

Available Features:

1. Real-Time Monitoring:

- **Gas Levels:** Large display showing current gas concentration in **ppm** (parts per million)
- **Temperature:** Large display showing current temperature in °C (Celsius)
- **Auto-Updates:** Readings refresh automatically via MQTT - no manual refresh needed

2. Safety Status Indicators:

- **Color-Coded Badges:** Visual indicators (green, yellow, red) show if readings are safe
- **Status Labels:** Text displays like “Safe”, “Warning”, or “Danger” based on configured thresholds

3. Recent Events History:

- **Event List:** View the latest notifications triggered by this device
- **Examples:** “High Temp Alert”, “Gas Level Warning”
- **Location:** Scroll down to the “**Recent Events**” section on the device details page

؟داخل التطبيق GTP س6: ماذا يمكنني أن أفعل بجهاز

GTP الدخول إلى جهاز:

1. (الشاشة الرئيسية) **Hub** انتقل إلى صفحة
2. (أيقونة مقياس الحرارة) GTP اضغط على أي بطاقة لجهاز، **Devices** في قسم

الميزات المتاحة:

1. المراقبة في الوقت الفعلي:

- (جزء بالمليون) ppm عرض كبير يوضح تركيز الغاز الحالي بوحدة: مستويات الغاز
- (مئوية) °C عرض كبير يوضح درجة الحرارة الحالية بوحدة: درجة الحرارة
- لا حاجة للتحديث اليدوي — MQTT تتحدث القراءات تلقائيًا عبر: تحديث تلقائي

2. مؤشرات حالة السلامة:

- مؤشرات مرئية (أخضر، أصفر، أحمر) توضح ما إذا كانت القراءات آمنة: إشارات ملونة
- بناءً على الحدود المضبوطة “Danger” أو “Warning” أو “Safe” نصوص مثل: تسميات الحالة

3. سجل الأحداث الأخيرة:

- عرض أحدث الإشعارات التي أطلقها هذا الجهاز: قائمة الأحداث
- أمثلة: “Gas Level Warning” و “High Temp Alert”
- في صفحة تفاصيل الجهاز “Recent Events” مرر لأسفل إلى قسم: الموقع

DLP Device (Door Lock Product)

منتج قفل الباب DLP جهاز

Q7: What is the DLP device?

DLP stands for **Door Lock Product**. It is a smart access control device that enables remote locking and unlocking of doors through the AuraHome app.

Key Benefits:

- Control your door locks from anywhere
- Get notified about lock status in real-time
- View access history and events
- Built-in cooldown protection to prevent accidental commands

Where to Find: Hub page → Devices section → Look for the **lock icon** 

DLP؟ س7: ما هو جهاز

منتج قفل الباب). وهو جهاز تحكم ذكي بالوصول يتيح قفل الأبواب وفتحها (Door Lock Product يعني DLP اختصار AuraHome. عن بُعد عبر تطبيق

الفوائد الأساسية:

- التحكم بأقفال الأبواب من أي مكان
- تلقي إشعارات بحالة القفل في الوقت الفعلي
- عرض سجل الوصول والأحداث
- حماية مدمجة بفترة تهدئة لمنع الأوامر غير المقصودة

ابحث عن أيقونة القفل → Devices قسم → Hub صفحة: مكانه 

Q8: What can I do with the DLP device in the app?

Accessing the DLP Device:

1. Go to the **Hub** page (Home screen).
2. In the **Devices** section, tap on any DLP device card (lock icon).

Available Features:

1. View Lock Status:

- **Visual Indicator:** Large lock icon shows current state
- **Status Text:** Displays “Locked” or “Unlocked”
- **Real-Time Updates:** Status updates through notifications automatically when the lock state changes

2. Remote Unlock:

1. Tap the “**Unlock Door**” button on the device screen.
2. The lock will unlock remotely via network command.
3. The door will automatically get locked again within 10 seconds.

3. Cooldown Protection:

- After unlocking, the “**Unlock Door**” button enters a **10-second cooldown** period
- During cooldown, the button displays a countdown timer (e.g., “9s”, “8s”, “7s”...)
- This prevents accidental repeated unlock commands
- The door will lock automatically after the cooldown period

4. Recent Events History:

- **Location:** Scroll down to the “**Recent Events**” section
- **Information Shown:** Device-specific notifications such as:
 - “Door unlocked remotely”
 - “Door locked manually”
 - “Lock status changed”

؟داخل التطبيق DLP س8: ماذا يمكنني أن أفعل بجهاز

DLP الدخول إلى جهاز:

1. (الشاشة الرئيسية) **Hub** انتقل إلى صفحة
2. (أيقونة القفل) DLP اضغط على أي بطاقة لجهاز **Devices** في قسم

:الميزات المتاحة

1. عرض حالة القفل:

- أيقونة قفل كبيرة توضح الحالة الحالية: **مؤشر مرئي**
- “Unlocked” أو “Locked” يعرض: **نص الحالة**
- تتحدث الحالة تلقائيًا عبر الإشعارات عند تغيير حالة القفل: **تحديثات فورية**

2. الفتح عن بُعد:

1. في شاشة الجهاز “**Unlock Door**” اضغط زر
2. سيتم فتح القفل عن بُعد عبر أمر شبكي
3. سيتم قفل الباب تلقائيًا مرة أخرى خلال 10 ثوان

3. حماية فترة التهدئة (Cooldown):

- إثنان 10 في فترة تهدئة لمدة “Unlock Door” بعد الفتح، يدخل زر
- (...“7s” و “8s” و “9s”: أثناء التهدة، يعرض الزر عدداً تنازلياً (مثل
- يمنع هذا إرسال أوامر فتح متكررة بالخطأ
- سيتم قفل الباب تلقائياً بعد انتهاء فترة التهدة

4. سجل الأحداث الأخيرة:

- “Recent Events” مرر لأسفل إلى قسم: الموقع
- إشعارات خاصة بالجهاز مثل: المعلومات المعروضة
 - “Door unlocked remotely”
 - “Door locked manually”
 - “Lock status changed”

DGP Device (Door Guard Product)

منتج حارس الباب DGP جهاز

Q9: What is the DGP device?

DGP stands for **Door Guard Product**. It is an intelligent security system equipped with AI-powered threat detection capabilities using computer vision technology.

Core Technology:

- **Face & Threat Recognition:** AI-based visual analysis of door area
- **Real-Time Detection:** Continuous monitoring when enabled
- **Manual Scheduling:** Adjust active hours to suit your needs
- **Multiple Detection Modules:** Weapon detection and mask detection

Where to Find: Hub page → Devices section → Look for the **shield icon** 

DGP؟ س9: ما هو جهاز

منتج حارس الباب). وهو نظام أمان ذكي مزود بقدرات اكتشاف (**Door Guard Product** يعني **DGP** اختصار التهديدات بالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية.

التقنية الأساسية:

- تحليل بصري للمنطقة أمام الباب بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي: التعرف على الوجه والتهديدات
- مراقبة مستمرة عند تفعيلها: اكتشاف لحظي
- ضبط ساعات العمل حسب احتياجك: جدولة يدوية
- اكتشاف الأسلحة واكتشاف الكاميرات: وحدات اكتشاف متعددة

ابحث عن أيقونة الدرع → Devices قسم → Hub صفحة: مكانه

Q10: What can I do with the DGP device in the app?

Accessing the DGP Device:

1. Go to the **Hub** page (Home screen).
2. In the **Devices** section, tap on any DGP device card (shield icon).

Available Features:

2. Active Detection Modules: When AI Detection is enabled, you can see the active modules:

- **Weapon Detection:** Identifies potential weapons (guns, rifles, etc.) in the monitored area
- **Mask Detection:** Detects if individuals are wearing face masks

3. Automated Protection Schedule: Set specific hours for automatic AI monitoring to save power and reduce false alerts:

1. Scroll to the “**Schedule Settings**” section.
2. **Start Time:**
 - Tap the “**Start Time**” field.
 - Enter the hour when protection should begin (24-hour format: 0-23).
 - Example: Enter 18 for 6:00 PM.

3. End Time:

- Tap the “End Time” field.
- Enter the hour when protection should end (24-hour format: 0-23).
- Example: Enter 6 for 6:00 AM.

4. Tap the “Set” button to activate the schedule.

5. The schedule is sent to the device via MQTT and takes effect immediately.

Example Schedule: Set Start Time to 22 and End Time to 7 to enable AI monitoring from 10:00 PM to 7:00 AM (overnight protection).

4. Recent Events History:

- **Location:** Scroll down to the “Recent Events” section
- **Information Shown:** Security-related notifications such as:
 - “Weapon detected at front door”
 - “Unrecognized face detected”
 - “Masked individual detected”
 - “AI Detection enabled/disabled”

؟ داخل التطبيق DGP س10: ماذا يمكنني أن أفعل بجهاز

DGP الدخول إلى جهاز:

1. (الشاشة الرئيسية) **Hub** انتقل إلى صفحة
2. (أيقونة الدرع) DGP اضغط على أي بطاقة لجهاز، **Devices** في قسم

الميزات المتاحة:

2. عند تفعيل اكتشاف الذكاء الاصطناعي، يمكنك رؤية الوحدات النشطة: وحدات الاكتشاف النشطة.

- **Weapon Detection:** يتعرّف على الأسلحة المحتملة (مسدسات، بنادق، إلخ) في المنطقة المراقبة
- **Mask Detection:** يكتشف ما إذا كان الأشخاص يرتدون أقنعة/كمادات

3. حدّد ساعات معينة لتشغيل مراقبة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا لتوفير الطاقة وتقليل التنبيهات الخاطئة: جدول الحماية التلقائي

1. **“Schedule Settings”** مرّر إلى قسم

2. **Start Time:**

- **“Start Time”** اضغط حقل
- (0-23): أدخل ساعة بدء الحماية (بنظام 24 ساعة
- لتعني 6:00 مساءً 18 مثال: أدخل

3. **End Time:**

- **“End Time”** اضغط حقل
- (0-23): أدخل ساعة انتهاء الحماية (بنظام 24 ساعة
- لتعني 6:00 صباحًا 6 مثال: أدخل

4. لتفعيل الجدول **“Set”** اضغط زر

5. ويصبح ساريًا فورًا MQTT يتم إرسال الجدول إلى الجهاز عبر

لتفعيل المراقبة من 10:00 مساءً حتى 7:00 صباحًا 7 على End Time و 22 على Start Time اضغط: **مثال على جدول**
(حماية ليلية).

4. **سجل الأحداث الأخيرة:**

- **“Recent Events”** مرّر لأسفل إلى قسم: **الموقع**
 - **إشعارات أمنية مثل: المعلومات المعروضة**
 - “Weapon detected at front door”
 - “Unrecognized face detected”
 - “Masked individual detected”
 - “AI Detection enabled/disabled”
-

TEP Device (Trigger Emergency Product)

منتج إطلاق الطوارئ TEP جهاز

Q11: What is the TEP device?

TEP stands for **Trigger Emergency Product**. It is a voice-activated emergency alert system designed to provide quick access to help in critical situations.

How It Works:

- Continuously listens for a wake word
- When the wake word is spoken, start recording audio to detect the emotional state (e.g., distress, fear, anger)
- Triggers instant emergency notifications and informs the user about the emotion detected
- Includes a manual emergency alert button for immediate activation

Where to Find: Hub page → Devices section → Look for the **siren icon** 

TEP س11: ما هو جهاز

منتج إطلاق الطوارئ). وهو نظام تنبيه طوارئ مُفعّل بالصوت (**Trigger Emergency Product** يعني **TEP** اختصار ومصمم لتوفير وصول سريع للمساعدة في الحالات الحرجة.

كيف يعمل:

- (Wake word) يستمع باستمرار لكلمة تنبيه
- (عند نطق كلمة التنبيه، يبدأ بتسجيل الصوت لاكتشاف الحالة العاطفية (مثل: الضيق، الخوف، الغضب)
- يطلق إشعارات طوارئ فورية ويُعلم المستخدم بالعاطفة التي تم اكتشافها
- يتضمن زر تنبيه طوارئ يدوي للتفعيل الفوري

 ابحث عن أيقونة صفارة الإنذار → Devices قسم → Hub صفحة: مكانه

Q12: What can I do with the TEP device in the app?

Accessing the TEP Device:

1. Go to the **Hub** page (Home screen).
2. In the **Devices** section, tap on any TEP device card (siren icon).

Available Features:

1. Voice Detection Status:

- **Active Listening Indicator:** When voice detection is ON, you'll see:
 - A green microphone icon 
 - A “Detection Active” badge
- **Inactive Status:** When OFF, indicators are gray/disabled

2. Manual Emergency Alert:

1. Scroll to find the large red “Send Emergency Alert” button.
2. Tap the button to **immediately** trigger an emergency notification.
3. This works even when voice detection is disabled.
4. Use this when you can't speak or need instant activation.

Warning: Only use this button during real emergencies. False alarms may trigger emergency response protocols.

3. Recent Events History:

- **Location:** Scroll down to the “Recent Events” section
- **Information Shown:** All alerts triggered by this device:
 - “Emergency alert triggered by voice”
 - “Manual emergency alert sent”
 - “Wake word detected”
 - “Voice detection enabled/disabled”

؟داخل التطبيق TEP س12: ماذا يمكنني أن أفعل بجهاز

TEP الدخول إلى جهاز:

1. (الشاشة الرئيسية) **Hub** انتقل إلى صفحة
2. (أيقونة الصفارة) TEP اضغط على أي بطاقة لجهاز ، **Devices** في قسم

:الميزات المتاحة

1. حالة اكتشاف الصوت:

- عند تشغيل اكتشاف الصوت، سترى :مؤشر الاستماع النشط
 - أيقونة ميكروفون خضراء 
 - "Detection Active" شارة
- عند الإيقاف، تكون المؤشرات رمادية/معطلة :حالة غير نشطة

2. تنبيه طوارئ يدوي:

1. "Send Emergency Alert" مرّر للعثور على الزر الأحمر الكبير
2. اضغط الزر لإطلاق إشعار طوارئ فوراً
3. يعمل هذا حتى لو كان اكتشاف الصوت معطلاً
4. استخدمه عندما لا تستطيع التحدث أو تحتاج لتفعيل فوري

استخدم هذا الزر فقط في حالات الطوارئ الحقيقية. قد تؤدي الإنذارات الكاذبة إلى تفعيل بروتوكولات استجابة :تحذير للطوارئ.

3. سجل الأحداث الأخيرة:

- "Recent Events" مرّر لأسفل إلى قسم :الموقع
 - جميع التنبيهات التي أطلقها هذا الجهاز :المعلومات المعروضة
 - "Emergency alert triggered by voice"
 - "Manual emergency alert sent"
 - "Wake word detected"
 - "Voice detection enabled/disabled"
-

Subscription & Billing

الاشتراك والفوترة

Q13: What are the available subscription plans and pricing?

AuraHome offers flexible subscription plans to accommodate different smart home sizes, with both monthly and annual billing options.

Accessing Subscription Information:

1. Go to the **Hub** page (Home screen).
2. Tap the “**Subscription**” tab in the bottom navigation.
3. View your current plan, device usage, limits, and billing history.

Monthly Plans:

Plan	Price	Device Limit	Best For
Basic	\$9.99/month	Up to 5 devices	Small apartments, getting started
Standard	\$19.99/month	Up to 15 devices	Medium-sized homes, families
Premium	\$39.99/month	Up to 50 devices	Large homes, advanced setups

Annual Plans (Save 2 months - equivalent to 10 months):

Plan	Price	Device Limit	Monthly Equivalent	Savings
Basic Annual	\$99.99/year	Up to 5 devices	\$8.33/month	\$19.89/year
Standard Annual	\$199.99/year	Up to 15 devices	\$16.67/month	\$39.89/year
Premium Annual	\$399.99/year	Up to 50 devices	\$33.33/month	\$79.89/year

What's Included in All Plans:

- Real-time device monitoring and control
- Instant push notifications and alerts
- MQTT-based live updates
- Recent events history for all devices
- Access to all device types (DLP, DGP, TEP, GTP)

Choosing the Right Plan:

- **Count Your Devices:** Check how many smart devices you currently have or plan to add
- **Consider Growth:** Choose a plan with headroom for future device additions
- **Annual Savings:** If you're committed to AuraHome, annual plans offer significant savings (2 free months)

Note: Device limits are strictly enforced. If you reach your limit, you'll need to upgrade to add more devices.

س13: ما هي خطط الاشتراك المتاحة والأسعار

خطط اشتراك مرنة لتناسب أحجام المنازل الذكية المختلفة، مع خيارات فترات شهرية وسنوية AuraHome يوفر.

:الوصول إلى معلومات الاشتراك

1. (الشاشة الرئيسية) **Hub** انتقل إلى صفحة
2. في شريط التنقل السفلي "Subscription" اضغط تبويب
3. اعرض خطتك الحالية، واستخدام الأجهزة، والحدود، وسجل الفوترة

:الخطط الشهرية

الخطة	السعر	حد الأجهزة	الأنسب لـ
Basic	شهر/ \$9.99	حتى 5 أجهزة	شقق صغيرة، بداية الاستخدام
Standard	شهر/ \$19.99	حتى 15 جهازًا	منازل متوسطة، عائلات
Premium	شهر/ \$39.99	حتى 50 جهازًا	منازل كبيرة، إعدادات متقدمة

: (وَقَرَّ شهرين — تعادل 10 أشهر) الخطط السنوية

الخطة	السعر	حد الأجهزة	المكافئ الشهري	التوفير
Basic Annual	سنة/ \$99.99	حتى 5 أجهزة	شهر/ \$8.33	سنة/ \$19.89
Standard Annual	سنة/ \$199.99	حتى 15 جهازًا	شهر/ \$16.67	سنة/ \$39.89
Premium Annual	سنة/ \$399.99	حتى 50 جهازًا	شهر/ \$33.33	سنة/ \$79.89

:ما الذي تتضمنه جميع الخطط

- مراقبة الأجهزة والتحكم بها في الوقت الفعلي
- (Push) إشعارات وتنبيهات فورية
- MQTT تحديثات مباشرة عبر
- سجل الأحداث الأخيرة لجميع الأجهزة
- (GTP و TEP و DGP و DLP) الوصول إلى جميع أنواع الأجهزة

:اختيار الخططة المناسبة

- تحقق من عدد الأجهزة الذكية لديك الآن أو التي تخطط لإضافتها: احسب أجهزتك
- اختر خطة تمنحك هامشًا لإضافة أجهزة مستقبلًا: **ضع النمو بالحسابان**
- (فخطط السنوية تمنحك توفيرًا كبيرًا) شهران مجانيًا، AuraHome، إذا كنت ملتزمًا باستخدام: **توفير سنوي**

يتم تطبيق حدود الأجهزة بصرامة. إذا وصلت إلى الحد الأقصى، ستحتاج إلى ترقية خطتك لإضافة المزيد من: **ملاحظة** الأجهزة.

Account Security

أمان الحساب

New accounts and first-time login

Since user accounts are provisioned by the system administrator, the admin will send your initial account credentials (email and temporary password) to you directly. When you sign in for the first time, **if the administrator has enabled the “Require Password Change” flag**, the app will redirect you to a **Change Password** screen and require you to set a new password before you can access the app. If Two-Factor Authentication (2FA) is enabled for your account, you may be asked to complete OTP/email verification during this flow. If the admin has not set the flag, you will be able to sign in normally with the provided credentials until the administrator requests a change.

الحسابات الجديدة وتسجيل الدخول لأول مرة

بما أن حسابات المستخدمين يتم إنشاؤها وتجهيزها بواسطة مسؤول النظام، فسيقوم المسؤول بإرسال بيانات اعتمادك الأولى (البريد الإلكتروني وكلمة مرور مؤقتة) إليك مباشرة. عند تسجيل الدخول لأول مرة، إذا كان المسؤول قد **فعل خيار** وسيطلب منك تعيين **Change Password** فسيقوم التطبيق بتحويلك إلى شاشة، **“Require Password Change”** مفعلة لحسابك، فقد يُطلب منك (2FA) كلمة مرور جديدة قبل أن تتمكن من استخدام التطبيق. وإذا كانت المصادقة الثنائية البريد الإلكتروني ضمن هذه العملية. أما إذا لم يفعل المسؤول هذا الخيار، فستتمكن من تسجيل الدخول/ OTP إكمال تحقق بشكل طبيعي باستخدام البيانات المرسلة حتى يطلب المسؤول تغييرها لاحقًا.

Q14: How can I change my account password?

For enhanced security, **users cannot reset or change their password directly from the app settings**. Both password resets via the **“Forgot Password”** page and forced password changes after login require a system administrator to enable the appropriate flag on the user’s account before they can proceed.

Methods (admin-controlled)

1. Password reset via the “Forgot Password” page

When to Use: You’ve forgotten your password and can’t log in.

Steps:

1. On the **Login** page, tap the **“Forgot Password?”** link below the login button.
2. Enter your registered **email address** and tap **“Send Reset Link”**.
3. If the administrator has **not** enabled the forgot-password toggle for your account, you will receive an error message: **“Users cannot reset their password directly from the app settings.”**
4. If the administrator **has** enabled the toggle, you will see: **“Verification code sent to your email. Valid for 10 minutes.”**
5. Check your email for the verification code or reset link (check spam/junk folder if not found).
6. Follow the instructions in the email to set a new password.
7. **Forced change password after login (Require Password Change flag)**

When to Use: The administrator requires you to change your password (for example, after an admin-initiated security action or policy change).

Steps:

1. **Contact** your system administrator via email or support channel to request the action (or they will contact you).
2. The admin will enable the “**Require Password Change**” flag on your account.
3. The next time you sign in with your current credentials, you’ll be automatically redirected to a “**Change Password**” screen.
4. Enter your new password (must meet security requirements), confirm it, and tap “**Change Password**” to complete the process.

Password Security Requirements:

- Minimum 8 characters (recommended: 12+ characters)
- Mix of uppercase and lowercase letters
- At least one number
- At least one special character
- Should not match previously used passwords

Important Notes:

- Your password is encrypted and stored securely
- Choose a strong, unique password you haven’t used elsewhere
- Enable 2FA (see Q15-Q23) for maximum account protection
- Never share your password with anyone, including support staff

س14: كيف يمكنني تغيير كلمة مرور حسابي

كل من إعادة التعيين. لزيادة الأمان، لا يمكن للمستخدمين إعادة تعيين كلمة المرور أو تغييرها مباشرةً من إعدادات التطبيق وتغيير كلمة المرور الإجباري بعد تسجيل الدخول يتطلبان من مسؤول النظام تفعيل “**Forgot Password**” عبر صفحة الخيار المناسب على حساب المستخدم قبل المتابعة.

(الطرق) تحت تحكم المسؤول

1. “**Forgot Password**” إعادة تعيين كلمة المرور عبر صفحة

إذا نسيت كلمة المرور ولا تستطيع تسجيل الدخول: متى تستخدمها

الخطوات:

1. أسفل زر تسجيل الدخول “Forgot Password?” اضغط رابط، Login في صفحة
2. “Send Reset Link” المسجل ثم اضغط أدخل بريدك الإلكتروني
3. “Users cannot reset their password directly from the app settings.” إذا لم يقم المسؤول بتفعيل خيار نسيان كلمة المرور لحسابك، ستظهر رسالة خطأ
4. “Verification code sent to your email. Valid for 10 minutes.” الخيار، ستري إذا قام المسؤول بتفعيل
5. spam/junk تحقق من بريدك الإلكتروني بحثًا عن رمز التحقق أو رابط إعادة التعيين (وتحقق من
6. اتبع التعليمات في البريد لتعيين كلمة مرور جديدة
7. Require Password Change تغيير كلمة المرور الإجباري بعد تسجيل الدخول (خيار

(عندما يطلب منك المسؤول تغيير كلمة المرور (مثلاً بعد إجراء أمني من المسؤول أو تغيير في السياسة: متى تستخدمها

الخطوات:

1. (مع مسؤول النظام عبر البريد أو قناة الدعم لطلب الإجراء (أو قد يتواصل معك المسؤول تواصل
2. على حسابك “Require Password Change” سيقوم المسؤول بتفعيل خيار
3. “Change Password” في المرة التالية التي تسجل فيها الدخول ببياناتك الحالية، سيتم تحويلك تلقائيًا إلى شاشة
4. “Change Password” أدخل كلمة المرور الجديدة (ويجب أن تستوفي متطلبات الأمان)، ثم أكدها واضغط لإكمال العملية

متطلبات أمان كلمة المرور

- (حد أدنى 8 أحرف (الموصى به: 12+ حرفًا
- مزيج من أحرف كبيرة وصغيرة
- رقم واحد على الأقل
- رمز خاص واحد على الأقل
- ألا تطابق كلمات مرور مستخدمة سابقًا

ملاحظات مهمة:

- يتم تشفير كلمة المرور وتخزينها بشكل آمن

- اختر كلمة مرور قوية وفريدة لم تستخدمها في مكان آخر
- انظر س15-س23 للحصول على أقصى حماية للحساب 2FA فَعَل
- لا تشارك كلمة مرورك مع أي شخص، بما في ذلك موظفي الدعم

Q14a: What sign out options are available?

Open the **Settings** tab and tap **Sign Out**; the app will show a dialog with three sign-out options:

- **Sign out from this device** — ends your session only on the current device.
- **Sign out from other devices** — signs you out from all other devices except the one you're using now.
- **Sign out from all devices** — signs you out from every device, including the current one.

All sign-out options unsubscribe your device from notifications and clear local session data; when you choose to sign out from other devices or all devices, the server revokes the corresponding sessions so those devices will need to re-authenticate.

س14أ: ما خيارات تسجيل الخروج المتاحة؟

؛ سيعرض التطبيق نافذة تحتوي على ثلاثة خيارات لتسجيل الخروج **Sign Out** واضغط **Settings** افتح تبويب

- **Sign out from this device** — ينهي جلستك على الجهاز الحالي فقط.
- **Sign out from other devices** — يسجّل خروجًا من كل الأجهزة الأخرى باستثناء الجهاز الذي تستخدمه الآن.
- **Sign out from all devices** — يسجّل خروجًا من جميع الأجهزة بما فيها الجهاز الحالي.

جميع خيارات تسجيل الخروج تقوم بإلغاء اشتراك جهازك من الإشعارات ومسح بيانات الجلسة المحلية؛ وعند اختيار تسجيل الخروج من الأجهزة الأخرى أو من جميع الأجهزة، يقوم الخادم بإلغاء الجلسات المقابلة بحيث تحتاج تلك الأجهزة لتسجيل الدخول من جديد.

Two-Factor Authentication (2FA)

المصادقة الثنائية (2FA)

Q15: What is Two-Factor Authentication and why should I use it?

Two-Factor Authentication (2FA) adds an extra layer of security to your account by requiring a second form of verification in addition to your password. This means that even if someone steals your password, they still cannot access your account without the second factor (a code sent to your email or generated by an authenticator app).

We strongly recommend enabling 2FA to protect your smart home devices and personal data from unauthorized access.

س15: ما هي المصادقة الثنائية ولماذا يجب أن أستخدمها

طبقة أمان إضافية لحسابك عبر طلب وسيلة تحقق ثانية بالإضافة إلى كلمة المرور. هذا (2FA) تضيف المصادقة الثنائية يعني أنه حتى لو حصل شخص ما على كلمة مرورك، فلن يتمكن من الدخول دون العامل الثاني (رمز يُرسل إلى بريدك الإلكتروني أو يتم توليده عبر تطبيق مصادقة).

لحماية أجهزة المنزل الذكي وبياناتك الشخصية من الوصول غير المصرح به 2FA نوصي بشدة بتفعيل.

Q16: What 2FA methods are available?

AuraHome offers **two** methods for two-factor authentication:

1. Email Verification (Easiest)

- Verification codes are sent to your registered email address
- No additional setup required
- Each code expires after 10 minutes
- Best for users who want simple, quick setup

2. Authenticator App (Most Secure)

- Uses apps like Google Authenticator, Authy, or Microsoft Authenticator
- Generates time-based codes (TOTP) that change every 30 seconds

- Works offline (no internet connection needed)
- More secure than email-based codes
- Recommended for maximum account protection

س16: ما طرق المصادقة الثنائية المتاحة

:للمصادقة الثنائية طريقتين AuraHome يوفر

1. (الأسهل) التحقق عبر البريد الإلكتروني

- يتم إرسال رموز التحقق إلى بريدك الإلكتروني المسجل
- لا يتطلب إعدادًا إضافيًا
- تنتهي صلاحية كل رمز بعد 10 دقائق
- الأنسب لمن يريد إعدادًا بسيطًا وسريعًا

2. (الأكثر أمانًا) تطبيق المصادقة (Authenticator)

- Microsoft Authenticator أو Authy أو Google Authenticator يستخدم تطبيقات مثل
- تتغير كل 30 ثانية (TOTP) يولد رموزًا زمنية
- (يعمل دون اتصال) لا يحتاج إنترنت
- أكثر أمانًا من رموز البريد الإلكتروني
- موصى به لأقصى حماية للحساب

Q17: How do I enable Email 2FA?

Steps:

1. Open the **Settings** tab from the Hub page.
2. Tap on **“Two-Factor Authentication”**.
3. Select **“Email”** as your preferred method (marked with “Easiest” badge).
4. Enter your **current password** to verify your identity.
5. Tap **“Verify and Enable”**.
6. Done! Email 2FA is now active on your account.

How It Works After Enabling:

- Every time you log in, a 6-digit verification code will be sent to your email.
- Enter this code in the app to complete your sign-in.
- Codes expire after 10 minutes for security.
- Make sure you have access to your email at all times, as you won't be able to sign in without it.

س17: كيف أفعّل المصادقة الثنائية عبر البريد الإلكتروني

الخطوات:

1. Hub من صفحة **Settings** افتح تبويب
2. اضغط **"Two-Factor Authentication"**.
3. ("Easiest") كطريقة مفضلة (موسومة بشارة **"Email"** اختر
4. للتحقق من هويتك أدخل كلمة المرور الحالية
5. اضغط **"Verify and Enable"**.
6. عبر البريد الإلكتروني مفعلة على حسابك 2FA تم! أصبحت

كيف تعمل بعد التفعيل

- في كل مرة تسجل فيها الدخول، سيتم إرسال رمز تحقق مكون من 6 أرقام إلى بريدك الإلكتروني
- أدخل الرمز في التطبيق لإكمال تسجيل الدخول
- تنتهي صلاحية الرموز بعد 10 دقائق لأسباب أمنية
- تأكد من إمكانية الوصول إلى بريدك دائماً، لأنك لن تستطيع تسجيل الدخول بدونه

Q18: How do I enable Authenticator App 2FA?

Steps:

1. Open the **Settings** tab from the Hub page.
2. Tap on **"Two-Factor Authentication"**.
3. Select **"Authenticator"** as your preferred method (marked with "Most Secure" badge).
4. Enter your **current password** to verify your identity.
5. **Install an Authenticator App** (if you don't have one):

- Google Authenticator (iOS/Android)
 - Microsoft Authenticator (iOS/Android)
 - Authy (iOS/Android/Desktop)
6. **Scan the QR Code** displayed on the screen using your authenticator app, OR
 - Tap “Can’t scan?” to view the **manual setup key** and enter it manually in your app.
 7. Tap **“I’ve Scanned the Code”** to proceed.
 8. Enter the **6-digit code** shown in your authenticator app to verify the setup.
 9. Tap **“Verify and Enable”**.
 10. **IMPORTANT:** You will be shown **10 backup codes**. Save these immediately (see Q19 below).
 11. Tap **“Done”** to complete setup.

How It Works After Enabling:

- Every time you log in, open your authenticator app to view the current 6-digit code.
- Enter this code in the app to complete your sign-in.
- Codes change every 30 seconds.
- The authenticator app works offline, so you can access codes even without internet.

Important Notes:

- Make sure your device’s time is set correctly. TOTP codes are time-based and require accurate system time.
- If you can’t see a code in your authenticator app, check your device’s clock settings.

Authenticator؟ س18: كيف أفعل المصادقة الثنائية عبر تطبيق

الخطوات:

1. Hub من صفحة **Settings** افتح تبويب

2. اضغط **“Two-Factor Authentication”**.
3. **“Most Secure”**) كطريقة مفضلة (موسومة بشارة **“Authenticator”** اختر).
4. للتحقق من هويتك أدخل كلمة المرور الحالية.
5. (إن لم يكن لديك) تثبت تطبيق مصادقة:
 - Google Authenticator (iOS/Android)
 - Microsoft Authenticator (iOS/Android)
 - Authy (iOS/Android/Desktop)
6. الظاهر على الشاشة باستخدام تطبيق المصادقة، أو QR امسح رمز:
 - وإدخاله يدويًا في التطبيق لعرض مفتاح الإعداد اليدوي **“Can’t scan?”** اضغط
7. للمتابعة **“I’ve Scanned the Code”** اضغط.
8. الظاهر في تطبيق المصادقة للتحقق من الإعداد أدخل الرمز المكوّن من 6 أرقام.
9. اضغط **“Verify and Enable”**.
10. (احفظها فورًا) انظر س19 أدناه. رموز احتياطية 10 سيتم عرض :مهم
11. لإكمال الإعداد **“Done”** اضغط.

كيف تعمل بعد التفعيل

- في كل مرة تسجّل فيها الدخول، افتح تطبيق المصادقة لعرض الرمز الحالي المكوّن من 6 أرقام.
- أدخل الرمز في التطبيق لإكمال تسجيل الدخول.
- تتغير الرموز كل 30 ثانية.
- يعمل تطبيق المصادقة دون إنترنت، لذا يمكنك الوصول للرموز حتى بدون اتصال.

ملاحظات مهمة

- تعتمد على الوقت وتحتاج وقت نظام دقيق TOTP تأكد من ضبط وقت جهازك بشكل صحيح. رموز
- إذا لم تتمكن من رؤية رمز في تطبيق المصادقة، تحقق من إعدادات ساعة الجهاز.

Q19: What are backup codes and how should I handle them?

Backup codes are **emergency access codes** provided when you enable Authenticator App 2FA. They allow you to sign in to your account if you lose access to your authenticator device (e.g., lost phone, app uninstalled, device broken).

Key Facts:

- You receive **10 backup codes** when enabling authenticator 2FA.
- Each code is **8 characters** in the format XXXX-XXXX.
- **Each code can only be used once.** Once used, it becomes invalid.
- **These codes will NOT be shown again** after the initial setup screen.

How to Save Them:

1. **Copy All Codes:** Tap the “Copy All” button to copy all codes to your clipboard, then paste them into a secure password manager or encrypted note.
2. **Download PDF:** Tap the “Download” button to save the codes as a PDF file to your device. Store this file securely.
3. **Write Them Down:** Print or write the codes on paper and store them in a safe, physical location (e.g., a locked drawer or safe).

How to Use a Backup Code:

1. When logging in, if you cannot access your authenticator app, tap “**Use backup code instead**” on the verification screen.
2. Enter one of your saved backup codes in the format XXXX-XXXX.
3. Tap “**Verify & Continue**”.
4. Once used, that specific code is permanently invalidated.

Security Warning:

- Keep backup codes as secure as your password. Anyone with a backup code can access your account.

- If you run out of backup codes or lose them, you will need to contact the system administrator to regain access.

س19: ما هي الرموز الاحتياطية وكيف أتعامل معها

نتيح لك تسجيل Authenticator عبر تطبيق 2FA يتم تزويدك بها عند تفعيل هي رموز دخول للطوارئ الرموز الاحتياطية (الدخول إذا فقدت الوصول إلى جهاز/تطبيق المصادقة (مثل فقدان الهاتف، حذف التطبيق، أو تعطل الجهاز).

حقائق أساسية:

- Authenticator عند تفعيل المصادقة عبر تطبيق رموز احتياطية 10 تحصل على
- بصيغة XXXX-XXXX أحرف 8 كل رمز مكون من
- وبعد استخدامه يصبح غير صالح، كل رمز يُستخدم مرة واحدة فقط
- بعد شاشة الإعداد الأولى لن يتم عرض هذه الرموز مرة أخرى

كيفية حفظها:

1. لنسخ جميع الرموز إلى الحافظة، ثم الصقها في مدير كلمات مرور "Copy All" اضغط زر: نسخ جميع الرموز
آمن أو ملاحظة مشفرة
2. على جهازك. خزّن الملف بأمان PDF لحفظ الرموز كملف "Download" اضغط زر: PDF تنزيل
3. (اطبع الرموز أو اكتبها على ورق واحتفظ بها في مكان آمن (مثل درج مقفل أو خزانة: كتابتها

كيفية استخدام رمز احتياطي:

1. في "Use backup code instead" عند تسجيل الدخول، إذا لم تستطع الوصول لتطبيق المصادقة، اضغط
شاشة التحقق
2. XXXX-XXXX أدخل أحد الرموز التي حفظتها بصيغة
3. "Verify & Continue" اضغط
4. بعد الاستخدام، يتم إلغاء صلاحية ذلك الرمز نهائيًا

تحذير أمني:

- احفظ الرموز الاحتياطية بنفس مستوى أمان كلمة المرور. أي شخص يملك رمزًا احتياطيًا يمكنه الدخول إلى حسابك
- إذا نفدت الرموز أو فقدتها، ستحتاج للتواصل مع مسؤول النظام لاستعادة الوصول

Q20: How do I use 2FA when logging in?

Login Flow with 2FA Enabled:

1. **Enter Email and Password** on the login screen and tap “Sign In”.
2. **Verification Screen Appears:**
 - **If Email 2FA is enabled:**
 - Check your email inbox for a message from AuraHome.
 - Find the 6-digit verification code.
 - Enter the code in the app.
 - Tap “Verify & Continue”.
 - If you didn’t receive the code, tap “Resend” (available after a cooldown period).
 - **If Authenticator App 2FA is enabled:**
 - Open your authenticator app (e.g., Google Authenticator).
 - Find the AuraHome entry and view the current 6-digit code.
 - Enter the code in the app before it expires (codes change every 30 seconds).
 - Tap “Verify & Continue”.
 - **Alternative:** If you lost access to your authenticator app, tap “Use backup code instead” and enter one of your saved backup codes.
3. **Access Granted:** After successful verification, you will be signed in to your account.

Troubleshooting:

- **Email Code Not Arriving?** Check your spam/junk folder, or tap “Resend” to request a new code.
- **Authenticator Code Not Working?** Ensure your device’s time is set to automatic. TOTP codes require accurate system time.

- **Lost Authenticator Access?** Use a backup code. If you don't have backup codes, contact the system administrator.

؟ عند تسجيل الدخول 2FA س20: كيف أستخدم

2FA: تدفق تسجيل الدخول عند تفعيل

1. "Sign In" في شاشة تسجيل الدخول ثم اضغط أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور

2. تظهر شاشة التحقق:

– عبر البريد الإلكتروني مفعلة 2FA إذا كانت

- AuraHome تحقق من صندوق بريدك لرسالة من
- اعثر على رمز التحقق المكون من 6 أرقام
- أدخل الرمز في التطبيق
- اضغط "Verify & Continue"
- (متاح بعد فترة تهدئة) "Resend" إن لم يصلك الرمز، اضغط

– مفعلة Authenticator عبر تطبيق 2FA إذا كانت

- (Google Authenticator افتح تطبيق المصادقة (مثل
- واعرض الرمز الحالي المكون من 6 أرقام AuraHome ابحث عن إدخال
- (أدخل الرمز في التطبيق قبل انتهاء صلاحيته (يتغير كل 30 ثانية
- اضغط "Verify & Continue"
- وأدخل "Use backup code instead" إذا فقدت الوصول لتطبيق المصادقة، اضغط: بديل
- أحد الرموز الاحتياطية التي حفظتها

3. بعد نجاح التحقق سيتم تسجيل دخولك إلى حسابك: يتم منح الوصول

:استكشاف الأخطاء

- لطلب رمز جديد "Resend" أو اضغط spam/junk تحقق من؟ لم يصل رمز البريد
- تحتاج وقتًا دقيقًا TOTP تأكد من ضبط الوقت تلقائيًا؛ رموز لا يعمل Authenticator رمز
- استخدم رمزًا احتياطيًا، وإن لم يكن لديك تواصل مع مسؤول النظام؟ Authenticator فقدت الوصول لـ

Q21: When is 2FA required?

2FA verification is required **every time you sign in** to the app with your email and password.

This includes:

- Signing in from a new device
- Signing in after logging out
- Signing in after your session expires

Note: Once signed in, you won't be asked for 2FA codes again until you log out or your session expires.

مطلوبة 2FA س21: متى تكون

:إلى التطبيق باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور، بما في ذلك مطلوبًا في كل مرة تسجل فيها الدخول 2FA يكون تحقق

- تسجيل الدخول من جهاز جديد
- تسجيل الدخول بعد تسجيل الخروج
- تسجيل الدخول بعد انتهاء صلاحية الجلسة

مرة أخرى حتى تسجل الخروج أو تنتهي صلاحية جلستك 2FA بعد تسجيل الدخول بنجاح، لن يُطلب منك رمز: **ملاحظة**

Q22: How do I disable 2FA?

Steps:

1. Open the **Settings** tab from the Hub page.
2. Tap on **“Two-Factor Authentication”**.
3. You will see a green status card indicating **“Two-factor authentication is currently enabled”** with your current method (Email or Authenticator App).
4. Scroll down to the **“Disable 2FA”** section.
5. Tap the **“Disable 2FA”** button.
6. Enter your **current password** to confirm.
7. Tap **“Disable”**.
8. 2FA is now disabled. You will see a confirmation message.

Important Notes:

- Disabling 2FA makes your account **less secure**. We recommend keeping it enabled.
- You can re-enable 2FA at any time by following the setup steps again (Q17 or Q18).
- If you disable Authenticator App 2FA, your saved backup codes will no longer work. You will receive **new backup codes** if you re-enable authenticator 2FA in the future.

2FA س22: كيف أعطل

الخطوات:

1. Hub من صفحة **Settings** افتح تبويب
2. اضغط **“Two-Factor Authentication”**.
3. مع طريقتك **“Two-factor authentication is currently enabled”** ستري بطاقة حالة خضراء تشير إلى أن (Email أو Authenticator App) الحالية
4. **“Disable 2FA”** مرّر لأسفل إلى قسم
5. **“Disable 2FA”** اضغط زر
6. للتأكيد أدخل كلمة المرور الحالية
7. **“Disable”** اضغط
8. وستظهر رسالة تأكيد 2FA تم تعطيل

ملاحظات مهمة:

- نوصي بإبقائها مفعلة. يجعل حسابك أقل أماناً 2FA تعطيل
- (18 في أي وقت باتباع خطوات الإعداد مرة أخرى (س17 أو س 2FA يمكنك إعادة تفعيل
- فلن تعمل الرموز الاحتياطية المحفوظة. ستحصل على رموز Authenticator عبر تطبيق 2FA إذا عطّلت لاحقاً Authenticator إذا أعدت تفعيل احتياطية جديدة

Q23: Can I switch between Email and Authenticator 2FA methods?

Yes, you can change your 2FA method at any time.

Process:

1. **Disable your current 2FA method** following the steps in Q22.

2. **Enable the new method** following the setup steps in Q17 (for Email) or Q18 (for Authenticator App).

Important: If you switch from Authenticator App to Email, your old backup codes will no longer work. If you later switch back to Authenticator App, you will receive a **new set of backup codes**.

Authenticator؟ عبر البريد و 2FA س23: هل يمكنني التبديل بين

في أي وقت 2FA نعم، يمكنك تغيير طريقة

العملية:

1. 22. باتتباع الخطوات في س الحالية 2FA عطل طريقة
2. (Authenticator) باتتباع خطوات الإعداد في س17 (للبريد الإلكتروني) أو س18 (لتطبيق فعل الطريقة الجديدة)

Authenticator فلن تعمل الرموز الاحتياطية القديمة. وإذا عدت لاحقاً إلى Email إلى Authenticator إذا بدلت من: مهم
فستحصل على مجموعة جديدة من الرموز الاحتياطية