VE1
B013
Gainta

VMH1 VMH2
Винт DIN 7985 M3x6 Винт DIN 7985 M3x6
Шайба DIN 125 D3 Шайба DIN 125 D3
Корпус Корпус
Стойка DI5M3x18 Стойка DI5M3x18
Плата Плата
Винт DIN 7985 M3x6 Винт DIN 7985 M3x6

R12
10 кОм
1%
1206

R17
10 кОм
1%
1206

VD2
1N6263
VD3
1N6263
VD4
1N6263
VD5
1N6263

C7
1,0 мкФ
10%
50 В

C10
1,0 мкФ
10%
50 В

C4
470 пФ
5%
50 В
1206

R6
10 кОм
1%
1206

C8
470 пФ
5%
50 В
1206

C11
470 пФ
5%
50 В
1206

R20
22 кОм
1%
1206

R21
470 кОм
1%
1206

R23
10 кОм
1%
1206

C15
1,0 мкФ
10%
50 В

R5
510 кОм
1206

C5
1,0 мкФ
10%
50 В

C6
1,0 мкФ
10%
50 В

R9
10 кОм
1%
1206

R11
470 кОм
1%
1206

C9
1,0 мкФ
10%
50 В

R14
10 кОм
1%
1206

R16
470 кОм
1%
1206

C12
3,9 нФ
10%
50 В

C14
1,0 мкФ
50 В

R3
39 кОм
1%
1206

C3
1,0 мкФ
10%
50 В

VT1
2N5088 Song Huei Electric

RP3
SUSTAIN
100 кОм (A)
R16K1-L20KC
Song Huei Electric

VT2
2N5088

VT3
2N5088

RP2
TONE
100 кОм (B)
R16K1-L20KC
Song Huei Electric

VT4
2N5088

RP1
VOLUME
100 кОм (A)
R16K1-L20KC
Song Huei Electric

IN-CIR
OUT-CIR

R4
100 кОм
1%
1206

R7
100 кОм
1%
1206

R8
1,8 кОм
1%
1206

R10
100 кОм
1%
1206

R13
390 Ом
5%
1206

R15
100 кОм
1%
1206

R18
390 Ом
5%
1206

R19
22 кОм
1%
1206

C13
10 нФ
10%
50 В

R22
100 кОм
1%
1206

R24
2,0 кОм
1%
1206

XS1
9V
DC-005
Daier

VD1
1N5817

PP3-POS

C1
10 мкФ
20%
16 В

C2
100 нФ
10%
50 В

+9 В

XS2
IN
PJ-644C
Daier

IN-CON
PP3-NEG
PP3-NEG

SB1
PBS-24-302SP
Daier

OUT-CON OUT-CIR
IN-CIR
LED

IN-CON IN-CIR

X3

XS3
OUT
PJ-644C
Daier

OUT-CON

HL1
FYL-5013UWC
Foryard

VLS1
BR-12.7
Kingbright

R1
10 кОм
1%
1206

LED

X1
PP3-POS

GB1
9 В
PP3
Держатель: BS-E
Заглушка: BS-E

X2
PP3-NEG

IN-CIR

R2
1,0 МОм
1%
0.125 Вт

Igor Ivanov
Sheet: /
File: big_muff_r3a_nyc.sch
Title: Big Muff (NYC)
Rev: 3A
Size: A2 Date: 2022-11-18
KiCad E.D.A. kicad 5.1.6-c6e7f7d87ubuntu19.10.1 Id: 1/1