VE1
B013
Gainta

R13
10 кОм
1%
1206

R18
10 кОм
1%
1206

VD2
1N6263

VD4
1N6263

C7
1,0 мкФ
10%
50 В

C10
1,0 мкФ
10%
50 В

VD3
1N6263

VD5
1N6263

C4
470 пФ
5%
50 В
1206

R7
10 кОм
1%
1206

C8
470 пФ
5%
50 В
1206

C11
470 пФ
5%
50 В
1206

C5
1,0 мкФ
10%
50 В

C6
1,0 мкФ
10%
50 В

R6
510 кОм
1206

RP3
SUSTAIN
100 кОм (A)
PDB181-E415F
Bourns

R10
10 кОм
1%
1206

R12
470 кОм
1%
1206

C9
1,0 мкФ
10%
50 В

R15
10 кОм
1%
1206

R17
470 кОм
1%
1206

C12
3,9 нФ
10%
50 В

R21
22 кОм
1%
1206

R22
470 кОм
1%
1206

R24
10 кОм
1%
1206

C15
1,0 мкФ
10%
50 В

R4
39 кОм
1%
1206

C3
1,0 мкФ
10%
50 В

IN-CIR

VT1
2N5088

VT2
2N5088

VT3
2N5088

C14
1,0 мкФ
10%
50 В

RP2
TONE
100 кОм (B)
PDB181-E415F
Bourns

VT4
2N5088

RP1
VOLUME
100 кОм (A)
PDB181-E415F
Bourns

OUT-CIR

R5
100 кОм
1%
1206

R8
100 кОм
1%
1206

R9
1,8 кОм
1%
1206

R11
100 кОм
1%
1206

R14
390 Ом
1%
1206

R16
100 кОм
1%
1206

R19
390 Ом
1%
1206

R20
22 кОм
1%
1206

C13
10 нФ
10%
50 В

R23
100 кОм
1%
1206

R25
2,0 кОм
1%
1206

XP1
9V
DC-005S
Daier

VD1
1N5817

PP3-POS

V

C1
10 мкФ
20%
16 В

C2
100 нФ
10%
50 В

R3
X
0,125 Вт

XS1
IN
PJ-644C
Daier

IN-CON
PP3-NEG

SB1
PBS-24-302SP
Daier

OUT-CON
OUT-CIR
V
LED
IN-CON
IN-CIR
X3

XS2
OUT
PJ-644C
Daier

OUT-CON

HL1
FYL-5013UWC
Foryard

VLS1
BR-17.8
Kingbright

LED

R1
10 кОм
5%
0,125 Вт

X1
PP3-POS

GB1
9 В
PP3
Держатель: BS-E
Заглушка: BS-E

X2
PP3-NEG

IN-CIR

R2
1,0 МОм
1%
0,125 Вт

Big Muff [REV2A] NYC
Sheet: /
File: ТКП-1.13.А-1.sch
Title: ТКП-1.13.А-1
Size: A2   Date: 2024-05-23   Rev: 2A
KiCad E.D.A. kicad 5.1.12-84ad8e8a8692ubuntu20.04.1   Id: 1/1