

导出使用混合编程语言的 SIMATIC SD 格式的块



将混合块导出为 SIMATIC SD 格式

通过 SIMATIC SD 格式，除了以创建语言编写的程序代码外，还可导出和导入包含 SCL 程序段的 LAD 和 FBD 块。s7dcl 文件的 pragma 指令中指定了块的编程语言。

LAD 块的 Pragma 指令：

```
{
    S7_Optimized := "TRUE";
    S7_PREFERREDLanguage := "LAD";
    S7_Version := "0.1"
}
```

FBD 块的 Pragma 指令：

```
{
    S7_Optimized := "TRUE";
    S7_PREFERREDLanguage := "FBD";
    S7_Version := "0.1"
}
```

对于每个程序段，会在 NETWORK 关键字前的花括号中指定编程语言。

对于 LAD：

```
{ S7_Language := "LAD" }
NETWORK
...
END_NETWORK
```

对于 FBD：

```
{ S7_Language := "FBD" }
NETWORK
...
END_NETWORK
```

对于 SCL：

```
{ S7_Language := "SCL" }
NETWORK
...
END_NETWORK
```

说明

禁止导入混合型 SCL 块

TIA Portal 中的 SCL 块不能包含其它编程语言。导入时，请确保带有 `pragma { S7_EditorMode = "SCL" }` 的 `s7dcl` 文件中不包含使用其它编程语言的程序段。否则，导入将失败。

说明

SIMATIC SD 不支持 STL

SIMATIC SD 不支持 STL。无法导出包含 STL 程序段的块。