

تشغيل أكثر من كاشير أو فرع

ملحق دليل المستخدم — Z Shop · إضافة مدفوعة

مين محتاج الإضافة دي؟

- محل فيه أكثر من كاشير على أجهزة مختلفة، وعايز كلهم يشوفوا نفس المنتجات والمخزون.
 - صاحب أكثر من فرع، وعايز يتابع كل فرع — أو كل الفروع مع بعض — من أي جهاز.
 - محل عنده مخزن رئيسي بيوزّع منه على الفروع.
- كل جهاز يفضل بيع عادي من غير نت، وبيبعث اللي حصل عنده لسيرفر سمارت زون أول ما النت يرجع، ويستلم تغييرات الفروع الثانية. لو المحل فيه كاشير واحد بس، مش محتاج الإضافة دي خالص.

الفروع ومفاتيحها بيعملها المورد: كَلّم سمارت زون على واتساب 01551157197، وقول عدد الفروع والكاشيرات وهل عندك مخزن رئيسي. هيوصلك عنوان السيرفر ومفتاح لكل فرع.

ربط جهاز بالفرع

1. افتح الإعدادات ← البيانات.
2. في «طريقة تشغيل البيانات» اختار «أكثر من فرع (سيرفر)».
3. اكتب عنوان سيرفر الفروع ومفتاح الفرع اللي وصلوك من المورد.
4. اضغط **اربط الجهاز ده بالفرع**. البرنامج هيعيد تشغيل نفسه متربط بالفرع.

الإعدادات

المحل

الفواتير

الملصقات

الفئات والدفع

الفاوتر

البيانات

الترخيص والأمان

Z Shop

سوبر ماركيت النور

المدير

لوحة المتابعة

نقطة البيع

المنتجات 25

نواقص المخزون

المبيعات

الموردين

المديونية

المصاريف

الإحصائيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

طريقة تشغيل البيانات

محل واحد: كل البيانات على الجهاز ده أكثر من فرع: كل فرع بيعت اللي حصل عنده سيرفر المحل، ويقفل بيع عادي لو النت فصل.

أكثر من فرع (سيرفر)

سيرفر الفروع

١. عنوان سيرفر الفروع (من المورد)

٢. مفتاح الفرع (من المورد)

كل فرع ليه مفتاح بيعمله المورد لو السيرفر عليه داتا المحل، الجهاز ده هياخد مكان اللي عليه، لو ده أول فرع للمحل، بيانات الجهاز ده هي اللي هتتبع وتبقى نسخة المحل لياقي الفروع.

اربط الجهاز ده بالفرع

حفظ

الإعدادات ← البيانات ← أكثر من فرع

أول جهاز في الفرع: لو السيرفر عليه داتا للفرع ده، الجهاز هياخد مكان اللي عليه. لو ده أول جهاز للمحل، بيانات الجهاز ده هي اللي هتتبع وتبقى نسخة المحل لكل الفروع. اعمل نسخة احتياطية قبل الربط.

بعد الربط

الحاجة	بتشتغل إزاي
المزامنة	لوحدها بعد أي تغيير، وكل كام ثانية تستلم تغييرات الفروع. لو النت فصل بتكمل أول ما يرجع. حالتها ظاهرة أعلى القائمة الجانبية (● متزامن مع السيرفر).
المنتجات والموردين والمستخدمين	مشتركة بين كل الفروع. التعديل عليها بيتعمل من حساب الأدمن.
المبيعات والمخزون والمصاريف	كل فرع ليه بتاعته. كل فرع بيع ويعرض بس المنتجات اللي عنده.
الموظفين	كل موظف تبع فرعه، ومينفعش يسجل دخول من فرع تاني.
حساب الأدمن	مفتوح في فرع واحد في المرة. لو فتحته من فرع تاني البرنامج بيسألك قبل ما ياخده.
أرقام الفواتير	ليها كود الفرع في أولها، عشان تعرف الفاتورة من أنهي فرع.

متابعة الفروع كأدمن

في لوحة المتابعة والمخزون والمبيعات والموردين والمديونية والمصاريف والإحصائيات، اختار من «بيانات» أعلى الشاشة: **الفرع ده**، أو أي فرع ثاني، أو **كل الفروع**. بيانات الفروع الثانية للعرض بس، ويتحدث لوحدها. البيع والتعديل بيتعملوا من جهاز الفرع نفسه.

المخزن الرئيسي والتحويلات

- **المخزن الرئيسي** بتديره كأدمن من أي فرع، من غير جهاز لوحده: **استلام من مورد**، **تحويل** لفرع، و **تسوية جرد**. تقدر تضيف **صنف جديد** للمخزن بكمية افتتاحية، ومش هيظهر في الفروع غير لما يوصلها منه.
- **التحويلات**: من شاشة **التحويلات** ابعت بضاعة من المكان ده لفرع ثاني أو للمخزن. الكميات بتتخصم من هنا أول ما تتبعت، وتنزل عند المكان الثاني لوحدها بعد المزامنة.
- الأدمن يقدر يطلب بضاعة من فرع ثاني: التحويل يبطلع من الفرع ده لوحده أول ما يتزامن، وبعدها ينزل عندك.
- لو اتبعت حاجة غلط، المكان الثاني يرجعها بتحويل عكسي.

لو جهاز باظ أو ضاع

1. نزل Z Shop على الجهاز الجديد وفعله.
 2. اربطه بنفس مفتاح الفرع من الإعدادات ← البيانات.
 3. البرنامج بيرجع بيانات الفرع من السيرفر ويكمل شغله.
- ولو حصلت مشكلة في البيانات على جهاز شغال: الإعدادات ← البيانات ← **استرجاع الداتا من السيرفر** — بييجيب نسخة السيرفر ويكتبها مكان اللي على الجهاز. لو فيه تغييرات لسه موصلتش السيرفر، دوس **مزامنة دلوكتي** الأول.
- وعشان تفصل جهاز عن الفروع: الإعدادات ← البيانات ← رجّع «طريقة تشغيل البيانات» لـ «محل واحد». البرنامج بيعت آخر التغييرات، ويسألك تحتفظ ببيانات الفرع على الجهاز أو تمسحها وتبدأ من الأول.