DSDT has the following device names, method names

EC controller

（1）EC 控制器【PNP0C09】：ECDV

Cover equipment

（2）盖子设备【PNP0C0D】：LID0

（3）Method：BTNV

（4）Method：BRT6

（5）Method：OSID

List of important patches

Patch type	Rename		Patch name	Remark
	name	Binary data		
Operating system patches	OSID to XSID　Find	：4F534944	SSDT-OC-XOSI	OSID to XSID 在 After _OSI to XOSI 前 Before
	Replace	：58534944		
	_OSI to XOSI	：5F4F5349		
		：584F5349		
Work Mode Patch	无 unable		SSDT-OCWork-dell	General case single system use
Brightness Shortcut Patch	BRT6 to XRT6(dell)	：4252543602A00B93	SSDT-BKeyBRT6-dell	Requires operating system patch or Work Mode Patch
		：5852543602A00B93		
Fn+Insert 补丁集合 Patch collection	_PTS to ZPTS(1,N)或者 _PTS to ZPTS(1,S)	：5F50545301	SSDT-PTSWAK	综合补丁。 综合补丁需要对 _PTS、_WAK 更名。 根据 DSDT 内容选用 对应的更名。 Comprehensive patches. Comprehensive patches need to rename _PTS, _WAK. Select the corresponding rename according to the DSDT content.
		：5A50545301		
		：5F50545309		
		：5A50545309		
	_WAK to ZWAK(1,N)或者 _WAK to ZWAK(1,S)	：5F57414B01		
		：5A57414B01		
		：5F57414B09		
		：5A57414B09		
	_LID to XLID	：5F4C494400	SSDT-LIDpatch	盖子状态补丁 Lid status patch
		：584C494400		
	BTNV to XTNV(dell)	：42544E5602	SSDT-FnInsert_BTNV-dell	睡眠按键补丁 Sleep Button Patch
		：58544E5602		
Open cover bright screen patch 开盖亮屏补丁	无		SSDT-EXT4-WakeScreen	Requires Comprehensive Patch 需要综合补丁

三、公用补丁列表　Third, the public patch list

补丁种类 Patch type	更名 rename		补丁名 Patch name	备注 remark
	名称 name	二进制数据 Binary data		
仿冒 EC　Counterfeit EC	无	unable	SSDT-EC	
仿冒光传感器 Counterfeit light sensor	无	unable	SSDT-ALS0	
注入 X86　Inject X86	无	unable	SSDT-PLUG-xxx	根据 DSDT 内容选用 Select based on DSDT content
PNLF	无	unable	SSDT-PNLF-xxx	根据 CPU 类型选用 Select according to CPU type
0D6D 补丁 0D6D patch	GPRW to XPRW	查找：4750525702 replace 替换：5850525702	SSDT-GPRW	
SBUS 补丁 patch	无	unable	SSDT-SBUS	
MCHC 补丁 patch	无	unable	SSDT-MCHC	

其他补丁：参见《OC-little-master》

Other patches: see OC-little-master