

Laboratório de Hardware

Aula 17 — Diagnóstico de Armazenamento: HD e SSD

Nome: _____ Data: _____

1. Diagnóstico de armazenamento (HD/SSD)

Sintoma	Causa provável	Ferramenta de diagnóstico
Travamento ao acessar arquivos	Setores defeituosos no HD	CrystalDiskInfo, chkdsk
Arquivos corrompidos	Falha na gravação / setores ruins	chkdsk /f /r
HD não aparece no SO	Cabo, formato ou partição	Gerenciamento de disco
SSD muito lento	Desgaste acelerado (TBW esgotado)	CrystalDiskInfo (% de vida)
Barulho de clique no HD	Cabeça de leitura com defeito	Backup imediato!

2. Sistema SMART — Monitor de saúde do disco

SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) é um sistema que monitora a saúde do HD/SSD e alerta sobre falhas iminentes. O CrystalDiskInfo lê esses dados:

Status SMART	Significado	Ação
Good (Bom)	Disco saudável	Monitorar normalmente
Caution (Atenção)	Indicadores em valor limiar	Fazer backup imediato
Bad (Ruim)	Falha iminente ou em curso	Substituir com urgência

Exercício 1 — Interpretação SMART

Abra o CrystalDiskInfo (ou pesquise uma imagem de exemplo) e anote: qual o status geral do disco, e quais atributos estão em amarelo ou vermelho?

Exercício 2 — Cenário crítico

Um técnico recebe um computador com barulho de cliques no HD. Qual deve ser sua primeira ação, antes de qualquer diagnóstico aprofundado? Por quê?

Resumo da aula

- CrystalDiskInfo lê o SMART e mostra a saúde do HD/SSD em tempo real.
- Barulho de cliques no HD é sinal de emergência — faça backup imediatamente.
- Status Caution ou Bad requer ação urgente antes da perda total dos dados.