



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

PR Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Nom du fichier projet:	C:\Users\ldbaisnee\Desktop\SMXA0002 SISTEMA.ssm
Date de création:	19/04/2024 08:02:32
Statut du projet:	
Numéro projet:	
Version projet:	V1
Auteurs:	DB
Responsable projet:	JT
Vérificateur:	JT
Machine/point dangereux:	
Documentation:	
Documents:	
Version du logiciel:	2.0.8 build 4
Version de la norme:	ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012
Checksum:	d986f3ca7cb5588d901c105595087544
Options:	☒ Utiliser des niveaux intermédiaires de DC pour le calcul de PFHD (plus précis) ☐ Passage pour le MTTFD de 2500 à 100 ans pour la catégorie 4.
Statut:	vert
Notes:	Il n'y a pas d'avertissement listé dans ce projet (ou dans les éléments le composant).

Options d'impression

- | | |
|--|--|
| ☒ Afficher les détails du dispositif | ☒ Afficher les recommandations du PL et de la Catégorie |
| ☒ Afficher la documentation pour FS, SS, BL and EL | ☒ Afficher la documentation pour les paramètres réels au PLr, PL, Catégorie, CCF, MTTFD and DC |
| ☒ Afficher le détail des mesures pour le CCF et DC | ☒ Afficher les messages |

Fonction de sécurité contenue**SF** Nom: Arrêt d'urgence

Requis: PLr e	Atteint: PL e	PFHD [1/h]: 9,9E-8	Statut: vert
---------------	---------------	--------------------	--------------

SF Nom: Porte d'accès machine

Requis: PLr e	Atteint: PL e	PFHD [1/h]: 5,1E-8	Statut: vert
---------------	---------------	--------------------	--------------

SF Nom: STO Variateur

Requis: PLr d	Atteint: PL d	PFHD [1/h]: 7,2E-7	Statut: vert
---------------	---------------	--------------------	--------------



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: Arrêt d'urgence

Identifier of the Safety function:

Type de fonction de sécurité: Fonction arrêt d'urgence

Evénement déclencheur:

Réaction et
comportement lors d'une défaillance
d'alimentation:

Etat sûr:

Mode opératoire:

Fréquence de demande:

Temps de réponse:

Priorité:

Documentation:

Documents:

Niveau de Performance Requis Fonction de sécurité


PLr (par le graphe de risque): e

Gravité de la blessure (S): False Blessure grave (normalement irréversible, y compris le décès)

Fréquence/durée d'exposition au phénomène da Fréquente à continu / longue durée d'exposition

Possibilité d'évitement (P): Rarement possible

Graphe de risque:



Documentation:

Documents:

Niveau de Performance Fonction de sécurité

PL atteint: e PFHD [1/h]: 9,9E-8

Statut / Messages Fonction de sécurité

Statut: vert

Sous-systèmes (1 / 5)**SB Nom: SEC01**

Référence du concepteur: 2900509

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Identification du dispositif: 2900509_01

Groupe du dispositif: Klassische Sicherheitsrelais

Numéro de série: 2900509

Révision: 01

Fonction:

☐ Entrée
☐ Sortie☒ Logique
☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: Arrêt d'urgence

Cas d'utilisation:	2CH 8766 Schaltzyklen pro Jahr 5 A DC 13 - -
Description du cas d'utilisation:	2CH 8766 Schaltzyklen pro Jahr B10d=300.000 bei 5 A DC 13

Documentation Sous-système

Documentation:	Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V DC, steckbare Schraubklemme
----------------	---

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:	Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)
----------------------	--

PL: e	Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.
-------	--

PL atteint: e	PFHD [1/h]: 5,1E-10
---------------	---------------------

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20	Temps de mission minimum [ans]: 20
----------------------------	------------------------------------

Catégorie Sous-système

Cat.:	4
Exigences de la catégorie:	Pleinement rempli
Exigences des catégories:	Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:	vert
---------	------

Sous-systèmes (2 / 5)**SB** Nom: AU1

Référence du concepteur: XB5AT845] + [ZBE102	Numéro d'inventaire:
--	----------------------

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:	Schneider Electric SE
Identification du dispositif:	E-stop, 2 contacts Input devices
Groupe du dispositif:	Eingabegeraete
Numéro de série: E-stop, 2 contacts	Révision: N/A

Fonction:	☒ Entrée	☐ Logique
	☐ Sortie	☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: Arrêt d'urgence

Cas d'utilisation: Eingang | - | - | -

Description du cas d'utilisation:

Documentation Sous-système

Documentation: -

Documents: .\pdf\Emergency_stop.pdf

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL: Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: e Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: e PFHD [1/h]: 2,5E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20 Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.: 4

Exigences de la catégorie: Pleinement rempli

Exigences des catégories: Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut: vert

Sous-systèmes (3 / 5)**SB** Nom: AU10

Référence du concepteur: XB5AT845] + [ZBE102 Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif: Schneider Electric SE

Identification du dispositif: E-stop, 2 contacts | Input devices

Groupe du dispositif: Eingabegeraete

Numéro de série: E-stop, 2 contacts Révision: N/A

Fonction: ☒ Entrée ☐ Logique
☐ Sortie ☐ inconnu

Cas d'utilisation: Eingang | - | - | -

Description du cas d'utilisation:



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: Arrêt d'urgence*Documentation Sous-système*

Documentation:	-
Documents:	.\\pdf\\Emergency_stop.pdf

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:	Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)
PL: e	Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.
PL atteint: e	PFHD [1/h]: 2,5E-8
Documentation:	
Temps de mission [ans]: 20	Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:	4
Exigences de la catégorie:	Pleinement rempli
Exigences des catégories:	Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences
Documentation:	
Source (ex : norme) Catégorie:	
Fichier:	

Statut / Messages Sous-système

Statut:	vert
---------	------

Sous-systèmes (4 / 5)**SB** Nom: AU20

Référence du concepteur: XB5AT845] + [ZBE102 Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:	Schneider Electric SE
Identification du dispositif:	E-stop, 2 contacts Input devices
Groupe du dispositif:	Eingabegeraete
Numéro de série: E-stop, 2 contacts	Révision: N/A
Fonction:	☒ Entrée ☐ Logique ☐ Sortie ☐ inconnu
Cas d'utilisation:	Eingang - - -

Description du cas d'utilisation:

Documentation Sous-système

Documentation:	-
----------------	---



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: Arrêt d'urgence

Documents:	.pdf\Emergency_stop.pdf
------------	-------------------------

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:	Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)
----------------------	--

PL: e	Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.
-------	--

PL atteint: e	PFHD [1/h]: 2,5E-8
---------------	--------------------

Documentation:	
----------------	--

Temps de mission [ans]: 20	Temps de mission minimum [ans]: 20
----------------------------	------------------------------------

Catégorie Sous-système

Cat.:	4
-------	---

Exigences de la catégorie:	Pleinement rempli
----------------------------	-------------------

Exigences des catégories:	Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences
---------------------------	--

Documentation:	
----------------	--

Source (ex : norme) Catégorie:	
--------------------------------	--

Fichier:	
----------	--

Statut / Messages Sous-système

Statut:	vert
---------	------

Sous-systèmes (5 / 5)**SB** Nom: AU30

Référence du concepteur: XB5AT845] + [ZBE102	Numéro d'inventaire:
--	----------------------

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:	Schneider Electric SE
----------------------------	-----------------------

Identification du dispositif:	E-stop, 2 contacts Input devices
-------------------------------	------------------------------------

Groupe du dispositif:	Eingabegeraete
-----------------------	----------------

Numéro de série: E-stop, 2 contacts	Révision: N/A
-------------------------------------	---------------

Fonction:	☒ Entrée ☐ Logique
	☐ Sortie ☐ inconnu

Cas d'utilisation:	Eingang - - -
--------------------	---------------------

Description du cas d'utilisation:	
-----------------------------------	--

Documentation Sous-système

Documentation:	-
----------------	---

Documents:	.pdf\Emergency_stop.pdf
------------	-------------------------



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: Arrêt d'urgence

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL: Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: e Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: e PFHD [1/h]: 2,5E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20 Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.: 4

Exigences de la catégorie: Pleinement rempli

Exigences des catégories: Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut: vert



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: Porte d'accès machine

Identifier of the Safety function:

Type de fonction de sécurité: Fonction d'arrêt initiée par un dispositif de protection

Evénement déclencheur:

Réaction et
comportement lors d'une défaillance
d'alimentation:

Etat sûr:

Mode opératoire:

Fréquence de demande:

Temps de réponse:

Priorité:

Documentation:

Documents:

Niveau de Performance Requis Fonction de sécurité


PLr (par le graphe de risque): e

Gravité de la blessure (S): False Blessure grave (normalement irréversible, y compris le décès)

Fréquence/durée d'exposition au phénomène da Fréquente à continu / longue durée d'exposition

Possibilité d'évitement (P): Rarement possible

Graphe de risque:



Documentation:

Documents:

Niveau de Performance Fonction de sécurité

PL atteint: e PFHD [1/h]: 5,1E-8

Statut / Messages Fonction de sécurité

Statut: vert

Sous-systèmes (1 / 3)**SB Nom: SEC01**

Référence du concepteur: 2900509

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Identification du dispositif: 2900509_01

Groupe du dispositif: Klassische Sicherheitsrelais

Numéro de série: 2900509

Révision: 01

Fonction:

☐ Entrée
☐ Sortie☒ Logique
☐ inconnu

**SF** Fonction de sécurité: Porte d'accès machine

Cas d'utilisation:	2CH 8766 Schaltzyklen pro Jahr 5 A DC 13 - -
--------------------	--

Description du cas d'utilisation:	2CH 8766 Schaltzyklen pro Jahr B10d=300.000 bei 5 A DC 13
-----------------------------------	---

Documentation Sous-système

Documentation:	Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V DC, steckbare Schraubklemme
----------------	---

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:	Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)
----------------------	--

PL: e	Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.
-------	--

PL atteint: e	PFHD [1/h]: 5,1E-10
---------------	---------------------

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20	Temps de mission minimum [ans]: 20
----------------------------	------------------------------------

Catégorie Sous-système

Cat.:	4
-------	---

Exigences de la catégorie:	Pleinement rempli
----------------------------	-------------------

Exigences des catégories:	Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences
---------------------------	--

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:	vert
---------	------

Sous-systèmes (2 / 3)**SB** Nom: DTS1

Référence du concepteur: 1059511

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:	SICK AG
----------------------------	---------

Identification du dispositif:	RE27 V1.0.0
-------------------------------	-------------

Groupe du dispositif:	Sicherheitsschalter magnetisch
-----------------------	--------------------------------

Numéro de série: RE27-DAxxx	Révision: 1.0.0
-----------------------------	-----------------

Fonction:	☒ Entrée	☐ Logique
	☐ Sortie	☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: Porte d'accès machine

Cas d'utilisation:	Norme Cas d'utilisation
Description du cas d'utilisation:	Die Werte gelten bis zu 525600 Zyklen pro Jahr (bei niedriger Last). Um die angegebene Kategorie zu erreichen, muss das System (inkl. Querschlusserkennung) überwacht werden.

Documentation Sous-système

Documentation:	Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindlich sind nur die Daten in der Betriebsanleitung des jeweiligen Produktes. Die Daten gelten für die folgenden Produktfamilie: RE 27
----------------	--

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:	Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)
PL: e	Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.
PL atteint: e	PFHD [1/h]: 2,5E-8
Documentation:	
Temps de mission [ans]: 20	Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:	4
Exigences de la catégorie:	Pleinement rempli
Exigences des catégories:	Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences
Documentation:	
Source (ex : norme) Catégorie:	
Fichier:	

Statut / Messages Sous-système

Statut:	vert
---------	------

Sous-systèmes (3 / 3)

SB Nom: DTS2

Référence du concepteur: 1059511	Numéro d'inventaire:
----------------------------------	----------------------

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:	SICK AG
Identification du dispositif:	RE27 V1.0.0
Groupe du dispositif:	Sicherheitsschalter magnetisch



SF Fonction de sécurité: Porte d'accès machine

Numéro de série: RE27-DAxxx

Révision: 1.0.0

Fonction:

☒ Entrée
☐ Sortie

☐ Logique
☐ inconnu

Cas d'utilisation:

Norme Cas d'utilisation

Description du cas d'utilisation:

Die Werte gelten bis zu 525600 Zyklen pro Jahr (bei niedriger Last).

Um die angegebene Kategorie zu erreichen, muss das System (inkl. Querschlusserkennung) überwacht werden.

Documentation Sous-système

Documentation:

Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindlich sind nur die Daten in der Betriebsanleitung des jeweiligen Produktes.

Die Daten gelten für die folgenden Produktfamilie:

RE 27

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:

Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: e

Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: e

PFHD [1/h]: 2,5E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20

Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:

4

Exigences de la catégorie:

Pleinement rempli

Exigences des catégories:

Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:

vert



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: STO Variateur

Identifier of the Safety function:

Type de fonction de sécurité: Arrêt sûr hors énergie (STO)

Evénement déclencheur:

Réaction et
comportement lors d'une défaillance
d'alimentation:

Etat sûr:

Mode opératoire:

Fréquence de demande:

Temps de réponse:

Priorité:

Documentation:

Documents:

Niveau de Performance Requis Fonction de sécurité


PLr (par le graphe de risque): d

Gravité de la blessure (S): False Blessure grave (normalement irréversible, y compris le décès)

Fréquence/durée d'exposition au phénomène da Fréquente à continu / longue durée d'exposition

Possibilité d'évitement (P): Possible sous certaines conditions

Graphe de risque:



Documentation:

Documents:

Niveau de Performance Fonction de sécurité

PL atteint: d PFHD [1/h]: 7,2E-7

Statut / Messages Fonction de sécurité

Statut: vert

Sous-systèmes (1 / 9)**SB** Nom: V1

Référence du concepteur: 3G3MX2AB004-E-ECT

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif: OMRON Corporation

Identification du dispositif:


Groupe du dispositif:

Numéro de série:

Révision:

Fonction:

☐ Entrée
☒ Sortie☐ Logique
☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: STO Variateur

Cas d'utilisation:

Description du cas
d'utilisation:*Documentation Sous-système*

Documentation: Frequency Inverter

It has a structure that conforms to IEC60204-1 Stop Category 0. As a subsystem, it conforms to ISO13849-1 PLd.

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL: Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: d Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: d PFHD [1/h]: 8E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20

Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.: 3

Exigences de la catégorie: Pleinement rempli

Exigences des catégories: Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut: vert

Sous-systèmes (2 / 9)**SB** Nom: V2

Référence du concepteur: 3G3MX2AB004-E-ECT

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif: OMRON Corporation

Identification du dispositif:

Groupe du dispositif:

Numéro de série:

Révision:

Fonction:

☐ Entrée
☒ Sortie☐ Logique
☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: STO Variateur

Cas d'utilisation:

Description du cas
d'utilisation:*Documentation Sous-système*

Documentation:

Frequency Inverter

It has a structure that conforms to IEC60204-1 Stop Category 0. As a subsystem, it conforms to ISO13849-1 PLd.

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:

Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: d

Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: d

PFHD [1/h]: 8E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20

Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:

3

Exigences de la catégorie:

Pleinement rempli

Exigences des catégories:

Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:

vert

Sous-systèmes (3 / 9)**SB** Nom: V3

Référence du concepteur: 3G3MX2AB004-E-ECT

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:

OMRON Corporation

Identification du dispositif:

Groupe du dispositif:

Numéro de série:

Révision:

Fonction:

☐ Entrée
☒ Sortie☐ Logique
☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: STO Variateur

Cas d'utilisation:

Description du cas
d'utilisation:*Documentation Sous-système*

Documentation:

Frequency Inverter

It has a structure that conforms to IEC60204-1 Stop Category 0. As a subsystem, it conforms to ISO13849-1 PLd.

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:

Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: d

Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: d

PFHD [1/h]: 8E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20

Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:

3

Exigences de la catégorie:

Pleinement rempli

Exigences des catégories:

Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:

vert

Sous-systèmes (4 / 9)**SB** Nom: V4

Référence du concepteur: 3G3MX2AB004-E-ECT

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:

OMRON Corporation

Identification du dispositif:

Groupe du dispositif:

Numéro de série:

Révision:

Fonction:

☐ Entrée
☒ Sortie☐ Logique
☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: STO Variateur

Cas d'utilisation:

Description du cas
d'utilisation:*Documentation Sous-système*

Documentation:

Frequency Inverter

It has a structure that conforms to IEC60204-1 Stop Category 0. As a subsystem, it conforms to ISO13849-1 PLd.

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:

Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: d

Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: d

PFHD [1/h]: 8E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20

Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:

3

Exigences de la catégorie:

Pleinement rempli

Exigences des catégories:

Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:

vert

Sous-systèmes (5 / 9)**SB** Nom: V5

Référence du concepteur: 3G3MX2AB004-E-ECT

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:

OMRON Corporation

Identification du dispositif:

Groupe du dispositif:

Numéro de série:

Révision:

Fonction:

☐ Entrée
☒ Sortie☐ Logique
☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: STO Variateur

Cas d'utilisation:

Description du cas
d'utilisation:*Documentation Sous-système*

Documentation:

Frequency Inverter

It has a structure that conforms to IEC60204-1 Stop Category 0. As a subsystem, it conforms to ISO13849-1 PLd.

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:

Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: d

Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: d

PFHD [1/h]: 8E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20

Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:

3

Exigences de la catégorie:

Pleinement rempli

Exigences des catégories:

Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:

vert

Sous-systèmes (6 / 9)**SB** Nom: V6

Référence du concepteur: 3G3MX2AB004-E-ECT

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:

OMRON Corporation

Identification du dispositif:

Groupe du dispositif:

Numéro de série:

Révision:

Fonction:

☐ Entrée
☒ Sortie☐ Logique
☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: STO Variateur

Cas d'utilisation:

Description du cas
d'utilisation:*Documentation Sous-système*

Documentation:

Frequency Inverter

It has a structure that conforms to IEC60204-1 Stop Category 0. As a subsystem, it conforms to ISO13849-1 PLd.

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:

Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: d

Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: d

PFHD [1/h]: 8E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20

Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:

3

Exigences de la catégorie:

Pleinement rempli

Exigences des catégories:

Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:

vert

Sous-systèmes (7 / 9)**SB** Nom: V7

Référence du concepteur: 3G3MX2AB004-E-ECT

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:

OMRON Corporation

Identification du dispositif:

Groupe du dispositif:

Numéro de série:

Révision:

Fonction:

☐ Entrée
☒ Sortie☐ Logique
☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: STO Variateur

Cas d'utilisation:

Description du cas
d'utilisation:*Documentation Sous-système*

Documentation:

Frequency Inverter

It has a structure that conforms to IEC60204-1 Stop Category 0. As a subsystem, it conforms to ISO13849-1 PLd.

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:

Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: d

Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: d

PFHD [1/h]: 8E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20

Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:

3

Exigences de la catégorie:

Pleinement rempli

Exigences des catégories:

Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:

vert

Sous-systèmes (8 / 9)**SB** Nom: V8

Référence du concepteur: 3G3MX2AB004-E-ECT

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:

OMRON Corporation

Identification du dispositif:

Groupe du dispositif:

Numéro de série:

Révision:

Fonction:

☐ Entrée
☒ Sortie☐ Logique
☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: STO Variateur

Cas d'utilisation:

Description du cas
d'utilisation:*Documentation Sous-système*

Documentation:

Frequency Inverter

It has a structure that conforms to IEC60204-1 Stop Category 0. As a subsystem, it conforms to ISO13849-1 PLd.

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:

Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: d

Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: d

PFHD [1/h]: 8E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20

Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:

3

Exigences de la catégorie:

Pleinement rempli

Exigences des catégories:

Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:

vert

Sous-systèmes (9 / 9)**SB** Nom: V9

Référence du concepteur: 3G3MX2AB004-E-ECT

Numéro d'inventaire:

Détails du dispositif Sous-système

Fournisseur du dispositif:

OMRON Corporation

Identification du dispositif:

Groupe du dispositif:

Numéro de série:

Révision:

Fonction:

☐ Entrée
☒ Sortie☐ Logique
☐ inconnu



Nom du projet: SMXA0002 SISTEMA

Date du fichier: 19/04/2024 08:36:21 Date du rapport: 19/04/2024 Checksum: d986f3ca7cb5588d901c105595087544

SF Fonction de sécurité: STO Variateur

Cas d'utilisation:

Description du cas
d'utilisation:*Documentation Sous-système*

Documentation:

Frequency Inverter

It has a structure that conforms to IEC60204-1 Stop Category 0. As a subsystem, it conforms to ISO13849-1 PLd.

Documents:

Niveau de Performance Sous-système

Détermination du PL:

Entrez directement le PL/PFHD (le fournisseur s'assure que les exigences relatives aux catégories & PL ont été respectées)

PL: d

Logiciel compatible pour atteindre le PL: n.a.

PL atteint: d

PFHD [1/h]: 8E-8

Documentation:

Temps de mission [ans]: 20

Temps de mission minimum [ans]: 20

Catégorie Sous-système

Cat.:

3

Exigences de la catégorie:

Pleinement rempli

Exigences des catégories:

Si la catégorie est donnée par le fabricant, il est responsable du respect des exigences

Documentation:

Source (ex : norme) Catégorie:

Fichier:

Statut / Messages Sous-système

Statut:

vert

EXCLUSION DE RESPONSABILITE

Des précautions ont été prises dans la réalisation du logiciel, qui correspond à l'état de l'art. Il est mis à disposition des utilisateurs sans frais.

Die Software wurde gemäß dem Stand von Wissenschaft und Technik sorgfältig erstellt. Sie wird dem Nutzer unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die Haftung des IFAs/ DGUV ist damit auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (§ 521 BGB) bzw. bei Sach- und Rechtsmängel auf arglistig verschwiegene Fehler beschränkt (523, 524 BGB).

Le IFA s'engage à tenir son site Web exempt de virus ; néanmoins, aucune garantie ne peut être donnée que les logiciels et les informations fournies sont exempt de virus. Il est donc conseillé à l'utilisateur de prendre des précautions de sécurité appropriées et d'utiliser un analyseur de virus avant de télécharger des logiciels, documents ou informations.

CONTACT

Institute for Occupational Health and Safety of German Social Accident Insurance (IFA)
Division 5: Accident Prevention / Product Safety
Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin
E-mail: sistema@dguv.de
www.dguv.de/ifa (Webcode e561582)

Nom en caractères d'imprimerie:

Auteurs

Vérificateur

Date, visa:

Auteurs

Vérificateur