



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2
REVISIÓN 14
10/02/2021

3.1-INSPECCIÓN VISUAL.

Dimensional
Características técnicas según planos
Índice de protección
Espesor de pintura
Distribución de equipos y elementos
Montaje de dispositivos
Cableado
Sección conductores circuito principal
Identificación conductores circuitos principal
Sección conductores circuitos auxiliares
Identificación conductores circuitos auxiliares
Ajuste de terminales
Puesta a tierra de equipos
Puesta a tierra de puertas
Identificación de equipos en bandeja
Identificación de bornes
Carteles identificatorios
Placa característica
Distancias mínimas
Sección de barras colectoras
Identificación de barras colectoras
Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1

2-PROTOCOLO NÚMERO

4795-01-X-PE04

4-REGISTRO FOTOGRAFICO



1.2-ELECTRICOS

Tensión nominal de servicio:	400 [Vca]
Corriente nominal de servicio:	1600 [Aca]
Frecuencia:	50 [Hz]
Corriente de cc de servicio:	50 [kA]
Tensiones auxiliares:	1)_ 220 [Vca] 2) 24 [Vcc]

1.3-PROTECCION

Grado de protección: **IP42**

1.4-DIMENSIONES

Gabinete:		
Alto ⁽¹⁾ :	2200 [mm]	
Ancho:	800 [mm]	
Profundidad:	800 [mm]	
Alto zócalo:	100 [mm]	
Barras colectoras:	Primarias	Secundarias
Fase R:	80x10	2x50x10
Fase S:	80x10	2x50x10
Fase T:	80x10	2x50x10
Neutro:	80x10	50x10
Tierra:	40x5	15x5

3.2-FUNCIONAMIENTO

- Mecánico
- Enclavamientos
- Circuitos principales
- Circuitos auxiliares
- Señalización
- Medición
 - Tensión
 - Corrientes
- Entradas/Salidas Digitales
- Entradas/Salidas Analógicas
- Alarmas
- Iluminación y/o calefacción

3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD

Protección contra choques eléctricos (en servicio normal)	S
Continuidad del circuito de protección (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)	S

3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA

(Según I.R.A.M. 2195)
Instrumento: **HIPOT**
Marca: **MEGABRAS**
Nº de serie: **UED 354 OR 7071**
Circuito principal:
Uaplicada: **2000 [V]**
Frecuencia: **50 [Hz]**
Resultado: **S**
Circuito de comando:
Uaplicada: -
Frecuencia: -
Resultado: **E**

1.5-TERMINACIÓN

Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032
Bandejas: Pintado: Naranja - RAL 2004
Zócalo: Pintado: Negro
Barras colectoras:
Fase R: Pintado: Castaño
Fase S: Pintado: Negro
Fase T: Pintado: Rojo
Neutro: Pintado: Celeste
Tierra: Plateado

3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN

(Según I.R.A.M. 2325)

Instrumento: - Marca: - N° de serie: -

3.6-CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 19 [°C]
 Humedad relativa: 51 [%]

5.1-REFERENCIAS

S	Satisfactorio
I	Insatisfactorio
E	Exceptuado
N	No corresponde

5.2-NOTAS

(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.
(2) Resistencia de aislación a $\theta^{\circ}\text{C}$ entre una fase y los demás bornes unidos a masa

Se cumple con **IRAM 2181-I/ IEC 61439-1**

No se instalan, ni parametrizan software

6-OBSERVACIONES

7-REALIZADO POR:

TOLEDO JOSÉ LUIS
Responsable Calidad y Ensayos
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

Pág. 1 de 1

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar