


1.1-DATOS Fecha de emisión: 04-05-2025 Fecha de ensayo: 02-05-2025 Obra: 3225 - UAA PROCESADORA DE AVES Cliente: UAA Objeto a ensayar: TGBT Identificación: TGBT SALA DE MAQUINAS Frente: - Columna: 2 Documentación: 1)_ 4795-02-M-PD01 Rev. 0 2)_ 4795-02-E-EU01 Rev. 0 3)_ 4795-02-E-FU01 Rev. 0	3.1-INSPECCIÓN VISUAL <i>Dimensional</i> <i>Características técnicas según planos</i> <i>Índice de protección</i> <i>Espesor de pintura</i> <i>Distribución de equipos y elementos</i> <i>Montaje de dispositivos</i> <i>Cableado</i> <i>Sección conductores circuito principal</i> <i>Identificación conductores circuitos principal</i> <i>Sección conductores circuitos auxiliares</i> <i>Identificación conductores circuitos auxiliares</i> <i>Ajuste de terminales</i> <i>Puesta a tierra de equipos</i> <i>Puesta a tierra de puertas</i> <i>Identificación de equipos en bandeja</i> <i>Identificación de bornes</i> <i>Carteles identificatorios</i> <i>Placa característica</i> <i>Distancias mínimas</i> <i>Sección de barras colectoras</i> <i>Identificación de barras colectoras</i> <i>Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1</i> <i>Cubrebornos</i> <i>Portaplanos</i> <i>Tapas</i> <i>Burletes</i> <i>Herrajes</i> <i>Cáncamos de izaje</i> <i>Embalaje</i>	2-PROTOCOLO NÚMERO 4795-02-X-PE02																								
1.2-ELECTRICOS Tensión nominal de servicio: 400 [Vca] Corriente nominal de servicio: 1000 [Aca] Frecuencia: 50 [Hz] Corriente de cc de servicio: 50 [kA] Tensiones auxiliares: 1)_ 220 [Vca] 2)_ 24 [Vcc]	3.2-FUNCIONAMIENTO <i>Mecánico</i> <i>Enclavamientos</i> <i>Circuitos principales</i> <i>Circuitos auxiliares</i> <i>Señalización</i> <i>Medición</i> <i>Tensión</i> <i>Corrientes</i> <i>Entradas/Salidas Digitales</i> <i>Entradas/Salidas Analógicas</i> <i>Alarmas</i> <i>Iluminación y/o calefacción</i>	4-REGISTRO FOTOGRAFICO 																								
1.3-PROTECCION Grado de protección: IP42	3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD Protección contra choques eléctricos ☒ S (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección ☒ S (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)																									
1.4-DIMENSIONES Gabinete: Alto ⁽¹⁾ : 2200 [mm] Ancho: 800 [mm] Profundidad: 800 [mm] Alto zócalo: 100 [mm] Barras colectoras: <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Primarias</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: left;">Secundarias</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fase R:</td> <td style="text-align: center;">2x80x10</td> <td style="text-align: left;">1x50x10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fase S:</td> <td style="text-align: center;">2x80x10</td> <td style="text-align: left;">1x50x10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fase T:</td> <td style="text-align: center;">2x80x10</td> <td style="text-align: left;">1x50x10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Neutro:</td> <td style="text-align: center;">2x80x10</td> <td style="text-align: left;">1x50x10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Tierra:</td> <td style="text-align: center;">1x40x5</td> <td style="text-align: left;">1x15x3</td> </tr> </table>	Primarias	x	Secundarias	Fase R:	2x80x10	1x50x10	Fase S:	2x80x10	1x50x10	Fase T:	2x80x10	1x50x10	Neutro:	2x80x10	1x50x10	Tierra:	1x40x5	1x15x3	3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA (Según I.R.A.M. 2195) Instrumento: HIPOT Marca: MEGABRAS N° de serie: UED 354 OR 7071 Circuito principal: Uaplicada: 2000 [V] Frecuencia: 50 [Hz] Resultado: ☒ S Circuito de comando: Uaplicada: - Frecuencia: - Resultado: ☒ E							
Primarias	x	Secundarias																								
Fase R:	2x80x10	1x50x10																								
Fase S:	2x80x10	1x50x10																								
Fase T:	2x80x10	1x50x10																								
Neutro:	2x80x10	1x50x10																								
Tierra:	1x40x5	1x15x3																								
1.5-TERMINACIÓN Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032 ☒ S Bandejas: Pintado: Naranja - RAL 2004 ☒ S Zócalo: Pintado: Negro ☒ S Barras colectoras: Fase R: Pintado: Castaño ☒ S Fase S: Pintado: Negro ☒ S Fase T: Pintado: Rojo ☒ S Neutro: Pintado: Celeste ☒ S Tierra: Plateado ☒ S	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN (Según I.R.A.M. 2325) Instrumento: - Marca: - N° de serie: -																									
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: 19 [°C] Humedad relativa: 51 [%]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Circuito</th> <th rowspan="2">U ensayo</th> <th rowspan="2">T aislación θ</th> <th colspan="3">Resistencia de aislación ⁽²⁾</th> <th rowspan="2">Resultado</th> </tr> <tr> <th>Fase R</th> <th>Fase S</th> <th>Fase T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Principal</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Auxiliar</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> </tbody> </table>		Circuito	U ensayo	T aislación θ	Resistencia de aislación ⁽²⁾			Resultado	Fase R	Fase S	Fase T	Principal	-	-	-	-	-	E	Auxiliar	-	-	-	-	-	E
Circuito	U ensayo	T aislación θ				Resistencia de aislación ⁽²⁾				Resultado																
			Fase R	Fase S	Fase T																					
Principal	-	-	-	-	-	E																				
Auxiliar	-	-	-	-	-	E																				
5.1-REFERENCIAS ☒ S Satisfactorio ☒ I Insatisfactorio ☒ E Exceptuado ☒ N No corresponde	5.2-NOTAS (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa Se cumple con IRAM 2181-I/ IEC 61439-1 No se instalan, ni parametrizan software																									
6-OBSERVACIONES	7-REALIZADO POR:  CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Ingeniero Electromecánico Matrícula CIE N° 1-3145-8  TOLEDO JOSÉ LUIS - Responsable Calidad y Ensayos PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL																									