

Goldentek Display E87711 94V0 IV-O GG-1206H0				
Chips	U1	U2	U3	
Samsung	KS0107	KS0108	KS0108	
Pinout				
1	VCC(+5V)	LogicLevel		
2	GND(0V)	LogicLevel		
3	VEE(-2V bis -5V)	Kontrast	2,5mA@-5V	
4	DB0	BidirektionalData		
5	DB1	BidirektionalData		
6	DB2	BidirektionalData		
7	DB3	BidirektionalData		
8	DB4	BidirektionalData		
9	DB5	BidirektionalData		
10	DB6	BidirektionalData		
11	DB7	BidirektionalData		
12	CSQ(U2)	CSlinks L=aktiv		
13	CSQ(U3)	CSrechts L=aktiv		
14	RSTQ	Reset L=aktiv		
15	R/WQ	ReadWrite L=write		
16	D/IQ(RS)	Data/Instruction L=Instruction		
17	E	Enable H=ReadData H>L=LatchWriteData		
18	GND(0V)	LogicLevel		
19	LED+	Hintergrundbeleuchtung +		
20	LED-	Hintergrundbeleuchtung -		