

Shelly Plus 1 - WLAN-Konfiguration per HTTP/RPC

Kompakte Zusammenfassung der besprochenen Einstellungen, Beispiel-URLs und Fallstricke.

Stand: 03.07.2026

1. Grundidee

Der Shelly Plus 1 kann per HTTP/RPC konfiguriert werden. Für WLAN-Einstellungen wird die Methode **WiFi.SetConfig** verwendet. Der Shelly kann gleichzeitig als WLAN-Client im normalen WLAN und mit eigenem Access Point aktiv sein.

- **sta**: primäres WLAN als Client, also das normale Ziel-WLAN.
- **sta1**: zweites/alternatives WLAN als Client.
- **ap**: Shelly-eigener Access Point, meist erreichbar unter **192.168.33.1**.
- **roam**: Einstellungen für Roaming bzw. Wechselverhalten bei schlechtem Signal.

2. Wichtigste Bedeutung von is_open

is_open beschreibt, ob ein WLAN offen/unverschlüsselt ist. Es bedeutet nicht, dass die Verbindung gerade aktiv ist.

Wert	Bedeutung	Beispiel
true	Offenes WLAN, kein Passwort nötig	mrge-bu-46 oder Shelly-AP
false	Verschlüsseltes WLAN, Passwort nötig	raspi mit WPA/WPA2-Passwort

3. Offenes WLAN setzen

Für ein offenes WLAN bleibt das Passwort leer: **"pass":""**. Den AP dabei aktiv lassen, damit man sich nicht aussperrt.

```
http://192.168.137.33/rpc/WiFi.SetConfig?config={"sta":{"ssid":"mrge-bu-46","pass":"","enable":true},"ap":{"enable":true}}
```

URL-kodiert:

```
http://192.168.137.33/rpc/WiFi.SetConfig?config=%7B%22sta%22:%7B%22ssid%22:%22mrge-bu-46%22,%22pass%22:%22%22,%22enable%22:true%7D,%22ap%22:%7B%22enable%22:true%7D%7D
```

4. Verschlüsseltes WLAN setzen

Bei WPA/WPA2 muss im Feld **pass** das echte WLAN-Passwort stehen.

```
http://192.168.33.1/rpc/WiFi.SetConfig?config={"sta":{"ssid":"raspberrry","pass":"abcd1234","enable":true},"ap":{"enable":true}}
```

URL-kodiert:

```
http://192.168.33.1/rpc/WiFi.SetConfig?config=%7B%22sta%22:%7B%22ssid%22:%22raspberrry%22,%22pass%22:%22abcd1234%22,%22enable%22:true%7D,%22ap%22:%7B%22enable%22:true%7D%7D
```

5. Auf anderes WLAN wechseln

Der Wechsel erfolgt durch Setzen einer neuen **sta.ssid** und des passenden Passworts. Danach kann die aktuelle Verbindung kurz abbrechen. Der Shelly bekommt im Ziel-WLAN wahrscheinlich eine andere IP-Adresse.

- AP aktiv lassen: **"ap":{"enable":true}**.
- Neue WLAN-Konfiguration per **WiFi.SetConfig** setzen.
- Falls die Verbindung weg ist: wieder mit dem Shelly-AP verbinden.
- Status mit **WiFi.GetStatus** prüfen.
- Danach Shelly über die neue WLAN-IP aufrufen.

6. sta1 deaktivieren, damit sta genutzt wird

Wenn das alternative WLAN **sta1** nicht verwendet werden soll, kann es deaktiviert werden.

```
http://192.168.33.1/rpc/WiFi.SetConfig?config={"sta1":{"enable":false}}
```

URL-kodiert:

```
http://192.168.33.1/rpc/WiFi.SetConfig?config=%7B%22sta1%22%3A%7B%22enable%22%3Afalse%7D%7D
```

Noch eindeutiger mit aktiviertem sta und aktivem AP:

```
http://192.168.33.1/rpc/WiFi.SetConfig?config={"sta":{"enable":true}, "sta1":{"enable":false}, "ap":{"enable":true}}
```

7. Status und Konfiguration prüfen

Nach jeder Änderung sind diese beiden Abfragen hilfreich:

```
http://192.168.33.1/rpc/WiFi.GetStatus  
http://192.168.33.1/rpc/WiFi.GetConfig
```

WiFi.GetStatus zeigt den aktuellen Verbindungsstatus und die erhaltene IP-Adresse. **WiFi.GetConfig** zeigt die gespeicherte Konfiguration.

8. Verbindung über WLAN und Access Point gleichzeitig

Der Shelly kann gleichzeitig im normalen WLAN und mit eigenem Access Point aktiv sein. Praktisch hängt der Zugriff aber vom Gerät ab, mit dem man verbunden ist:

- PC im normalen WLAN: Zugriff über die normale Shelly-IP, z. B. **http://192.168.137.33**.
- PC/Handy im Shelly-AP: Zugriff über **http://192.168.33.1**.
- Ein einzelner WLAN-Adapter kann normalerweise nicht gleichzeitig in beiden WLANs sein.
- Für paralleles Testen sind zwei Geräte sinnvoll: z. B. PC im normalen WLAN und Handy im Shelly-AP.

9. Typischer Einrichtungsablauf

- Mit Shelly-AP verbinden.
- WLAN-Konfiguration setzen und **ap.enable:true** lassen.
- Verbindungsabbruch ist möglich und normal.
- Windows kann automatisch ins bekannte WLAN zurückspringen; ggf. „Automatisch verbinden“ dort vorübergehend deaktivieren.
- Wieder mit Shelly-AP verbinden und **WiFi.GetStatus** prüfen.
- Neue IP im Ziel-WLAN notieren.
- Erst wenn alles stabil läuft, den Shelly-AP optional abschalten.

10. Access Point später abschalten

Erst abschalten, wenn der Shelly zuverlässig über das normale WLAN erreichbar ist.

```
http://IP-DES-SHELLY/rpc/WiFi.SetConfig?config={"ap":{"enable":false}}
```

11. Häufige Fehler

- Das Passwort-Feld heißt **pass**, nicht beliebig anders.
- JSON-Schlüssel brauchen Anführungszeichen, z. B. **"enable":true**.
- **"pass":""** ist nur für offene WLANs korrekt.
- Unkodierte JSON-URLs funktionieren oft im Browser, aber URL-kodierte Varianten sind robuster.
- Wenn der Shelly das WLAN wechselt, kann die Verbindung abbrechen und die IP-Adresse wechseln.

Merksatz

Beim Experimentieren immer den Shelly-AP aktiv lassen. Erst wenn die neue WLAN-IP zuverlässig funktioniert, kann der AP abgeschaltet werden.