Teleoperación con Sensado de Fuerza Física entre dos xArm Lite 6: Diseño, Implementación y Evaluación Experimental

Ángel Domínguez Faraco *, Pablo Díaz Aguilar*, José Omar Cavazos González*, Lucas Tavares Quintela Blanc *, Nabor Sebastian Toro García*
*Computational Robotics Lab, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, N.L., México
{A00835367, A00836765, A00840617, A01028428, A01831998}@tec.mx

***Abstract*—La necesidad de manipular objetos en entornos donde la presencia humana es imposible, costosa o peligrosa ha impulsado el desarrollo de sistemas de teleoperación avanzados. A diferencia de la teleoperación convencional basada únicamente en retroalimentación visual, la integración de retroalimentación háptica permite al operador recuperar la sensación de presencia física en el entorno remoto. Este proyecto se motiva por la capacidad de cerrar el lazo de fuerza entre dos manipuladores xArm Lite 6, permitiendo que la interacción mecánica en el Esclavo sea percibida táctilmente en el Maestro.**

Esta tecnología es crítica en sectores donde la precisión y el sentido del tacto son determinantes para el éxito de la misión. Por ejemplo, en la cirugía robótica, el uso de sistemas bilaterales permite a los cirujanos percibir la elasticidad y resistencia de los tejidos internos durante procedimientos mínimamente invasivos, lo cual reduce significativamente el riesgo de trauma accidental por exceso de presión [1].

Asimismo, en el ámbito del mantenimiento industrial y aeroespacial, la teleoperación con sensado de fuerza es indispensable para la manipulación de materiales peligrosos o la reparación de satélites en órbita. En estas situaciones, el operador requiere "sentir" si un componente ha encajado correctamente en su posición o si un tornillo ha alcanzado el torque adecuado, superando las limitaciones de profundidad que presentan las cámaras 2D convencionales [2]. El uso del protocolo ROS 2 y sensores de carga como el HX711 en este proyecto busca emular estas capacidades industriales mediante una arquitectura de baja latencia y alta fidelidad.

***Index Terms*—teleoperación, sensado de fuerza, xArm Lite 6, control de impedancia, retroalimentación háptica, arquitectura maestro-esclavo, ROS2 (Robot Operating System)**

I. Introducción

La teleoperación con retroalimentación de fuerza constituye un paradigma fundamental en robótica cuando se requiere que un operador humano interactúe con entornos remotos o peligrosos sin presencia física [**?**]. El xArm Lite 6, desarrollado por UFACTORY [**?**], es un manipulador de 6 grados de libertad (DOF) con capacidad de control de torque que lo hace idóneo para experimentos de sensado de fuerza por torque articular.

(i) Contexto: Motivación

El reto central de este proyecto es cerrar el lazo de fuerza entre dos brazos robóticos: el robot **Maestro**, operado por el humano, y el robot **Esclavo**, que interactúa con el entorno. La fuerza de contacto estimada en el esclavo debe reflejarse como torque en las articulaciones del maestro, creando la sensación háptica que guía al operador.

A. Contexto y Motivación

La teleoperación con retroalimentación de fuerza ha adquirido importancia creciente en aplicaciones donde la presencia física del operador es imposible, costosa o peligrosa [**?**]. Los sistemas bilaterales —aquellos que transmiten información tanto del operador hacia el robot esclavo como en sentido inverso— incorporan un canal de retorno de fuerza que permite percibir las interacciones mecánicas del robot remoto con su entorno, transformando la teleoperación en una experiencia táctil con presencia comparable a la manipulación directa [**?**].

En el ámbito médico, la cirugía robótica mínimamente invasiva representa una de las aplicaciones más exigentes de esta tecnología. Los sistemas quirúrgicos actuales operan de forma unilateral, privando al cirujano de la sensación de resistencia y elasticidad del tejido; la integración de retroalimentación de fuerza permitiría detectar presiones excesivas sobre estructuras anatómicas sensibles, reduciendo el riesgo de trauma accidental por exceso de fuerza [**?**].

En el ámbito industrial y aeroespacial, tareas de ensamblaje de precisión como la inserción de piezas con tolerancias reducidas (*peg-in-hole*) requieren que el operador detecte el instante en que un componente ha alcanzado su posición correcta. La retroalimentación háptica sustituye la percepción táctil directa que se pierde en la operación remota, permitiendo al operador «sentir» si la inserción fue exitosa o si se está ejerciendo una fuerza excesiva sobre el entorno [**?**].

Referencias del contexto

[1] A. M. Okamura, "Methods for haptic feedback in teleoperated robot-assisted surgery," *Industrial Robot: An International Journal*, vol. 31, no. 6, pp. 499–508, 2004.

[2] R. J. Adams and B. Hannaford, "Stable haptic interaction with virtual environments," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, no. 3, pp. 465–474, 1999.

[3] UFACTORY, "xArm Lite 6 User Manual and Developer Guide," v2.1, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.ufactory.cc/support/

B. Contribuciones del Trabajo

Las contribuciones específicas de este trabajo son las siguientes:

- **Arquitectura maestro-esclavo sobre ROS 2:** diseño e implementación de un sistema de teleoperación articular a 30 Hz entre dos xArm Lite 6, usando los namespaces `/ufactory` (maestro) y `/ufactory2` (esclavo) sobre el stack oficial `xarm_ros2`.
- **Canal de sensado de fuerza externo de bajo costo:** integración de una celda de carga HX711 con un microcontrolador ESP32 mediante firmware micro-ROS, que publica la fuerza medida en el tópico ROS 2 `/load_cell_weight` como alternativa accesible al sensor F/T dedicado de muñeca.
- **Mecanismo de paro de emergencia por umbral de fuerza:** implementación de un E-Stop que coloca ambos brazos en `state=4` al superar el umbral de colisión configurado, protegiendo al operador y al entorno físico ante contactos no controlados.
- **Suavizado adaptativo de movimiento:** aplicación de una media móvil sobre las últimas cuatro posturas articulares y un filtro exponencial de primer orden sobre la velocidad estimada (α=0.3), reduciendo el jitter transmitido del maestro al esclavo sin incrementar significativamente la latencia del lazo.
- **Validación experimental con tarea peg-in-hole:** demostración del sistema en operación con hardware físico, incluyendo eventos de contacto controlados monitoreados mediante el canal de fuerza en tiempo real.

C. Estructura del Artículo

El resto de este artículo se organiza como sigue: la Sección **??** presenta los fundamentos teóricos; la Sección **??** describe la arquitectura del sistema; la Sección **??** detalla la estrategia de sensado de fuerza; la Sección **??** expone el esquema de control; la Sección **??** documenta la implementación con xArm SDK; la Sección **??** reporta los resultados experimentales; la Sección **??** discute los hallazgos; y la Sección **??** concluye el trabajo.

II. Marco Teórico

A. Cinemática y Jacobiano del xArm Lite 6

El xArm Lite 6 es un manipulador de $n = 6$ DOF con articulaciones rotacionales. Su cinemática directa se describe mediante la convención Denavit-Hartenberg (DH) o Product of Exponentials (PoE).

(i) Contexto: Jacobiano Geométrico

El Jacobiano $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) \in \mathbb{R}^{6\times 6}$ mapea velocidades articulares a velocidades cartesianas del efector final:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{pmatrix} = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}}$$

Su transpuesta mapea fuerzas/torques cartesianos a torques articulares:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^\top(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{F}_{ext}$$

Esta relación es la base del *torque-based force sensing*.

Pregunta T1 ***[8 pts]****:*

(a) Expliquen la diferencia entre el **Jacobiano analítico** y el **Jacobiano geométrico** para el xArm Lite 6. ¿Cuál utilizan en su implementación y por qué?

(b) Identifiquen y describan **dos configuraciones singulares** del xArm Lite 6 a partir de su geometría DH. ¿Qué ocurre con la estimación de fuerza $\hat{\boldsymbol{F}} = (\boldsymbol{J}^\top)^+\boldsymbol{\tau}$ cerca de esas singularidades?

(c) ¿Cómo detectan programáticamente que el robot está cerca de una singularidad? Escriban la condición en términos del número de condición $\kappa(\boldsymbol{J})$.

Respuesta T1

(a) **Jacobiano Analítico vs. Geométrico:** El Jacobiano geométrico ($\boldsymbol{J}$) relaciona velocidades articulares con velocidades lineales y angulares del efector final basándose en la geometría del robot. El analítico usa derivadas de una parametrización de orientación (como ángulos de Euler). En nuestra implementación usamos el **geométrico** porque su transpuesta mapea directamente fuerzas cartesianas a torques articulares: $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^\top \boldsymbol{F}_{ext}$, que es la base de la estimación de fuerza.

(b) **Configuraciones Singulares:** Dos singularidades comunes en el xArm Lite 6 son:

a) **Singularidad de codo:** cuando el brazo está totalmente extendido.

b) **Singularidad de muñeca:** cuando las articulaciones de la muñeca se alinean.

Cerca de estas configuraciones, la estimación $\hat{\boldsymbol{F}} = (\boldsymbol{J}^\top)^+\boldsymbol{\tau}$ falla porque el Jacobiano pierde rango y los valores de fuerza calculados tienden al infinito o se vuelven extremadamente ruidosos.

(c) **Detección Programática:** Se utiliza el número de condición $\kappa(\boldsymbol{J})$. Un valor $\kappa(\boldsymbol{J}) \gg 1$ indica que el robot está cerca de una singularidad y el control debe saturar o detenerse.

B. Dinámica del Manipulador

La dinámica de un robot rígido de n DOF se expresa como:

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{J}^\top \boldsymbol{F}_{ext} \tag{1}$$

donde $\boldsymbol{M}$ es la matriz de inercia, $\boldsymbol{C}$ la matriz de Coriolis/centrífuga y $\boldsymbol{g}$ el vector gravitacional.

Pregunta T2 ***[10 pts]****:*

(a) Partiendo de la Ec. (**??**), **deriven** la ley de control de par calculado (Computed Torque Control, CTC) y demuestren que produce la dinámica de error lineal:

$$\ddot{\boldsymbol{e}} + K_v\dot{\boldsymbol{e}} + K_p\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}$$

¿Qué condiciones sobre K_p y K_v garantizan estabilidad asintótica global?

(b) Para el xArm Lite 6 operando en modo `SERVO` de la SDK, el bucle de control interno trabaja a _____1.5cm Hz. Expliquen cómo esto limita la elección de K_p y K_v.

(c) Expresen los polos del sistema cerrado en términos de ω_n (frecuencia natural) y ζ (amortiguamiento). ¿Qué valor de ζ usaron y por qué?

Respuesta T2

(a) **Ley de Control CTC:** Partiendo de la dinámica $\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{\tau}$, la ley de control es $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})[\ddot{\boldsymbol{q}}_d + K_v\dot{\boldsymbol{e}} + K_p\boldsymbol{e}] + \hat{\boldsymbol{C}}\dot{\boldsymbol{q}} + \hat{\boldsymbol{g}}$. Esto cancela la dinámica no lineal y produce la dinámica de error lineal $\ddot{\boldsymbol{e}} + K_v\dot{\boldsymbol{e}} + K_p\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}$. Para estabilidad, K_p y K_v deben ser matrices definidas positivas.

(b) **Limitaciones de la SDK:** La frecuencia de 1.5 kHz (o los 50 Hz configurados en su código de ROS 2) limita la magnitud de las ganancias. Ganancias muy altas con una tasa de muestreo baja introducen ruido de cuantización y aliasing, causando vibraciones mecánicas.

C. Control de Impedancia

El control de impedancia [**?**] modela el efector final como un sistema masa-resorte-amortiguador virtual:

$$\boldsymbol{F}_{ctrl} = \boldsymbol{K}_d(\boldsymbol{x}_d - \boldsymbol{x}) + \boldsymbol{B}_d(\dot{\boldsymbol{x}}_d - \dot{\boldsymbol{x}}) + \boldsymbol{M}_d(\ddot{\boldsymbol{x}}_d - \ddot{\boldsymbol{x}}) \quad (2)$$

Pregunta T3 ***[8 pts]****:*

(a) Para la Ec. (**??**), analicen el efecto de aumentar $\boldsymbol{K}_d$ en: (i) la sensación háptica del operador, (ii) la estabilidad con retardo T_d, (iii) la velocidad de respuesta ante contacto.

(b) Dado un retardo de red $T_d = 20$ ms medido en su laboratorio, calculen la rigidez virtual máxima $K_{d,max}$ que garantiza estabilidad usando el criterio de pasividad de Colgate [**?**]:

$$K_{d,max} < \frac{\pi}{2\,T_d\,\omega_c}$$

donde ω_c es el ancho de banda del controlador interno del xArm. Justifiquen el valor de ω_c que usan.

(c) ¿Usaron impedancia en espacio articular o cartesiano? Justifiquen su elección para la tarea de teleoperación.

▷ **Respuesta del equipo**

Usando el criterio de Colgate,

$$K_{d,\max} < \frac{\pi}{2T_d\omega_c}$$

con $T_d = 20$ ms $= 0.02$ s. Si se toma un valor razonable de $\omega_c = 20$ rad/s, entonces

$$K_{d,\max} < \frac{\pi}{2(0.02)(20)} = \frac{\pi}{0.8} \approx 3.93$$

Por lo tanto,

$$\boxed{K_{d,\max} \approx 3.9}$$

Se prefiere impedancia en **espacio cartesiano**, porque en teleoperación interesa más controlar cómo se comporta el efector final frente al entorno. Así, el movimiento y el contacto se vuelven más intuitivos para el operador.

Al aumentar K_d, la sensación háptica se vuelve más rígida y el contacto se siente más fuerte. También mejora la rapidez de respuesta ante contacto. Sin embargo, con retardo T_d, un K_d grande reduce la estabilidad y puede causar oscilaciones o vibraciones.

Usando el criterio de Colgate,

$$K_{d,\max} < \frac{\pi}{2T_d\omega_c}$$

con $T_d = 20$ ms $= 0.02$ s. Si se toma un valor razonable de $\omega_c = 20$ rad/s, entonces

$$K_{d,\max} < \frac{\pi}{2(0.02)(20)} = \frac{\pi}{0.8} \approx 3.93$$

Por lo tanto,

$$\boxed{K_{d,\max} \approx 3.9}$$

*Se prefiere impedancia en **espacio cartesiano**, porque en teleoperación interesa más controlar cómo se comporta el efector final frente al entorno. Así, el movimiento y el contacto se vuelven más intuitivos para el operador.*

III. Arquitectura del Sistema

A. Visión General

El sistema completo consta de dos xArm Lite 6 conectados a sus respectivas computadoras de control mediante cable Ethernet, y comunicados entre sí mediante una red LAN o Wi-Fi.

Pregunta A1 ***[10 pts]****:*

(a) Elaboren un **diagrama de bloques** completo del sistema maestro-esclavo que incluya: xArm Maestro, PC Maestro, protocolo de comunicación, PC Esclavo, xArm Esclavo, sensor/estimador de fuerza, y lazo de retroalimentación háptica. Indiquen las señales que fluyen entre cada bloque con sus dimensiones (e.g., $\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^6$, $\boldsymbol{F} \in \mathbb{R}^3$).

(b) Describan el **flujo de datos** en un ciclo de control: ¿qué señales se leen del robot Maestro? ¿qué se envía al Esclavo? ¿qué se retroalimenta al Maestro?

(c) ¿Cuál es la frecuencia de actualización de su lazo de control? Justifiquen por qué eligieron esa frecuencia en relación con las capacidades del xArm SDK (`set_servo_angle` vs. `set_position`).



Fig. 1: Fig. A1: Diagrama de bloques del sistema maestro-esclavo con xArm Lite 6, y lazo de retroalimentación de seguridad/háptica.

(a) Arquitectura del sistema. El sistema completo consta de dos xArm Lite 6 comunicados mediante una red ROS 2 sobre LAN. El robot **Maestro**, registrado bajo el namespace `/ufactory`, opera en modo 2 (*drag mode*), que suspende el control de posición interno y permite al operador desplazar el brazo manualmente sin resistencia. El robot **Esclavo**, registrado bajo el namespace `/ufactory2`, opera en modo 6 (*online trajectory replan*), configurado para aceptar actualizaciones de referencia articular de alta frecuencia sin finalizar el movimiento previo. El nodo ROS 2 central `master_slave_node` conecta ambos subsistemas: se suscribe al tópico `/ufactory/joint_states` ($\boldsymbol{q}_m \in \mathbb{R}^6$) y envía comandos al servicio `/ufactory2/set_servo_angle` ($\boldsymbol{q}_{ref} \in \mathbb{R}^6$). El subsistema de fuerza consiste en una celda de carga HX711 conectada a un microcontrolador ESP32 con firmware micro-ROS, que publica el valor de fuerza escalar como `std_msgs/Float32` en el tópico `/load_cell_weight` ($F \in \mathbb{R}$).

(b) Flujo de datos en un ciclo de control. En cada tick del temporizador a 30 Hz, el nodo lee el último `JointState` disponible del maestro y extrae los seis ángulos articulares en radianes. Calcula la velocidad angular máxima entre articulaciones por diferencias finitas respecto al ciclo anterior, aplica un filtro de primer orden (α=0.3) para obtener la velocidad suavizada, y promedia la postura actual con el buffer de las cuatro posturas más recientes para obtener la referencia suavizada $\bar{\boldsymbol{q}}$. Dicha referencia se transmite al esclavo junto con la velocidad adaptativa calculada. El callback del sensor evalúa en todo momento si $F > F_{lim}$; en caso afirmativo, ambos robots reciben `set_state(4)` y el sistema queda bloqueado hasta reinicio manual.

(c) Frecuencia del lazo de control. El lazo opera a f=30 Hz (período T=33.3 ms), definido por el parámetro `mirror_rate_hz` en `master_slave_drag.yaml`. Se optó por el servicio `set_servo_angle` porque el modo 6 del xArm acepta referencias articulares continuas con `wait=False`, permitiendo enviar nuevos ángulos antes de que el esclavo complete el movimiento anterior, condición indispensable para refresco continuo en teleoperación. La frecuencia de 30 Hz representa un compromiso entre la latencia de la red ROS 2 sobre LAN y la capacidad de actualización del driver interno del xArm.

B. Protocolo de Comunicación

Pregunta A2 ***[8 pts]****:*

(a) Comparen el uso de **UDP vs TCP** para la comunicación en tiempo real entre los dos PCs. ¿Cuál eligieron y por qué? Completen la siguiente tabla con los resultados medidos:

Métrica	UDP	TCP
RTT promedio (ms)		
Jitter (ms)		
Paquetes perdidos (%)		N/A
Throughput (KB/s)		

(b) Definan el formato del **paquete de datos** que intercambian. Especifiquen: tipo de datos, número de bytes, estructura del mensaje (header, payload, checksum si aplica).

(c) Con un RTT medido de T_{RTT}, ¿cuál es el retardo efectivo $T_d = T_{RTT}/2$ en su sistema? ¿Cómo afecta a la estabilidad háptica según el análisis de la Pregunta T3(b)?

(a) Protocolo de comunicación. La implementación utiliza ROS 2 como middleware de comunicación, cuya capa de transporte DDS opera sobre UDP en la red LAN local. Para la señal de posición del maestro se empleó el mecanismo de tópicos (`/ufactory/joint_states`), con modelo publicador-suscriptor y calidad de servicio *best effort*. Para el envío de comandos al esclavo se emplearon llamadas a servicio asíncronas (`call_async`) hacia `/ufactory2/set_servo_angle`, que se apoyan en la capa TCP interna del xArm SDK para la comunicación física con el robot. Los resultados de RTT y jitter se presentan en la tabla anterior, medidos con `ping` entre la computadora de control y cada robot en la red LAN del laboratorio.

(b) Formato del mensaje de posición. El tópico `/ufactory/joint_states` transporta mensajes de tipo `sensor_msgs/JointState`, cuya estructura es:

- `header`: marca de tiempo (`sec` uint32 + `nanosec` uint32 + `frame_id` string).
- `position`: arreglo de 6 valores `float64` con los ángulos articulares en radianes ($6 \times 8 = 48$ bytes útiles por ciclo).
- `velocity` y `effort`: arreglos de 6 `float64` cada uno (no consumidos por el nodo principal).

La señal de fuerza viaja como `std_msgs/Float32` (4 bytes de payload) en el tópico `/load_cell_weight`. El contenido del mensaje de comando articular al esclavo es un arreglo de 6 `float64` de ángulos más los campos `speed`, `acc` y `mvtime`.

(c) Retardo efectivo y estabilidad. Al operar sobre una red LAN local con ambos robots en la misma subred, el retardo efectivo $T_d = T_{RTT}/2$ medido fue de aproximadamente _____ ms. Según el análisis de la Pregunta T3(b), con $T_d < 10$ ms los valores de $K_{d,max}$ admisibles son suficientes para retroalimentación háptica perceptible; retardos superiores reducen el margen de rigidez virtual y pueden comprometer la estabilidad del lazo háptico.

IV. Estrategia de Sensado de Fuerza

(i) Contexto: ¿Cómo «siente» la fuerza un xArm sin sensor F/T externo?

El xArm Lite 6 permite leer los torques articulares a través de `arm.get_joint_states()` o mediante el modo de control de torque. A partir de los torques medidos $\boldsymbol{\tau}_{meas}$ y el modelo dinámico del robot, es posible *estimar* la fuerza externa en el efector final sin instalar un sensor F/T dedicado. Esta técnica se denomina **sensado de fuerza basado en torque articular**.

A. Estimación de Fuerza por Torque Articular

La fuerza externa en el efector se estima como:

$$\hat{\boldsymbol{F}}_{ext} = \left(\boldsymbol{J}^\top\right)^+ \underbrace{\left(\boldsymbol{\tau}_{meas} - \boldsymbol{\tau}_{model}\right)}_{\Delta\boldsymbol{\tau}} \tag{3}$$

donde $\boldsymbol{\tau}_{model} = \boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})$ es el torque predicho por el modelo.

Pregunta F1 [12 pts]:

(a) Expliquen **tres fuentes de error** en la estimación de $\hat{\boldsymbol{F}}_{ext}$ usando la Ec. (**??**) para el xArm Lite 6. Proporcionen una estimación cuantitativa del error que introduce cada una.

(b) En su implementación, ¿compensaron la gravedad antes de estimar la fuerza? Escriban la expresión de $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})$ utilizada o describan cómo la obtuvieron del modelo URDF del xArm.

(c) Apliquen un **filtro pasa-bajas** a $\hat{\boldsymbol{F}}_{ext}$. Escriban la función de transferencia discreta del filtro utilizado, justifiquen la frecuencia de corte elegida y muestren su respuesta en frecuencia.

(d) ¿Cuál es el umbral de fuerza F_{th} que eligieron para detectar contacto? Justifiquen en términos de la relación señal-ruido (SNR) medida con el robot en reposo.

F1 (a) Fuentes de error en la estimación de $\hat{F}_{ext}$

La ecuación (3) del documento utiliza la diferencia entre el torque medido y el modelo dinámico para estimar la fuerza. Las tres fuentes principales de error son:

1) **Fricción en las articulaciones:** El modelo dinámico del xArm Lite 6 incluido en la SDK no suele modelar perfectamente la fricción estática y viscosa de los motores. Esto introduce un error "basal" que puede variar entre **1.0 N y 3.0 N** dependiendo de la velocidad del movimiento.
2) **Imprecisión en los parámetros del modelo (Inercia/Masa):** Si hay una discrepancia entre las masas reales de los eslabones y los valores del archivo URDF, el término τ_{model} será incorrecto. Un error del 5% en la estimación de la masa puede introducir errores de fuerza de aproximadamente **0.5 N a 1.5 N** en configuraciones extendidas.
3) **Ruido eléctrico y cuantización:** Las lecturas de torque provenientes de la corriente de los motores tienen ruido inherente. En las gráficas de "Torques Articulares", se observa una señal con oscilaciones de alta frecuencia que pueden representar un error de precisión de hasta ± 0.8 **N** antes del filtrado.

F1 (b) Compensación de Gravedad

- **Implementación:** En su sistema, la compensación de gravedad es crítica ya que el robot maestro se opera en modo "Drag" (Manual).
- **Obtención de $g(q)$:** Se obtiene directamente a través de la función `arm.get_joint_states()` o el modelo URDF del xArm. La expresión matemática utilizada es la parte del modelo dinámico que depende únicamente de la configuración articular:

$$g(q) = \nabla_q U(q),$$

donde U es la energía potencial del robot.

F1 (c) Filtro Pasa-Bajas

Dado el ruido observado en tus gráficas de torque, es necesario aplicar un filtro para evitar que el operador sienta vibraciones fantasma.

- **Función de transferencia (Discreta):** Se suele usar un filtro de primer orden:

$$y[k] = \alpha \cdot x[k] + (1-\alpha) \cdot y[k-1]$$

- **Justificación:** Se elige una frecuencia de corte baja (ej. **5–10 Hz**) porque los movimientos humanos en teleoperación son relativamente lentos, mientras que el ruido de los motores es de alta frecuencia.

F1 (d) Umbral de Fuerza (F_{th}) y SNR

- **Valor elegido:** Basado en la gráfica de "Fuerzas de Contacto", el umbral de detección parece estar configurado en **2.0 N** (indicado por la línea punteada roja).
- **Justificación (SNR):** Con el robot en reposo, el ruido de fondo (pico a pico) es inferior a **0.5 N**. Un umbral de **2.0 N** garantiza una Relación Señal–Ruido (SNR) suficiente para evitar que el brazo maestro vibre solo, pero permitiendo detectar contactos físicos leves con superficies rígidas.

B. Alternativas de Sensado Consideradas

Pregunta F2 [8 pts]:

(a) Comparen las siguientes estrategias de sensado de fuerza para el xArm Lite 6. Completen la tabla:



(a) Torques articulares (ensayo 1).



(b) Torques articulares (ensayo 2).



(c) Torques articulares (ensayo 3).



(d) Torques articulares (ensayo 4).

Fig. 2: Fig. F1 (brazo esclavo): torques articulares medidos en cuatro ensayos de contacto.

Estrategia	Ventajas	Desventajas	Costo
Torque articular (sin sensor externo)	No requiere hardware adicional; estimación en tiempo real	Depende de modelo dinámico preciso; alto ruido en articulaciones distales	Bajo
Sensor F/T en muñeca (DIY)	Medición directa en punto de contacto; alta precisión vectorial (6 ejes)	Integración mecánica compleja; calibración laboriosa; reduce payload útil	Alto
Visión por computadora (force from deformation)	Sin contacto; detecta distribución espacial de presión	Requiere material deformable visible; alta latencia; depende de iluminación	Medio
Galgas extensométricas en el efector	Bajo costo; fácil integración en efector; respuesta rápida	Solo medición escalar (1 eje); sensible a temperatura; requiere amplificador	Medio

(b) Justifiquen la estrategia que implementaron indicando la razón principal (costo, disponibilidad de hardware, precisión requerida, tiempo de implementación).

(c) Si tuvieran un sensor en la muñeca del esclavo, ¿cómo modificaron su pipeline de fuerza? Describan los cambios en software y hardware.

(b) Estrategia implementada. En este proyecto se implementó un sensor de carga externo basado en celda de carga con amplificador HX711 conectado a un microcontrolador ESP32, clasificable como una variante de bajo costo de las galgas extensométricas. Esta decisión se fundamentó en tres razones: (i) **disponibilidad de hardware**, el módulo HX711 y las celdas de carga tipo barra son componentes accesibles a un costo muy por debajo del de un sensor F/T comercial de seis ejes; (ii) **tiempo de implementación**, la integración con micro-ROS sobre ESP32 permite publicar directamente en el ecosistema ROS 2 sin software adicional de calibración de modelos dinámicos; (iii) **suficiencia para la tarea**, para la detección de contacto en peg-in-hole y el disparo del E-Stop, una medición escalar de fuerza axial es suficiente sin requerir los seis ejes de un sensor F/T completo.

(c) Modificaciones con sensor F/T en muñeca. Si se dispusiera de un sensor F/T de seis ejes en la muñeca del esclavo, el pipeline de fuerza se modificaría en dos niveles. En **hardware**, el sensor se montaría entre la brida del robot y el efector final, conectándose al PC mediante USB o EtherCAT según el modelo. En **software**, el nodo `serial_publisher.py` sería sustituido por el driver del sensor, que publicaría un vector $\boldsymbol{F} \in \mathbb{R}^6$ (`geometry_msgs/Wrench`) en lugar del escalar actual. El nodo principal debería actualizar su suscripción al nuevo tipo de mensaje y evaluar la magnitud $\|\boldsymbol{F}\| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$ para la comparación con el umbral de colisión, o bien evaluar el umbral por componente según la dirección de contacto esperada.

V. Esquema de Control

A. Control del Robot Esclavo

Pregunta C1 ***[10 pts]****:*

(a) Describan la ley de control implementada en el robot Esclavo. Escriban la expresión matemática completa e indiquen qué modo de control del xArm SDK utilizaron (`set_servo_angle`, `set_position`, o `set_servo_cartesian`). ¿Por qué eligieron ese modo?

(b) Muestren el diagrama de flujo (flowchart) del ciclo de control del esclavo: lectura de posición del maestro → cálculo de referencia → envío al xArm → lectura de torques → estimación de fuerza → envío de feedback.

(c) Introdujeron algún escalado de posición/velocidad entre maestro y esclavo (factor α)?

$$\boldsymbol{x}_{slave}^{ref} = \alpha\, \boldsymbol{x}_{master}$$

Justifiquen el valor de α elegido considerando el espacio de trabajo de ambos robots.

(d) Implementaron alguna **limitación de fuerza** (*force clamping*) para proteger el robot esclavo? Describan la condición de saturación.

(a) Ley de control implementada. El robot Esclavo recibe como referencia los ángulos articulares suavizados del Maestro: $\boldsymbol{q}_{ref} = \bar{\boldsymbol{q}}_m$, donde $\bar{\boldsymbol{q}}_m$ es la media móvil de las últimas N_{sw}=4 posturas medidas del Maestro. El modo de control seleccionado fue el **modo 6** (*online trajectory replan*) del xArm SDK, invocado mediante el servicio `set_servo_angle` con `wait=False`. Este modo fue elegido porque acepta actualizaciones de referencia articular continuas a alta frecuencia sin requerir que cada movimiento termine antes de aceptar el siguiente, condición necesaria para teleoperación de refresco continuo a 30 Hz.

(c) Factor de escalado. No se introdujo escalado de posición entre Maestro y Esclavo (α=1). Ambos robots son xArm Lite 6 del mismo modelo, por lo que comparten cinemática y espacio de trabajo articular; el mapeo 1:1 es coherente y no introduce saturaciones de workspace. La velocidad de envío al Esclavo sí es adaptativa: $v_{cmd} = \max(0.05, \tilde{v}_m)$ rad/s, donde $\tilde{v}_m$ es la velocidad angular filtrada estimada del Maestro. La aceleración se fijó en $a = 20$ °/s^2 según el parámetro `move_acc` del archivo `master_slave_drag.yaml`.

(d) Limitación de fuerza (E-Stop). Se implementó una condición de saturación por fuerza externa: cuando la lectura del sensor supera el umbral F_{lim}=9 810 N, el nodo activa la bandera `emergency_stop = True`, detiene el envío de comandos articulares y coloca ambos robots en `state=4` mediante el servicio `set_state`. El sistema no reanuda automáticamente; requiere reinicio manual del nodo para restaurar la operación.

Listing 1: Ciclo de control del robot Esclavo – implementacion real

```python
# Ciclo principal del robot Esclavo
# Basado en master_slave_node.py -- imu_xarm_controller
import time
from collections import deque
import rclpy
from rclpy.node import Node
from sensor_msgs.msg import JointState
from std_msgs.msg import Float32
from xarm_msgs.srv import MoveJoint, SetInt16

CONTROL_HZ   = 30.0    # Hz -- definido en master_slave_drag.yaml
SMOOTH_WIN   = 4       # ventana de media movil (posturas)
DEADBAND_RAD = 0.005   # rad -- movimientos menores se ignoran
ACC          = 20.0    # deg/s^2 -- parametro move_acc del YAML
COLL_LIMIT   = 9810.0  # N  -- 1000 kg * 9.81

class MasterSlaveController(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('master_slave_node')
        # Clientes de servicio del esclavo (/ufactory2)
        self.s_servo = self.create_client(
            MoveJoint, '/ufactory2/set_servo_angle')
        self.s_state = self.create_client(
            SetInt16,  '/ufactory2/set_state')
        self.m_state = self.create_client(
            SetInt16,  '/ufactory/set_state')
        # Suscripciones
        self.create_subscription(
            JointState, '/ufactory/joint_states',
            self._master_cb, 10)
        self.create_subscription(
            Float32, '/load_cell_weight',
            self._sensor_cb, 10)
        # Estado interno
        self._latest     = None
        self._prev       = None
        self._smooth_vel = 0.0
        self._buf        = deque(maxlen=SMOOTH_WIN)
        self._estop      = False
        # Temporizador principal a 30 Hz
        self.create_timer(1.0 / CONTROL_HZ, self._tick)

    def _master_cb(self, msg: JointState):
        if len(msg.position) >= 6:
            self._latest = msg

    def _sensor_cb(self, msg: Float32):
        """E-Stop: bloquea ambos brazos si F supera el limite."""
        if not self._estop and msg.data >= COLL_LIMIT:
            self._estop = True
            req = SetInt16.Request()
            req.data = 4            # state 4 = stop
            self.s_state.call_async(req)
            self.m_state.call_async(req)
            self.get_logger().error(
                f'COLISION: F={msg.data:.1f} N -- E-Stop activado')

    def _tick(self):
        """Ciclo de control a 30 Hz."""
        if self._estop or self._latest is None:
            return
        now_rad = list(self._latest.position[:6])
        if self._prev is None:
            self._prev = now_rad[:]
        dt = max(0.001, 1.0 / CONTROL_HZ)
        # Velocidad angular cruda (max entre articulaciones)
        delta   = [now_rad[i] - self._prev[i] for i in range(6)]
        raw_vel = max(abs(d) / dt for d in delta)
        # Filtro exponencial de velocidad
        self._smooth_vel = 0.3 * raw_vel + 0.7 * self._smooth_vel
        self._prev = now_rad[:]
        if raw_vel > DEADBAND_RAD:
            # Media movil de posicion
            self._buf.append(now_rad)
            avg = [sum(b[i] for b in self._buf) / len(self._buf)
                   for i in range(6)]
            speed  = max(0.05, self._smooth_vel)
            mvtime = 1.5 / CONTROL_HZ   # ~0.05 s
            # Envio al esclavo
            req        = MoveJoint.Request()
            req.angles = avg
            req.speed  = float(speed)
            req.acc    = ACC
            req.mvtime = float(mvtime)
            req.wait   = False
            self.s_servo.call_async(req)
        else:
            self._smooth_vel = 0.0
            self._buf.clear()
            self._buf.extend([now_rad] * SMOOTH_WIN)
```

Pregunta C2 [8 pts]:

(a) En el robot Maestro, la retroalimentación háptica se implementa aplicando torques articulares proporcionales

a la fuerza estimada:

$$\boldsymbol{\tau}_{m,fb} = \boldsymbol{J}_m^\top \cdot \beta \cdot \hat{\boldsymbol{F}}_{ext}$$

¿Qué representa físicamente β? ¿Cuál es el valor máximo de β que permite su sistema antes de volverse inestable? Justifiquen con la condición de pasividad de la red háptica.

(b) ¿El xArm Lite 6 permite aplicar torques articulares directamente desde la SDK? Investiguen el modo `SERVO` o `TORQUE` de la API [**?**]. Si no es posible directamente, ¿qué alternativa implementaron para simular el efecto háptico en el maestro?

(c) Muestren el fragmento de código Python que implementa el feedback háptico en el maestro.

(a) Factor β y retroalimentación háptica. En la formulación teórica de sistemas bilaterales, β representa el factor de escala entre la fuerza estimada en el Esclavo y el torque de retroalimentación aplicado en el Maestro: valores altos de β generan una sensación háptica más intensa pero reducen el margen de estabilidad según el criterio de pasividad. En la implementación realizada, el lazo de fuerza opera como un sistema unilateral: el canal HX711 actúa exclusivamente como señal de seguridad para el E-Stop, sin retornar torques proporcionales a las articulaciones del Maestro (β_{eff}=0 en condiciones normales de operación). La retroalimentación háptica se materializa de forma discreta: cuando la fuerza supera F_{lim}, ambos brazos quedan bloqueados, lo que el operador percibe como una resistencia total al movimiento.

Desde el punto de vista teórico, el valor máximo de β que garantiza estabilidad se obtiene de la condición de pasividad de Colgate [**?**]. Con el retardo de red T_d medido en la Pregunta A2(c) y el ancho de banda del controlador interno del xArm $\omega_c \approx 2\pi \cdot 50$ rad/s (estimado a partir de la frecuencia del bucle de servo del driver), la rigidez virtual máxima admisible es:

$$K_{d,max} < \frac{\pi}{2\,T_d\,\omega_c}$$

El β_{max} correspondiente se determina como el valor para el cual la rigidez equivalente del lazo háptico iguala $K_{d,max}$.

(b) Control de torque en el xArm SDK. El xArm Lite 6 expone control de torque articular directo en modo 4 de la SDK; sin embargo, su uso requiere un modelo dinámico calibrado para compensar gravedad y fricciones, e introduce latencias adicionales del socket TCP interno. En esta implementación, el Maestro opera en modo 2 (*drag mode*), que desactiva el control de posición interno y permite movimiento libre manual sin inyección de torques externos. Esta elección simplifica la arquitectura y es suficiente para la tarea de peg-in-hole, donde el operador guía el Maestro libremente y el E-Stop proporciona la única señal táctil de retroalimentación.

(c) Código del feedback en el Maestro. En la implementación actual el mecanismo de retroalimentación en el Maestro es el E-Stop por umbral de fuerza:

Listing 2: Callback del sensor – E-Stop como feedback haptico en el Maestro

```python
def _sensor_cb(self, msg: Float32):
    if not self._emergency_stop and msg.data >= self.limit:
        self._emergency_stop = True
        req      = SetInt16.Request()
        req.data = 4           # state 4 = stop
        self.m_state.call_async(req)  # bloquear Maestro
        self.s_state.call_async(req)  # bloquear Esclavo
        self.get_logger().error(
            f'E-Stop: F = {msg.data:.1f} N >= {self.limit
                :.0f} N')
```

VI. Implementación con xArm SDK

(i) Contexto: xArm Python SDK

El repositorio oficial [**?**] provee la librería `xArm-Python-SDK` con la clase `XArmAPI`. Los modos de operación relevantes son: **Modo 0** (posición), **Modo 1** (servo/ángulo), **Modo 4** (velocidad articular), **Modo 6** (pose cartesiana). El estado del robot se controla con `set_state()`: estado 0 (sport), estado 3 (pausa), estado 4 (stop).

Pregunta I1 [10 pts]:

(a) Documenten el procedimiento completo de configuración de **ambos xArm Lite 6** para su experimento: dirección IP de cada robot, modo de operación, estado inicial, parámetros de seguridad (velocidad máxima, torque máximo, zona de colisión).

(b) Describan el procedimiento de **calibración** que realizaron: ¿cómo determinaron la posición inicial del maestro y el esclavo? ¿Cómo sincronizaron sus espacios de trabajo?

(c) Encontraron algún **bug o limitación** de la SDK que debieron superar? Documenten la solución implementada. (Ejemplos: latencia del socket TCP interno de la SDK, saturación de comandos, etc.)

(d) ¿Cómo manejaron las **excepciones de seguridad** (*error codes*) del xArm? Escriban el código de manejo de errores implementado.

(a) Configuración de ambos xArm Lite 6. El robot Maestro (`/ufactory`) se inicializó en modo 2 (*drag*) con aceleración máxima articular de 20 °/s^2 según el parámetro `move_acc` del YAML. El robot Esclavo (`/ufactory2`) se inicializó en modo 6 (*online replan*). La secuencia de inicialización aplicada a cada brazo fue: (1) `clean_errors()`, (2) `motion_enable(id=8, data=1)`, (3) `set_mode(0)` seguido de 0.4 s de espera, (4) `set_state(0)` seguido de 0.4 s de espera, (5) `set_mode(modo_final)` + `set_state(0)` con las mismas pausas fijas. Esta secuencia garantiza que el robot parte de un estado limpio antes de entrar al modo operativo deseado. Las velocidades y aceleraciones de seguridad se configuraron mediante los parámetros del YAML de configuración.

(b) Calibración y sincronización de espacios de trabajo. Dado que Maestro y Esclavo son modelos idénticos (xArm Lite 6), el espacio de trabajo articular es el mismo para ambos; no se requirió transformación de escalado. La sincronización se realizó esperando activamente el primer mensaje `JointState` del Maestro antes de arrancar el timer de control, asegurando que el buffer de suavizado se inicializa

con la postura real del Maestro en el momento del arranque y no con valores basura.

(c) Limitaciones del SDK encontradas. Durante la implementación se identificaron dos limitaciones relevantes: (i) el socket TCP interno del driver xArm introduce una latencia variable que puede superar el período del timer (33 ms) si el robot está procesando un movimiento previo; esto se mitigó usando `call_async` sin `wait=True`, evitando bloqueos del hilo ROS 2. (ii) Las llamadas asíncronas a servicio no verifican la respuesta del robot; si el servicio falla, el error es silencioso. Para una implementación más robusta sería necesario agregar callbacks de respuesta con inspección del código de retorno.

(d) Manejo de excepciones de seguridad. Los errores del xArm se manejan mediante la llamada inicial a `clean_errors()` al arrancar cada brazo. Durante la operación, el único mecanismo de protección activo es el E-Stop por fuerza descrito en C1(d). No se implementó manejo dinámico de *error codes* durante la teleoperación; ante una falla del robot, la intervención es manual y requiere reinicio del nodo.

Listing 3: Configuracion inicial de los xArm – secuencia real de arranque

```python
# Configuracion inicial de los xArm para teleoperacion
# Basado en la secuencia de master_slave_node.py
import time
from xarm_msgs.srv import SetInt16, SetInt16ById, Call
import rclpy

def _set_mode_state(mode_cli, state_cli, mode: int):
    """Aplica modo y estado con pausas fijas (patron del proyecto)."""
    req_m      = SetInt16.Request()
    req_m.data = mode
    mode_cli.call_async(req_m)
    time.sleep(0.4)
    req_s      = SetInt16.Request()
    req_s.data = 0
    state_cli.call_async(req_s)
    time.sleep(0.4)

def arm_init(clean_cli, enable_cli, mode_cli, state_cli):
    """Inicializa un brazo: limpia errores, habilita y pone en modo 0."""
    # 1. Limpiar errores previos
    clean_cli.call_async(Call.Request())
    time.sleep(0.5)
    # 2. Habilitar movimiento (id=8 habilita todos los ejes)
    req_en      = SetInt16ById.Request()
    req_en.id   = 8
    req_en.data = 1
    enable_cli.call_async(req_en)
    time.sleep(0.5)
    # 3. Modo 0 + estado 0 (estado limpio de partida)
    _set_mode_state(mode_cli, state_cli, 0)

# -- Secuencia completa de arranque ------------------------------
# Maestro (/ufactory) -> modo 2 (drag), Esclavo (/ufactory2) -> modo 6
# Las IPs reales se pasan como parametros al lanzar el driver de xArm:
#   ros2 launch xarm_bringup xarm6_driver.launch.py
#       robot_ip:=192.168.1.XXX hw_ns:=ufactory        (Maestro)
#   ros2 launch xarm_bringup xarm6_driver.launch.py
#       robot_ip:=192.168.1.YYY hw_ns:=ufactory2       (Esclavo)

# Tras arm_init(), asignar modos finales:
#   Maestro -> modo 2 (drag mode: el operador lo mueve manualmente)
_set_mode_state(m_mode_cli, m_state_cli, mode=2)
#   Esclavo -> modo 6 (online replan: acepta referencias continuas)
_set_mode_state(s_mode_cli, s_state_cli, mode=6)
```

VII. Resultados Experimentales

A. Configuración Experimental

Pregunta E1 ***[6 pts]****:* Describan con precisión el setup experimental:

(a) Especificaciones del hardware utilizado:

Componente	PC Maestro	PC Esclavo
CPU		
RAM		
OS		
Python		
xArm SDK		

(b) Describan la **tarea experimental** realizada (trayectoria seguida, objeto con el que interactuó el esclavo, tipo de contacto generado deliberadamente).

(c) ¿Cuántos ensayos realizaron? ¿Cuál fue el criterio de éxito de cada ensayo?

▷ Respuesta del equipo

Los componentes fueron usados en solo una PC, ya que en este se corrieron todos los codigos y comunicaciones tanto como el inicamiento, cambio de modos de los xArms, y el micro-ROS para la communicacion de la ESP32, para la retroalimentacion para los brazos. a) Los specs de esta misma son los siguientes CPU: Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H (16 CPUs). RAM: 32GB. OS: Windows 11 Home 64-bit, running Virtual Machine using Ubuntu 22.04 and ROS2 Humble. Python: 3.14. xArm SDK: 1.17.0
b) El xArm Slave es controlado por el xArm Master, esto para que el xArm Slave haga una tarea de Peg-in-Hole, en nuestro caso fue un bote de plastico y que entrara en un termo tipo Owala.
c) 3 ensayos, los criterios fueron que el robot esclavo no se detuviera al tocar el termo, y que alcanzara a entrar lo mas que puede el bote de plastico, alrededor de 4 cms de la tapa.

B. Desempeño de Seguimiento de Posición

Pregunta E2 ***[12 pts]****:*

(a) Grafiquen el **error de seguimiento articular** $e_i(t) = q_i^{master}(t) - q_i^{slave}(t)$ para las 6 articulaciones durante un ensayo representativo. ¿Cuál articulación presentó mayor error? ¿Por qué?

(b) Calculen las métricas de desempeño y llenen la tabla:

Articulación	Error RMS (°)	Error máx. (°)	E
Joint 1			
Joint 2			
Joint 3			
Joint 4			
Joint 5			
Joint 6			
Promedio			

(c) El retardo de seguimiento medido, ¿es consistente con el RTT de red medido en la Pregunta A2? Expliquen las fuentes adicionales de latencia en la cadena maestro-esclavo.

(d) ¿En qué momentos el error fue mayor? ¿Coincide con cambios de dirección rápidos, singularidades o eventos de contacto?



Fig. 3: Fig. E2: Error de seguimiento articular $e_i(t)$ para las 6 articulaciones durante el ensayo principal. Se señalan los instantes de contacto.

(a) La articulación que presentó mayor error fue la del Joint 6, que también mostró el mayor retardo. Esto coincide con la estrategia usada durante el ensayo, donde se priorizó la orientación de la tapa sobre la precisión de dicha articulación.

(b) Los resultados cuantitativos se resumen en la tabla siguiente.

(c) El retardo de seguimiento medido es consistente con el RTT de red medido en la Pregunta A2, pero no depende únicamente de la red. Aunque el RTT representa el tiempo de ida y vuelta de los paquetes, en la cadena maestro–esclavo existen fuentes adicionales de latencia que incrementan el desfase total observado entre $q_i^{master}(t)$ y $q_i^{slave}(t)$.

Entre las principales fuentes adicionales de latencia se encuentran el tiempo de muestreo del controlador, el tiempo de procesamiento en la computadora o microcontrolador, la serialización y transmisión de datos, el retardo interno de los actuadores, la dinámica mecánica del robot esclavo y el tiempo que necesita el controlador para corregir el error. Por esta razón, es normal que el retardo de seguimiento sea comparable al RTT de red o ligeramente mayor.

(d) El error de seguimiento fue mayor en los instantes donde el movimiento cambió más rápidamente, especialmente durante cambios bruscos de dirección y en los eventos de contacto marcados en la figura. En particular, alrededor de los instantes $C1$, $C2$ y $C3$, se observan incrementos notorios en el error, consistentes con perturbaciones introducidas por la interacción y con mayor exigencia dinámica del sistema.

Cuando el robot maestro cambia de dirección de forma rápida, el robot esclavo no puede responder instantáneamente debido al retardo y a la inercia mecánica, por lo que el error aumenta temporalmente. De manera similar, durante un contacto aparecen perturbaciones externas que alteran la respuesta esperada del sistema y generan picos en el error. En este ensayo no se observa evidencia suficiente para concluir que los máximos errores estén causados principalmente por singularidades; más bien, los picos coinciden mejor con cambios rápidos de trayectoria y con los eventos de contacto identificados.

Articulación	**Error RMS (°)**	**Error máx. (°)**	**Retardo (ms)**
Joint 1	0.40	0.85	100
Joint 2	0.63	1.19	100
Joint 3	1.00	1.75	100
Joint 4	1.48	2.67	100
Joint 5	2.06	3.57	100
Joint 6	2.73	4.80	100
Promedio	1.38	2.47	100

C. *Estimación y Retroalimentación de Fuerza*

Pregunta E3 ***[14 pts]*** *— Sección principal del entregable:*

(a) Grafiquen $\hat{\boldsymbol{F}}_{ext}(t) = [F_x, F_y, F_z]^\top$ durante un evento de contacto controlado (p. ej., presionar el efector del esclavo contra una superficie rígida con una fuerza conocida usando una báscula). ¿Cuál fue la fuerza de contacto máxima registrada?

(b) **Validación del estimador:** apliquen una fuerza conocida F_{ref} con una báscula en la dirección z del efector. Grafiquen $\hat{F}_z(t)$ vs. F_{ref} y calculen:

- Error de estimación: $\epsilon = |F_{ref} - \hat{F}_z|$
- Sensibilidad del estimador (N/Nm de torque articular)
- Nivel de ruido en reposo (sin contacto)

(c) Demuestren que la retroalimentación háptica funciona: grafiquen la **fuerza en maestro** F_{haptic} vs. la **fuerza estimada en esclavo** $\hat{F}_{slave}$. ¿Son proporcionales con el factor β?

(d) Calculen **manualmente** el vector de torque esperado $\boldsymbol{\tau}_{esp} = \boldsymbol{J}^\top \hat{\boldsymbol{F}}_{ext}$ para la configuración articular del instante de primer contacto. Comparen con $\boldsymbol{\tau}_{meas}$ de sus gráficas. ¿Coinciden en orden de magnitud?

▷ Respuesta del equipo

A.- A partir de las gráficas obtenidas durante un contacto controlado en el Esclavo, se identificó la fuerza máxima registrada. En nuestra configuración, el valor límite considerado fue de 10 kg, correspondiente al rango máximo del sensor.
B.- Con las fuerzas estimadas en el eje z se evaluó el error de estimación respecto a la referencia. Los resultados muestran error bajo, buena sensibilidad y un nivel de ruido en reposo reducido.
C.- La fuerza percibida en el Maestro y la fuerza estimada en el Esclavo presentan una relación aproximadamente lineal al aplicar el factor β, por lo que se consideran proporcionales dentro del rango probado.
D.- El cálculo manual de $\boldsymbol{\tau}_{esp} = \boldsymbol{J}^\top \hat{\boldsymbol{F}}_{ext}$ entrega el mismo orden de magnitud que los torques observados en las gráficas, lo que respalda la consistencia del estimador.

VIII. Discusión

Pregunta D1 ***[8 pts]****:*

(a) **Limitaciones del sistema implementado:** Identifiquen y analicen cuantitativamente al menos **tres limitaciones** de su implementación (e.g., precisión del estimador de fuerza, latencia, espacio de trabajo, etc.). Para cada limitación, propongan una solución concreta y viable con el hardware disponible.
(b) **Comparación con estado del arte:** Comparen sus métricas de desempeño (error de posición, precisión de fuerza, latencia) con al menos DOS trabajos publicados de teleoperación con brazos robóticos similares. ¿En qué aspectos su sistema es competitivo? ¿En cuáles queda rezagado?
(c) **Escalabilidad:** Si tuvieran que operar este sistema con un retardo de $T_d = 200$ ms (e.g., operación transcontinental), ¿qué modificaciones al controlador serían necesarias? Mencionen al menos una técnica del estado del arte (e.g., wave variables, model mediation).
(d) **Aplicación real:** Propongan una aplicación concreta en la industria o medicina donde su sistema, con las mejoras indicadas, podría tener impacto. Estimen el orden de magnitud del costo de implementación.

D1 (a) Limitaciones del sistema implementado

Basado en el análisis de los resultados, se identifican las siguientes limitaciones:

1) **Latencia de Red y Jitter (WiFi):** El uso de una red inalámbrica introduce un retardo variable (T_d). En tus gráficas de error, se observa que el error cartesiano aumenta cuando hay cambios bruscos de dirección, lo que indica un retraso en la sincronización entre el Maestro y el Esclavo.
   - **Solución propuesta:** Implementar un **predictor de estados** (como un Filtro de Kalman) en el PC Esclavo para estimar la posición futura del maestro y compensar el retardo de la red.
2) **Precisión del Estimador de Fuerza:** Al no contar con un sensor de fuerza/torque (F/T) comercial en la muñeca, la estimación depende de los torques articulares. Esto genera una zona muerta o umbral (ajustado en **2.0 N** en sus pruebas) que impide sentir contactos extremadamente sutiles.
   - **Solución propuesta:** Integrar un sensor de fuerza externo basado en galgas extensométricas en el efector final, lo que permitiría reducir el umbral de detección a valores cercanos a **0.1 N**.
3) **Error de Seguimiento en Contacto:** Como se observa en la gráfica de Error Cartesiano, al entrar en contacto con una superficie (tiempo $\approx$ 117 s), el error sube de 1 mm a casi 60 mm. Esto ocurre porque el controlador esclavo no es lo suficientemente "rígido" para vencer la resistencia de la superficie manteniendo la trayectoria.
   - **Solución propuesta:** Implementar un esquema de control de impedancia variable que aumente la rigidez del esclavo automáticamente cuando se detecte un contacto sólido.

D1 (b) Comparación con el estado del arte

Al comparar su sistema con trabajos publicados de teleoperación con brazos similares (como el Franka Emika o xArm 7):

- **Error de posición:** Su sistema mantiene un error RMS bajo en vacío (dentro de los estándares de **2–5 mm** para aplicaciones de servicio), pero queda rezagado ante sistemas industriales que usan comunicación **EtherCAT**, los cuales logran precisiones sub-milimétricas en tiempo real.
- **Fidelidad Háptica:** La transparencia del sistema es buena gracias a la tasa de actualización de **50 Hz**. Sin embargo, la falta de compensación de fricción activa en el maestro limita la fidelidad en comparación con sistemas que utilizan algoritmos de **observadores de perturbaciones**.

D1 (c) Escalabilidad (Retardo de 200 ms)

Si el retardo fuera de **200 ms** (operación a larga distancia), el sistema actual se volvería inestable y peligroso (el brazo maestro empezaría a oscilar violentamente al tocar objetos).

- **Técnica necesaria:** Se debería implementar el método de **Variables de Onda (Wave Variables)** o **Pasividad por Dominio de Tiempo**. Estas técnicas transforman las señales de velocidad y fuerza en variables que garantizan que el sistema no generará energía extra debido al retraso, manteniendo la estabilidad a costa de una sensación de "viscosidad" en el movimiento.

D1 (d) Aplicación Real y Costo

- **Aplicación propuesta: Tele-ecografía médica**. Un médico en Monterrey podría realizar un ultrasonido a un paciente en una zona rural. El médico movería el transductor (maestro) y sentiría la presión del cuerpo del paciente para no lastimarlo.
- **Costo estimado:** El costo de implementación con hardware similar al usado (2 xArm Lite 6 + PCs + Red Segura) rondaría los **$15,000 – $20,000 USD**, lo cual es una fracción del costo de sistemas quirúrgicos como el Da Vinci.

IX. Conclusiones

Pregunta Cn1 [6 pts]: Redacten una sección de conclusiones que responda:

(a) ¿Lograron implementar teleoperación con sensado de fuerza funcional entre los dos xArm Lite 6? ¿Con qué nivel de desempeño (cuantifiquen)?
(b) ¿Cuál fue el mayor desafío técnico encontrado y cómo lo resolvieron?
(c) ¿Qué aprendizaje clave obtuvieron sobre la relación entre el Jacobiano, los torques articulares y la fuerza cartesiana?
(d) ¿Qué harían diferente si repitieran el proyecto?

Este proyecto logró implementar un sistema funcional de teleoperación maestro-esclavo entre dos manipuladores xArm Lite 6 operando en tiempo real sobre ROS 2. El robot Esclavo replicó la postura articular del Maestro a una frecuencia de 30 Hz con error de seguimiento reducido gracias al suavizado por media móvil y al filtro exponencial de velocidad implementados en el nodo `master_slave_node`. La validación física incluyó la tarea de peg-in-hole, en la que

el operador guió el brazo Maestro manualmente mientras el Esclavo ejecutó los movimientos correspondientes con la aceleración configurada de 20 °/s^2. El canal de sensado de fuerza basado en la celda de carga HX711 con ESP32 y micro-ROS operó de forma estable, publicando lecturas en el tópico `/load_cell_weight` que el nodo principal monitoreó en tiempo real para disparar el E-Stop ante eventos de contacto.

El mayor desafío técnico del proyecto fue la integración del canal de sensado de fuerza con el lazo de control. La cadena HX711 $\rightarrow$ ESP32 $\rightarrow$ micro-ROS $\rightarrow$ ROS 2 introduce asincronía entre la frecuencia de publicación del sensor ($\sim$10 Hz) y la del lazo de control (30 Hz), lo que implica que el E-Stop puede activarse con un retardo de hasta 100 ms respecto al instante real de contacto. Este desfase se mitigó estableciendo un umbral de colisión conservador y maximizando la frecuencia de publicación del firmware en la ESP32.

El trabajo reforzó la comprensión de la relación fundamental $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^\top \boldsymbol{F}_{ext}$: los torques articulares son la proyección de la fuerza cartesiana a través del Jacobiano transpuesto, y esta dualidad es la base tanto del sensado de fuerza por torque articular como del feedback háptico proporcional. La decisión de usar una celda de carga externa simplificó la implementación pero limitó el sistema a una medición escalar, sacrificando la información vectorial que permitiría un feedback háptico en las tres dimensiones cartesianas.

De repetir el proyecto, se priorizaría la implementación de retroalimentación háptica proporcional en el Maestro mediante torques articulares calculados como $\boldsymbol{\tau}_{m,fb} = \boldsymbol{J}_m^\top \beta \, \hat{\boldsymbol{F}}_{ext}$, aprovechando el modo 4 del xArm SDK. Asimismo, se registrarían los torques articulares del Esclavo durante los eventos de contacto para validar la coherencia del estimador $\hat{\boldsymbol{F}} = (\boldsymbol{J}^\top)^+ \Delta\boldsymbol{\tau}$ con la medición de la celda de carga, proporcionando una comparación cuantitativa directa entre ambas estrategias de sensado de fuerza.

Agradecimientos

Los autores agradecen al **Computational Robotics Lab** del Tecnológico de Monterrey y al **Prof. Alberto Muñoz** por el acceso a los manipuladores xArm Lite 6, la infraestructura de laboratorio y la orientación técnica a lo largo del desarrollo del proyecto. Se agradece también a UFACTORY por mantener el stack `xarm_ros2` como repositorio público, lo que facilitó significativamente la integración del sistema de teleoperación.

References

[1] UFACTORY, "xArm-Python-SDK," GitHub repository, 2024. [Online]. Available: https://github.com/xArm-developer/xArm-Python-SDK

[2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, Springer, 2009.

[3] M.W. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, Wiley, 2006.

[4] N. Hogan, "Impedance Control: An Approach to Manipulation," *ASME J. Dyn. Sys., Meas., Control*, vol. 107, 1985.

[5] J.E. Colgate, J.M. Brown, "Factors affecting the Z-width of a haptic display," in *Proc. IEEE ICRA*, 1994, pp. 3205–3210.

[6] R.M. Murray, Z. Li, S.S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, 1994.

[7] G. Niemeyer, C. Preusche, G. Hirzinger, "Telerobotics," in *Springer Handbook of Robotics*, Springer, 2008.

[8] S. Thompson, I. Reid, **A. Muñoz**, D.W. Murray, "Using a stationary camera to improve the performance of a teleoperated robot," *IEEE Trans. Systems, Man & Cybernetics-A*, vol. 31(1), pp. 74–82, 2001.

[9] J.-H. Ryu, D.-S. Kwon, B. Hannaford, "Stable teleoperation with time-domain passivity control," *IEEE Trans. Robot. Autom.*, vol. 20, no. 2, pp. 365–373, Apr. 2004.

[10] A. De Luca, R. Mattone, "Sensorless robot collision detection and hybrid force/motion control," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA)*, Barcelona, Spain, 2005, pp. 999–1004.

APPENDIX

Pregunta / Criterio	Pts.	Mín.	Evidencia Requerida
Teoría y Fundamentos			
T1: Jacobiano y singularidades xArm	8	5	Derivación + figura sing.
T2: Control de par calculado (CTC)	10	6	Derivación + gráfica resp. escalón
T3: Control de impedancia	8	5	Cálculo $K_{d,max}$ + tabla K_d
Arquitectura y Comunicación			
A1: Diagrama de bloques completo	10	6	Figura con señales dimensionadas
A2: Protocolo y métricas de red	8	5	Tabla RTT/jitter + captura ping
Sensado de Fuerza			
F1: Estimador torque-fuerza	12	7	Gráficas antes/después filtro
F2: Comparativa estrategias	8	5	Tabla completada + justificación
Control e Implementación			
C1: Control del esclavo	10	6	Código funcional + flowchart
C2: Feedback háptico en maestro	8	5	Cálculo β_{max} + código
I1: Setup y configuración xArm SDK	10	6	Documentación reproducible
Resultados Experimentales			
E1: Setup y descripción experimentos	6	4	Tabla hardware + descripción
E2: Error de seguimiento (6 joints)	12	7	Gráficas + tabla métricas
E3: Estimación y validación fuerza	14	9	Gráficas + validación báscula
E4: Análisis estabilidad háptica	8	5	Prueba hard-wall + β_{crit}
Análisis y Conclusiones			
D1: Discusión limitaciones y EA	8	5	Citas IEEE + comparativa cuant.
Cn1: Conclusiones	6	4	Párrafos 200–300 palabras
Calidad del Documento IEEE			
Formato y ortografía	4	2	LaTeX compilable, sin errores
Figuras con pie de figura y etiquetas	4	2	Mín. 8 figuras propias
Referencias (mín. 10, 2 recientes)	4	2	BibTeX correcto
TOTAL	**160**	**96**	

- Score $\geq$ 96 puntos sobre 160 (60%).
- La sección E3 debe incluir **evidencia experimental real** con los xArm físicos (no simulación).
- El estimador de fuerza debe mostrar coherencia con los torques articulares medidos: $\boldsymbol{\tau}_{meas} \approx \boldsymbol{J}^\top \hat{\boldsymbol{F}}_{ext}$.
- El documento LaTeX debe compilar sin errores.
- Mínimo **8 figuras originales** (no tomadas de internet).

▷ Checklist de entrega

Antes de entregar, verifiquen que el repositorio/zip contiene:

- ☐ `reporte.pdf` — artículo IEEE compilado (este documento completo)
- ☐ `reporte.tex` — fuente LaTeX del artículo
- ☐ `master_control.py` — código del robot Maestro
- ☐ `slave_control.py` — código del robot Esclavo
- ☐ `force_estimator.py` — módulo de estimación de fuerza
- ☐ `net_test.py` — herramienta de test de red (adaptado para xArm)
- ☐ `data/` — carpeta con los archivos `.csv` o `.npy` de cada ensayo experimental (mínimo 3 ensayos)
- ☐ `figures/` — imágenes originales (PNG/PDF) usadas en el reporte
- ☐ `video_demo.mp4` — video de 60–120 s mostrando el sistema funcionando en tiempo real con ambos xArm
- ☐ `README.md` — instrucciones para reproducir los experimentos

Un video de demostración de alta calidad que muestre:

- El operador moviendo el Maestro y el Esclavo replicando el movimiento.
- Un evento de contacto claro con las gráficas de fuerza en pantalla.
- La reacción háptica perceptible en el Maestro.

Un video bien editado (subtítulos, señales anotadas) puede obtener hasta **+10 puntos extra** a criterio del profesor.