

MeshCom-Guru - Benutzeranleitung

Version 0.3.63

Überblick

MeshCom-Guru ist eine eigenständige Desktop-Anwendung zur Anzeige und zum Senden von MeshCom-Nachrichten, zur Anzeige von Node- und Positionsdaten sowie für Wetterinformationen.

Verbindung und Einstellungen

Hotspot IP: IP-Adresse des MeshCom-WebService eintragen.

Raum / Ziel: Raumnummer wie 262 oder Rufzeichen für eine private Nachricht eintragen.

Eigenes Rufzeichen: Das Rufzeichen der eigenen Station eintragen. Es wird für die Darstellung eigener Nachrichten verwendet.

GPS: Eigene Koordinaten können optional hinterlegt werden.

Persönliche Einstellungen: Sie werden unter `~/.MeshCom/settings.ini` gespeichert.

Sprache Deutsch / English

Unter Einstellungen → Sprache / Language ... kann zwischen Deutsch und English gewechselt werden.

Die Auswahl wird in `~/.MeshCom/settings.ini` gespeichert und beim Neustart wieder geladen.

Empfangene Nachrichten, Rufzeichen, Raum- und Zielnummern sowie persönliche Inhalte werden nicht übersetzt.

Nachrichten und Chat-Bubbles

Die normalen Raum-Tabs und Privat-Chats verwenden Chat-Bubbles. Eigene Nachrichten werden rechts, empfangene Nachrichten links dargestellt.

Bei weitergeleiteten Nachrichten wird der ursprüngliche Absender berücksichtigt, damit eine fremde Nachricht nicht fälschlich als eigene Nachricht erscheint.

Untere Ausrichtung: Bei nur einer oder wenigen Nachrichten beginnen die Bubbles am unteren Rand des Chatbereichs. Bei längeren Chats bleibt normales Scrollen erhalten.

Wenn der Benutzer manuell nach oben scrollt, wird diese Position nicht durch eine neue Nachricht überschrieben. Steht die Ansicht am Ende, bleibt die letzte Nachricht unten sichtbar.

Privatnachrichten und Sendestatus

Eine frisch gesendete Privatnachricht zeigt zunächst . Erst ein erkannter Empfänger-ACK setzt den Status auf .

Chat-Farben

Unter Einstellungen → Chat-Farben ... kann der gemeinsame Chat-Hintergrund geändert werden. Die Schriftfarbe wird nur für den Tab Alle verwendet. Mit Standard wiederherstellen werden schwarzer Hintergrund und weiße Schrift gesetzt.

Kontextmenü

Ein Rechtsklick in ein Eingabefeld öffnet das Qt-Kontextmenü mit Befehlen wie Rückgängig, Wiederholen, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen und Alles auswählen. Die Begriffe folgen der gewählten Sprache.

⚡ Schnelltexte und 😊 Emojis

Schnelltexte können eingefügt, bearbeitet, ergänzt und gelöscht werden. Der Emoji-Picker fügt Emojis an der Cursorposition ein. Das Nachrichtefeld begrenzt die Eingabe auf 149 Zeichen und zeigt einen Live-Zähler.

☐ Monitor und ☐ MH

Der Monitor zeigt empfangene MeshCom-UDP-Pakete auf Port 1799. Verfügbare Filter sind ALLE, MSG, POS, TEL und ACK. Zusätzlich gibt es Suche, Pause, Auto-Scroll und Leeren.

MH (Most Recently Heard) zeigt zuletzt gehörte Stationen mit Rufzeichen, Entfernung, RSSI, SNR, Batterie und letzter Empfangszeit, sofern vorhanden.

☐ Karte und Positionsdaten

Positionsdaten werden über UDP 1799 verarbeitet und auf der OSM-/Leaflet-Karte dargestellt. Die Node-Info zeigt Informationen des verbundenen MeshCom-WebService.

☐ Wetterdaten - BME280/BMP280

Die WX-Anzeige kann Temperatur, Luftfeuchte, QFE und QNH anzeigen, sofern der MeshCom-WebService diese Werte liefert. Geeignete Wetterhardware wie BME280/BMP280 kann dafür verwendet werden. Bei aktivierter Wetterfunktion wird die WX-Information nach dem Programmstart automatisch neu geladen. Die Funktion ist weiterhin als Testfunktion vorgesehen.

☐ Sound und Theme

Benachrichtigungston sowie Hell-/Dunkel-Theme können in den Einstellungen konfiguriert werden.

Installation unter Linux

ZIP: Das Archiv so entpacken, dass der oberste Projektordner MeshCom heißt. Danach **./run_linux.sh** aus dem Projektordner starten.

Debian: Das Paket installiert die Programmdateien nach **/usr/share/MeshCom**. Persönliche Einstellungen bleiben unter **~/.MeshCom/settings.ini**. Das Paket ist für Python/PySide6-Systemumgebungen ausgelegt und installiert keine eigene virtuelle Umgebung.

Windows: **run_windows.bat** starten.

Versionsstand v0.3.63

v0.3.63 bündelt die Deutsch-/English-Oberfläche, Chat-Farben, das sprachabhängige Eingabefeld-Kontextmenü, Wetterübersetzungen, korrigierte Sendererkennung für Raum und Privat sowie die stabilisierte Bubble-Ausrichtung und Scrolllogik. Der Funktionsstand der übrigen Bereiche bleibt erhalten.