

TLV1117-33

FICHE TECHNIQUE COMPOSANT

Régulateur de tension linéaire LDO 3,3 V – Boîtier SOT-223

Dernière mise à jour : 22 août 2026

*

Description : Le **TLV1117-33** est un régulateur de tension linéaire à faible chute de tension (LDO) délivrant une tension fixe de 3,3 V avec un courant de sortie pouvant atteindre 800 mA. Intégrant des protections internes contre les surintensités et les surchauffes, il est idéal pour l'alimentation de microcontrôleurs, de modules logiques 3,3 V et de circuits intégrés de précision à partir d'une source de tension plus élevée.


*

1. Caractéristiques Principales

Paramètre	Valeur / Plage
Tension d'entrée (V_{IN})	4,7 V à 15 V
Tension de sortie (V_{OUT})	3,3 V ($\pm 1\%$ à 25°C)
Tension de décrochage (V_{drop})	1,2 V (typ. à 800 mA)
Courant maximum (I_{MAX})	800 mA
Température d'usage	0°C à +125°C
Boîtier (Package)	SOT-223

*

2. Brochage



Repérage des broches (SOT-223)

*

*

3. Câblage Typique Pour garantir la stabilité du régulateur et filtrer le bruit, des condensateurs externes sont indispensables :

- C_{IN} : 10 μ F (Tantale ou Électrolytique) entre l'entrée et la masse.
- C_{OUT} : 10 μ F (Tantale ou Électrolytique) entre la sortie et la masse.

4. Dissipation de Puissance (P_D) La puissance dissipée sous forme de chaleur par le composant se calcule selon la formule :

$$P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT}$$

Note : Le boîtier SOT-223 permet de dissiper environ 1 W au maximum sans dissipateur thermique additionnel (via le plan de masse du PCB).