

ruRU IDE教學課程

9-5-2 表單元件-變動下拉選項

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

人員主檔

上傳照片

人員編號 生日 //

人員姓名 到職日 //

身分證字號 離職日 //

性別 職等

序號 眷屬姓名 稱謂 身分證字號 扶養

01

02

03

04

05

06

07

08

0/0

- 變動下拉選項的功能，可以讓使用者在輸入這個欄位時，有一定範圍的選項可以挑選，也方便使用者輸入。
- 這個功能設定出來的選項，會根據資料庫的資料變動，如果未來要調整選項內容，只要在對應的表單上設定資料就好。

The image shows two screenshots from a web application. The left screenshot displays a table titled '職等設定' (Job Grade Setting) with columns for '職等代號' (Job Grade Code), '職等名稱' (Job Grade Name), and '備註' (Remarks). The table lists job grades from 01 to 08. The right screenshot shows the '人員主檔' (Personnel Main Page) form, which includes fields for '人員編號' (Personnel Number), '生日' (Date of Birth), '人員姓名' (Personnel Name), '到職日' (Start Date), '身分證字號' (ID Number), '離職日' (Resignation Date), '性別' (Gender), and '職等' (Job Grade). The '職等' field is a dropdown menu showing the same list of job grades (01-08) as the table. A red box highlights the dropdown menu, and a red arrow points from the table to the dropdown, indicating that the dropdown content is populated from the table data.

職等代號	職等名稱	備註
01	一職等	新進人員
02	二職等	助理人員
03	三職等	一般專員
04	四職等	
05	五職等	
06	六職等	
07	七職等	
08	八職等	

人員主檔

上傳照片

人員編號 生日 //

人員姓名 到職日 //


身分證字號 離職日 //

性別 職等

序號 眷屬姓名 稱謂 01 02 03 04 05 06 07 08

證字號 扶養


- 例如，職等這個欄位在下拉選單開啟時，會抓取職等設定這張表單中所建立的資料，增減職等設定的資料，就會連帶影響下拉選單的內容。
- 設定變動下拉選項的方法如下：



規格描述

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (2) 人員編號 _ OB999600001226
 - (1) 人員姓名 _ OB999600001227
 - (5) 身份證字號 _ OB999600001228
 - (2) 性別 _ OB999600001261
 - (1) 生日 _ OB999600001230
 - (1) 到職日 _ OB999600001231
 - (1) 離職日 _ OB999600001232
 - (2) 職等 _ OB999600001263
 - (1) 表格 _ OB999600001265
 - (2) 序號 _ OB999600001267
 - (1) 管屬姓名 _ OB999600001269
 - (1) 稱謂 _ OB999600001271
 - (1) 管屬生日 _ OB999600001273
 - (2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275
 - (2) 扶養 _ OB999600001277
 - (1) 圖片 _ OB999600005466

1. 駐留要設定的元件。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

▶ (2) 人員編號 _ OB999600001226

▶ (1) 人員姓名 _ OB999600001227

▶ (5) 身份證字號 _ OB999600001228

▶ (2) 性別 _ OB999600001261

▶ (1) 生日 _ OB999600001230

▶ (1) 到職日 _ OB999600001231

▶ (1) 離職日 _ OB999600001232

▶ (2) 職等 _ OB999600001263

▶ (1) 表格 _ OB999600001265

▶ (2) 序號 _ OB999600001267

▶ (1) 管屋姓名 _ OB999600001269

▶ (1) 稱謂 _ OB999600001271

▶ (1) 管屋生日 _ OB999600001273

▶ (2) 管屋身份證字號 _ OB999600001275

▶ (2) 扶養 _ OB999600001277

▶ (1) 圖片 _ OB999600005466

元件行為選項

駐留元件 職等

元件類型 下拉選項

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☒ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「選項清單」項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (2) 人員編號 _ OB999600001226
 - (1) 人員姓名 _ OB999600001227
 - (5) 身份證字號 _ OB999600001228
 - (2) 性別 _ OB999600001261
 - (1) 生日 _ OB999600001230
 - (1) 到職日 _ OB999600001231
 - (1) 離職日 _ OB999600001232
 - (3) 職等 _ OB999600001263
- 基本設定
- 預設給值
- 選項清單 ← ①
 - (1) 表格 _ OB999600001265
 - (2) 序號 _ OB999600001267
 - (1) 管屬姓名 _ OB999600001270
 - (1) 稱謂 _ OB999600001271
 - (1) 管屬生日 _ OB999600001272

元件名稱 職等

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次 ☒ 變動項次

項次 選項內容

☒ 強制重新載入

操作方法 ☒ 僅挑選指定 ☐ 可自行輸入 ☐ 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次 來源欄位 要顯示 帶回值 帶回對應元件 排序方式

ide-1.arcare-robot.com 顯示

將會清空[表格名稱],[參數],[過濾條件說明],[來源欄位],是否繼續?

確定

取消

1. 駐留在新增的選項清單項目上。
2. 按下編輯鍵，進入編輯模式。
3. 在選單的呈現方式中，選擇「下拉式」。
4. 在選項種類中，選擇「變動項次」。
5. 設定是否強制重新載入，如果勾選的話，使用者每次下拉選單時，都會重新查詢資料庫的最新資料，否則，只會沿用「使用者進入編輯模式後，第一次查詢到的資料」。
6. 如果彈出詢問視窗，請按下「確定」鍵。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

基本設定

預設給值

選項清單

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次

項次 選項內容 +

☒ 變動項次

☒ 強制重新載入

操作方法 ☐ 僅挑選指定 ☒ 可自行輸入

☒ 錯誤檢核與訊息 職等輸入錯誤

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次 來源欄位 要顯示 帶回值 帶回對應元件 排序方式 +

1. 在操作方法中，設定使用者是否只能用滑鼠挑選選項，或是可以用鍵盤自行輸入。
2. 如果要讓使用者自行輸入，可以選擇是否要做錯誤檢核，勾選這個項目的話，使用者輸入的內容，就必須符合下拉選項中的其中一項，否則會彈出錯誤訊息。
3. 如果勾選「錯誤檢核與訊息」項目，就要使用多語介面設定錯誤訊息(可參考9-2-1節說明)。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

基本設定

預設給值

選項清單

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

元件名稱

職等

料號

OB999600001263

執行條件

呈現方式

☒ 下拉式
 ☐ 固定式
 ☐ 單選
 ☐ 複選

選項種類

☐ 固定項次

項次	選項內容	+

☒ 變動項次

☒ 強制重新載入

操作方法

☐ 僅挑選指定
 ☒ 可自行輸入

☒ 錯誤檢核與訊息

職等輸入錯誤

對應資料庫

☒ 檢視表
 ☐ 暫存表格

表格名稱

職等設定

過濾條件說明

職等不可空白

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	+

- 挑選下拉選項的資料來源檢視表。
- 如果在檢視表中，有設定接收參數，請用參數設定介面，設定傳給檢視表的參數來源。
- 需要的話，可以利用條件式介面，設定過濾資料的條件。

9

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=e53a6f72-9b6c-466...

規格描述

元件名稱 職等

料號 OB999600001263

執行條件

呈現方式

☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類

☐ 固定項次

項次 選項內容

☒ 變動項次☒ 強制重新載入

條件式



資料列過濾條件敘述 職等不可空白

處理類別 ☐ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☒ 檢視表基礎

職等設定

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數	
	0	來源	職等			不等於	函數	內容值不存在或	0	+

☐ 即時顯示

重組

條件內容

來源.職等 <> 函數.內容值不存在或空白 (可取代)

③ → 儲存

- 用條件式介面設定過濾資料的條件。(可參考8-7節說明)

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

基本設定

預設給值

選項清單

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次 ☒ 變動項次

項次 選項內容

強制重新載入 ☒

操作方法 ☐ 僅挑選指定 ☒ 可自行輸入 ☒ 錯誤檢核與訊息 職等輸入錯誤

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱 職等設定

過濾條件說明 職等不可空白

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式
1	職等	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	職等	升冪

1. 按下新增鍵，新增選項的內容。
2. 挑選檢視表中，要當作選項的欄位。
3. 勾選「要顯示」，表示這個欄位要顯示在下拉選單中。
4. 勾選「帶回值」，表示這個欄位要帶回到表單的元件上。
5. 挑選「帶回對應元件」，也就是表單內的元件。
6. 選擇排序的方式。
7. 設定完畢請儲存設定。