

ruRU IDE教學課程

11-3-1

表單按鍵-開單及傳入參數

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號 PO19050001 訂購日期 2019/05/16 狀態 0 未生效

廠商代號 C0001 廠商1

總金額 59,000 確認交期 2019/05/25

項次	料號	品名	單價
1	PN17020001	品名3	7,000
2	PN20120001	品名1	8,000
3	PN21010002	品名4	9,000

1/3

商品訂購單 商品主檔

確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 刪除圖片

料號 PN17020001

品名 品名3

規格

廠商 C0001 廠商1


狀態 生效

單次訂購金額限制 100000 元


認證文件 上傳文件 下載文件 刪除文件

異動人員 Admin_PJ9996000000001

異動日期 2021/04/09 14:20 存檔




- 按鍵的「開啟它單」功能，可以用按鍵功能開啟另一張表單，例如畫面中的「商品訂購單」，在使用者按下「商品主檔」按鍵後，就開啟「商品主檔」表單，查詢詳細的商品資訊。
- 設定以按鍵功能開啟表單的方法如下：



規格描述 2

- 商品訂購單_FX999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (0) 開啟(選單列) _ BT999600000800
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000801
 - (0) 新增(選單列) _ BT999600000802
 - (1) 新增存回(選單列) _ BT999600000803
 - (0) 刪除(選單列) _ BT999600000804
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000805
 - (3) 修改存回(選單列) _ BT999600000806
 - (4) 生效 _ BT999600000807
 - (2) 失效 _ BT999600000808
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600001927
 - (3) 商品主權 _ BT999600001949 1
 - (2) 複製一筆 _ BT999600002635
 - 隱藏按鍵

1. 按一下要設定的按鍵。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 商品訂購單_FX999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鈕
 - (0) 開啟(選單列)_BT9996000000800
 - (0) 退出(選單列)_BT9996000000801
 - (0) 新增(選單列)_BT9996000000802
 - (1) 新增存回(選單列)_BT9996000000800
 - (0) 刪除(選單列)_BT9996000000804
 - (0) 修改(選單列)_BT9996000000805
 - (3) 修改存回(選單列)_BT9996000000800
 - (4) 生效_BT9996000000807
 - (2) 失效_BT9996000000808
 - (0) 匯出(選單列)_BT9996000001927
 - (3) 商品主權_BT9996000001949
 - (2) 複製一筆_BT9996000002635
 - 隱藏按鈕

按鈕行為選項

駐留按鈕 商品主權

按鈕類型 功能按鈕

行為選項

☒ 1.基本設定☐ 2.執行限制

①

☒ A.開啟它單☐ B.開啟報表☐ C.資料交易☐ D.資料交換☐ E.郵件發送☐ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援

K.特殊處理

☐ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序

②

儲存

重設

1. 勾選「開啟它單」項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (0) 開啟(選單列) _ BT999600000800
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000801
 - (0) 新增(選單列) _ BT999600000802
 - (1) 新增存回(選單列) _ BT999600000803
 - (0) 刪除(選單列) _ BT999600000804
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000805
 - (3) 修改存回(選單列) _ BT999600000806
 - (4) 生效 _ BT999600000807
 - (2) 失效 _ BT999600000808
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600001927
 - (3) 商品主權 _ BT999600001949
 - 基本設定
 - 執行限制(1)
 - 開啟它單(1) ← ①
 - (2) 複製一等 BT999600002635

按鈕名稱 商品主權 料號 BT999600001949 優先序 1 ← ③

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+ ← ④

開單內容

表單名稱 商品主權

資料來源 商品主權

資料過濾 相同料號的資料

駐留條件

樹根指定

表單異動 ☐ 限定 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除

進入模式 ☒ 瀏覽 ☐ 新增 ☐ 修改


互動模式 ☐ 主動 ☐ 被動 ☒ 互動 ☐ 斷離

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
				+

- 點選新增的「開啟它單」項目。
- 進入編輯模式。
- 設定執行序號。
- 如果有需要，可以設定開啟表單的執行條件。

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=0ccc803b-4931-4a8...



規格描述

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
- (0) 開啟(選單列) _ BT999600000800

按鈕名稱 商品主權

料號 BT999600001949

優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	+
----	------	------	---

開單內容

表單名稱 商品主權

資料來源 商品主權

資料過濾 相同料號的資料

駐留條件

樹根指定

1

2

3

4

條件式

資料列過濾條件敘述 相同料號的資料

處理類別 ☐ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☒ 檢視表基礎

商品主權

邏輯運算	左括數	運算元類別	欄區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	欄區元件	運算元名稱	右括數
	0	來源	料號				等於	元件	料號	0	+

☐ 即時顯示

重組

(2) 失效 _ BT999600000808

(0) 匯出(選單列) _ BT999600001927

1. 挑選要開啟的表單名稱。
2. 如果有需要，可以設定開啟表單的資料過濾式(介面說明可參考8-7節)，如果不設定，則會顯示被開啟表單的全部資料。挑選訊息類別。
3. 駐留條件可以用來設定開單後要駐留在哪一筆資料，可以不設定。
4. 當被開啟的表單，表頭是樹狀元件時，可以用條件式設定要駐留的節點，也可以不設定。

規格描述

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鈕
 - (0) 開啟(選單列) _ BT999600000800
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000801
 - (0) 新增(選單列) _ BT999600000802
 - (1) 新增存回(選單列) _ BT999600000
 - (0) 刪除(選單列) _ BT999600000804
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000805
 - (3) 修改存回(選單列) _ BT999600000
 - (4) 生效 _ BT999600000807
 - (2) 失效 _ BT999600000808
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600001927
 - (3) 商品主權 _ BT999600001949
 - 基本設定
 - 執行限制(1)
 - 開啟表單(1)
 - (2) 複製一等 BT9996000002635

按鈕名稱 商品主權 料號 BT999600001949 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

開單內容

表單名稱 商品主權

資料來源 商品主權

資料過濾 相同料號的資料

駐留條件

樹根指定

表單異動 ☐ 限定 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除 ①

進入模式 ☒ 瀏覽 ☐ 新增 ☐ 修改 ②

互動模式 ☐ 主動 ☐ 被動 ☒ 互動 ☐ 斷離

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
				+

1. 如果有需要，可以限定表單的異動功能。
2. 設定開啟表單時，要進入甚麼模式。

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=0ccc803b-4931-4a8...

規格描述

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鈕
 - (0) 開啟(選單列) _ BT999600000800
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000801
 - (0) 新增(選單列) _ BT999600000802
 - (1) 新增存回(選單列) _ BT999600000803
 - (0) 刪除(選單列) _ BT999600000804
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000805
 - (3) 修改存回(選單列) _ BT999600000806
 - (4) 生效 _ BT999600000807
 - (2) 失效 _ BT999600000808

按鈕名稱 商品主權 料號 BT999600001949 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

開單內容

表單名稱 商品主權

資料來源 商品主權

資料過濾 相同料號的資料

駐留條件

樹根指定

表單異動 ☐ 限定 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除

進入模式 ☒ 瀏覽 ☐ 新增 ☐ 修改

互動模式 ☐ 主動 ☐ 被動 ☒ 互動 ☐ 斷離

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
				+

1. 設定互動模式。

- 主動：被開啟的表單具獨立性，與本單沒有關連。
- 被動：被開啟的表單必須依附在本單的條件之下，操作結束才可返回本單。
- 互動：表單可各自操作，但可利用表單的溝通訊息做到關聯，互相影響顯示內容。
- 斷離：開啟另一張表單後，立即關閉本單。

2. 如果被開啟的表單有設定接收參數，可設定參數的傳遞內容。

3. 設定完畢之後，儲存設定即可。