

ruRU IDE教學課程

8-2-2 表單設計-連續異動

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

DKS打樣平台 運行台

test name

1 4 3 6

職等設定

職等	職等名稱	備註	異動人員	異動日期
01	一職等	1234	PJ9996000000	2018/08/29 15:18
02	二職等	12346	PJ9996000000	2018/05/14 17:00
03	三職等	1234567	PJ9996000000	2018/07/21 15:38
04	四職等		PJ9996000000	2018/09/11 10:15
05	五職等		PJ9996000000	2016/09/13 15:50
06	六職等		PJ9996000000	2017/10/19 11:06
07	七職等		PJ9996000000	2018/09/14 10:38
08	八職等		PJ9996000000	2019/12/09 14:56
09	九職等		PJ9996000000	2019/12/09 14:57

9/9

- 多筆或是條件多筆的表單，如果沒有設定連續異動的功能，則使用者必須每筆資料都進入編輯模式、輸入資料、再執行儲存功能，這也是預設的模式。(此案例新增08、09的資料)

DKS打樣平台 運行台

test name

1 4

職等設定

職等	職等名稱	備註	異動人員	異動日期
01	一職等	1234	PJ9996000000	2018/08/29 15:18
02	二職等	12346	PJ9996000000	2018/05/14 17:00
03	三職等	1234567	PJ9996000000	2018/07/21 15:38
04	四職等		PJ9996000000	2018/09/11 10:15
05	五職等		PJ9996000000	2016/09/13 15:50
06	六職等		PJ9996000000	2017/10/19 11:06
07	七職等		PJ9996000000	2018/09/14 10:38
08	八職等		PJ9996000000	2019/12/09 14:56
09	九職等		PJ9996000000	2019/12/09 14:57

9/9

- 請注意，這個功能是在使用者切換到下一筆資料時，系統自動把資料存回資料庫，因此在切換資料時的速度比較慢(一般來說會超過兩秒鐘)，而且一旦離開原本駐留的資料，修改的部份就自動儲存了，無法使用退出鍵回復到修改前的狀態，要謹慎使用。

DKS打樣平台 運行台

test name

1 4

職等設定

職等	職等名稱	備註	異動人員	異動日期
01	一職等	1234	PJ9996000000	2018/08/29 15:18
02	二職等	12346	PJ9996000000	2018/05/14 17:00
03	三職等	1234567	PJ9996000000	2018/07/21 15:38
04	四職等		PJ9996000000	2018/09/11 10:15
05	五職等		PJ9996000000	2016/09/13 15:50
06	六職等		PJ9996000000	2017/10/19 11:06
07	七職等		PJ9996000000	2018/09/14 10:38
08	八職等		PJ9996000000	2019/12/09 14:56
09	九職等		PJ9996000000	2019/12/09 14:57

9/9

- 如果有大量連續編輯資料的功能，建議使用8-3節介紹的雙檔表單。
- 設定連續異動的方法如下：

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

基本設定

資料區_表頭

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

2 表單名稱 職等設定 料號 FM999600000078

表單類型 一頁多筆 (多筆)

資料呈現 紀錄內容 ☒ 最首筆 ☐ 最末筆 ☐ 空白頁 ☐ 資料重顯時間

表單運作 ☒ 獨立開啟 ☐ 連續異動 首頁選單 ☐ 錯誤訊息指定元件 ☐ 記錄異動立即過濾重載

接收參數	項次	參數	型態	說明	料號
規格說明					
使用時機					

1

1. 展開資料來源節點，按一下基本設定項目。
2. 按編輯鍵進入編輯模式。

規格描述

- 職等設定_FX999600000078
 - 資料來源
 - 基本設定
 - 資料區_表頭
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵

2 表單名稱 職等設定 料號 FM999600000078

表單類型 一頁多筆 (多筆)

資料呈現 紀錄內容 1 ☒ 最首筆 ☐ 最末筆 ☐ 空白頁 ☐ 資料重顯時間

表單運作 ☒ 獨立開啟 ☐ 連續異動 首頁選單 ☐ 錯誤訊息指定元件 ☐ 記錄異動立即過濾重載

接收參數	項次	參數	型態	說明	料號	
規格說明						
使用時機						

1. 勾選「連續異動」選項。
2. 儲存設定。

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

基本設定

資料區_表頭

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

(1) 開啟(選單列) _ BT9996000000601

(1) 退出(選單列) _ BT9996000000602

(0) 新增(選單列) _ BT9996000000603

(0) 刪除(選單列) _ BT9996000000604

(0) 修改(選單列) _ BT9996000000605

(1) 新增存回(選單列) _ BT9996000000606

(1) 修改存回(選單列) _ BT9996000000607

(3) 匯入(選單列) _ BT999600019867

隱藏按鈕

表單名稱 職等設定 料號 FM999600000078

表單類型 一頁多筆 (多筆)

資料呈現 紀錄內容 ☒ 最首筆 ☐ 最末筆 ☐ 空白頁 ☐ 資料重顯時間

表單運作 ☒ 獨立開啟 ☐ 連續異動 首頁選單 ☐ 錯誤訊息指定元件 ☐ 記錄異動立即過濾重載

接收參數	項次	參數	型態	說明	料號	
規格說明						
使用時機						

- 在按鈕資料夾下，找到新增存回或修改存回按鈕。




規格描述

職等設定_FX999600000078

- 資料來源
 - 基本設定
 - 資料區_表頭
- 表單元件
 - 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (1) 開啟(選單列) _ BT9996000000601
 - (1) 退出(選單列) _ BT9996000000602
 - (0) 新增(選單列) _ BT9996000000603
 - (0) 刪除(選單列) _ BT9996000000604
 - (0) 修改(選單列) _ BT9996000000605
 - (1) 新增存回(選單列) _ BT9996000000606
 - (1) 修改存回(選單列) _ BT9996000000607
 - (3) 匯入(選單列) _ BT999600019867
 - 隱藏按鍵

如果按鍵下方還沒有基本設定項目，

1. 請駐留在按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

基本設定

資料區_表頭

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

(1) 開啟(選單列) _ BT9996000000601

(1) 退出(選單列) _ BT9996000000602

(0) 新增(選單列) _ BT9996000000603

(0) 刪除(選單列) _ BT9996000000604

(0) 修改(選單列) _ BT9996000000605

(1) 新增存回(選單列) _ BT9996000000606

(1) 修改存回(選單列) _ BT9996000000607

(3) 匯入(選單列) _ BT999600019867

隱藏按鈕

按鈕行為選項

駐留按鈕 新增存回(選單列)

按鈕類型 新增存回(選單列)

行為選項

☒ 1.基本設定☐ 2.執行限制☐ A.開啟它單☐ B.開啟報表☐ C.資料交易☐ D.資料交換☐ E.郵件發送☐ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援

K.特殊處理

☐ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序

②

儲存

重設

- 勾選基本設定項目之後儲存。

職等設定 _ FM999600000078 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specification/.../Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000078&prjCodePage=950&ver=&openUUID=8dbdfe1f-4a0a-4ac...

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

基本設定

資料區_表頭

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

(1) 開啟(選單列) _ BT9996000000601

(1) 退出(選單列) _ BT9996000000602

(0) 新增(選單列) _ BT9996000000603

(0) 刪除(選單列) _ BT9996000000604

(0) 修改(選單列) _ BT9996000000605

(1) 新增存回(選單列) _ BT9996000000606

基本設定

(1) 修改存回(選單列) _ BT9996000000607

(3) 匯入(選單列) _ BT999600019867

隱藏按鈕

按鈕名稱 新增存回(選單列)

料號 BT9996000000606

按鈕類型 ☒ 系統按鈕 ☐ 工具列選單/工具列按鈕 ☐ 選單內選項 ☐ 隱藏按鈕

系統按鈕 ☒ 保留系統按鈕功能 ☐ 使用系統提示訊息盒

對應熱鍵

隱藏按鈕類別

歸屬工具列 選單

順序

致能時機 ☒ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽 ☐ 游標可駐留

勾選記錄 權區 ☐ 使用前存入資料表 ☐ 使用後清空資料表 ☐ 同時清空勾選紀錄 ☐ 編修使用前存入暫存資料表

執行後續 ☐ 列入排程 ☐ 結束訊息 ☐ 結束後關閉表單 ☐ 重顯網格

權區

資料行更新方式 ☐ 駐留筆 ☐ 關聯權區 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容重顯 ☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

操作提示

功能描述

- 點選基本設定項目。
- 進入編輯模式。
- 把「使用系統提示訊息盒」的選項取消勾選。
- 設定完畢請儲存設定。

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

基本設定

資料區_表頭

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

(1) 開啟(選單列) _ BT9996000000601

(1) 退出(選單列) _ BT9996000000602

(0) 新增(選單列) _ BT9996000000603

(0) 刪除(選單列) _ BT9996000000604

(0) 修改(選單列) _ BT9996000000605

(1) 新增存回(選單列) _ BT9996000000606

基本設定

(1) 修改存回(選單列) _ BT9996000000607

基本設定

(3) 匯入(選單列) _ BT999600019867

隱藏按鈕

按鈕名稱 修改存回(選單列)

料號 BT9996000000607

按鈕類型 ☒ 系統按鈕 ☐ 工具列選單/工具列按鈕 ☐ 選單內選項 ☐ 隱藏按鈕

系統按鈕 ☒ 保留系統按鈕功能 ☒ 使用系統提示訊息盒

對應熱鍵

隱藏按鈕類別

歸屬工具列 選單

順序

致能時機 ☐ 新增 ☒ 修改 ☐ 瀏覽 ☐ 游標可駐留

勾選記錄 權區 ☐ 使用前存入資料表 ☐ 使用後清空資料表 ☐ 同時清空勾選紀錄 ☐ 編修使用前存入暫存資料表

執行後續 ☐ 列入排程 ☐ 結束訊息 ☐ 結束後關閉表單 ☐ 重顯網格

權區

資料行更新方式 ☐ 駐留筆 ☐ 關聯權區 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容重顯 ☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

操作提示

功能描述

- 同一張表單內的新增及修改存回按鍵，都要做相同的設定。