

# ruRU IDE教學課程

## 8-5 表單設計-元件對應設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
    - 作業流程
    - 表單類型
    - 表單元件 / 按鍵
    - 元件加註
    - 按鍵加註
    - 報表加註
    - 函數 / 變數
    - 邏輯表格
    - 資料表格
    - 入帳加註
  - 教學用
    - 教學案例
      - 人員一覽表
      - 人員主檔
      - 人員主檔\_單改
      - 人員主檔1
      - 人員資料\_教學用
      - 入帳加註-入庫單
      - 入帳加註-入庫單
      - 客戶資料
      - 客戶類別
      - 流程表單示範
      - 訂購料號及廠商單
      - 庫存表
      - 庫存權輸出指定
      - 庫別主檔
      - 料號庫存表

人員

教學案例 > 人員主檔1

在表單畫面中，開啟規格定義介面。

人員編號		生日	
人員姓名		到職日	
身份證字號		離職日	
性別		職等	option 1

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單

• 在表單畫面中，開啟規格定義介面。

人員主檔1 - FM999600000274 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000274&prjCodePage=950&ver=&openUUID=05ceae80-e127-414...

規格描述

- 人員主檔1\_FX999600000274
  - 資料來源
    - 基本設定
    - 資料區\_表頭 ← ①
    - 表單元件
    - 隱藏表單元件
    - 按鍵
    - 隱藏按鍵

表單名稱 人員主檔1 料號 FM999600000274

資料區 表頭 元件對應 ← ②

檢視表 人員主檔表頭

過濾條件

排序依據

順序	排序欄位	排序方式	
1	人員編號	升冪	+ - ↑ ↓

角色條件

順序	條件說明	條件內容	料號	
				+

- 點選資料來源下的資料區項目。
- 按下「元件對應」按鍵，開啟設定對應關係的介面。

規格描述

人員主檔1\_FX999600000274

資料來源

基本設定

資料區\_表頭

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

資料區 表頭

元件對應

### 元件對應

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

畫面元件清單 (未對應:8 重複:0)

- 職等
- 人員姓名
- 人員編號
- 身份證字號
- 性別
- 生日
- 到職日
- 離職日

輸出欄位清單

- 表頭.人員姓名
- 表頭.人員編號
- 表頭.到職日
- 表頭.性別
- 表頭.生日
- 表頭.身份證字號
- 表頭.離職日
- 表頭.職等
- 表頭.日期時間轉文字有斜線
- 表頭.日期轉文字有斜線
- 表頭.表單成品料號
- 表頭.照片
- 表頭.職等名稱
- 表頭.在職狀態
- 表頭.序號欄位\_無群組
- 表頭.序號欄位\_群組

可以按自動對應鍵，自動將兩邊名稱相同的欄位對應起來。  
(左側為表單元件，右側為檢視表的欄位)

規格描述

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

資料區 表頭

元件對應

## 元件對應

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

畫面元件清單 (未對應:0 重複:0)

職等 ↔ 表頭.職等  
人員姓名 ↔ 表頭.人員姓名  
人員編號 ↔ 表頭.人員編號  
身份證字號 ↔ 表頭.身份證字號  
性別 ↔ 表頭.性別  
生日 ↔ 表頭.生日  
到職日 ↔ 表頭.到職日  
離職日 ↔ 表頭.離職日

輸出欄位清單

表頭.人員姓名  
表頭.人員編號  
表頭.到職日  
表頭.性別  
表頭.生日  
表頭.身份證字號  
表頭.離職日  
表頭.職等  
表頭.日期時間轉文字有斜線  
表頭.日期轉文字有斜線  
表頭.表單成品料號  
表頭.照片  
表頭.職等名稱  
表頭.在職狀態  
表頭.序號欄位\_無群組  
表頭.序號欄位\_群組

- 這是自動對應之後的結果。

規格描述

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

資料區 表頭

元件對應

## 元件對應

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

畫面元件清單 (未對應:1 重複:0)

職等 ↔ 表頭.職等  
人員姓名 ↔ 表頭.人員姓名  
人員編號 ↔ 表頭.人員編號  
身份證字號 ↔ 表頭.身份證字號  
性別 ← ①  
生日 ↔ 表頭.生日  
到職日 ↔ 表頭.到職日  
離職日 ↔ 表頭.離職日

輸出欄位清單

表頭.人員姓名  
表頭.人員編號  
表頭.到職日  
表頭.性別 ← ②  
表頭.生日  
表頭.身份證字號  
表頭.離職日  
表頭.職等  
表頭.日期時間轉文字有斜線  
表頭.日期轉文字有斜線  
表頭.表單成品料號  
表頭.照片  
表頭.職等名稱  
表頭.在職狀態  
表頭.序號欄位\_無群組  
表頭.序號欄位\_群組



1. 如果要手動對應，先選擇要對應的元件。
2. 接著選擇要對應的檢視表欄位。
3. 對應鍵可以將兩邊欄位對應起來。
4. 解除對應鍵可取消兩邊欄位的對應關係。
5. 設定完畢後請儲存設定。